APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº 0426

Fiscalização em Unidades Consumidoras do Grupo B

ENERGISA/GTCD-IT/Nº057/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Execução 7
5.1.1- Recomendações Gerais 7
5.1.2- Recomendações de Ordem Técnica 8
5.1.3- Recomendações de Ordem Específica 12
5.1.4- Constatação de perda de energia não proveniente de irregularidade no sistema de medição(defeito na medição) 13
5.1.5- Constatação de violação do selo do medidor / mufla / caixa de medição 14
5.1.6- Constatação de UCs não cadastradas (clandestina) no sistema da Concessionária 14
5.1.7- Anexos 15
5.2- Identificação dos riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19 e 20 20
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 20
7- INDICADORES 22
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 22
9- VIGÊNCIA 22
10- APROVAÇÃO 23

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
NDU	Norma de Distribuição Unificada
ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Andrezza Rafael O. V. de Negreiros	EPB	andezza.negreiros@energisa.com.br
Carlos Augusto Ferreira	ERO	carlos.finco@energisa.com.br
Cleyton da Silva Dias	ERO	cleyton.dias@energisa.com.br
Danillo Ferreira Lelis	EPB	danilo.lelis@energisa.com.br
Danilo Pereira Rezende	EMT	danilo.rezende@energisa.com.br
Evandro Pereira Macedo	ESE	evandro.pereira@energisa.com.br
Leandro Ribeiro de Souza	EMT	leandro.souza@energisa.com.br
Miranildo Almino Gomes Segundo	EBO	miranildo.gomes@energisa.com.br
Moises Dias Santos	EMT	moises.dias@energisa.com.br
Renan Felix Fernandes Souza	ESS	renan.fernandes@energisa.com.br
Ricardo Pedrosa de Brito	ETO	ricardo.pedrosa@energisa.com.br
Rodrigo Rogerio Rocha	EMT	rodrigo.rocha@energisa.com.br
Vanderson Pereira de Souza	EAC	vanderson.souza@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	12/02/2019	Ricardo Campos Rios
0001	28/10/2021	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Fiscalização em Unidades Consumidoras do Grupo B

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais das equipes das áreas comerciais e de sinergia, informações e instruções específicas para realizar fiscalização em unidades consumidoras do Grupo B.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, envolvidos na tarefa de inspecionar e fiscalizar unidades consumidoras do Grupo B.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- Resolução nº 414 da ANEEL;
- Instrução Técnica Comercial – ITC – 001.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar

As sequencias indicadas a seguir destacam os pontos que deverão ser observados pela equipe de fiscalização, quando das fiscalizações em instalações, objetivando não somente a detecção de fraudes, mas também quaisquer irregularidades que possam trazer prejuízos aos equipamentos ou ao faturamento da energia.

5.1.1- Recomendações Gerais

- Fazer a sinalização do local de trabalho;
- Realizar o APR (Análise Preliminar de Riscos);
- Informar ao cliente o motivo da sua intervenção na UC;

NOTAS:

1. A inspeção deve ser justificada como de "inspeção de rotina", evitando-se expressões tais como: fraude, furto, suspensão de fornecimento, multa ou qualquer ameaça ao consumidor;
2. A inspeção preferencialmente deve ser feita na presença do usuário ou seu representante (esposo(a), inquilino (a), parente etc.) maior de idade.

- Analisar o histórico de consumo da unidade consumidora;
- Obter informações sobre os últimos eventos ocorridos na medição, tais como leitura, substituição de medidor, virada de medidor etc.;
- Conhecer a causa que motivou a indicação da inspeção;
- Só deve ser realizada a substituição do ramal singelo se identificado má estado de conservação (apresentando emendas ou danos), ou que não esteja adequado a carga atual do cliente;
- Verificar a ausência de tensão, na caixa metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso;
- Verificar se a caixa e/ou quadro de medição estão em bom estado, se o padrão está aterrado e se os isoladores apresentam defeitos (trincados, quebrados, soltos etc.). Nestes casos, proceder à notificação da deficiência encontrada;
- Para as fiscalizações em unidades consumidoras com ramal de entrada subterrâneo é necessário realizar a medição da corrente antes da entrada subterrânea e após a saída

subterrânea. Caso seja encontrado alguma irregularidade, os valores de corrente encontrados devem ser anotados no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). Essa medição é necessária para verificar se há suspeita de desvio subterrâneo, e deve ser a primeira ação a ser realizada;

NOTAS:

3. Atualmente o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é preenchido por meio digital - DIGITOI, via smartphone (anexo 1), no entanto, ainda mantemos o preenchimento de modo manual, que é utilizado em caso de danos, baixa carga de bateria, perda ou roubo do aparelho;

- Em caso de autuação por auto religação deve-se tomar alguma providência para dificultar nova auto religação (como blindagem da rede, instalação de kit DLCB, utilização de cabos concêntricos).

5.1.2- Recomendações de Ordem Técnica

No Ramal de Ligação / Ramal de Entrada

- Verificar se existe um ramal para cada consumidor;
- Verificar se existe derivação antes do medidor. Atenção especial deve ser dada, quando o pingadouro e/ou ramal de entrada estiver passando próximo a telhados, pois pode haver desvios nestes pontos;
- Verificar se o neutro não está interrompido realizando o teste de neutro interrompido que consiste em: retirar o neutro de saída e realizar o teste de tensão nos bornes de entrada do medidor para confirmar que os dois estão chegando sem interrupções;
- Verificar se a fita guia desliza livremente através do eletroduto após efetuar um laço no ramal. Caso não seja possível, desligar o ramal e puxar o cabeamento para fora. Caso não haja sucesso na medida, fazer a incisão na parede ou entregar carta de padronização;

- Verificar a existência de ramal telefônico que possa estar disfarçando uma possível interligação do sistema da concessionária;
- Verificar a existência de possíveis desvios de energia nas caixas de passagens existentes nas proximidades do padrão;
- Verificar se a engrenagem do medidor se encontra trocada ou raspada.

No Eletroduto

- Verificar o estado do eletroduto (sinais de corrosão / perfuração / dimensão / material);
- Se não existem sinais de correções na parede, em regiões próximas a caixa de medição e ao eletroduto.

Na Caixa de Passagem

- Verificar existência da caixa de passagem;
- Verificar estado da caixa de passagem e condutores no seu interior;
- Realizar conferência (cor e bitola) dos condutores entre a caixa de passagem, eletroduto e o medidor de energia elétrica.

Na Caixa ou Quadro de Medição

- Verificar as condições gerais de limpeza (se há objetos estranhos, caixas etc.);
- Verificar as condições de conservação (sinais de perfuração / corrosão / amassadura / tampa de proteção / localização) e se estas não possibilitam a realização de fraudes;
- Verificar se está selada, se há tampas da mufla e as condições dessas;
- Se o dispositivo de lacre da caixa está quebrado impossibilitando selá-la;
- Realizar teste de presença de eletroímã, utilizando ferramenta metálica para constatar presença do dispositivo no fundo da caixa.

No Medidor de Energia Elétrica

- Quando possível, desligar o disjuntor geral e verificar se algum ponto da instalação da UC encontra-se energizada;
- Observar se existe algum desvio através do disjuntor e antes do medidor;
- Observar se os lacres do padrão de medição ou do medidor não apresentam sinais de violação, reaperto, adulteração, aquecimento ou perfuração;
- Observar se existem outros sinais de violação, tais como: borracha de vedação perfurada ou deslocada da posição de vedação, vidro quebrado ou folgado, carcaça perfurada, ponteiros deslocados ou amassados, mancal rebaixado, registrador ciclométrico

desacoplado, disco empenado / travado, registrador ciclométrico, mancal rebaixado etc.;

- Verificar se o medidor não está solto no quadro, fora de prumo etc.;
- Remover o medidor para verificar possíveis irregularidades no medidor ou no padrão de medição;
- Verificar se existe vestígio de queima do medidor, tais como: respingo de verniz na parte interna da tampa, tampa escurecida por fumaça, disco chamuscado etc.;
- Observar se existe algum desvio entre a entrada e a saída do medidor;
- Observar se os contatos dos fios com os terminais do medidor estão perfeitos e em bom estado;
- Realizar teste com carga no medidor, através de inserção de uma carga conhecida ou teste com equipamentos específicos (Fratelo, ADR etc.), elemento por elemento, se o medidor gira normalmente ou se está agarrando;
- Verificar a existência da tampa protetora dos terminais do medidor e se ela está lacrada. É importante manter a tampa instalada no medidor e selada, pois esta é uma boa maneira de prevenção contra furtos de energia;
- Verificar se não há material isolante nos terminais de prova e no fio neutro;
- Verificar se os condutores estão firmemente apertados nos bornes de entrada e saída do medidor;
- Verificar se as fases e neutro estão ligados nos terminais corretos;
- Verificar se os terminais de prova estão fechados;
- Realizar medição simultânea nas mesmas fases do ramal de entrada, sendo a medição realizada nos seguintes pontos: conexão do ramal de entrada na UC e na conexão do ramal de entrada nos bornes do medidor (lado LINHA).

5.1.3- Recomendações de Ordem Específica

Caso não tenha sido constatado ocorrência de irregularidade

- Desligar o disjuntor;
- Conectar os condutores da instalação do consumidor nos bornes de saída do medidor, observando a sequência de fases;
- Verificar se os parafusos de conexão foram apertados de modo a evitar maus contatos;
- Fechar a tampa de proteção dos bornes do medidor e colocar o respectivo lacre (selo);
- Recolocar a tampa da caixa efetuando o lacre;
- Ligar o disjuntor.

Constatação de irregularidade no Sistema de Medição

Em caso de orientação específica do jurídico, esta deverá ser seguida, para os demais casos:

a) usuário ou seu representante acompanha a inspeção. Tomar as seguintes providências:

- Mostrar ao usuário o ilícito encontrado;
- Fotografar o local de modo a registrar a unidade consumidora e a irregularidade, colocando-se folha de papel (ou outro meio que permita o registro) com o número da UC, número do TOI e data do registro;
- Preencher o termo de ocorrência de inspeção;
- Realizar levantamento de carga da UC. Ideal que o próprio Técnico/Eletricista realize a conferência das cargas com acompanhamento do responsável/representante;

- Colher assinatura do usuário no campo declaração/assinaturas do TOI;
- Retirar a irregularidade;
- Regularizar a UC;

b) Se no item "A" acima, o consumidor se recusar a assinar o TOI, tomar as seguintes providências:

- Fotografar o local de modo a registrar a unidade consumidora e a irregularidade, colocando-se folha de papel (ou outro meio que permita o registro) com o número da UC, número do TOI e data do registro;
- Colher assinatura de testemunhas no TOI;

Medidas adicionais:

- Para evitar que o consumidor desfaça a fraude, a caixa de medição deverá ser selada, colocando-se na parte interna do vidro um aviso de advertência;
- Fotografar novamente, depois de selado, para que fique caracterizada a situação deixada no equipamento;
- Efetuar a suspensão de fornecimento da UC, no poste;
- Comunicar, imediatamente, a Supervisão mais próxima.

Medidas adicionais

- Providenciar o Boletim de Ocorrência Policial BO;
- Providenciar perícia técnica;

5.1.4- Constatação de Perda de Energia não Proveniente de Irregularidade no Sistema de Medição (Defeito na Medição)

Tomar as seguintes providências

- Preencher o TOI;
- Colher, se possível, a assinatura do usuário no TOI, campo "Declaração e assinaturas";
- Substituir o medidor com defeito técnico e colocá-lo em invólucro específico e encaminhar para o laboratório;

- Solucionar imediatamente a irregularidade encontrada, comunicando ao consumidor.

NOTA:

4. Se o consumidor não acompanhar a fiscalização ou se negar a assinar o TOI deverá ser colhido assinatura de testemunhas.

5.1.5- Constatação de Violação do Selo do Medidor / Mufla / Caixa de Medição

- Havendo rompimento de qualquer um dos selos, sem sinal efetivo de violação do medidor, pode-se presumir que houve ilícito, tomando as seguintes providências:
- Realizar aferição do Medidor através de ADR, Fratelo ou PWS. Caso o medidor seja aprovado, substituir o mesmo através de uma troca simples, caso reprovado em aferição, seguir os passos abaixo:
    - Preencher o TOI;
    - Colher a assinatura do usuário no campo "Declaração e Assinaturas" no TOI;
    - Substituir o medidor;
    - Enviá-lo ao laboratório de medição para aferição e emissão de laudo.

NOTA:

5. Preencher o formulário padrão – DIGITOI AGENDAMENTO, via smartphone (anexo 2), em todas as oportunidades que o medidor for enviado para aferição. No entanto, manter disponível o preenchimento de modo manual para suprir qualquer necessidade inesperada causada pela falta do aparelho.
6. Nos casos do não acompanhamento da inspeção pelo consumidor ou se este se recusar a assinar o DIGITOI AGENDAMENTO, deverá ser colhida assinatura de testemunhas.

5.1.6- Constatação de UCs não Cadastradas (Clandestina) no Sistema da Concessionária

a) Não há rede de baixa tensão para atender a UC

- Efetuar a suspensão no fornecimento das UC clandestina;
- Orientar o responsável a procurar a Empresa a fim de solicitar a ligação nova da unidade consumidora;

b) Existe rede de baixa tensão para atender a UC

- Suspender o fornecimento das UC’s recolhendo o ramal de ligação ou gambiarras;

- Orientar o responsável a procurar a Empresa para solicitar a ligação nova.

Obs.: Nos Itens a) e b) imediatamente acima, mesmo para os casos em que os responsáveis apresentem algum comprovante (canhoto) de ordem de serviço solicitando a ligação nova, a equipe deverá efetuar a suspensão no fornecimento da energia. Sempre que sejam encontradas habitações ligadas à revelia, estas devem ser desligadas. O fato de terem a solicitação de ligação nova, não isenta estas pessoas de estarem furtando energia.

5.1.7- Anexos

ANEXO 1- Termo de Ocorrência de Inspeção digital – DIGITOI

energisa

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO

TOI Nº 67698579

DATA: 10/09/2021
HORA: 13:13

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DA UNIDADE CONSUMIDORA

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA	IDENTIFICAÇÃO (RG/CPF/CNPJ)
1231677	ENICK CARLA SANTOS DE ARAUJO SOARES	3203568

USUÁRIO ENCONTRADO	RAMO DE ATIVIDADE
ENICK CARLA SANTOS DE ARAUJO	RESIDENCIAL

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TELEFONE
RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 40 MANDACARU, JOAO PESSOA - PB	

CLASSE DE CONSUMO	IMÓVEL	TEMPO DE OCUPAÇÃO
RESIDENCIAL	Próprio	

2. DADOS DA LIGAÇÃO

GRUPO TAR.	TIPO DE MED.	QTDE DE ELEMENTOS	TIPO DE FORN.	TENSÃO NOM.	TIPO RAMAL DE LIG. DE BT	POSSUI SIST. ENCAP. DE MEDIÇÃO?
B	DIRETA	1	MONOFÁSICO		Aéreo Fio Rígido	SIM

3. DADOS DA TRANSFORMAÇÃO

( ) TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC)	Nº	Nº	Nº	RTC
( ) TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP)	Nº	Nº	Nº	RTP

4. DADOS DA MEDIÇÃO

Medidor kWh	Fabricante	Ano	Patrimonio	Tensao	Cor. Max.		Constante	Leitura	Medidor
Encontrado	ELSTER MED	2008	00008006706	240	15,0	100,0	1,0	0	M
Instalado	ELETRA IND	2021	W5133465639	240	15,0	100,0	1,0	0	M

Medidor kVARrh	Fabricante	Ano	Patrimonio	Tensao	Cor. Max.	Constante	Leitura	Medidor
Encontrado								
Instalado								

MEDIDOR kWh		Leituras Total	Ponta	Reservado	Fora Ponta	Interm.
Encontrado	Consumido					
	Injetado					
Instalado	Consumido		0			
	Injetado					

Medidor kVArh		Leituras Total	Reservado
Encontrado	Consumido		
	Injetado		
Instalado	Consumido		
	Injetado		

Localização do(s) Medidor(es): 1 - Medição Instalada no Poste.

5. SELAGEM

Localizacao	Nº	Encontrado Retirado	Instalado
Caixa de Medicao	01		
	02		
	03		
	04		
Tampa do Medidor kWh	01		
	02		
Tampa do Medidor kVArh	01		
	02		

Localizacao	Nº	Encontrado Retirado	Instalado
Tampa do Bloco de Terminais	01		0252512CB
	02		
Porta de Demanda	01		
Chave de Afericao	01		
	02		
Compartimentos dos TCs e/ou TPs	01		
	02		
	03		

6. DADOS DA INSPEÇÃO

[ ] Bobina de Potencial Aberta ([ ] 1 [ ] 2 [ ] 3)
[ ] TC Com Ligacao Invertida ([ ] 1 [ ] 2 [ ] 3)
[ ] Desvio de Energia No Ramal de Entrada
[ ] Terminal de Prova Aberta ([ ] 1 [ ] 2 [ ] 3)
[ ] Medidor Com Tampa Perfurada/Quebrada
[ ] Ponte Entre Fases no Bloco de Terminais([ ] 1 [ ] 2 [ ] 3)
[ ] TC e/ou TP Desligado / Isolado
[ ] Medidor Desligado / Isolado
[ ] Desvio de Energia No Ramal de Ligacao
[x] Medidor Danificado / Destruido
[ ] Chave de Aferricao Aberta
[x] Religacao a Revelia
[ ] Medidor Defeituoso
[ ] Neutro Isolado
[x] Outros

OBSERVAÇÕES:

DESLIGADO NO SISTEMA, NO ATO DA INSPECAO FOI DETECTADO QUE O MEDIDOR ENCONTRAVE SE COM O DISPLAY DANIFICADO DEIXANDO ASSIM DE REGISTRAR O CONSUMO REAL UC AUTO RELIGADA PASSANDO PEL

7. (x) Tendo em vista a situação relatada acima, informamos que o(s) equipamento(s) de medicao assinalado(s) abaixo sera(ao) substituido(s) para análise técnica em laboratório. Conforme estabelece o Inciso III do § 1º do Art. 129 da resolução ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010. Caso o consumidor deseje, a avaliação pode ser realizada pelo orgao metrologico, devendo o mesmo assumir os custos desse serviço quando comprovada a adulteração do(s) equipamento(s), segundo dispoe o § 10 do referido artigo. Caso contrario, sera realizada a critterio da distribuidora em data, hora e local informados em comunicação especifica, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedencia.

Medidor kWh [X] Medidor kVArh [X] TC [ ] TP [X]

N do(s) lacre(s) da(s) sacola(s) de transporte do medidor ou identificacao do(s) selo(s) utilizado(s):

N.01: 106962 N.02:

8. Consumidor Solicitou Pericia Tecnica? [ ]Sim [x]Nao
9. Consumidor Autorizou o Levantamento da Carga? [ ]Sim [x]Nao
10. Suspenso o Fornecimento de Energia a UC? [x]Sim [ ]Nao
11. A Ocorrencia foi Fotografada? [x]Sim [ ]Nao
12. A UC foi Normalizada no Ato da Inspecao? [x]Sim [ ]Nao
13. Consumidor se Recusou a Receber o TOI? [ ]Sim [x]Nao

14. LEVANTAMENTO DA CARGA INSTALADA

Qtd.	Descricao do Equipamento	Pot. Unit. (W)	Desvio	Qtd.	Descricao do Equipamento	Pot. Unit. (W)	Desvio

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTOU CIENTE DA CONSTATAÇÃO DA(S) OCORRÊNCIA(S) APRESENTADA(S) NESTA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO DO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO POR MIM ACOMPANHADO E CUJA CÓPIA RECEBO NESTE ATO. DECLARO TAMBÉM ESTAR CIENTE DE QUE AS EVENTUAIS DIFERENÇAS SERÃO COBRADAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ANEEL N.º 414 DE 2010, SENDO AINDA GARANTIDO A MIM O DIREITO DE AMPLA DEFESA NA FORMA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Acompanhante / REPRES. LEGAL
Nome: ENICK CARLA SANTOS DE ARAUJO
RG/CPF: 08299515475

Perito ou Testemunha
Nome:
Sem acompanhamento de perito

Inspetor 1
Nome: JACK Matricula: 3002346

Inspetor 2
Nome: MANOEL Matricula: 3060741

TELE-ATENDIMENTO ENERGISA 0800 083 0196
www.energisa.com.br

ANEXO 2- Termo de agendamento de verificação do medidor digital – DIGITOI AGENDAMENTO

AGENDAMENTO VERIFICAÇÃO MEDIDOR

energisa

Nº 67699167 DATA: 10/09/2021

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DA UNIDADE CONSUMIDORA

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA	IDENTIFICAÇÃO (RG/CPF/CNPJ)
1231677	ENICK CARLA SANTOS DE ARAUJO SOARES	3203568

USUÁRIO ENCONTRADO	RAMO DE ATIVIDADE
ENICK CARLA SANTOS DE ARAUJO	RESIDENCIAL

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TELEFONE
RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 40 MANDACARU, JOAO PESSOA - PB	

CLASSE DE CONSUMO	IMÓVEL	TEMPO DE OCUPAÇÃO
RESIDENCIAL	Próprio	

2. DADOS DA LIGAÇÃO

GRUPO TAR.	TIPO DE MED.	QTDE DE ELEMENTOS	TIPO DE FORN.	TENSÃO NOM.	TIPO RAMAL DE LIG. DE BT	POSSUI SIST. ENCAP. DE MEDIÇÃO?
B	DIRETA	1	MONOFÁSICO		Aéreo Fio Rígido	SIM

3. DADOS DA TRANSFORMAÇÃO

( ) TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC)	Nº	Nº	Nº	RTC
( ) TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP)	Nº	Nº	Nº	RTP

4. DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIDOR ENCONTRADO: 00008006706 Constante: 1.0
Fabricante: ELSTER MED Ano: 2008 Tensão: 240
Tipo: M Corrente Nom.: 15.0 Max.: 100.0

Leituras

MEDIDOR INSTALADO: WS133485639 Constante: 1.0
Fabricante: ELETRA IND Ano: 2021 Tensão: 240
Tipo: M Corrente Nom.: 15.0 Max.: 100.0

Leituras

5. SELAGEM

ENCONTRADO/RETIRADO:

INSTALADO:
TAMPA DO BLOCO DE TERMINAIS: 0252512CB

Prezado Consumidor,

Convidamos V.Sª para acompanhar pessoalmente ou por meio de representante nomeado a avaliação técnica do medidor nº0006006706 retirado pelos motivos descritos no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 00879585.79 , em anexo. A avaliação será realizada no endereço, data e horário indicados abaixo.

Local: INMETRO / IMEQ
AV. Hilton Souto Maior, 4180, Mangabeira.
João Pessoa - PB

Data: 30/09/2021 **Hora:** 10:00

Com base nos procedimentos de agendamento descritos no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 ANEEL transcritos a seguir, destacamos que caso o consumidor não solicite novo agendamento e não compareça à data informada acima, a avaliação técnica será realizada conforme cronograma próprio.

88º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.
89º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento

A solicitação de novo agendamento poderá ser realizada através da Central de Atendimento no telefone 0800 083 0196.
Para a sua segurança, não será permitido o acesso e a permanência nas instalações do local indicado com camiseta sem mangas, bermudas ou calçados abertos.

Acompanhante / REPRES. LEGAL Nome: ENICK CARLA SANTOS DE ARAUJO RG/CPF: 082995154 75	Perito ou Testemunha Nome: Sem acompanhamento de perito
Inspetor 1 Nome: JACK Matrícula: 3002341	Inspetor 2 Nome: MANOEL Matrícula: 3060741

TELE-ATENDIMENTO ENERGISA: 0800 083 0196
www.energisa.com.br

5.2- Identificar Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate Bomba D'agua 8" (isolado)	1
Alicate de Bico De 6" (isolado)	1
Alicate de Corte Diagonal 6" (isolado)	1
Alicate Universal 8" (isolado)	1
Alicate volt-amperímetro	1
Balde para içar ferramentas	1
Bolsa para acomodar capacete Aba Frontal	2
Bolsa para acomodar óculos	2

NOME	QUANTIDADE
Bolsa para acomodar viseira	2
Bolsa para luva isolante	2
Bolsa para selos	1
Bota de segurança de borracha	2
Botina segurança vaqueta lisa 20 kV	2
Cadeado para bolsa de ferramentas	1
Decapador (isolado)	2
Capa para chuva	2
Capacete Aba Total com jugular	2
Chave ajustável fosca isolada 10" (inglesa)	1
Chave ajustável fosca isolada 12" (inglesa)	1
Chave ajustável fosca isolada 8" (inglesa)	1
Chave Allen de 4mm (isolado)	1
Chave Allen de 5mm (isolado)	1
Chave Allen de 6mm (isolado)	1
Chave de fenda com haste isolada 1/4x6"	1
Chave de fenda com isolação 3x100 (1/8"x6")	1
Chave de fenda com isolação 4,5x150 (3/16"x6")	1
Chave de fenda com isolação 8x200 (5/16"x8")	1
Chave Philips 1/4 x 6" c/ haste isolada	1
Chave Philips com isolação (5/16"x10")	1
Chave Philips com isolação (5/16"x8")	1
Extrator de conector (isolado)	1
Facão com bainha	1
Fardamento Antichama (conjunto)	2
Ferramenta de aperto	1
Garrafa térmica	1
Jogo de brocas 4 a 12 mm	1
Lanterna	1
Luva de borracha, isolada conforme tensão de cada empresa do Grupo Energisa (par)	2
Luva de cobertura p/luva isolante 10	2
Luvas de vaqueta (par)	2
Macacão para proteção contra abelhas	1 (opcional)
Mala de ferro ou bolsa, para ferramentas	1
Marreta	1
Óculos de Segurança Lente Escura	2
Óculos de Segurança Lente Incolor	2
Pasta plástica guarda de documentos (TOI, comunicados etc.)	1
Placa acrílica para registro de fotos	1
Prancheta	1
Protetor solar FPS 60	2
Punção	1
Rebitadeira	1 (opcional)
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	1
Talco para luvas	1
Talhadeira	1
Tesourão corte cabos com iso 590mm 1,6kg	1

NOME	QUANTIDADE
Detector de tensão de bolso	2
Viseira para capacete aba frontal	1
Arco de serra	1
Bandeirolas para escadas	necessária
Bolsa de lona para vara de manobra 4 elementos	1
Calculadora	1
Carga de teste (ADR, Fratelo ou similar)	1
Conjunto de içamento	1
Cones de sinalização	6
Conjuntos de escada extensiva de fibra	necessária
Corda de Nylon - Para linha de Vida (30 Metros)	1
Corda Polipropileno - Para Içamento (20 Metros)	1
Farol ou cilibrim portátil	1
Fita Recolhedora	1
Furadeira	1
Gabarito para números	1
GPS	1(opcional)
Grampeador	1
Guia de cabos	1
Máquina de cintar	1
Máquina fotográfica	1
Martelete	1
Parafuzadeira	1
Smartphone com capa	1
Vara de Manobra	1

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
08/02/2019	Obsoleto	-	08/02/2022	-
08/02/2019	Vigente	28/10/2021	13/09/2027	Acréscimo/Modificação de notas 3, 5 e 6. Alteração/inserção de texto na Observação. Alteração de texto no item

				5.1.1, mais alteração e exclusão de imagens no item 5.1.2 Inclusão de Anexo 1 e 2. Alteração de dados no item 6.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC – EMG	PDF	25/10/2019
Danilo Febroni Baptista	Gerente DECP - EMT		
Felipe Costa da Silva	Gerente DESC – EBO/EPB		
Wellington Aranha Júnior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS	PDF	
Ercilio Diniz Flores	Gerente DECP - EMS		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC - ETO		
Andre Domingos Klein	Gerente DECP - EAC		
Alecio Almeida Leite	Gerente DECP - ERO		