Instrução Técnica - Nº0749

Realizar o Desligamento Definitivo Unidade GA e GB Indireto

ENERGISA/GTD-IT/Nº399/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Cancelar Contrato entre Cliente e Concessionária - Considerar Aspectos 7
5.2- Desligar Definitivamente Unidade Consumidora 7
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 7, 18 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Irismar Almeida Junior	EPB	irismar@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar o Desligamento Definitivo Unidade GA e GB Indireto

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Inspeção e Operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para o desligamento definitivo de unidade consumidora do GA e GB Indireto.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Cancelar Contrato entre Cliente e Concessionária - Considerar Aspectos

O desligamento definitivo de uma Unidade Consumidora do Grupo A ou do Grupo B medição indireta, só será realizado mediante ao rompimento de contrato estabelecido entre as partes, Energisa e Cliente.

Portanto, deverá ser gerado um **distrato** pelo cliente, para que seja extinto o vínculo criado entre as partes contratantes, no qual será solicitado a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o desligamento definitivo da Unidade Consumidora.

5.2- Desligar Definitivamente Unidade Consumidora

A realização do serviço de desligamento definitivo deverá ser previamente acordada com o cliente, conforme distrato gerado pelo mesmo.

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº224/2018 - Utilizar Dispositivo de Abertura em Carga (DAC);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.
3. Verificar ausência de tensão na caixa de medição metálica com detector de tensão de bolso;
4. Cortar os lacres da caixa de medição;

5. Coletar a leituras do medidor conforme o cliente, Grupo A e Grupo B indireta;
6. Solicitar ao COI autorização para realizar o desligamento da Unidade Consumidora e aguardar ordem de manobra;
7. Promover a manobra de abertura das chaves seccionadoras, conforme *IT/Nº113/2019 Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão*;

NOTAS:

1. Retirar os cartuchos das chaves fusíveis e armazená-los na viatura.
2. Formalizar comunicação ao DCMD, solicitando a retirada das ligações das chaves por equipes de linha viva.

8. Testar, aterrar e sinalizar o lado primário e secundário da Unidade Consumidora;
9. Desfazer as ligações dos transformadores de corrente e de potência, quando for o caso;

NOTAS:

3. As ligações do lado primário deverão ser desfeitas através da desconexão dos condutores/barras em seus terminais.
4. As ligações do lado secundário poderão ser cortadas rente aos terminais, sem a necessidade de serem desconectadas.

10. Retirar os transformadores de corrente de seus suportes, armazenados na viatura;
11. Retirar os transformadores de potencial de seus suportes, armazenados na viatura, quando cliente do Grupo A;
12. Promover o desligamento do medidor através da retirada dos condutores de seus bornes;
13. Retirar o medidor do conjunto de medição e armazená-lo na viatura adequadamente para que não sofra danos durante o transporte;

14. Retirar a telemetria desfazendo suas ligações com a chave de aferição, quando clientes do Grupo A;
15. Remover a chave de aferição juntamente com os condutores de ligação sem a necessidade de desconectar os condutores a ela ligados;

NOTA:

5. Os condutores secundários dos transformadores de corrente e de potencial, juntamente com a chave de aferição, poderão ser utilizados em outra instalação, portanto, devem ser guardados juntos na sala de materiais do setor de trabalho.

16. Agrupar todos os elementos retirados do padrão da unidade consumidora e armazená-los na viatura;
17. Fechar o conjunto de medição, caixa(s),conforme o caso;
18. Informar ao COI o término do trabalho e solicitar autorização para a retirada do aterramento temporário;
19. Aguardar autorização e retirar a sinalização e o aterramento temporário do lado secundário e primário da Unidade Consumidora;
20. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
21. Recolher resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.

NOTA:

6. Ao término da atividade promover o preenchimento do(s) documento(s) necessário(s) para cada tipo de cliente desligado.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 7, 18 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Cinto tipo paraquedista e acessórios	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Alicate Universal	01
Alicate de Corte lateral	01
Chave de fenda	Diversas
Chave tipo canhão	Diversas
Chave de catraca com matrizes	Conjunto
Chave de boca	Diversas
Chave Biela Tipo L	Diversas
Chave De Estria	Diversas
Chave Allen Tipo L	Diversas
Multímetro digital	01
Balde de lona	01
Conjunto de Içamento	01
Vara de manobra com cabeçote	01
Bastão pega tudo	01
DAC	01
DAQC	01
Conjunto de aterramento temporário	02
Detector de tensão BT/MT	01
Detector de tensão de bolso	01
Cone e sinalização	Necessária
Fita de sinalização	Necessária
Placa de sinalização	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	07/10/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF	25/11/2019
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		