APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0755

Realizar Montagem e Conexões do Cabeamento em Medição de Cliente Livre

ENERGISA/GTD-IT/Nº405/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 19 e 20 8
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 9
7- INDICADORES 9
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 9
9- VIGÊNCIA 10
10- APROVAÇÃO 10

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COM	Centro de Operação da Medição
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Montagem e Conexões do Cabeamento em Medição de Cliente Livre

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Inspeção e Operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para realizar a montagem e conexão dos cabos da medição de cliente livre.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10
    - do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

CONDIÇÕES GERAIS

O mercado de energia no Brasil está em um momento de bastante transformação, sobretudo no que diz respeito às questões regulatórias, que estão passando por algumas adaptações.

Como a energia sempre foi, e cada vez mais se reafirma como um insumo fundamental dentro dos custos de uma empresa, os olhares dos gestores e donos de negócio têm se voltado cada vez mais para a redução de gastos.

Os consumidores no Mercado Livre compram energia diretamente dos geradores ou comercializadores, através de contratos bilaterais com condições livremente negociadas. Nessa negociação estão detalhes como preço e prazo, por exemplo. Cada unidade consumidora paga uma fatura referente ao serviço de distribuição para a concessionária local. Isso acontece, pois, a energia adquirida chega na unidade por meio do sistema de rede elétrico já disponível. Além disso, pagam uma ou mais faturas referentes à compra da energia.

Apesar da comercialização de energia ser mais autônoma no Ambiente de Contratação Livre, é exigido que o consumidor tenha contratos com montantes suficientes para atender o consumo de suas unidades. Caso isso não aconteça, o consumidor está sujeito à aplicação de penalidades pela CCEE.

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;
4. Instalar os cabos necessários para o sistema de medição de fronteira;
5. Modelar os condutores, cortar e decapar na medida correta, de forma a não deixar partes sem isolação expostas;
6. Conectar os condutores neutro, lado carga e lado fonte, nos bornes do medidor;
7. Efetuara Inspeção dos terminais da chave de aferição;
8. Inspecionar os encaixes e as lâminas de contato da chave de aferição;
9. Confirmar o aperto nos contatos dos terminais;
10. Efetuar a ligação dos condutores fases do lado fonte, sempre do centro para fora;
11. Efetuar a ligação dos condutores fases do lado carga, sempre do centro para fora;
12. Colocar a tampa dos bornes do medidor;
13. Verificar reaperto nos disjuntores;

14. Efetuar a lacração nos bornes do medidor;
15. Efetuar lacração na caixa de medição;
16. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
17. Recolher resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	Necessária
Placa de sinalização	01
Balde de lona	01
Detector de tensão de bolso	01
Alicate Universal	01
Alicate de corte diagonal	01
Decapador	01
Chave de fenda	01
Mulltímetro	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	07/10/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF	25/11/2019
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		