APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - N°0852

Efetuar a Regularização de Cliente Auto Religado

ENERGISA/GTD-IT/Nº029/2020

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 6
5.2- Considerar Aspectos 7
5.3- Regularização de Auto-Religado 8
5.3.1- Auto-Religado pelo Medidor 8
5.3.2- Auto-Religado por Ligação Ilícita 9
5.4- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 7, 13, 19, 20 e 21 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
N/A	Não se aplica
ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica
TOI	Termo de Ocorrência de Irregularidade
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	27/11/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Efetuar a Regularização de Cliente Auto Religado

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais das equipes de operação e fiscalização do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a Regularização de Auto Religado.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais do Grupo Energisa e contratadas que executam serviços comerciais nas linhas de distribuição de baixa tensão energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 25 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;

Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35;
- RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar e retirar de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Considerar Aspectos

As equipes comerciais do Grupo Energisa atuam na regularização de uma auto religação, quando o cliente com seu fornecimento de energia suspenso, sem regularizar as suas pendencias com a concessionária, se auto religa por conta própria.

Normalmente através do trabalho do leiturista, o cliente que se auto religou é apontado, seja pelo consumo após corte (religação do medidor) ou pela ligação ilícita (ligação que bypass o medidor).

Nesta condição, o cliente fará uso da energia sem que o seu contrato com a concessionária esteja válido. Devido a isso a concessionária baseada na RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414, poderá agir conforme o estabelecido na **seção VI**:

Seção VI

Da Religação à Revelia

Art. 175. A religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela ANEEL, e o faturamento de eventuais valores registrados e demais cobranças previstas nessa Resolução.

§1º A cobrança do custo administrativo de que trata o caput se dá com a comprovação da ocorrência mediante a emissão do **TOI** ou por meio de formulário próprio da distribuidora, devendo constar no mínimo as seguintes informações:

I - Identificação do consumidor;

II - Endereço da unidade consumidora;

III - código de identificação da unidade consumidora;

IV - Identificação e leitura do medidor;

V - Data e hora da constatação da ocorrência; e

VI - Identificação e assinatura do funcionário da distribuidora.

§ 2º O formulário deve ser emitido em no mínimo 2 (duas) vias, devendo uma via ser entregue ao consumidor

§ 3º Quando a distribuidora apenas proceder com o desligamento do disjuntor da unidade consumidora para a suspensão do fornecimento, somente poderá cobrar o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do custo administrativo de inspeção homologado pela ANEEL.

5.3- Regularizar Auto Religado

5.3.1- Auto Religado pelo Medidor

2. Fazer a sinalização do local de trabalho;
3. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
4. Verificar a ausência de tensão em padrões com caixa de medição metálica, utilizando detector de tensão de bolso;
5. Fazer o registro de consumo da UC, observando e anotando os números aparentes no mostrador do medidor, bem como, a data e o horário da coleta.
6. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;
7. Abrir a caixa de medição da Unidade Consumidora;
8. Verificar a ausência de tensão no lado carga do medidor;
9. Desenergizar o ramal de ligação do cliente, realizando o seccionamento no poste da Concessionária e retirá-lo, ou promover o desligamento do disjuntor no Quadro Geral de Distribuição, ou o desligamento na Caixa de Derivação, conforme o caso;

NOTAS:

1. Nesta condição os lacres do padrão de medição da UC foram retirados pelo consumidor, para que o mesmo pudesse fazer a religação da unidade consumidora à revelia.
2. Para o padrão de entrada individualizado, devemos desligar e retirar o ramal de ligação.
3. Para o padrão de entrada agrupada até 3 medidores, devemos promover o desligamento do cliente na Caixa de Derivação e isolar as pontas de condutores.
4. Para o padrão de entrada em Quadro de Múltiplas Unidades, devemos promover o desligamento momentâneo do disjuntor geral no Quadro Geral de distribuição.

10. Abrir a tampa da caixa de bornes;
11. Desconectar no medidor os condutores dos bornes de entrada (linha), isolar suas extremidades e identificar a(s) fase(s);
12. Desconectar no medidor os condutores dos bornes de saída (carga), isolar suas extremidades e identificar a(s) fase(s);

NOTA:

5. Ao desconectar os condutores dos bornes de entrada (linha) e de saída (carga), desconectar também o condutor de aterramento o acomodando ao fundo da Caixa de medição.

13. Retirar o medidor do suporte de fixação da caixa de medição;
14. Recolocar a tampa da caixa de bornes;
15. Acondicionar o medidor no veículo para transporte e o ramal retirado quando for o caso;
16. Recolocar a tampa da caixa de medição e lacrá-la quando for Quadro de Múltiplas Unidades ou Caixa de Derivação;
17. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;
18. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
19. Recolher a sinalização do local de trabalho.

5.3.2- Auto Religado por Ligação Ilícita

1. Fazer a sinalização do local de trabalho;
2. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
3. Verificar a ausência de tensão em padrões com caixa de medição metálica, utilizando detector de tensão de bolso;

4. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;
5. Abrir a caixa de medição da Unidade Consumidora;
6. Verificar a ausência de tensão no lado carga do medidor;
7. Desenergizar o ramal de ligação do cliente, realizando o seccionamento no poste da Concessionária, ou promover o desligamento do disjuntor no Quadro Geral de Distribuição, conforme o caso;

NOTAS:

6. Nesta condição os lacres do padrão de medição da UC foram retirados pelo consumidor, para que o mesmo pudesse fazer a religação da unidade consumidora à revelia.
7. Para o padrão de entrada individualizado, devemos desligar o ramal de ligação no poste da concessionária.
8. Para o padrão de entrada agrupada até 3 medidores, devemos promover o desligamento do cliente na Caixa de Derivação e isolar as pontas de condutores.
9. Para o padrão de entrada em Quadro de múltiplas unidades, devemos promover o desligamento momentâneo do disjuntor geral no Quadro de Distribuição.

8. Abrir a tampa da caixa de bornes, se for o caso;
9. Desconectar no medidor os condutores dos bornes de entrada (linha) ou dos bornes de saída (carga), conforme condição encontrada no local;
10. Isolar suas extremidades e identificar a(s) fase(s);

NOTA:

10. Ao desconectar os condutores dos bornes de entrada (linha) e de saída (carga), desconectar também o conductor de aterramento o acomodando ao fundo da Caixa de medição.

11. Retirar o medidor do suporte de fixação da caixa de medição;
12. Recolocar a tampa da caixa de bornes;
13. Acondicionar o medidor no veículo para transporte;
14. Recolocar a tampa da caixa de medição e lacrá-la quando for Quadro de Múltiplas Unidades ou Caixa de Derivação;
15. Caso a equipe que esteja efetuando a regularização seja capacitada para emissão do TOI, o mesmo deve ser elaborado conforme descrito no Art. 175 da RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414. Caso a equipe não esteja capacitada para emitir o TOI, deve ser acionado uma equipe responsável para elaboração do mesmo;

16. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;
17. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
18. Recolher a sinalização do local de trabalho.

5.4- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 7, 13, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	02
Cinto de segurança tipo paraquedista e acessórios	02
Luva de vaqueta	02 pares
Luva de borracha isolada para LDBT	02 pares
Luva de cobertura	02 pares
Balaclava	02
Bloqueador solar	02
Capacete com jugular	02
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Encerado de lona 2x2	01
Botina de segurança	02 pares
Escada de extensão de fibra	01
Estropo de nylon	02
Kit resgate em altura	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	10
Talabarte de posicionamento	02
Detector de tensão de bolso	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	02
Trava-quedas	02
Mosquetão	Nec.
Kit de Resgate	01
Linha de vida	01
Fita Eureka	01
Fita isolante em PVC	01 rolo
Fita isolante de auto fusão	01 rolo
Manta isolante para baixa tensão	10
Chave de encaixe, estria ou regulagem	Várias
Alicate universal	01
Alicate bomba d'água 12"	01
Chaves de fenda adequadas Variável	Variável
Chaves fresadas	Variável
Alicate Volt-amperímetro	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
27/11/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	15/01/2021
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		