APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - N°0853

Retirar Ramal de Serviço

ENERGISA/GTD-IT/Nº030/2020

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Retirar Ramal de Serviço 7
5.3- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 7, 13, 20 e 21 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
APR	Análise Preliminar de Risco

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	27/11/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retirar Ramal de Serviço

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de Retirar Ramal de Serviço.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, perdas, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de baixa tensão (LDBT), energizadas ou desenergizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 25 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;

Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT_Nº175-2018 - Instalar cabo multiplexado . cabo concentrico - ramal de serviço.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

É a sequência lógica de execução das tarefas, fundamentadas na experiência das concessionárias de energia elétrica, visando à racionalização dos tempos de movimento e respeitando as normas de trabalho, as quais já incluem as de segurança.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar linha de vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.2- Retirar Ramal de Serviço

2. Verificar a ausencia de tensão na Caixa de Medição se metálica;
3. Desligar o disjuntor de proteção na Unidade Consumidora e mantê-lo desligado:
4. Verificar a ausencia de tensão no lado carga da medição;
5. Posicionar os recursos que serão utilizados no poste da concessionária para o início da tarefa;
6. Avaliar e utilizar os dispositivos de segurança para trabalho em altura, independetemente do recurso utilizado para alcançar o ponto de trabalho;
7. Posicionar-se adequadamente no poste da concessionária para receber materiais e ferramentas;
8. Içar pelo balde de lona com mantas isolantes para baixa tensão;
9. Aplicar as mantas isolantes nos condutores da rede da baixa tensão começando pela terceira fase (rede aberta);

10. Aplicar as mantas isolantes em todos os outros elementos existentes no poste que possam estar energizados;
11. Içar pelo balde de lona com ferramentas necessárias a execução da atividade;
12. Desconectar a(s) ligação(ões) fase(s) do ramal com a rede de baixa tensão;

NOTA:

1. A cada desconexão realizada, **recomenda-se** isolar a ponta decapada do conductor fase do ramal, para evitar a possibilidade de um contato acidental com a rede de baixa tensão, durante a descida do mesmo.

13. Desconectar a ligação do neutro do ramal com a rede de baixa tensão;
14. Amarrar o ramal de serviço com a corda do conjunto de içamento;
15. Desfazer a ancoragem do ramal de serviço através da alça preformada;
16. Descer o ramal de serviço pelo conjunto de içamento;

NOTA:

2. Com o ramal no solo, liberar a corda do conjunto de içamento para dar continuidade a descida de ferramentas e materiais do poste da concessionária.

17. Descer do poste da concessionária todos os recursos utilizados para a retirada do ramal;
18. Recolher e reposicionar todos os recursos utilizados junto ao padrão de entrada da Unidade Consumidora;
19. Inspecionar o ponto de ancoragem da Unidade Consumidora, principalmente se for poste auxiliar e/ou pontalete, a fim de certificar-se da capacidade mecanica do ponto suporta uma escada;

NOTA:

3. Antes de acessar o poste auxiliar e/ou pontalete, deve-se realizar o teste de esforço mecânico utilizando o dinamômetro, seguindo as diretrizes da IT/Nº0432-Utilizar o Dinamômetro em Padrão de Entrada (antiga IT 063/2019).

20. Verificar a ausencia de tensão no lado linha da medição;

NOTA:

4. Caso seja confirmada a presença de tensão na instalação, interromper o serviço e localizar a fonte de alimentação desligando-a.

21. Avaliar e utilizar os dispositivos de segurança para trabalho em altura, independetemente do recurso utilizado para alcançar o ponto de trabalho;
22. Posicionar-se adequadamente no ponto de ancoragem do ramal de serviço na Unidade Consumidora;
23. Içar pelo balde de lona ferramentas necessárias a execução da atividade;
24. Desconectar todas as ligações existentes entre o ramal de ligação e o ramal de entrada;
25. Amarrar o ramal de serviço com a corda do conjunto de içamento;
26. Desfazer a ancoragem do ramal de serviço através da alça preformada;
27. Descer o ramal de serviço pelo conjunto de içamento;

NOTAS:

5. Logo após a liberação da corda do conjunto de içamento, o ramal de serviço, seja multiplex ou concentrico, deverá ser enrolado, identificado através de uma etiqueta com o número da UC, posicionado na viatura para transporte e devolução no setor de rede.
6. Normalmente a retirada do ramal se deve a uma solicitação gerada pelo cliente ou devido a debitos, no qual o cliente tem seu fornecimento de energia suspenso.
7. Nestes casos, o medidor não é retirado juntamente com o ramal de serviço.

28. Descer ferramentas pelo balde de lona;
29. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
30. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 7, 13, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Capacete com jugular	02
Balaclava	02
Óculos de segurança	02
Luva de vaqueta	02 pares
Luva de borracha isolante classe zero	02 pares

Luva de cobertura	02 pares
Uniforme retardante a chama	02
Botina de segurança	02 pares
Bloqueador solar	02
Cinto de segurança tipo para quedista e acessórios	02
Talabarte Simples c/ absorvedor de energia p/ retenção de queda	02
Fita Eureka, Agulhão ou Gancho	01
Conjunto de linha de vida	01
Kit resgate em altura	01
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Manta isolante para baixa tensão	10
Alicate universal	01
Alicate bomba d'agua	01
Chave de fenda	01
Tesoura para cortar cabo	01
Estropo de nylon	02
Encerado de lona 2x2	01
Cesto Aéreo	01
Carro com escada plataforma giratória	01
Escada extensiva	01
Calço para rodas	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	Nec.
Fita isolante em PVC	01 rolo
Dinamômetro	01
Detector de tensão de bolso	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
27/11/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	15/01/2021
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		