APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - N°0854

Retirar Medidor GD para UC Grupo A

ENERGISA/GTD-IT/Nº031/2020

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Retirar Medidor 7
5.3- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 4, 5, 7, 18, 20 e 21 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 9
7- INDICADORES 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
UC	Unidade Consumidora
GD	Geração Distribuída
DAQC	Dispositivo Anti Queda de Cartucho
DAC	Dispositivo de Abertura em Carga

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	27/11/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retirar Medidor GD para UC Grupo A

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais das equipes de operação e fiscalização do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a retirada de medidor em Unidades Consumidoras do Grupo A - Geração Distribuída.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais do Grupo Energisa e contratadas que executam serviços técnicos e comerciais nas linhas de distribuição de baixa e média tensão desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 60 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;

  Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35;
- IT_Nº399-2019;
- NDU 013.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar e retirar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar conjunto de içamento;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº224/2018 - Utilizar Dispositivo de Abertura em Carga (DAC).

5.2- Retirar Medidor

2. Fazer a sinalização do local de trabalho;
3. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
4. Verificar a ausência de tensão em padrões com caixa de medição metálica utilizando detector de tensão de bolso;
5. Solicitar ao cliente o desligamento do disjuntor de proteção do módulo de geração;
6. Cortar os lacres do conjunto de medição;
7. Fazer o registro de consumo da UC, observando e anotando os números aparentes no mostrador do medidor, bem como, a data e o horário da coleta.
8. Promover a manobra de abertura das chaves seccionadoras do ramal do cliente, conforme **IT/Nº113/2019 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão**;

NOTAS:

1. Retirar os cartuchos das chaves fusíveis e armazená-los na viatura.

2. Caso a UC for permanecer desligada definitivamente, deve-se formalizar comunicação ao DCMD, solicitando a retirada das ligações das chaves por equipes de linha viva.

9. Testar, aterrar e sinalizar o lado primário e secundário da Unidade Consumidora;
10. Desfazer as ligações dos transformadores de corrente e de potência, quando for o caso;
11. Promover o desligamento do medidor através da retirada dos condutores de seus bornes;
12. Retirar o medidor do conjunto de medição e armazená-lo na viatura adequadamente para que não sofra danos durante o transporte;
13. Retirar a telemetria desfazendo suas ligações com a chave de aferição:
14. Remover a chave de aferição juntamente com os condutores de ligação sem a necessidade de desconectar os condutores a ela ligados;
15. Agrupar todos os elementos retirados do padrão da unidade consumidora e armazená-los na viatura;
16. Fechar o conjunto de medição, caixa(s), conforme o caso;
17. Informar ao COI o término do trabalho e solicitar autorização para a retirada do aterramento temporário;
18. Aguardar autorização e retirar a sinalização e o aterramento temporário do lado secundário e primário da Unidade Consumidora;
19. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
20. Recolher resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.

NOTA:

3. Ao término da atividade promover o preenchimento do(s) documento(s) necessário(s) para cada tipo de cliente desligado.

5.3- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 4, 5, 7, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	02
Cinto de segurança tipo paraquedista e acessórios	02

Luva de vaqueta	02 pares
Luva de borracha isolada para LDBT	02 pares
Luva de cobertura	02 pares
Balaclava	02
Bloqueador solar	02
Capacete com jugular	02
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Encerado de lona 2x2	01
Botina de segurança	02 pares
Escada de extensão de fibra	01
Detector de tensão BT/MT	01
Kit resgate em altura	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	Nec.
Talabarte de posicionamento	02
Detector de tensão de bolso	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	02
Trava-quedas	02
Mosquetão	Nec.
Kit de Resgate	01
Linha de vida	01
Fita Eureka	01
Fita isolante em PVC	01 rolo
Fita isolante de auto fusão	01 rolo
Chave allen	Variável
Chave de encaixe, estria ou regulagem	Várias
Alicate universal	01
Alicate bomba d'água 12"	01
Chaves de fenda adequadas Variável	Variável
Chaves fresadas	Variável
Alicate Volt-amperímetro	01
Vara de manobra com cabeçote	01
Bastão pega tudo	01
DAC	01
DAQC	01
Placa de sinalização (Não opere esta chave)	01
Conjunto de aterramento temporário de média tensão	02
Conjunto de aterramento temporário de baixa tensão	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
27/11/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	15/01/2021
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC – EMG/ENF		
Murilo Galvao Marigo	Gerente DESC - EMT		
Felipe Costa da Silva	Gerente DESC – EBO/EPB		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Mauro Inácio dos Santos	Gerente DESC - ETO		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC - EMS		