Instrução Técnica – Nº 0933

Suspensão de Fornecimento no Poste Medição Indireta

ENERGISA/GTD-IT/Nº002/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
4.1- Executar Tarefas Preliminares 7
4.2- Executar Tarefa 7
4.2.1- Suspensão de Fornecimento no Poste Medição Indireta 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFA 9
5.1- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 20 e 21 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 10
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Carlos Augusto Ferreira Finco	ERO	carlos.finco@energisa.com.br
Cleyton da Silva Dias	ERO	cleyton.dias@energisa.com.br
Danillo Ferreira Lelis	EPB	danillo.lelis@energisa.com.br
Danilo Pereira Rezende	EMT	danilo.rezende@energisa.com.br
Evandro Pereira Macedo	ESE	evandro.pereira@energisa.com.br
Leandro Ribeiro de Souza	EMT	leandro.souza@energisa.com.br
Luiz Eduardo de Sousa Mendes	EMG	luizeduardo@energisa.com.br
Miranildo Almino Gomes Segundo	EBO	miranildo.gomes@energisa.com.br
Moises Dias Santos	EMT	moises.dias@energisa.com.br
Renan Felix Fernandes Souza	ESS	renan.fernandes@energisa.com.br
Renato Dias Nunes	ETO	renato.nunes@energisa.com.br
Ricardo Pedrosa de Brito	ETO	ricardo.pedrosa@energisa.com.br
Rodrigo Rogerio Rocha	EMT	rodrigo.rocha@energisa.com.br
Vanderson Pereira de Souza	EAC	vanderson.souza@energisa.com.br
Bernard de Sa Gouveia	ESE	bernard.gouveia@energisa.com.br
Wesley Vinicius Pereira de Souza	EMT	wesley.pereira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	04/03/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Executar Suspensão de Fornecimento no Poste Medição Indireta

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para a Suspensão de Fornecimento no Poste Medição Indireta.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizem serviços nas linhas de distribuição de média e baixa tensão energizadas ou desenergizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança;
- IT ENERGISA/C-GTCD-IT/223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão.

4.1- Executar Tarefas Preliminares

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo.
ENERGISA/C-GTCD-IT/223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão.

4.2- Executar Tarefa

4.2.1- Suspensão de Fornecimento no Poste Medição Indireta

- Confirmar com o COI da Chave a ser Manobrada;
- Repassar o número operacional e as características da chave para o COI, e solicitar a confirmação se a mesma deve ser manobrada;
- Caso, no local da manobra, não seja possível a Comunicação com o COI, a equipe deve deslocar-se até um local onde a Comunicação seja eficiente, e após o contato, retornar para o local de manobra e executá-la.

Notas:

1. Antes de dar início ao processo de desligamento, conferir todos os equipamentos de medição.
2. Observar se o número do medidor confere com a unidade consumidora que será religada.

- Desligar o disjuntor da Unidade Consumidora;
- Fazer a manobra de abertura das chaves fusíveis ou chave seccionadoras monofásicas no poste, conforme IT 223/2018 – Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;

- Retirar as portas fusíveis (cartuchos) das chaves fusíveis, ou instalar os dispositivos de bloqueio de chaves seccionadoras, se solicitado;

Notas:

3. A suspensão de fornecimento de energia elétrica para cliente de medição indireta, deve ser realizada através de manobra de chaves no poste da concessionária.
4. O COI orientará o eletricista quanto ao uso do DAC;
5. Para a execução da manobra de abertura, o eletricista deverá seguir todas as orientações contidas na IT/223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão.
6. Também deverá ser obedecida as delimitações contidas no Anexo II da NR-10 para cada faixa de tensão (Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros).
7. Após o desligamento proceder o fechamento da OS conforme opção escolhida, como por exemplo: caso seja por falta de pagamento – opção 5 (sem retirada de equipamento).

- Recolher todos os recursos utilizados para a execução da atividade.
- Desfazer as tarefas preliminares.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFA

5.1- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	Quantidade mínima
Óculos de segurança	01
Uniforme retardante a chama	01
Capacete com jugular	01
Balaclava	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessário
Cinto de segurança tipo para quedista	01
Trava quedas	01
Talabarte ajustável	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
linha de vida	01
Kit resgate	01
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Fita Eureka, Agulhão ou Gancho	01
Vara de manobra (telescópica ou de estágios)	01
DAC	01
Cabeçote de Manobra	01
DAQC	01
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Dispositivo de bloqueio para chaves seccionadoras	03

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
19/01/2022	Vigente	-	19/01/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG	PDF	22/02/2022
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Felipe Costa da Silva	Gerente DESC-EPB		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO	PDF	
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		