INSTRUÇÃO TÉCNICA

Retirar CP Rede e Ramais de BT

ENERGISA/GTD-IT/Nº340/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 19 e 20 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
NDU	Norma de Distribuição Unificada
CP REDE	Caixa Padrão Rede

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Emanuel Caldas Lima	ETO	emanuel.lima@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/07/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retirar CP Rede e Ramais de Baixa Tensão

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção e Operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a retirada de CP Rede e ramais de baixa tensão.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 45 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalador de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalador de conjunto de içamento.

CP Rede - CONSIDERAR ASPECTOS

A retirada do padrão de medição denominado CP Rede, instalados nos postes da concessionária, se deve ao fato do mesmo apresentarem uma série de problemas. O acúmulo de poeira de rua e resíduos de poluição (fuligem, partículas de materiais asfálticos, sais marinhos etc.), contribuem para que seja necessária uma limpeza constante. A visibilidade não é só comprometida pelo acúmulo de resíduos, mas também pela incidência dos raios solares sobre a lente, ofuscando a visão dos leiturista devido sua inclinação. Por fim, a infiltração de água da chuva que compromete todos os componentes internos, além da corrosão de sua estrutura são alguns dos agravantes.

O padrão de medição CP Rede também se soma a uma série de objetos instalados à revelia no poste, o que dificultam, e por vezes até impedem, a colocação de escadas e o acesso à rede de distribuição.

Outro aspecto a ser considerado, e que de certa forma contribuiu para o desuso deste padrão, é o fato de que atualmente existem outros métodos de combate as perdas não técnicas ou comerciais mais práticos, como a instalação do Dispositivo de Lacre do Compartimento de Borne do Medidor (DLCB), do Medidor Eletrônico e do Cabo Concêntrico feito diretamente no padrão de entrada do cliente.

RETIRAR RAMAIS

a) Confirmar os dados referentes a Unidade Consumidora;

b) Contatar o cliente, identificar-se com cortesia e informar o serviço que será executado;

c) Desligar o disjuntor da unidade consumidora;

d) Realizar tarefas preliminares;

e) Posicionar a escada no poste da concessionária;

f) Posicionar-se na escada em altura adequada de forma a manter distanciamento mínimo de trabalho com relação aos condutores energizados;

g) Utilizando a corda de serviço, içar ferramentas e materiais pelo balde de lona;

h) Instalar mantas de isolamento sobre os condutores da linha de distribuição de baixa tensão (LDBT) caso seja aberta, e nos demais elementos instalados no poste que possam estar energizados, como: braço de iluminação pública, cordoalha de aço de cabos telefônicos, reatores, chaves magnéticas, ligações clandestinas, ligações festivas, gambiarras, sobras de condutores e outros possam estar energizados;

i) Desfazer as conexões do ramal de ligação da CP Rede nos condutores da rede aberta ou nos rabichos da rede multiplexada;

j) Soltar todas as fixações do ramal de ligação da CP Rede feitas no poste e estruturas e deixá-lo arriado junto ao poste;

k) Verificar a ausência de tensão na caixa CP Rede através do detector de bolso,

l) Romper o lacre e abrir a caixa de medição CP Rede com ferramenta adequada;

m) Desfazer as ligações com o barramento ou medidor lado linha e carga liberando a CP Rede dos ramais;

n) Soltar todas as fixações do ramal de ligação do cliente feitas no poste e estruturas e descê-lo pelo conjunto de içamento;

o) Descer o ramal de ligação da CP Rede previamente desconectado e deixado ao lado do poste.

RETIRAR CP Rede

a) Instalar um estropo de nylon ou agulhão/gancho no poste, um metro acima da CP Rede;

b) Fixar o conjunto de içamento no estropo de nylon;

c) Amarrar firmemente a corda do conjunto de içamento na caixa CP Rede;

d) Liberar as fitas de aço de fixação da CP Rede abrindo os fechos de aprisionamento;

e) Retirar a CP Rede do poste e descer através do conjunto de içamento;

f) Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;

FINALIZAR ATIVIDADE

NOTA:

1. Esta etapa da atividade será realizada no ponto de ancoragem do padrão de entrada da Unidade Consumidora (poste auxiliar, fachada ou pontalete).

a) Reposicionar a escada no ponto de ancoragem do padrão de entrada da Unidade Consumidora;

b) Desfazer as conexões do ramal de ligação do cliente com o ramal de entrada da Unidade Consumidora;

c) Soltar a fixação do ramal do cliente no ponto de ancoragem;

d) Descer o ramal de ligação do cliente através da corda do conjunto de içamento;

e) Desfazer tarefas preliminares;

f) Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;

g) Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento das atividades.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Alicate Universal	01
Tesoura de aço (para cortar fita de amarração)	01
Alicate bomba d'água	01
Chave de fenda	01
Chave especial para corte	01
Chave Allen	01
Balde de lona	01
Detector de tensão de bolso	01
Manta isolante para baixa tensão	10
Conjunto de Içamento	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/07/2019	Vigente	-	30/07/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		