

Согласовано

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

ГИП

Разработал

Проверил

Н.контроль

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Запрашиваемые данные				Ответы заказчика					
1	Сборные шины	Номинальное напряжение, В	6000 (10000)*						
		Номинальный ток, А	630						
		Материал, сечение	АД31Т 6х60						
2	Схема первичных соединений								
3	Номер ячейки по плану		1						
4	Назначение ячейки		Силовой тр-р Т-1						
5	Номер схемы главных цепей		2ВВ-600						
6	Номер схемы вторичных соединений	Защита на БЭМП РУ-ЛЭ	ЮУИЕ674825.009	ЮУИЕ674825.001-01	ЮУИЕ674825.004	ЮУИЕ674825.003	ЮУИЕ674825.001-02	ЮУИЕ674825.009	
		Защита на БМРЗ-152	ЮУИЕ674826.009	ЮУИЕ674826.001-01	ЮУИЕ674826.004	ЮУИЕ674826.003	ЮУИЕ674826.001-02	ЮУИЕ674826.009	
7	Номинальный ток ячейки, А		630						
8	Выключатель	Тип	ВВ/TEL-10-20/1000	ВНМ-10/400-20-1шт.	ВВ/TEL-10-20/1000	-	ВНМ-10/400-20-1шт.	ВВ/TEL-10-20/1000	
		Тип коммутационного модуля	TER_ISM15_LD_8(200_1)	-	TER_ISM15_LD_8(200_1)	-	-	TER_ISM15_LD_8(200_1)	
		Модуль управления TER_CM_16_2 (220_4)	+	-	+	-	-	+	
		Ручной генератор TER_CBunit_ManGen_1	1 комплект						
9	Оперативное питание		~220В						
10	Шинный разъединитель (заземлитель)		РВФЗ-10/630-II-ЭМ						
11	Линейный разъединитель (заземлитель)		РВЗ-10/630-II						
12	Привод		ПР10 - 4 шт.						
13	Предохранитель, плавкая вставка		-						
14	Трансформатор тока	Тип *	ТОЛ-НТЗ-10-02А	-	-	-	-	-	
			ТОЛ-СЭЩ	-	-	-	-	-	
			ТОЛ-10-I-1	-	-	-	-	-	
			ТЛО-10	-	-	-	-	-	
		Класс точности	0,5/10Р	-	0,5/10Р	-	-	0,5/10Р	
		Коэффициент трансформации	200/200/5	-	200/200/5	-	-	200/200/5	
15	Трансформатор напряжения		-						
16	Трансформатор тока нулевой последовательности	Тип *	ТЗЛК-НТЗ-125	-	-	-	-	-	
			ТЗЛК-СЭЩ-125	-	-	-	-	-	
			ТЗЛЭ-125	-	-	-	-	-	
		Количество	-	2 шт.	-	-	2 шт.	-	
17	Ограничитель перенапр. TER_CBunit_SA6(10)_RT(6,9(11,5))		3 шт.						
18	Микропроцессорный блок релейной защиты	БЭМП РУ-ЛЭ.5.220.Д УХЛ3.1	-	-	-	-	-		
19	Замок электромагнитной блокировки ЗБ-1М УХЛ2		-						
20	Индикатор повреждений на кабельных линиях ЕКЛ8100		-						
21	Индикатор наличия напряжения ИНЗ-10-05		1 шт.						
22	Марка и сечение подключаемого кабеля		АПвВнг-LS-10 3х (1х95/35)						
План расположения камер в РУ-6(10) кВ									
800 150 зашить 1 2 3 4 5 6 800 800 800 800 800 800 Т-1 Ввод 1/ОЛ СВ СР Ввод 2/ОЛ Т-2 зашить ↑ ФАСАД (сторона обслуживания)									
Примечание: * При проектировании произвести выбор необходимого оборудования, неиспользуемое вычеркнуть.									
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата ГИП Разработал Проверил Н.контроль Опросный лист для заказа блока 6(10) кВ из 6-ти камер "Прогресс-ЭМ55" с АВР Стадия Лист Листов ООО "ЭМ 55"									

1. В блоке установлены выключатели нагрузки Великолукского ЗАО "ЗЭТО" и вакуумные выключатели ЗАО "ГК "Таврида Электрик".

2. В блоке предусмотрена блокировка, исключающая ошибочные действия персонала при работе с заземляющими ножами сборных шин.

ВНИМАНИЕ!

По усмотрению Завода-изготовителя, при необходимости, допускается замена указанного в спецификации оборудования и материалов на аналогичные по своим характеристикам и согласованные с филиалом ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная сеть".

Вид сбоку

Габариты ячейки (ШхГхВ): 800х800х2270 мм

Формат А3