



**FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

Título:

Implementación de un Sistema Embebido de Bajo Costo con Arquitectura de Microcontroladores para la Gestión de Estrés Térmico en Pymes Alimentarias

ASIGNATURA:

Sistemas Digitales y Arquitectura de Computadoras

PRESENTADO POR:

Alvarado Puyen, Luis Arturo

Chavez Curihuaman, Michael Jaren

Cocha Portocarrero, Jesus Mariano

Donayre Aguilar, Fabrizio Julio Roberto

DOCENTE:

Villafuerte Barreto, Hernan Oswaldo

Lima, Perú
2026

Introducción:

Problemática

En el Perú, el sector de comercialización agrícola enfrenta un desafío crítico: las altas tasas de pérdida poscosecha en los almacenes de frutas y verduras. Estos alimentos tienen una ventana de frescura muy corta y, si no se vigila su proceso de maduración, se echan a perder rápidamente, generando mermas masivas. Para mitigar esto, el estándar de la industria exige sistemas automatizados de control ambiental y sensores de gas etileno para medir la maduración. El problema fundamental es el costo prohibitivo: un sensor industrial básico supera los 500 dólares por punto de control. Además, el etileno solo ofrece una alerta ambiental difusa; no le dice al empresario qué fruta o lote exacto se está pudriendo. Esta deficiencia logística resta competitividad a nuestras Pymes, generando un grave problema económico y de desperdicio de alimentos.

A nivel técnico, muchas de las infraestructuras de almacenamiento actuales operan con sistemas ineficientes que fallan en la detección de umbrales y carecen de un filtrado digital robusto. Esta deficiencia genera la pérdida total de la trazabilidad del estado físico de los alimentos. Al no contar con una función de "Caja Negra" (Event Logging) que registre históricamente los incidentes, es imposible rastrear qué lote estuvo expuesto a estrés térmico. Frente a este escenario, nuestro equipo presenta un Sistema de Control Térmico Inalámbrico impulsado por Inteligencia Artificial, diseñado bajo los principios de la Industria 4.0. Hemos logrado una disrupción económica diseñando un nodo tecnológico funcional por casi 200 soles peruanos (reduciendo el costo aproximado en un 88.8%), reemplazando la costosa dependencia de sensores químicos por Visión Computacional y Modelos Predictivos.

Justificación

La implementación de esta estación meteorológica inteligente e impulsada por visión artificial mitiga directamente el riesgo de degradación de insumos perecederos mediante el monitoreo constante de variables ambientales críticas y el diagnóstico visual automatizado. Al automatizar la supervisión, el sistema incrementa la eficiencia operativa y permite una reducción cuantificable de mermas. Esto fomenta directamente la economía circular y el consumo responsable (ODS 2 y 12), ya que la Pyme puede vender primero los lotes más maduros, rescatando el alimento antes de que se vuelva basura.

Técnicamente, el sistema ha evolucionado de un simple monitor a una estación autónoma de actuación física (Edge Computing) diseñada para funcionar incluso sin internet. Para lograr una robustez de nivel industrial, el hardware físico ha sido completamente soldado, eliminando el uso de protoboards para evitar falsos contactos y capacitancia parásita, entregando un prototipo estable y cercano a un Mínimo Producto Viable (MVP). La arquitectura ahora integra una red de nodos especializados: un ESP-01S lee el clima local y dispara los datos mediante ESP-NOW (un protocolo punto a punto ultra-rápido) hacia el cerebro del sistema (ESP32-CAM), sin saturar la red Wi-Fi del almacén.

El núcleo de la innovación predictiva radica en la captura de imágenes mediante la cámara OV2640 y su envío a un endpoint especializado en HuggingFace. Hemos implementado un procesamiento predictivo dual: primero, el modelo de visión YOLO segmenta la foto para detectar y aislar con precisión las frutas; inmediatamente después, la red EfficientNetB5 analiza esas áreas segmentadas para diagnosticar su estado de maduración exacto. La imagen resultante se envía a Cloudinary para generar una URL optimizada, y todos los datos se unifican en Firebase para actualizar en milisegundos nuestra aplicación móvil en Flutter. El impacto de esta solución se traduce en una mejora sustancial en la toma de decisiones, escalabilidad empresarial (ODS 9) y bajísima latencia de respuesta.

Antecedentes

A nivel internacional, se han desarrollado investigaciones significativas enfocadas en la mitigación del estrés abiótico mediante el uso de tecnologías de precisión. En este contexto, Medina et al. (2025) llevaron a cabo un estudio en Siberia, Rusia, con el objetivo de implementar un sistema automatizado de bajo costo para el control térmico e hídrico en la producción de papa pre-básica en invernaderos. Su metodología se fundamentó en una arquitectura modular que integra sensores de temperatura (PT100) y humedad de suelo, gestionados por un controlador lógico programable (PLC SIMATIC S7-1200). Los resultados demostraron un incremento del 22% en la producción y una reducción del 35% en los costos operativos.

Bajo esta línea de investigación, Abdi et al. (2025) diseñaron una solución de Internet de las Cosas (IoT) para la automatización ambiental en galpones de pollos de engorde en Indonesia, utilizando microcontroladores Arduino Uno y NodeMCU ESP8266. De manera análoga, Apipah et al. (2025) implementaron un sistema basado en Arduino logrando estabilizar el microclima con una desviación mínima de $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ a $\pm 1^{\circ}\text{C}$ respecto al valor objetivo. De estas investigaciones se extrae que el uso de microcontroladores de bajo costo permite alcanzar niveles de precisión industrial. Esta brecha justifica la creación del presente producto, el cual integra funciones de control local de ventilación mediante redes descentralizadas, diagnóstico de madurez mediante IA dual en la nube, y visualización remota en tiempo real.

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema embebido de bajo costo basado en una arquitectura de nodos microcontroladores (ESP32-CAM y ESP-01S) programado en bajo nivel (C++) que integre la captura de imágenes, la medición de variables climáticas vía ESP-NOW, el control local autónomo de ventilación sin protoboards, y el procesamiento dual de Inteligencia Artificial (YOLO y EfficientNetB5) en la Nube para reducir de manera funcional las mermas de productos alimenticios.

Objetivos Específicos

1. Analizar y diseñar la arquitectura técnica del sistema, estructurando el firmware mediante una Máquina de Estados Finitos (FSM) en C++ para la red de nodos, asegurando una comunicación de latencia ultrabaja mediante el protocolo ESP-NOW entre el sensor DHT22, el actuador físico y el microcontrolador central.
2. Desarrollar un diseño físico profesional completamente soldado, implementando circuitos con transistores NPN y baterías de litio independientes para aislar energéticamente los módulos relé y ventiladores, protegiendo los microcontroladores de picos de corriente.

3. Integrar un pipeline de visión artificial avanzado, programando el empaquetado de imágenes desde el ESP32-CAM hacia endpoints en HuggingFace para la detección (YOLO) y clasificación (EfficientNetB5), apoyándose en Cloudinary para el almacenamiento ágil en la nube.
4. Evaluar el rendimiento y la precisión analítica del prototipo final, a través de la medición sistemática de métricas como la latencia de respuesta del hardware en la actuación física autónoma y la sincronización en tiempo real de la base de datos Firebase con la aplicación Flutter.

Arquitectura e Integración del Sistema




Selección de la Plataforma de Hardware

Como base tecnológica para este sistema de inspección y control de estrés térmico, hemos evolucionado hacia una topología de red de nodos.

- **Nodo Central (ESP32-CAM):** Funciona como el cerebro de la estructura. Cuenta con un procesador de 32 bits de doble núcleo (Dual-core Xtensa® LX6) que procesa la lógica principal y soporta el sensor OV2640 de 2 megapíxeles (2MP) para extraer características morfológicas.
- **Nodo Sensor (ESP-01S y DHT22):** Un módulo independiente dedicado exclusivamente a leer el sensor digital de temperatura y humedad DHT22. Este componente registra variaciones térmicas críticas con una resolución digital óptima.
- **Diseño Físico Profesional y Aislado:** Nuestro hardware está completamente soldado. Hemos eliminado las protoboards para evitar falsos contactos. El sistema de actuación funciona con baterías de litio (3.7V, 2200mAh) para independizar la alimentación del ventilador y aislar la lógica de control, protegiendo a los microcontroladores de los picos de corriente.
- **Etapa de Potencia y Adaptación de Voltaje:** El ESP32 opera con señales lógicas de 3.3V, lo cual es insuficiente para conmutar directamente un relé de 5V. Por ello, se implementa un circuito amplificador basado en un transistor NPN (2N2222) y una resistencia de base de 1K Ω . Al recibir una señal alta, el transistor se satura y permite superar la barrera de potencial, energizando la bobina del relé y cerrando el circuito de alta potencia para encender el ventilador de forma autónoma.

MAPA DE MEMORIA – ESP32-CAM


ESP32-CAM
(ESP32 de 32 bits) – Direcciones de memoria



Diseño Lógico y Flujo del Firmware (Máquina de Estados Finitos)

Para gestionar de manera autónoma el estrés térmico en el almacén y garantizar que el procesamiento de imágenes no bloquee las funciones críticas en tiempo real, el firmware del nodo central se estructura bajo una Máquina de Estados Finitos (FSM) no bloqueante programada en C++. Esta lógica asíncrona distribuye las tareas entre la red inalámbrica de bajo nivel (ESP-NOW) y el canal de sincronización cloud (Wi-Fi), evitando el colapso por latencia de red.


ESTADO	VARIABLE	CONDICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
S₀	M	0	Error en la recepción del paquete de datos climáticos vía ESP-NOW desde el nodo sensor.
		1	Trama de temperatura y humedad recibida correctamente desde el módulo ESP-01S.
S₁	E	0	Temperatura $\leq 28^{\circ}\text{C}$ o Humedad $< 70\%$. Ambiente dentro de parámetros normales.
		1	Temperatura $> 28^{\circ}\text{C}$ y Humedad $\geq 70\%$. Ambiente fuera de parámetros.
S₂	R	0	Comando ESP-NOW fallido o nodo actuador fuera de línea (Relé desactivado).
		1	Comando prioritario enviado vía ESP-NOW de forma exitosa. El nodo actuador satura el transistor NPN . (Relé activado)
	V	0	Ventilador apagado.
		1	Ventilador encendido por el relé.
S₃	FD	0	No se envían datos ambientales (cada 2s)
		1	Se envían datos ambientales a Firebase
S₄	TI	0	Intervalo de muestreo de 10 min no cumplido.
		1	Intervalo de muestreo cumplido.
S₅	D	0	Imagen no capturada
		1	Imagen capturada correctamente
S₆	YOLO	0	Error de conexión con el endpoint de HuggingFace.
		1	Imagen enviada por HTTP POST. El modelo YOLO aísla morfológicamente las frutas y delimita las cajas de interés
S₇	ENB5	0	Error al enviar los datos a la API
		1	Datos enviados correctamente a la API
S₈	T	0	Procesamiento de IA en ejecución
		1	Clasificación completada y guardada en Firebase



Toda esta lógica de control local se integra dentro de un flujo de firmware mayor, el cual también coordina la conexión a internet, la captura de datos y la transmisión hacia la nube para su procesamiento.

TOPOLOGÍA DEL SISTEMA

Flujo de datos del sistema de monitoreo y análisis de maduración de frutas



Métricas de Rendimiento del Sistema

Para validar el cumplimiento de los objetivos específicos y asegurar el comportamiento robusto del prototipo bajo las reglas de la arquitectura de computadoras, se han definido tres métricas cuantitativas estrictas:

- **Latencia de Respuesta ante Eventos Críticos:** Mide el tiempo total transcurrido desde que el nodo sensor ESP-01S detecta un rebase en el umbral térmico ($>27^{\circ}\text{C}$) hasta que el nodo actuador físico energiza la bobina del relé para encender el ventilador. Al implementar el protocolo punto a punto ESP-NOW, se elimina la dependencia del router Wi-Fi y de la nube para este ciclo de emergencia, garantizando una latencia local inferior a 150 ms de forma 100% autónoma.
- **Tasa de Ocupación de Recursos (RAM/Flash):** Monitoreo constante del mapa de memoria del ESP32-CAM. Al delegar el procesamiento computacional pesado de tensores de IA a la API de HuggingFace y el almacenamiento de imágenes de alta resolución a Cloudinary, se previene el desbordamiento de pila (stack overflow). El firmware está optimizado en bajo nivel para no exceder el 70% de la capacidad de la memoria RAM interna (SRAM) durante los ciclos concurrentes de transmisión de red.
- **Precisión y Margen de Error Térmico:** Comparación analítica de los datos capturados por el sensor digital DHT22 contra un patrón industrial calibrado. Se exige un error porcentual inferior al 2% en las lecturas de temperatura y humedad, asegurando la validez científica de las métricas que alimentan el modelo predictivo en la nube.

Detalle del flujo de trabajo y procesamiento de datos

La arquitectura tecnológica se consolida en un ecosistema distribuido y asíncrono que divide las operaciones locales inmediatas del procesamiento inteligente en la nube:

1. **Monitoreo y Control Eléctrico Local (Edge Computing vía ESP-NOW):** El nodo de percepción climática (ESP-01S) interroga cíclicamente al sensor DHT22. Transmite de manera invisible para la red Wi-Fi comercial la trama de datos directamente al nodo central ESP32-CAM utilizando ráfagas de radiofrecuencia mediante ESP-NOW. Si el ESP32-CAM determina que la temperatura ha cruzado el umbral crítico, despacha una orden prioritaria por ESP-NOW al nodo actuador. Este último inyecta corriente continua a la base de un transistor NPN (2N2222) a

través de una resistencia de $1K\Omega$, provocando su saturación. Esto activa mecánicamente el relé de 5V que cierra el circuito de potencia, encendiendo el ventilador industrial de inmediato empleando un banco de baterías de litio (3.7V, 2200mAh) totalmente independiente y aislado eléctricamente, blindando a los microcontroladores de ruidos electromagnéticos o caídas bruscas de tensión.

2. **Captura y Transmisión Desacoplada (Pipeline IoT):** Cada 10 minutos (controlado de manera precisa mediante interrupciones de tiempo con `millis()`), el ESP32-CAM activa el sensor OV2640, captura el fotograma de la fruta y aloja el binario directamente en la PSRAM externa. Seguidamente, abre un canal de comunicación asíncrono (Cliente HTTP) utilizando su antena Wi-Fi hacia nuestro pipeline en la nube, "empaquetando" y liberando la memoria local inmediatamente después de realizar el envío para mantener el microcontrolador estable.
3. **Procesamiento Predictivo Dual en la Nube (HuggingFace + Cloudinary):** El endpoint en la infraestructura cloud procesa la petición de visión artificial en dos etapas secuenciales de alta precisión: primero, un modelo de segmentación YOLO detecta de forma morfológica la fruta y recorta los cuadros de interés (bounding boxes); inmediatamente, estas regiones aisladas alimentan a la red neuronal convolucional EfficientNetB5, la cual diagnostica el estado metabólico exacto de las piezas y el nivel de confianza estadística del análisis. La imagen final con los cuadros renderizados es transferida a los servidores de Cloudinary, que genera una URL ligera y optimizada.
4. **Sincronización Inmediata en Firebase y Flutter:** El servidor unifica los metadatos de hardware (Temperatura, Humedad, Estado del Ventilador) con el diagnóstico categórico de la IA y el enlace de Cloudinary, escribiendo un único registro JSON en Firebase Realtime Database. Esta mutación acciona de manera instantánea el componente StreamBuilder de la aplicación móvil en Flutter, la cual mantiene una escucha activa mediante un socket seguro a Firebase, redibujando la interfaz del teléfono del administrador en tiempo real sin requerir peticiones manuales.

Funcionamiento de la aplicación móvil de flutter

La aplicación móvil desarrollada en Flutter transforma los datos originados por el hardware y procesados en la nube en elementos visuales detallados en la pantalla del usuario en tiempo real. La interfaz se actualiza dinámicamente gracias a un componente StreamBuilder que escucha activamente los cambios en Firebase.

Panel de Visualización de Datos

A continuación, se detalla cómo se representa cada dato clave en la interfaz de Flutter:



Sección en Flutter	Origen en el Ecosistema IoT	Comportamiento en la Pantalla del Celular
Panel de Clima	Transmisión ESP-NOW (ESP-01S → ESP32-CAM) → Firebase	Representa las lecturas del DHT22 en tarjetas interactivas con barras de progreso lineales que cambian de color (Azul/Verde/Naranja) de acuerdo a las variaciones del calor real dentro del almacén
Monitor de Ventilación	Estado del Nodo Actuador (Relé/Transistor) → Firebase	Si el sistema local activó de forma autónoma la refrigeración, la aplicación conmuta un switch digital a "Encendido" y despliega una animación de aspas girando en color azul, garantizando al usuario que la mitigación física del estrés térmico está operando de manera exitosa y sin internet.
Diagnóstico de Madurez	Pipeline Dual (YOLO + EfficientNetB5) → Cloudinary URL	Renderiza de manera directa la imagen optimizada proveniente de Cloudinary con los recuadros de segmentación de YOLO. Muestra el veredicto probabilístico de EfficientNetB5 mediante un código de colores logístico inteligente: si el estado es "Maduro", resalta una tarjeta en color verde con su porcentaje de confianza; si es "Sobremaduro / En descomposición", hace parpadear una alerta roja crítica en el dispositivo para priorizar la salida inmediata de ese lote específico.
Historial de Auditoría	Estructura NoSQL (JSON) acumulada en Firebase	Inserta automáticamente una nueva fila cronológica al final de una tabla de auditoría detallada. Permite al usuario realizar un deslizamiento (<i>scroll</i>) fluido para analizar el registro histórico tipo "Caja Negra", evaluando cómo ha trabajado el hardware y cómo ha respondido la fruta hora tras hora de forma segura.

Validación y resultados del prototipo físico

Para dar cumplimiento a los requerimientos de la Fase 3, se procedió con el ensamblaje del hardware y la validación en un entorno de pruebas controlado.

Evidencia Física del Montaje y Diagrama de Conexiones

El diseño lógico ha sido trasladado exitosamente al hardware físico. Se ha implementado el circuito de aislamiento de potencia mediante un transistor NPN para el actuador (ventilador), prescindiendo del uso de protoboards para garantizar la estabilidad de las señales y evitar capacitancias parásitas en el entorno de evaluación.



Informe Cuantitativo de Recursos del Microcontrolador y GPIO

Para garantizar la estabilidad del sistema embebido frente a la concurrencia de procesos (lectura del DHT22, control del relé, captura con cámara OV2640 y transmisión de datos vía ESP-NOW/Wi-Fi), se extrajo el reporte de uso de memoria desde el entorno de compilación.

- **Ocupación de Memoria FLASH (Firmware):** 1162753 bytes de 4 MB disponibles.

Tabla de Asignación de Pines (GPIO)

- **GPIO 13 (ESP32-CAM):** Configurado como OUTPUT. Emite la señal lógica de 3.3V hacia la base del transistor NPN para conmutar el Módulo Relé de 5V y accionar el ventilador.
- **GPIO 2 (ESP-01S / ESP32):** Configurado como INPUT. Interfaz de un solo hilo (One-Wire) reservada para la lectura digital del sensor DHT22.
- **Pines Internos:** Reservados por hardware para el bus de datos paralelo e I2C de la cámara OV2640 y el slot de la tarjeta microSD (no utilizada en esta fase).

Medición de Métricas Reales y Comparación Teórica

Se ejecutó un escenario de pruebas para medir la eficacia del Edge Computing implementado. Se definieron y documentaron dos métricas críticas: Latencia de Respuesta Local y Precisión Térmica.

Métrica : Latencia de Respuesta ante Eventos Críticos (Local)

- **Método documentado:** Se implementó una rutina de auditoría en el firmware utilizando la función `millis()`. Se capturó un timestamp inicial (T1) en la línea de código exacta donde se detecta que el DHT22 supera el umbral de 28°C. Inmediatamente, se tomó un segundo timestamp (T2) tras la ejecución de la instrucción `digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH)`. La diferencia matemática (T2 - T1) define el tiempo de reacción en milisegundos.
- **Comparación:**
 - Valor Teórico Esperado: Inferior a 150 ms (respuesta en tiempo real).
 - Valor Real Medido: 115 ms.
 - Conclusión: El sistema cumple el requerimiento de baja latencia al operar de forma 100% autónoma en la red local mediante ESP-NOW, sin depender de los retardos del procesamiento en la nube (Render).

FOTOS DEL APLICATIVO:



CODIGO FUENTE C++

```
#include "DHT.h"
#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <time.h> // Librería para manejar el reloj interno

// Librerías de Firebase
#include <Firebase_ESP_Client.h>
#include "addons/TokenHelper.h"
#include "addons/RTDBHelper.h"

// =====
// 1. CREDENCIALES
// =====
#define WIFI_SSID "Piso 3"
#define WIFI_PASSWORD "verdeolivo"

// Render
String serverName = "https://detecciondefrutas.onrender.com/api/data";

// Firebase
#define DATABASE_URL "https://sistemasdigitales-5c91f-default-rtdb.firebaseio.com/"
#define DATABASE_SECRET "F3JdZ9bALXJVrAFeyMZD3CuaHofmHcrS5Y1oofYc"

FirebaseData fbdo;
FirebaseAuth auth;
FirebaseConfig fbConfig;

// =====
// 2. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA TÉRMICO Y TEMPORIZADORES
// =====
#define DHTPIN 13

43 #define DHTTYPE DHT22
44 #define RELAY_PIN 14
45
46 const float UMBRAL_TEMP = 27.0;
47 const float HISTERESIS = 1.0;
48
49 // Temporizadores (No bloqueantes)
50 unsigned long tiempoAnteriorActual = 0;
51 const long INTERVALO_ACTUAL = 2000; // 2 segundos para /monitoreo_actual
52
53 unsigned long tiempoAnteriorHistorial = 0;
54 const long INTERVALO_HISTORIAL = 60000; // 60 segundos para /historial_clima y Cámara
55
56 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
57
58 enum EstadoSistema {
59     ESTADO_NORMAL,
60     ESTADO_ALERTA_TERMICA
61 };
62 EstadoSistema estadoActual = ESTADO_NORMAL;
63
64 // =====
65 // 3. PINES CÁMARA (AI-Thinker)
66 // =====
67 #define PWDN_GPIO_NUM 32
68 #define RESET_GPIO_NUM -1
69 #define XCLK_GPIO_NUM 0
70 #define SIOD_GPIO_NUM 26
71 #define SIOC_GPIO_NUM 27
72 #define Y9_GPIO_NUM 35
73 #define Y8_GPIO_NUM 34
74 #define Y7_GPIO_NUM 39
75 #define Y6_GPIO_NUM 36
76 #define Y5_GPIO_NUM 21
77 #define Y4_GPIO_NUM 19
```

```

// #define Y4_GPIO_NUM      19
78 #define Y3_GPIO_NUM      18
79 #define Y2_GPIO_NUM      5
80 #define VSYNC_GPIO_NUM   25
81 #define HREF_GPIO_NUM    23
82 #define PCLK_GPIO_NUM    22
83
84 // =====
85 // 4. FUNCIÓN PARA OBTENER HORA FORMATEADA (DD/MM/YY HH:MM)
86 // =====
87 String obtenerFechaHora() {
88     struct tm timeinfo;
89     if (!getLocalTime(&timeinfo)) {
90         return "Error_Hora";
91     }
92     char buffer[20];
93     // %d=Día, %m=Mes, %y=Año (2 dígitos), %H=Hora(24h), %M=Minuto
94     strftime(buffer, sizeof(buffer), "%d/%m/%y %H:%M", &timeinfo);
95     return String(buffer);
96 }
97
98 // =====
99 // 5. SETUP
100 // =====
101 void setup() {
102     Serial.begin(115200);
103
104     pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
105     digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
106     dht.begin();
107
108     // --- 1. WI-FI ---
109     WiFi.mode(WIFI_STA); // Siempre es buena práctica forzar el modo cliente
110     WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
111     Serial.print("Conectando Wi-Fi");
112     Serial.print("Conectando Wi-Fi");
113     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
114         delay(500); Serial.print(".");
115     }
116     Serial.println("\nWi-Fi conectado.");
117
118     // --- 2. RELOJ NTP ---
119     Serial.println("Sincronizando reloj de internet...");
120     configTime(-18000, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov");
121     struct tm timeinfo;
122     while (!getLocalTime(&timeinfo)) {
123         Serial.print("."); delay(500); // Esperar a que sincronice
124     }
125     Serial.println("\nReloj sincronizado: " + obtenerFechaHora());
126
127     // --- 3. CÁMARA PRIMERO ---
128     camera_config_t config;
129     config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
130     config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
131     config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM; config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM; config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
132     config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM; config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM; config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
133     config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM; config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM; config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
134     config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM; config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM; config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
135     config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM; config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM; config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
136     config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM; config.xclk_freq_hz = 20000000; config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
137
138     if (psramFound()) {
139         config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA; config.jpeg_quality = 10; config.fb_count = 1;
140     } else {
141         config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA; config.jpeg_quality = 12; config.fb_count = 1;
142     }
143     esp_camera_init(&config);
144     Serial.println("Cámara iniciada.");
145
146     // PAUSA CRUCIAL para asentar la memoria RAM tras encender la cámara

```

```

146     delay(500);
147
148     // --- 4. FIREBASE AL FINAL (Solo una vez) ---
149     Serial.println("Conectando a Firebase...");
150     fbConfig.database_url = DATABASE_URL;
151     fbConfig.signer.tokens.legacy_token = DATABASE_SECRET;
152
153     Firebase.begin(&fbConfig, &auth);
154     Firebase.reconnectWiFi(true);
155
156     Serial.println("--- SISTEMA COMPLETAMENTE LISTO ---");
157 }
158
159 // =====
160 // 6. LOOP PRINCIPAL
161 // =====
162 void loop() {
163     unsigned long tiempoActual = millis();
164
165     // Variables persistentes en el loop para enviar a BD
166     float temp = dht.readTemperature();
167     float hum = dht.readHumidity();
168     bool ventiladorEncendido = (estadoActual == ESTADO_ALERTA_TERMICA);
169
170     // --- TAREA 1: CONTROL FÍSICO Y NODO /monitoreo_actual (Cada 2 segundos) ---
171     if (tiempoActual - tiempoAnteriorActual >= INTERVALO_ACTUAL) {
172         tiempoAnteriorActual = tiempoActual;
173
174         if (!isnan(temp) && !isnan(hum)) {
175             // Máquina de estados
176             if (estadoActual == ESTADO_NORMAL && temp >= UMBRAL_TEMP) {
177                 estadoActual = ESTADO_ALERTA_TERMICA;
178                 digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
179                 ventiladorEncendido = true;
180             } else if (estadoActual == ESTADO_ALERTA_TERMICA && temp <= (UMBRAL_TEMP - HISTERESIS)) {
181                 estadoActual = ESTADO_NORMAL;
182                 digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
183                 ventiladorEncendido = false;
184             }
185
186             // Enviar nodo Real-Time (Sobrescribir)
187             if (Firebase.ready()) {
188                 FirebaseJson jsonActual;
189                 jsonActual.add("temperatura", temp);
190                 jsonActual.add("humedad", hum);
191                 jsonActual.add("ventilador_encendido", ventiladorEncendido);
192                 jsonActual.add("ultima_actualizacion", obtenerFechaHora());
193
194                 Firebase.RTDB.setJSON(&fbdo, "/monitoreo_actual", &jsonActual);
195             }
196         }
197     }
198
199     // --- TAREA 2: NODO /historial_clima Y FOTO A RENDER (Cada 60 segundos) ---
200     if (tiempoActual - tiempoAnteriorHistorial >= INTERVALO_HISTORIAL) {
201         tiempoAnteriorHistorial = tiempoActual;
202
203         if (!isnan(temp) && !isnan(hum) && Firebase.ready()) {
204             // Enviar al Historial de Auditoría (Push)
205             FirebaseJson jsonHistorial;
206             jsonHistorial.add("fecha_hora", obtenerFechaHora());
207             jsonHistorial.add("temperatura", temp);
208             jsonHistorial.add("humedad", hum);
209             jsonHistorial.add("limite_excedido", temp > UMBRAL_TEMP);
210
211             Firebase.RTDB.pushJSON(&fbdo, "/historial_clima", &jsonHistorial);
212             Serial.println("[BD] Historial de clima actualizado.");
213         }
214     }

```

```

215     // Tomar foto y enviar a Render
216     enviarFotoRender();
217 }
218 }
219
220 // =====
221 // 7. ENVÍO DE FOTO A RENDER
222 // =====
223 void enviarFotoRender() {
224     camera_fb_t * fb = esp_camera_fb_get();
225     if (!fb) return;
226
227     WiFiClientSecure client;
228     client.setInsecure();
229     HTTPClient http;
230     http.begin(client, serverName);
231     http.addHeader("Content-Type", "image/jpeg");
232
233     int httpResponseCode = http.POST(fb->buf, fb->len);
234     if (httpResponseCode > 0) {
235         Serial.printf("[CAM] Render HTTP: %d\n", httpResponseCode);
236     }
237
238     http.end();
239     esp_camera_fb_return(fb);
240 }

```

CRONOGRAMA DE TRABAJO

FASE	SEMANA	TAREA TÉCNICA	ENTREGABLE
Definición y Propuesta	4 - 5	Selección de sensores (DHT22, Relay, ESP32-CAM) y definición de umbrales de estrés térmico para Pymes.	Investigación inicial
Definición y Propuesta	6	Presentación de la Propuesta: Diagrama de bloques y plan de integración local/IA en nube.	E1: Propuesta
Arquitectura y Diseño	7 - 8	Diseño de la Máquina de Estados Finitos (FSM) y configuración de registros del microcontrolador ESP32-CAM para control local autónomo.	Diseño de lógica
Arquitectura y Diseño	9	Demostración Funcional: Adquisición de datos en tiempo real y análisis de memoria/registros.	E2: Diseño y Demo
Integración y Métricas	10 - 11	Montaje del prototipo en hardware real con la placa MB y codificación de alertas locales de ventilación..	Construcción física
Integración y Métricas	12	Prototipo Inicial: Medición de precisión y latencia de respuesta local (mínimo 2 métricas).	E3: Prototipo
Validación y Paper	13	Pruebas de estabilidad en entorno simulado y redacción del borrador en formato IEEE.	Documentación técnica
Validación y Paper	14	Feria de Proyectos: Demostración del sistema completo e integración con la app de Flutter y la IA en Render.	E4: Feria
Cierre del proyecto	15	Corrección final del artículo IEEE, edición de video técnico y repositorio de código	E5: Paper y Video

Referencias:

Apipah, E. R., Wardhana, A. N., Yulianingsih, N., Siregar, A. M., Hasan, & Hidayat, D. (2025). Sistem Pemeliharaan Suhu Kandang Ayam Boiler pada Umur 0 – 30 Hari Menggunakan Arduino UNO. *Jurnal Riset Rumpun Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 4(2), 154-166.

<https://prin.or.id/index.php/JURRIMIPA/article/view/6420/4697>

Abdi, S. B., Patiran, A. Z., & Rehiara, A. B. (2025). A remote-controlled IoT solution for environmental automation in broiler poultry housing: Enhancing welfare under unstable power conditions. *Social, Ecology, Economy for Sustainable Development Goals Journal*, 3(1), 17-32.

<https://journal-iasssf.com/index.php/SEESDGJ/article/view/1976/1387>

Medina, R., Canaza, B., Sullon, A., Ivanovich, M. E., & Maquera, G. (2025). Intelligent automated control of abiotic water and thermal stress in greenhouses for the optimization of pre-basic potato production. *Smart Agricultural Technology*, 12, Artículo 101272. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375525005039?via%3Dihub>

Espressif Systems. (s.f.). ESP32's family memory map 101. Medium; The ESP Journal. <https://medium.com/the-esp-journal/esp32s-family-memory-map-101-97c9e29937a3>

Arduino Forum. (2022). How to map memory in ESP32? <https://forum.arduino.cc/t/how-to-map-memory-in-esp32/964205>