

4 Async 接口配置

介绍Async接口的基本概念及配置过程。

4.1 Async接口简介

Async接口是最常用的广域网接口之一，通常又被称为异步专线串口，可以工作在协议模式或流模式下。

4.2 Async接口配置注意事项

介绍Async接口的配置注意事项。

4.3 Async接口缺省配置

介绍Async接口常见参数的缺省配置。

4.4 配置Async接口

配置Async接口，包括配置Async接口的工作模式和相关属性。

4.1 Async 接口简介

Async接口是最常用的广域网接口之一，通常又被称为异步专线串口，可以工作在协议模式或流模式下。

设备支持异步串口

设备支持异步串口有：

- 将同/异步串口配置为工作在异步方式，接口名称为Serial。
- 专用异步串口，接口名称为Async。

Async 接口工作在协议模式

- 协议模式指Async接口的物理连接建立之后，接口直接采用已有的链路层协议配置参数，然后建立链路。
- 协议模式下，链路层协议类型为PPP协议。
- 协议模式下，支持IP网络层协议。

Async接口在协议模式下支持对Modem设备进行管理，具体配置请参见《AR300, AR700 配置指南-广域网配置》中“Modem管理配置”部分。

Async 接口工作在流模式

- 流模式是指Async接口两端的设备进入交互阶段后，链路一端的设备可以向对端设备发送配置信息，设置对端设备的物理层参数，然后建立链路。
- 流模式下，不支持链路层协议，也不支持IP网络层协议。

Async接口在流模式下支持重定向登录其他设备，具体配置请参见《 AR300, AR700 配置指南-基础配置 》中“配置通过重定向登录设备”部分。

4.2 Async 接口配置注意事项

介绍Async接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

Async接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

仅8AS接口卡支持配置Async接口。设备与接口卡的配套关系请参见《 AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-同/异步单板 》中的“8AS（8端口-异步WAN接口卡）”。

4.3 Async 接口缺省配置

介绍Async接口常见参数的缺省配置。

表 4-1 Async 接口的缺省配置

参数	缺省值
接口工作模式	协议模式
DSR和DTR信号检测功能	使能
最大接收单元MRU	1700字节
最大传输单元MTU	1500字节

4.4 配置 Async 接口

配置Async接口，包括配置Async接口的工作模式和相关属性。

应用环境

当使用Async接口承载上层数据业务时，需要对Async接口的相关属性进行配置，使Async接口物理层和链路层状态UP。

缺省情况下，Async接口的物理属性和链路层属性都有缺省值。如果需要修改属性的取值，请执行本配置任务。

前置任务

在配置Async接口之前，需完成以下任务：

- 8AS接口卡注册成功

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface async interface-number**，进入Async接口视图。

步骤3 执行命令**async mode { flow | protocol }**，配置Async接口的工作模式。

缺省情况下，Async接口工作在协议模式。

步骤4 （可选）执行命令**detect dsr-dtr**，使能Async接口的DSR和DTR信号检测功能。

缺省情况下，Async接口已使能DSR和DTR信号检测功能。

步骤5 （可选）执行命令**phy-mru mrusize**，配置Async接口的最大接收单元MRU。

缺省情况下，Async接口的MRU为1700字节。

步骤6 （可选）执行命令**mtu mtu**，配置Async接口的最大传输单元MTU。

缺省情况下，Async接口的MTU是1500字节。

----结束

检查配置结果

- 执行**display interface async**命令，查看Async接口的基本配置信息和统计信息。
- 执行**display interface brief**命令，查看到Async接口的物理状态、链路协议状态、带宽利用率及错误报文数等简要信息。
- 执行**display ip interface brief**命令，查看Async接口的物理状态和IP地址等信息。