

12 CONN

- 12.1 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.1 hwConnectionUpReport
- 12.2 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.2 hwConnectionDownReport
- 12.3 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.3 hwConnectionMaxExceed
- 12.4 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.4 hwConnectionMaxClear
- 12.5 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.5 hwConnectionThresholdExceed
- 12.6 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.6 hwConnectionThresholdClear
- 12.7 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.11 hwBackupLinkInUse
- 12.8 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.12 hwBackupLinkNotInUse
- 12.9 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.14.2.1 hwTableResourceThresholdExceed
- 12.10 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.14.2.2 hwTableResourceThresholdResume

12.1 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.1 hwConnectionUpReport

告警解释

CONN/4/CONN_STATUS_UP:OID [oid] The connection has entered the up state.
(ConnectionID = [integer1], SrcSiteID = [integer2], SrcTNPID = [integer3],
DestSiteID = [integer4], DestTNPID = [integer5], SrcTnpInterface = [string])
SD-WAN EVPN链接状态活跃，链路可用。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ConnectionID	链接索引。
SrcSiteID	源站点ID。
SrcTNPID	源TNP ID。
DestSiteID	目的站点ID。
DestTNPID	目的TNP ID。
SrcTnpInterface	源TNP对应的接口。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

SD-WAN EVPN链接建立，在探测周期内收到来自对端设备的保活报文。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

12.2 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.2
hwConnectionDownReport

告警解释

CONN/4/CONN_STATUS_DOWN:OID [oid] The connection has entered the down state. (ConnectionID = [integer1], SrcSiteID = [integer2], SrcTNPID = [integer3], DestSiteID = [integer4], DestTNPID = [integer5], DownReason = [string], SrcTnpInterface = [string])

SD-WAN EVPN链接不可用。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ConnectionID	链接索引。
SrcSiteID	源站点ID。
SrcTNPID	源TNP ID。
DestSiteID	目的站点ID。
DestTNPID	目的TNP ID。
DownReason	连接由UP变为DOWN时的原因。
SrcTnpInterface	源TNP对应的接口。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

原因1:

在配置的探测周期内没有收到来自对端设备的保活报文。

原因2:

物理接口协议状态变更可能会导致链接状态变化。

原因3:

与远端站点建立的BGP协议中断。

详细原因及处理步骤请参见《维护宝典-FAQ-SD-WAN EVPN站点间断开链接的处理办法》。

处理步骤

步骤1 检查TNP绑定的接口之间是否能Ping通。

- Y=>4。
- N=>2。

步骤2 检查中间传输网络是否发生故障。

- Y=>请修复故障。
- N=>4。

步骤3 检查告警是否消除。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

12.3 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.3 hwConnectionMaxExceed

告警解释

CONN/4/CONN_MAX_EXCEED:OID [oid] The number of connections has reached the maximum number. (MaximumNumber = [integer1], KeepaliveInterval = [integer2])

SD-WAN EVPN链接数量达到最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.3	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MaximumNumber	设备支持的最大链接数。
KeepaliveInterval	保活报文探测时间间隔。

对系统的影响

可能造成部分站点链路不通。

可能原因

原因1:

配置的保活报文探测间隔时间过小，无法支持当前链接数量。

原因2:

当前站点规模较大，本设备需要与各站点都建立链接，超出了设备可支持的数量。

处理步骤

步骤1 检查保活报文探测间隔时间设置是否过小，如果是，可尝试调大保护报文探测间隔时间，查看链接是否能够恢复。

- $Y \geq 4$ 。
- $N \geq 2$ 。

步骤2 在imaster-NCE-Campus控制器页面调整站点间的拓扑结构，将本站点连接到Hub站点，通过Hub站点进行报文中转，查看是否能够产生恢复告警。

- $Y \geq 4$ 。
- $N \geq 3$ 。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

12.4 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.4 hwConnectionMaxClear

告警解释

CONN/4/CONN_MAX_CLEAR:OID [oid] The number of connections has decreased the maximum number. (MaximumNumber = [integer1], KeepaliveInterval = [integer2])

SD-WAN EVPN链接数量下降到最大值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.4	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MaximumNumber	设备支持的最大链接数。
KeepaliveInterval	保活报文探测时间间隔。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

SD-WAN EVPN链接数量下降到最大值以下。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

12.5 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.5
hwConnectionThresholdExceed

告警解释

CONN/4/CONN_THRESHOLD_EXCEED:OID [oid] The number of connections has exceeded the threshold. (CurrentConnecionNumber = [integer1], KeepaliveInterval = [integer2], ThresholdPercent = [integer3], MaximumNumber = [integer4])

SD-WAN EVPN链接数量达到阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.5	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
CurrentConnecionNumber	设备当前链接数。
KeepaliveInterval	保活报文探测时间间隔。
ThresholdPercent	链接阈值上限百分比，固定为80%。
MaximumNumber	设备支持的最大链接数。

对系统的影响

可能造成用户无法建立新的链接。

可能原因

原因1:

配置的保活报文探测时间间隔过小，导致设备能够支持的链接数量偏小。

原因2:

当前站点规模较大，本设备需要与各站点都建立链接，超出了设备可支持的链接数量阈值。

处理步骤

步骤1 检查保活报文探测时间间隔设置是否过小，如果是，可尝试调大保护报文探测时间间隔，查看链接是否能够恢复。

- Y=>4。
- N=>2。

步骤2 在imaster-NCE-Campus控制器页面调整站点间的拓扑结构，将本站点连接到Hub站点，通过Hub站点进行报文中转，查看是否能够产生恢复告警。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

12.6 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.6 hwConnectionThresholdClear

告警解释

CONN/4/CONN_THRESHOLD_CLEAR:OID [oid] The number of connections has decreased below the threshold. (CurrentConnecionNumber = [integer1],

KeepaliveInterval = [integer2], ResumeThresholdPercent = [integer3],
MaximumNumber = [integer4])

SD-WAN EVPN链接数量降低到恢复阈值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.6	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
CurrentConnecionNumber	设备当前链接数。
KeepaliveInterval	保活报文探测时间间隔。
ResumeThresholdPercent	链接恢复阈值百分比，固定为50%。
MaximumNumber	设备支持的最大链接数。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

SD-WAN EVPN链接数量超过阈值上限后，降到恢复阈值以下产生的恢复告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

12.7 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.11
hwBackupLinkInUse

告警解释

CONN/4/CONN_BACKUP_LINK_IN_USE_TRAP:OID [oid]The backup link is in use.
(InterfaceName=[STRING])

备份链路在使用。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.11	major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

使用备份链路时可能会造成业务中断，且可能会使用大量的无线流量。

可能原因

主链路出现故障，切换至备份链路。

处理步骤

步骤1 检查主链路是否故障。

- Y=>尝试恢复主链路。
- N=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

12.8 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.12 hwBackupLinkNotInUse

告警解释

CONN/4/CONN_BACKUP_LINK_NOT_IN_USE_TRAP:OID [oid]The backup link is no longer used. (InterfaceName=[STRING])

备份链路没有使用。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.12	major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

主链路恢复使用，备份链路不再使用。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

12.9 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.14.2.1 hwTableResourceThresholdExceed

告警解释

CONN/4/CONTROL_PLANE_TABLE_RESOURCE_EXCEED:OID [oid] The number of control plane entries were overloaded.(TableName = "[OCTET]", ThresholdLevel = [INTEGER], CurrentNum = [INTEGER], TotalNum = [INTEGER], Usage = [INTEGER] %)

控制面SD-WAN EVPN表项资源超限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.14.2.1	major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TableName	表项名称。
ThresholdLevel	规格使用率的级别。取值为： 1：规格使用率大于等于90%，小于100%； 2：规格使用率等于100%。
CurrentNum	当前规格使用数量。
TotalNum	规格总数。
Usage	规格使用率：当前规格使用数量/规格总数。

对系统的影响

控制面SD-WAN EVPN表项资源超限，可能会影响业务的正常使用。

可能原因

控制面SD-WAN EVPN表项资源超限。

处理步骤

- 步骤1** 正常运行信息，无需处理。
- 步骤2** 当规格使用率达到100%时，可以清除不必要的规格表项，释放资源。
- 结束

12.10 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.14.2.2 hwTableResourceThresholdResume

告警解释

CONN/4/CONTROL_PLANE_TABLE_RESOURCE_RESUME:OID [oid] The number of control plane entries were resumed.(TableName = "[OCTET]", ThresholdLevel = [INTEGER], CurrentNum = [INTEGER], TotalNum = [INTEGER], Usage = [INTEGER] %)

控制面SD-WAN EVPN表项资源超限恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.1 4.2.2	major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TableName	表项名称。
ThresholdLevel	规格使用率的级别。具体取值为： • 1：规格使用率低于90% • 2：规格使用率低于100%
CurrentNum	当前规格使用数量。
TotalNum	规格总数。
Usage	规格使用率：当前规格使用数量/规格总数。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

控制面SD-WAN EVPN表项资源超限后，降到恢复阈值以下产生的恢复告警。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束