

13 CFMY

[13.1 CFMY_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.40_hwSysNetconfCfgRecoverFail](#)

[13.2 CFMY_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.41_hwSysNetconfCfgRecovery](#)

13.1 CFMY_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.40_hwSysNetconfCfgRecoverFail

告警解释

CFMY/4/CFMY_RDB_RESTORE_FAILED: OID [oid] The rdb recovery, some nodes may failed to be restore.(XPATH failed result number = [*integer*]).

RDB恢复过程中存在失败YANG节点。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.40	minor	processingErrorAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>integer</i>	恢复失败的YANG节点数量，取值为大于等于1的整数。

对系统的影响

接口板业务无法工作。

可能原因

设备重启前，拔出过接口板，造成RDB恢复失败。

处理步骤

步骤1 如果重启前拔出过接口板，请插上接口板整机重启。查看告警是否恢复。

- Y=>3
- N=>2

步骤2 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

13.2 CFMY_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.41_hwSysNetconfCfgRecovery

告警解释

CFMY/4/CFMY_RDB_RECOVERY: OID [oid] The RDB is recovery, the possible cause is that the device is powered off or the flash is damaged.

RDB恢复过程中存在设备掉电或者Flash损坏。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.41	minor	processingErrorAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

从控制器上一次下发的配置无法恢复成功。

可能原因

RDB文件可能因为设备掉电损坏或者Flash损坏。

处理步骤

步骤1 执行命令**display reset-reason [slot *slot-id*]**命令查看设备复位的原因。

步骤2 检测设备的Flash是否损坏。

----结束