

14 DOT1X

- 14.1 DOT1X_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.2.1 hwSrvcfgEapMaxUserAlarm
- 14.2 DOT1X_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.2.1 hwMacAuthenMaxUserAlarm

14.1 DOT1X_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.2.1 hwSrvcfgEapMaxUserAlarm

告警解释

DOT1X/4/8021XREACHMAXNUM:OID [OID] The number of users has reached the max number.(PortIndex=[INTEGER], PortName=[OCTET])

802.1X认证用户达到该端口的最大阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.2.1	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PortIndex	用户接入的接口的索引。
PortName	用户接入的接口的名称。

对系统的影响

端口下新接入用户不能再上线。

可能原因

802.1X认证上线用户数达到端口用户数上限。

处理步骤

步骤1 执行命令**display access-user interface interface-type interface-number**检查接入的802.1X认证上线用户是否合理。

- 如果合理，请更换更高性能的设备。
- 如果不合理，请重新规划网络。

步骤2 请收集日志信息，联系技术支持人员。

----结束

14.2 DOT1X_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.2.1 hwMacAuthenMaxUserAlarm

告警解释

DOT1X/4/MACAREACHMAXNUM:OID [OID] The number of users has reached the max number.(PortIndex=[INTEGER], PortName=[OCTET])

MAC认证用户达到该端口的最大阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.2.1	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PortIndex	用户接入的接口的索引。
PortName	用户接入的接口的名称。

对系统的影响

端口下不能再上线用户。

可能原因

MAC认证上线用户数达到端口用户数上限。

处理步骤

步骤1 执行命令**display access-user interface *interface-type interface-number***检查接入的MAC认证上线用户是否都正常。

- 如果正常，请更换更高性能的设备。
- 如果不正常，请重新规划网络。

步骤2 请收集日志信息，联系技术支持人员。

----结束