

21 EOAM1AG

- 21.1 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.32
hwDot1agCfmUnexpectedMEGLevel
- 21.2 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.34 hwDot1agCfmMismerge
- 21.3 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.36 hwDot1agCfmUnexpectedMEP
- 21.4 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.38 hwDot1agCfmUnexpectedPeriod
- 21.5 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.40 hwDot1agCfmUnexpectedMAC
- 21.6 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.42 hwDot1agCfmLOC
- 21.7 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.46 hwDot1agCfmRDI
- 21.8 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.33
hwDot1agCfmUnexpectedMEGLevelCleared
- 21.9 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.35 hwDot1agCfmMismergeCleared
- 21.10 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.37
hwDot1agCfmUnexpectedMEPCleared
- 21.11 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.39
hwDot1agCfmUnexpectedPeriodCleared
- 21.12 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.41
hwDot1agCfmUnexpectedMACCleared
- 21.13 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.43 hwDot1agCfmLOCCleared
- 21.14 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.44
hwDot1agCfmExceptionalMACStatus
- 21.15 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.45
hwDot1agCfmExceptionalMACStatusCleared
- 21.16 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.47 hwDot1agCfmRDICleared

21.1 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.32 hwDot1agCfmUnexpectedMEGLevel

告警解释

EOAM1AG/1/UNEXPECTEDMEGLEVEL: OID [oid] MEP received a CCM with unexpected MEG level. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], MepId=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文为MEG级别泄露的报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.32	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。

对系统的影响

当出现该告警时，表示两端OAM实体配置的802.1ag的MEG等级不正确，将无法建立连通性检查。

可能原因

端口上收到的CCM报文为MEG级别泄露的报文。

处理步骤

步骤1 在两端设备分别执行**display cfm mep [md md-name [ma ma-name [mep-id mep-id]]]**命令查看字段“Level”的值。

- 如果两端设备MD级别不一致，请执行[步骤2](#)。
- 如果两端设备MD级别一致，请执行[步骤3](#)。

步骤2 请按照以下步骤进行操作。

1. 执行命令**undo cfm md name md-name**命令删除原有MD相关配置。
2. 执行命令**cfm md md-name level level**重新配置MD，并保证MD级别一致。
3. 执行命令**display alarm active**查看告警是否清除。如果没有清除，请执行[步骤3](#)。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

21.2 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.34 hwDot1agCfmMismmerge

告警解释

EOAM1AG/1/MISMERGE: OID [oid] MEP received a CCM with unexpected MEG ID.
(MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING],
MaName=[STRING], MepId=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文中的MD名称或者MA名称不一致。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.34	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。

对系统的影响

当出现该告警时，表示两端OAM实体配置的802.1ag的MD名称或者MA名称不一致，将无法建立连通性检查。

可能原因

两端OAM实体配置的802.1ag的MEG的级别一致的前提下MD名称或者MA名称不一致。

处理步骤

步骤1 执行命令**display cfm mep [md md-name [ma ma-name [mep-id mep-id]]**查看两端OAM实体所在设备相同业务类型相同MEG级别的MD名称即字段“MD Name”的值是否一致。

- 如果一致，请执行[步骤2](#)。
- 如果不一致，请执行[步骤3](#)。

步骤2 执行命令**display cfm mep [md md-name [ma ma-name [mep-id mep-id]]**查看两端OAM实体所在设备相同业务类型、相同MEG级别和相同MD名称内配置的MA的名称即字段“MA Name”是否一致。

- 如果一致，请执行[步骤5](#)。
- 如果不一致，请执行[步骤4](#)。

步骤3 请按照以下步骤进行。

1. 请执行命令**undo cfm md name md-name**，删除MD相关信息。
2. 请执行命令**cfm md md-name level level**，重新配置MD。
3. 请执行命令**display alarm active**命令，查看告警是否已经消除。如果已消除，请执行[步骤6](#)；如果没有消除，请执行[步骤5](#)。

步骤4 请按照以下步骤进行。

1. 请执行命令**undo cfm md md-name**，删除MA相关信息。
2. 请执行命令**ma ma-name**，重新配置MA。
3. 请执行命令**display alarm active**命令，查看告警是否已经消除。如果已消除，请执行[步骤6](#)；如果没有消除，请执行[步骤5](#)。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

21.3 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.36 hwDot1agCfmUnexpectedMEP

告警解释

EOAM1AG/3/UNEXPECTEDMEP: OID [oid] MEP received a CCM with unexpected MEP. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], MepId=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文中的MEP ID不在本端配置的RMEP列表内。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.36	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。

对系统的影响

当出现该告警时，表示两端OAM实体配置的802.1ag的MEP ID不一致，将无法建立连通性检查。

可能原因

两端OAM实体配置的802.1ag的MEG的级别、MAID都正确的前提下，如果CCM报文携带的MEPID不在本端配置RMEP列表中。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display cfm remote-mep [md md-name ma ma-name mep-id mep-id]**查看字段“RMEP ID”的值，即查看对端设备上配置的MEP ID是否在本端配置的RMEP范围内。
- 如果在本端配置的RMEP范围内，执行**步骤3**。
 - 如果不在本端配置的RMEP范围内，请执行**步骤2**。
- 步骤2** 请按照以下步骤进行。
1. 请执行命令**remote-mep mep-id mep-id [mac mac-address]**，重新配置RMEP。
 2. 请执行命令**display alarm active**，查看告警是否已经消除。如果没有消除，请执行**步骤3**。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

21.4 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.38 hwDot1agCfmUnexpectedPeriod

告警解释

EOAM1AG/3/UNEXPECTEDPERIOD: OID [oid] MEP received a CCM with unexpected period. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], MepId=[INTEGER], RmepId=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文中的报文发包时间间隔和本端OAM实体配置时间间隔不一致。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.38	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。

参数名称	参数含义
MaName	MA的名称。
Mepld	MEP的标识。
Rmepld	RMEP的标识。

对系统的影响

当出现该告警时，表示两端OAM实体配置的802.1ag的CCM报文时间间隔不一致，将无法建立连通性检查。

可能原因

两端OAM实体配置的802.1ag的MEG的级别、MA ID都正确、CCM报文携带的MEP ID在本端配置RMEP列表中且接收使能的时候，如果两端配置的CMM报文时间间隔不一致，则上报告警。

处理步骤

步骤1 请执行命令**display cfm ma [md md-name [ma ma-name]]**查看字段“Interval”的值，即查看两端设备上配置的CCM报文时间间隔是否一致。

- 如果一致，请执行[步骤3](#)。
- 如果不一致，请执行[步骤2](#)。

步骤2 请按照以下步骤进行。

1. 请执行命令**cfm md md-name**进入MD视图。
2. 请执行命令**display this**，查看是否有配置CCM发送使能命令**mep ccm-send enable**和CCM接收使能命令**remote-mep ccm-receive enable**。
3. 如果CCM发送使能，请执行命令**undo mep ccm-send enable**，去使能MEP CCM发送功能。
4. 如果CCM接收使能，请执行命令**undo remote-mep ccm-receive enable**，去使能MEP CCM接收功能。
5. 请执行命令**ccm-interval interval**，配置CCM报文的时间间隔。
6. 请执行命令**mep ccm-send enable**，使能MEP CCM发送功能。
7. 请执行命令**remote-mep ccm-receive enable**，使能MEP CCM接收功能。
8. 请执行命令**display alarm active**，查看告警是否已经消除。如果没有消除，请执行[步骤3](#)。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

21.5 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.40 hwDot1agCfmUnexpectedMAC

告警解释

EOAM1AG/3/UNEXPECTEDMAC: OID [oid] MEP received a CCM with unexpected MAC address. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], Mepld=[INTEGER], Rmepld=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文中的MAC地址和本端配置的RMEP绑定的MAC地址不一致。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.40	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
Mepld	MEP的标识。
Rmepld	RMEP的标识。

对系统的影响

当出现该告警时，表示一端OAM实体配置的RMEP绑定的MAC地址与CCM报文中MAC地址不一致，将无法建立连通性检查。

可能原因

两端OAM实体配置的802.1ag满足如下情况时：

- MEG的级别一致；

- MAID都正确；
- CCM报文携带的MEPID在本端配置RMEP列表中；
- 接收使能；
- 两端配置的CMM报文时间间隔一致。

如果本端配置的RMEP绑定的MAC地址与CCM报文中携带的对端设备的MAC地址不一致，则上报告警。

处理步骤

步骤1 请按照下面步骤进行。

1. 请在本端设备上执行命令**cfm md md-name**，进入MD视图。
2. 请在本端设备上执行命令**display this**，查看RMEP绑定的MAC地址。
3. 请在对端设备上执行命令**display cfm mep [md md-name [ma ma-name [mep-id mep-id]]**查看字段“MAC”的值。
4. 比较字段“MAC”的值与REMP绑定的MAC地址是否一致。
 - 如果一致，请执行**步骤3**。
 - 如果不一致，请执行**步骤2**。

步骤2 请按照以下步骤进行。

1. 请执行命令**undo remote-mep mep-id mep-id**，删除原有RMEP。
2. 请执行命令**remote-mep mep-id mep-id mac mac-address**，重新配置RMEP与MAC的绑定。
3. 请执行命令**display alarm active**，查看告警是否已经消除。如果没有消除，请执行**步骤3**。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

21.6 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.42 hwDot1agCfmLOC

告警解释

EOAM1AG/1/LOC: OID [oid] MEP is disconnected with the remote MEP.
(MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING],
MaName=[STRING], MepId=[INTEGER], RmepId=[INTEGER])

在CCM超时时间内，MEP没有从对等MEP处接收到任何的CCM报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.42	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。
RmepId	RMEP的标识。

对系统的影响

上报此告警说明链路连通性检测失败，CCM配置错误或者物理链路不通。

可能原因

在CCM超时时间内，MEP没有从对等MEP处接收到任何的CCM报文。

处理步骤

步骤1 检查网络是否正常，请按照下面步骤进行。

1. 请执行**display cfm mep [md md-name [ma ma-name [mep-id mep-id]]]**命令，查看字段“Interface Name”的值。
2. 请根据上一步获取到的接口名称，执行**display interface interface-type interface-num**命令，查看字段“current state”的值。
 - 如果字段“current state”的值为Up，请执行[步骤2](#)。
 - 如果字段“current state”的值不为Up，请参见物理对接类故障，排除网络故障。

步骤2 请执行**display cfm mep [md md-name [ma ma-name [mep-id mep-id]]]**命令，查看字段“CCM Send”的值。查看对端设备上CCM发送是否使能。

- 如果字段“CCM Send”的值为enabled，请执行[步骤4](#)。
- 如果字段“CCM Send”的值为disabled，请执行[步骤3](#)。

步骤3 请按照以下步骤进行。

1. 执行**cfm md md-name**命令，进入MD视图。
2. 执行**ma ma-name**命令，进入MA视图。
3. 执行**mep ccm-send enable**命令，配置CCM发送使能命令并查看告警是否清除，没有清除请执行[步骤4](#)。

- 步骤4** 请执行**display cfm remote-mep [md md-name ma ma-name mep-id mep-id]**命令，查看字段“CCM Receive”的值。
- 如果字段“CCM Receive”的值为enabled，请执行[步骤6](#)。
 - 如果字段“CCM Receive”的值为disabled，请执行[步骤5](#)。
- 步骤5** 请按照以下步骤执行。
1. 执行**cfm md md-name**命令，进入MD视图。
 2. 执行**ma ma-name**命令，进入MA视图。
 3. 执行**remote-mep ccm-receive enable**命令，配置CCM接收使能命令并查看告警是否清除，没有清除请执行[步骤6](#)。
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

21.7 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.46 hwDot1agCfmRDI

告警解释

EOAM1AG/3/RDI: OID [oid] MEP received a CCM with RDI flag set.
(MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING],
MaName=[STRING], MepId=[INTEGER], RmepId=[INTEGER])

远端OAM实体接收到RDI告警后，通知本端OAM实体。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.46	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。

参数名称	参数含义
Mepld	MEP的标识。
Rmepld	RMEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

原因1：

当对端的MEP收到除了RDI外的任何告警，都会在发送的CCM报文中置上RDI标志告诉本端设备。

原因2：

配置了CFM的联动功能时，当联动的接口或者协议检测到链路故障通知CFM，CFM会在发送的CCM报文中置上RDI标志告诉远端设备。

处理步骤

步骤1 请在对端设备上执行**display cfm remote-mep [md md-name ma ma-name mep-id mep-id]**命令，查看字段“Alarm Status”的值。

- 如果字段“Alarm Status”的值为none，请执行[步骤3](#)。
- 如果字段“Alarm Status”的值不为none，请执行[步骤2](#)。

步骤2 请按照以下步骤进行。

- 如果字段“Alarm Status”的值为LOC，请参见[21.6 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.42 hwDot1agCfmLOC](#)排除告警。如果告警没有清除，请执行[步骤3](#)。
- 如果字段“Alarm Status”的值为unexpectedMAC，请参见[21.5 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.40 hwDot1agCfmUnexpectedMAC](#)排除告警。如果告警没有清除，请执行[步骤3](#)。
- 如果字段“Alarm Status”的值为unexpectedPeriod，请参见[21.4 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.38 hwDot1agCfmUnexpectedPeriod](#)排除告警。如果告警没有清除，请执行[步骤3](#)。
- 如果字段“Alarm Status”的值为unexpectedMEP，请参见[21.3 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.36 hwDot1agCfmUnexpectedMEP](#)排除告警。如果告警没有清除，请执行[步骤3](#)。
- 如果字段“Alarm Status”的值为mismatch，请参见[21.2 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.34 hwDot1agCfmMismatch](#)排除告警。如果告警没有清除，请执行[步骤3](#)。
- 如果字段“Alarm Status”的值为unexpectedMEGLevel，请参见[21.1 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.32 hwDot1agCfmUnexpectedMEGLevel](#)排除告警。如果告警没有清除，请执行[步骤3](#)。

步骤3 请在对端OAM设备按照以下步骤进行。

1. 执行**oam-mgr**命令，进入MGR视图。
2. 执行**display this**命令，查看是否有与报告警的OAM实体相关联的联动配置。
3. 查看联动的业务是否存在故障，如果存在故障，请排查故障。并查看告警是否清除，没有清除请执行**步骤4**。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

21.8 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.33 hwDot1agCfmUnexpectedMEGLevelCleared

告警解释

EOAM1AG/1/UNEXPECTEDMEGLEVELCLEARED: OID [oid] MEP did not receive any CCM with unexpected MEG level before timeout. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], Mepld=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文为MEG级别泄露的报文的告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.33	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
Mepld	MEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

CCM报文基于业务类型、端口、级别和MEP方向四元组找到的MEP收到级别泄露的报文中报告警后，在3.5倍超时周期内没有再收到对应的报文。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

21.9 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.35 hwDot1agCfmMismmergeCleared

告警解释

EOAM1AG/1/MISMERGECLEARED: OID [oid] MEP did not receive any CCM with unexpected MEG ID before timeout. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], MepId=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文中的MD名称或者MA名称不一致的告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.35	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

端口上基于业务类型、端口、级别和方向四元组匹配到的MEP收到MD或MA名字跟本地配置不一致的报文上报告警后，在3.5倍超时周期内没有收到对应的报文。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

21.10 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.37 hwDot1agCfmUnexpectedMEPCleared

告警解释

EOAM1AG/3/UNEXPECTEDMEPCLEARED: OID [oid] MEP did not receive any CCM with unexpected MEP before timeout. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], MepId=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文中的MEP ID不在本端配置的RMEP列表内的告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.37	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

两端OAM实体配置的802.1ag的MEG的级别、MA ID都正确的前提下，如果CCM报文携带的MEP ID不在本端配置RMEP列表中上报告警后，在3.5倍超时周期内没有收到对应的报文。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

21.11 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.39 hwDot1agCfmUnexpectedPeriodCleared

告警解释

EOAM1AG/3/UNEXPECTEDPERIODCLEARED: OID [oid] MEP did not receive any CCM with unexpected period before timeout. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], Mepld=[INTEGER], Rmepld=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文中的报文发包时间间隔和本端OAM实体配置时间间隔不一致的告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.39	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
Mepld	MEP的标识。

参数名称	参数含义
Rmepld	RMEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

两端OAM实体配置的802.1ag的MEG的级别、MA ID都正确、CCM报文携带的MEP ID在本端配置RMEP列表中且接收使能的时候，如果两端配置的CMM报文时间间隔不一致上报告警后，在3.5倍超时周期内没有收到对应的报文。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

21.12 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.41 hwDot1agCfmUnexpectedMACCleared

告警解释

EOAM1AG/3/UNEXPECTEDMACCLEARED: OID [oid] MEP did not receive any CCM with unexpected MAC address before timeout. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], Mepld=[INTEGER], Rmepld=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文中的MAC地址和本端配置的RMEP绑定的MAC地址不一致的告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.41	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。

参数名称	参数含义
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。
RmepId	RMEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

两端OAM实体配置的802.1ag的满足如下情况时：

- MEG的级别一致；
- MA ID都正确；
- CCM报文携带的MEP ID在本端配置RMEP列表中；
- 接收使能；
- 两端配置的CMM报文时间间隔一致；

本端配置的RMEP绑定的MAC地址与CCM报文中携带的对端设备的MAC地址不一致上报告警后，在3.5倍超时周期内没有收到对应的报文。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

21.13 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.43 hwDot1agCfmLOCCLleared

告警解释

EOAM1AG/1/LOCCLARED: OID [oid] MEP is reconnected with the remote MEP.
(MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING],
MaName=[STRING], MepId=[INTEGER], RmepId=[INTEGER])

在CCM超时时间内，MEP没有从对等MEP处接收到任何的CCM报文的告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.43	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。
RmepId	RMEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

本地配置的RMEP在检测时间内收到正确的CCM报文，链路检测通过。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

21.14 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.44 hwDot1agCfmExceptionalMACStatus

告警解释

EOAM1AG/2/EXCEPTIONALMACSTATUS: OID [oid] MEP received a CCM with the Port Status TLV or Interface Status TLV reporting an error status.
(MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING],
MaName=[STRING], MepId=[INTEGER], RmepId=[INTEGER])

本地配置的RMEP在检测时间内收到对应的正确的CCM报文，但是报文中携带了TLV信息显示对端的端口状态异常。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.44	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。
RmepId	RMEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

本地配置的RMEP在检测时间内收到对应的正确的CCM报文，但是报文中携带了TLV信息显示对端的端口状态异常。

处理步骤

- 步骤1 在对端设备上执行**display cfm mep [md md-name [ma ma-name [mep-id mep-id]]]**命令，查看字段“Interface Name”的值和字段“Direction”的值。
 - 如果字段“Direction”的值为“inward”，请执行[步骤2](#)。
 - 如果字段“Direction”的值为“outward”，请执行[步骤4](#)。
- 步骤2 请按照以下步骤执行：
 - 按照上述步骤中的字段“Interface Name”的值，执行**interface interface-type interface-number**命令进入接口视图。

- 执行命令**display this interface**命令查看字段“current state”的值。
 - 如果字段“current state”的值为Up, 请执行**步骤5**。
 - 如果字段“current state”的值不为Up, 请执行**步骤3**。

步骤3 执行**display interface interface-type interface-number**命令, 查看字段“current state”的值。

- 如果字段“current state”的值为“Administratively DOWN”, 请执行**步骤4**。
- 如果字段“current state”的值不为“Administratively DOWN”, 请执行**步骤6**。

步骤4 请按照以下步骤进行:

- 执行**interface interface-type interface-number**命令进入接口视图。
- 执行**undo shutdown**命令, 并查看告警是否消除, 如果没有消除, 请执行**步骤5**。

步骤5 执行命令**display stp brief**查看字段“STP State”的值。

- 如果与“Interface Name”字段对应的字段“STP State”的值为“FORWARDING”, 请执行**步骤6**。

步骤6 请收集告警信息和配置信息, 并联系技术支持人员。

----结束

21.15 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.45 hwDot1agCfmExceptionalMACStatusCleared

告警解释

EOAM1AG/2/EXCEPTIONALMACSTATUSCLEARED: OID [oid] MEP received a CCM with the Port Status TLV or Interface Status TLV reporting an error status cleared. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], MepId=[INTEGER], RmepId=[INTEGER])

本地配置的RMEP在检测时间内收到对应的正确的CCM报文, 但是报文中携带了TLV信息显示对端的端口状态异常的告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.45	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。
RmepId	RMEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

本地配置的RMEP在超时时间内收到对应的正确的CCM报文中，而且携带的TLV信息显示端口状态正常。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

21.16 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.47 hwDot1agCfmRDICleared

告警解释

EOAM1AG/3/RDICLEARED: OID [oid] MEP received a CCM with RDI flag cleared.
(MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING],
MaName=[STRING], MepId=[INTEGER], RmepId=[INTEGER])

远端OAM实体接收到RDI告警后，通知本端OAM实体的告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.47	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。
RmepId	RMEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

MEP收到正确的CCM报文中并携带RDI清除标志。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束