

32 HACA

 说明

仅AR720和AR730不支持HACA。

[32.1 HACA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.128 hwHacaChannelUp](#)

[32.2 HACA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.129 hwHacaChannelDown](#)

32.1 HACA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.128 hwHacaChannelUp

告警解释

HACA/4/HACACHANNELUP: OID [oid] Channel with the HACA server is resumed.
(IPAddress=[IPADDR], PortNumber=[INTEGER])

HACA服务器的状态恢复为Up。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.128	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IPAddress	HACA服务器的IP地址。

参数名称	参数含义
PortNumber	HACA服务器的端口号。

对系统的影响

无

可能原因

HACA服务器状态变为REGISTE，发出恢复告警。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

32.2 HACA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.129 hwHacaChannelDown

告警解释

HACA/4/HACACHANNELDOWN: OID [oid] Channel with the HACA server is interrupted. (IPAddress=[IPADDR], PortNumber=[INTEGER])

HACA服务器Down。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.129	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IPAddress	HACA服务器的IP地址。
PortNumber	HACA服务器的端口号。

对系统的影响

无

可能原因

HACA服务器的状态变为Down。

处理步骤

步骤1 检查RADIUS服务器网络是否正常。确保网络正常后，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

步骤2 执行**display haca-server configuration [template *template-name*]**命令，检查RADIUS服务器模板的配置信息是否正确。请配置正确的RADIUS服务器模板的信息，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤4 结束

----结束