

33 HDLC

- 33.1 HDLC_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.15.1 hwHdlcLoopbackDetect
- 33.2 HDLC_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.15.2 hwHdlcLoopbackDetResume

33.1 HDLC_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.15.1 hwHdlcLoopbackDetect

告警解释

HDLC/4/LOOPBACK:OID [oid] Interface loopback is detected.
(InterfaceIndex=[INTEGER], InterfaceName=[STRING])
HDLC协议通过keepalive报文检测到了环路，触发此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.15.1	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InterfaceIndex	接口索引。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

HDLC链路仍然UP，但是两端流量转发不通。

可能原因

原因1:

在接口下执行**loopback**命令使能了环回功能。

说明

环回功能通常用于进行某些特殊测试，正常工作时不要启动环回。

原因2:

网络环境中存在环路。

处理步骤

步骤1 执行**display interface**命令，查看接口信息中是否存在loopback is detected。

- Y=>2。
- N=>6。

步骤2 执行**display current-configuration**命令，检查接口上是否配置了环回功能。

- Y=>3。
- N=>4。

步骤3 执行**undo loopback**命令，删除配置的环回功能，检查告警是否清除。

- Y=>6。
- N=>4。

步骤4 检查网络的组网图，清除存在的环路，检查告警是否清除。

- Y=>6。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

[33.2 HDLC_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.15.2 hwHdlcLoopbackDetResume](#)

33.2 HDLC_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.15.2 hwHdlcLoopbackDetResume

告警解释

HDLC/4/LOOPBACKRESUME:OID [oid] Interface loopback is cleared.
(InterfaceIndex=[INTEGER], InterfaceName=[STRING])

两端APS信息不匹配恢复告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.15.2	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InterfaceIndex	接口索引。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

原因1：
流量转发恢复正常。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。
----结束

参考信息

[33.1 HDLC_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.15.1 hwHdlcLoopbackDetect](#)