

37 IFPDT

- 37.1 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.207 hwEthHalfDuplex
- 37.2 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.208 hwEthFullDuplex
- 37.3 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.5.2.1 hw3GMIBTrapCellIdChange
- 37.4 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.241 hwPortSpeedChangeTrap
- 37.5 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.302 hwIfNumAlarm
- 37.6 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.342 hwL2VeOverLimitNotification
- 37.7 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.1 hwRuMIBTrapRuOnline
- 37.8 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.2 hwRuMIBTrapRuOffline
- 37.9 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 1
- 37.10 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 2
- 37.11 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 3
- 37.12 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 4
- 37.13 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 5
- 37.14 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 1
- 37.15 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 2
- 37.16 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 3
- 37.17 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 4
- 37.18 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 5

37.1 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.207 hwEthHalfDuplex

告警解释

IFPDT/4/PORTHALFDUPLEX:OID [OID] The port works in half duplex mode.
(PhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[STRING]")

以太类物理接口Up时，如果双工模式从全双工变成半双工，则发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.207	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PhysicalIndex	接口索引。
PhysicalName	接口名称。

对系统的影响

无。

可能原因

以太类物理接口双工模式从全双工变成半双工。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.12.5 hwEthFullDuplex](#)

37.2 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.208 hwEthFullDuplex

告警解释

IFPDT/4/PORTHALFDUPLEX:OID [oid] The port works in full duplex mode.
(PhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[STRING]")

以太类物理接口Up时，如果双工模式从半双工变成全双工，则发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.208	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PhysicalIndex	接口索引。
PhysicalName	接口名称。

对系统的影响

无。

可能原因

以太类物理接口双工模式从半双工变成全双工。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.12.4 hwEthHalfDuplex](#)

37.3 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.5.2.1 hw3GMIBTrapCellIdChange

告警解释

IFPDT/4/UIM_CELLID_CHANGED:OID [OID] Interface [STRING]'s CellId is changed, Old CellId is [INTEGER1], New CellId is [INTEGER2]

小区编号发生变化, 原来的小区编号是 [INTEGER1], 新的小区编号是 [INTEGER2]。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.5.2.1	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
INTEGER1	旧的小区编号。
INTEGER2	新的小区编号。

对系统的影响

无

可能原因

Cellular接口的小区编号发生变化。

处理步骤

- 正常运行信息, 无需处理。

----结束

参考信息

无

37.4 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.241 hwPortSpeedChangeTrap

告警解释

IFPDT/4/PORT_SPEED_CHANGED:OID [OID] The port speed is changed .
(PhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", OldSpeed=[INTEGER],
NewSpeed=[INTEGER])

接口速率发生变化时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.241	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PhysicalIndex	接口索引。
PhysicalName	接口名称。
OldSpeed	变化前的接口速率。
NewSpeed	变化后的接口速率。

对系统的影响

无

可能原因

原因1:

接口Up/Down。

原因2:

接口对端速率发生变化。

处理步骤

步骤1 执行display interface *interface-name*命令查询Last physical up time和Last physical down time值，检查接口UP和DOWN的时间与端口速率变化告警的时间是否一致。

- Y=>4。
- N=>2。

步骤2 检查对端设备接口是否有接口速率变化。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

37.5 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.302 hwIfNumAlarm

告警解释

IFPDT/4/TOTAL_IFNUM:OID [OID] The number of interface has reached the maximum.(InterfaceNum=[INTEGER],MaxInterfaceNum=[INTEGER])

设备接口数量超过整机接口规格时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.302	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InterfaceNum	设备接口数量。
MaxInterfaceNum	整机最大接口数量。

对系统的影响

无

可能原因

设备接口数量超过整机接口规格。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

37.6 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.342 hwL2VeOverLimitNotification

告警解释

IFPDT/4/ L2VE_IFNUM:OID [OID] The number of L2 Virtual-Ethernet interface has exceeded the upper limit.(CurrentNum=[INTEGER], MaxNum=[INTEGER])

设备的二层Virtual-Ethernet接口超过规格上限时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.342	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
CurrentNum	设备当前二层Virtual-Ethernet接口数量。
MaxNum	设备最大二层Virtual-Ethernet接口数量。

对系统的影响

影响设备转发性能和设备稳定性。

可能原因

通过配置文件方式超规格配置二层Virtual-Ethernet接口。

处理步骤

- 删除多余的二层Virtual-Ethernet接口。

----结束

37.7 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.1 hwRuMIBTrapRuOnline

告警解释

IFPDT/4/RU_ONLINE:OID [OID] The RU on interface [STRING1] is online(Index=[INTEGER], Type="[STRING2]", ESN="[STRING3]", IP="[STRING4]").

RU-5G上线时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
INTEGER	RU-5G的索引。
STRING2	RU-5G的类型。
STRING3	RU-5G的ESN。
STRING4	RU-5G的IP地址。

对系统的影响

AR可以管理此RU-5G，并进行相关业务操作。

可能原因

RU-5G恢复正常运行。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

37.8 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.2 hwRuMIBTrapRuOffline

告警解释

IFPDT/4/RU_OFFLINE:OID [OID] The RU on interface [STRING1] is offline(Index=[INTEGER], Type="[STRING2]", ESN="[STRING3]", IP="[STRING4]").

RU-5G下线时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
INTEGER	RU-5G的索引。
STRING2	RU-5G的类型。
STRING3	RU-5G的ESN。
STRING4	RU-5G的IP地址。

对系统的影响

AR无法管理此RU-5G。

可能原因

原因1:

手工删除RU-5G或者重置RU-5G。

- 原因2:
- RU-5G下电。
- 原因3:
- AR与RU-5G之间的TCP连接心跳超时。

处理步骤

- 步骤1 检查接口是否使能RU-5G接入功能。
- 使能，则请执行步骤2。
 - 未使能，在接口上使能RU-5G接入功能。
- 步骤2 检查RU-5G供电是否正常。
- 正常，则请执行步骤3。
 - 断电，检查线路连接是否正常，PoE适配器是否正常工作等，恢复正常供电。
- 步骤3 检查AR与RU-5G之间的TCP连接是否正常。
- 正常，则请执行步骤4。
 - 不正常，检查AR和RU-5G的CPU利用率是否过高，如果有CPU利用率过高的告警，需要解决此告警。
- 步骤4 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5 结束。
- 结束

37.9 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3
hwRuMIBTrapReportAlarm 1

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_ALARM:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G存储空间不够时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为： STORAGEINSUFFICIENT。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为1。
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.54 hwStorageInsufficient 。

对系统的影响

RU-5G无法保存数据。

可能原因

客户放的文件或者设备生成的文件（日志等）过多。

处理步骤

步骤1 登录RU-5G，在用户视图下执行**delete**命令删除存储器中的指定文件，清理磁盘空间。

---结束

37.10 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 2

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_ALARM:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G设备温度过高时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.1 1.2.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为： ENTITYBRDTEMPALARM。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为2。
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 19.5 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.13 hwBrdTempAlarm 。

对系统的影响

RU-5G温度过高，如果持续升温至危险温度，RU-5G会被下电，引起业务中断。

可能原因

温度超出温度告警阈值引发的告警，可能是环境温度过高引起。

处理步骤

- 步骤1** 给RU-5G进行物理降温，查看告警是否恢复。
- Y=>3
 - N=>2
- 步骤2** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤3** 结束。
- 结束

37.11 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 3

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_ALARM:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G的CPU使用率过高时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为：CPUUSAGERISING。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为3。
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 19.80 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.1 hwCPUUtilizationRising 。

对系统的影响

RU-5G响应慢。

可能原因

业务频繁操作。

处理步骤

步骤1 查看日志信息中记录CPU占用率的任务信息，联系技术支持人员。

----结束

37.12 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 4

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_ALARM:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G的内存使用率过高时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为：MEMORYUSAGERISING。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为4。
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 19.82 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.1 hwMemUtilizationRising 。

对系统的影响

影响业务正常运行。出现告警后RU-5G会自动重启。

可能原因

内存使用率超过告警门限，可能是业务配置超过规格导致。

处理步骤

步骤1 登录RU-5G，在所有视图下执行**display current-configuration**命令检查业务配置是否超过规格并联系技术支持人员。

----结束

37.13 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 5

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_ALARM:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G的转发CPU平均利用率过高时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为：CAPCPUUSAGERISING。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为5。

参数名称	参数含义
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 19.89 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.1 hwCapCPUUtilizationRising 。

对系统的影响

影响RU-5G业务正常运行。

可能原因

转发的流量过大。

处理步骤

步骤1 登录RU-5G，检查设备转发的流量是否过大，如果不是，请联系技术支持人员。

----结束

37.14 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4
hwRuMIBTrapReportResume 1

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_RESUME:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm resumed(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G存储空间恢复时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。

参数名称	参数含义
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为： STORAGEINSUFFICIENTRESUME。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为1。
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 19.47 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.55 hwStorageInsufficientResume 。

对系统的影响

无。

可能原因

用户清理了存储空间。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

37.15 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4
hwRuMIBTrapReportResume 2

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_RESUME:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm resumed(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G温度恢复正常时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为：ENTITYBRDTEMPRESUME。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为2。
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 19.6 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.14 hwBrdTempResume 。

对系统的影响

无。

可能原因

温度恢复正常。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

37.16 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 3

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_RESUME:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm resumed(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G的CPU使用率恢复时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.1.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为：CPUUSAGERESUME。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为3。
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 19.81 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.2 hwCPUUtilizationResume 。

对系统的影响

无。

可能原因

CPU占用率高恢复。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

37.17 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 4

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_RESUME:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm resumed(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G的内存使用率恢复时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为：MEMORYUSAGERESUME。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为4。
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 19.83 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.2 hwMemUtilizationResume 。

对系统的影响

无。

可能原因

内存使用率恢复至一级告警阈值以下（支持两级内存监报告警的设备会有该告警）。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

37.18 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 5

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_RESUME:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm resumed(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G的转发CPU平均利用率恢复到门限值以下时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为：CAPCPUUSAGERESUME。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为5。
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 19.90 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.2 hwCapCPUUtilizationResume 。

对系统的影响

无。

可能原因

RU-5G的转发CPU平均利用率恢复到门限值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束