

54 MSCHANNEL

[54.1 MSCHANNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.8.1.1 hwMschannelUpReport](#)

[54.2 MSCHANNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.8.1.2 hwMschannelDownReport](#)

54.1 MSCHANNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.8.1.1 hwMschannelUpReport

告警解释

MSCHANNEL/4/MSCHANNEL_STATUS_UP:OID [OID] The ms-channel has entered the up state.

SD-WAN主从通道进入活跃状态，双设备内联链路可用。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.8.1.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

SD-WAN主从通道链接建立，在探测周期内收到来自对端设备的保活报文。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

54.2 MSCHANNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.8.1.2 hwMschannelDownReport

告警解释

MSCHANNEL/4/MSCHANNEL_STATUS_DOWN:OID [OID] The ms-channel has entered the down state.

SD-WAN主从通道进入失效状态，双设备内联链路不可用。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.8.1.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

主从通道进入失效状态，SD-WAN双设备内联链路失效，导致大量BGP震荡。

可能原因

SD-WAN双设备内联链路不通，心跳丢失。

处理步骤

步骤1 执行**display interface**命令检查SD-WAN双设备内联链路之间的接口状态及接口下的配置是否正确。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 确保接口状态Up、IP地址、路由等配置正确。

步骤3 检查是否业务流量过大，导致心跳丢失。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤4 减少不必要的业务流量。检查告警是否消除。

- Y=>结束。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束