

64 PKI

- 64.1 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.1 hwPKIGetCrlSucHttp
- 64.2 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.2 hwPKIGetCrlFailHttp
- 64.3 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.3 hwPKIGetCrlSucLdap
- 64.4 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.4 hwPKIGetCrlFailLdap
- 64.5 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.5 hwPKIGetCertSucHttp
- 64.6 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.6 hwPKIGetCertFailHttp
- 64.7 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.7 hwPKIGetCertSucLdap
- 64.8 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.8 hwPKIGetCertFailLdap
- 64.9 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.9 hwPKICACertInvalid
- 64.10 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.10 hwPKICACertValid
- 64.11 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.11 hwPKICACertNearlyExpired
- 64.12 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.12 hwPKILocalCertInvalid
- 64.13 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.13 hwPKILocalCertValid
- 64.14 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.14 hwPKILocalCertNearlyExpired
- 64.15 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.15 hwPKICrlInvalid
- 64.16 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.16 hwPKICrlValid
- 64.17 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.17 hwPKICrlNearlyExpired
- 64.18 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.18 hwPKIRequestCertSucCmp
- 64.19 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.19 hwPKIRequestCertFailCmp
- 64.20 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.20 hwPKIRequestCertSucScep
- 64.21 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.21 hwPKIRequestCertFailScep
- 64.22 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.22 hwPKIRsaHrpBackFail
- 64.23 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.23 hwPKIUpdateLocalCertSucCmp

- 64.24 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.24 hwPKIUpdateLocalCertFailCmp
- 64.25 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.25 hwPKIUpdateLocalCertSucScep
- 64.26 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.26 hwPKIUpdateLocalCertFailScep
- 64.27 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.27 hwPKIGetCrlSucScep
- 64.28 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.28 hwPKIGetCrlFailScep
- 64.29 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.33 hwPKICrlLengthExceedThreshold
- 64.30 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.35 hwPKICACertInvalidResume
- 64.31 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.36 hwPKICACertNearlyExpiredResume
- 64.32 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.37 hwPKILocalCertInvalidResume
- 64.33 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.38 hwPKILocalCertNearlyExpiredResume
- 64.34 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.39 hwPKICrlInvalidResume
- 64.35 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.40 hwPKICrlNearlyExpiredResume

64.1 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.1 hwPKIGetCrlSucHttp

告警解释

PKI/4/PKIGETCRLSUCCESSHTTP: OID [*oid*] get crl successfully with HTTP.
(CrlUrl=[*crlurl*])

采用HTTP协议获取CRL成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.1	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>crlurl</i>	获取CRL时所用到的URL。

对系统的影响

无影响。

可能原因

采用HTTP协议获取CRL成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.2 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.2 hwPKIGetCrlFailHttp

告警解释

PKI/4/PKIGETCRLFAILHTTP: OID [*oid*] get crl unsuccessfully with HTTP.
(CrlUrl=[*crlurl*])

采用HTTP协议获取CRL失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.2	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>crlurl</i>	CRL发布点的URL。

对系统的影响

业务不可用。

可能原因

- 设备与HTTP服务器之间的路由不可达。
- 设备与HTTP服务器的PKI配置错误。
- HTTP服务器的服务不正常。

处理步骤

步骤1 通过Ping方式检查设备与HTTP服务器之间的路由是否可达。

如果不可达，请排查路由和链路，使得两者之间路由可达。

步骤2 执行命令**display pki realm**检查设备与HTTP服务器的PKI配置是否正确，例如CRL发布点的URL、PKI域中证书吊销状态的检查方式。

如果不正确，请将相应的配置修改正确。

步骤3 检查HTTP服务器的服务是否正常。

如果不正常，请确保HTTP服务器的服务正常。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

64.3 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.3 hwPKIGetCrlSucLdap

告警解释

PKI/4/PKIGETCRLSUCCESSLDAP: OID [*oid*] get crl successfully with LDAP.
(hwLdapIP=[*hwldapip*], hwLdapPort=[*hwldapport*],
hwCrlAttribute=[*hwcrlattribute*], hwCrlDN=[*hwcrlcn*],
hwLdapVersion=[*hwldapversion*])

采用LDAP协议获取CRL成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.3	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>ldapip</i>	LDAP服务器的IP地址。
<i>ldapport</i>	LDAP服务器的端口号。
<i>crlattribute</i>	LDAP服务器获取CRL时使用的属性。
<i>crlcn</i>	LDAP服务器获取CRL时使用的标识符。
<i>ldapversion</i>	LDAP服务器的版本。

对系统的影响

无影响。

可能原因

采用LDAP协议获取CRL成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.4 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.4 hwPKIGetCrlFailLdap

告警解释

PKI/4/PKIGETCRLFAILLDAP: OID [*oid*] get crl unsuccessfully with LDAP.
(hwLdapIP=[*ldapip*], hwLdapPort=[*ldapport*], hwCrlAttribute=[*crlattribute*],
hwCrlDN=[*crl dn*], hwLdapVersion=[*ldapversion*])

采用LDAP协议获取CRL失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.4	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>ldapip</i>	LDAP服务器的IP地址。
<i>ldapport</i>	LDAP服务器的端口号。
<i>crlattribute</i>	LDAP服务器获取CRL时使用的属性。
<i>crl dn</i>	LDAP服务器获取CRL时使用的标识符。
<i>ldapversion</i>	LDAP服务器的版本。

对系统的影响

业务不可用。

可能原因

- 设备与LDAP服务器之间的路由不可达。
- 设备与LDAP服务器的PKI配置错误。
- LDAP服务器的服务不正常。

处理步骤

步骤1 通过Ping方式检查设备与LDAP服务器之间的路由是否可达。

如果不可达，请排查路由和链路，使得两者之间路由可达。

步骤2 检查设备与LDAP服务器的PKI配置是否正确，例如LDAP服务器IP、端口和版本号。

如果不正确，请将相应的配置修改正确。

步骤3 检查LDAP服务器的服务是否正常。

如果不正常，请确保LDAP服务器的服务正常。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

64.5 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.5 hwPKIGetCertSucHttp

告警解释

PKI/4/PKIGETCERTSUCCESSHTTP: OID [*oid*] get certificate successfully with HTTP.
(CertUrl=[*certurl*], CertSaveName=[*certsavename*])

采用HTTP协议获取证书成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.5	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>certurl</i>	获取证书时所用到的URL。
<i>certsavename</i>	保存的证书的文件名。

对系统的影响

无影响。

可能原因

采用HTTP协议获取证书成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.6 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.6 hwPKIGetCertFailHttp

告警解释

PKI/4/PKIGETCERTFAILHTTP: OID [*oid*] get certificate unsuccessfully with HTTP.
(CertUrl=[*certurl*], CertSaveName=[*certsavename*])

采用HTTP协议获取证书失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.6	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>certurl</i>	获取证书的URL。
<i>certsavename</i>	保存的证书文件名。

对系统的影响

证书到期后业务不可用。

可能原因

- 设备与HTTP服务器之间的路由不可达。
- 设备与HTTP服务器的PKI配置错误。
- HTTP服务器的服务不正常。

处理步骤

- 步骤1** 通过Ping方式检查设备与HTTP服务器之间的路由是否可达。
如果不可达，请排查路由和链路，使得两者之间路由可达。
- 步骤2** 检查设备与HTTP服务器的PKI配置是否正确，例如获取证书的URL。
如果不正确，请将相应的配置修改正确。
- 步骤3** 检查HTTP服务器的服务是否正常。
如果不正常，请确保HTTP服务器的服务正常。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
----结束

64.7 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.7 hwPKIGetCertSucLdap

告警解释

PKI/4/PKIGETCERTSUCCESSLDAP: OID [*oid*] get certificate successfully with LDAP.
(hwLdapIP=[*ldapip*], hwLdapPort=[*ldapport*], hwCertAttribute=[*certattribute*],
hwCertDN=[*certdn*], hwLdapVersion=[*ldapversion*],
hwCertSaveName=[*certsaveName*])

采用LDAP协议获取证书成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.7	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>ldapip</i>	LDAP服务器的IP地址。
<i>ldapport</i>	LDAP服务器的端口号。
<i>certattribute</i>	证书属性。
<i>certdn</i>	证书区别名。
<i>ldapversion</i>	LDAP服务器的版本。
<i>certsaveName</i>	保存的证书文件名。

对系统的影响

无影响。

可能原因

采用LDAP协议获取证书成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.8 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.8 hwPKIGetCertFailLdap

告警解释

PKI/4/PKIGETCERTFAILLDAP: OID [*oid*] get certificate unsuccessfully with LDAP.
(hwLdapIP=[*ldapip*], hwLdapPort=[*ldapport*], hwCertAttribute=[*certattribute*],
hwCertDN=[*certdn*], hwLdapVersion=[*ldapversion*],
hwCertSaveName=[*certsaveName*])

采用LDAP协议获取证书失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.8	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>ldapip</i>	LDAP服务器的IP地址。
<i>ldapport</i>	LDAP服务器的端口号。
<i>certattribute</i>	证书属性。
<i>certdn</i>	证书区别名。
<i>ldapversion</i>	LDAP服务器的版本。
<i>certsaveName</i>	保存的证书文件名。

对系统的影响

证书到期后业务不可用。

可能原因

- 设备与LDAP服务器之间的路由不可达。
- 设备与LDAP服务器的PKI配置错误。
- LDAP服务器的服务不正常。

处理步骤

- 步骤1** 通过Ping方式检查设备与LDAP服务器之间的路由是否可达。
如果不可达，请排查路由和链路，使得两者之间路由可达。
- 步骤2** 检查设备与LDAP服务器的PKI配置是否正确，例如LDAP服务器IP、端口和版本号。
如果不正确，请将相应的配置修改正确。
- 步骤3** 检查LDAP服务器的服务是否正常。
如果不正常，请确保LDAP服务器的服务正常。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

64.9 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.9 hwPKICACertInvalid

告警解释

PKI/4/PKICACERTINVALID: OID [*oid*] the CA certificate is invalid.
(CACertIssuer=[*issuer*], CACertSubject=[*subject*], CACertStartTime=[*starttime*],
CACertFinishTime=[*finishtime*])

CA证书无效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.9	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>issuer</i>	CA证书的颁发者。
<i>subject</i>	CA证书的主题项。
<i>starttime</i>	CA证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	CA证书到期的时间。

对系统的影响

证书到期后，所有绑定PKI域的业务无法通过SSL协议建立连接。

可能原因

CA证书无效。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display clock**检查设备时间是否正确。
- 如果不正确，在用户视图下执行命令**clock datetime**修改设备时间。
- 步骤2** 请通过SCEP/CMPv2协议在线申请新的证书，或者离线申请新的证书。
- 结束

64.10 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.10 hwPKICACertValid

告警解释

PKI/4/PKICACERTVALID: OID [*oid*] the CA certificate is valid.
(CACertIssuer=[*issuer*], CACertSubject=[*subject*], CACertStartTime=[*starttime*],
CACertFinishTime=[*finishtime*])

CA证书有效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.10	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>issuer</i>	CA证书的颁发者。
<i>subject</i>	CA证书的主题项。
<i>starttime</i>	CA证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	CA证书到期的时间。

对系统的影响

无影响

可能原因

CA证书有效。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.11 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.11 hwPKICACertNearlyExpired

告警解释

PKI/4/PKICACERTNEARLYEXPIRED: OID [*oid*] the CA certificate is nearly expired.
(CACertIssuer=[*issuer*], CACertSubject=[*subject*], CACertStartTime=[*starttime*],
CACertFinishTime=[*finishtime*])

CA证书即将到期。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.11	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
<i>issuer</i>	CA证书的颁发者。
<i>subject</i>	CA证书的主题项。
<i>starttime</i>	CA证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	CA证书到期的时间。

对系统的影响

证书到期后业务不可用。

可能原因

CA证书即将到期。CA证书的有效结束时间小于当前设备**pki set-certificate expire-prewarning**命令配置的证书过期预告警时间。

处理步骤

步骤1 执行命令**display clock**检查设备时间是否正确。

如果不正确，在用户视图下执行命令**clock datetime**修改设备时间。

步骤2 请通过SCEP/CMPv2协议在线申请新的证书，或者离线申请新的证书。

----结束

64.12 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.12 hwPKILocalCertInvalid

告警解释

PKI/4/PKILOCALCERTINVALID: OID [*oid*] the local certificate is invalid.
(LocalCertIssuer=[*issuer*], LocalCertSubject=[*subject*],
LocalCertStartTime=[*starttime*], LocalCertFinishTime=[*finishtime*])

本地证书无效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.12	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>issuer</i>	本地证书的颁发者。
<i>subject</i>	本地证书的主题项。
<i>starttime</i>	本地证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	本地证书到期的时间。

对系统的影响

业务不可用。

可能原因

本地证书无效。

处理步骤

- 步骤1** 检查设备时间是否正确。
- 步骤2** 如果正确，需要重新获取新的本地证书。
- 结束

64.13 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.13 hwPKILocalCertValid

告警解释

PKI/4/PKILOCALCERTVALID: OID [*oid*] the local certificate is valid.
(LocalCertIssuer=[*issuer*], LocalCertSubject=[*subject*],
LocalCertStartTime=[*starttime*], LocalCertFinishTime=[*finishtime*])

本地证书有效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.13	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>issuer</i>	本地证书的颁发者。
<i>subject</i>	本地证书的主题项。
<i>starttime</i>	本地证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	本地证书到期的时间。

对系统的影响

无影响

可能原因

本地证书有效。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.14 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.14 hwPKILocalCertNearlyExpired

告警解释

PKI/4/PKILOCALCERTNEARLYEXPIRED: OID [*oid*] the local certificate is nearly expired. (LocalCertIssuer=[*issuer*], LocalCertSubject=[*subject*], LocalCertStartTime=[*starttime*], LocalCertFinishTime=[*finishtime*])

本地证书即将到期。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.14	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
<i>issuer</i>	本地证书的颁发者。
<i>subject</i>	本地证书的主题项。
<i>starttime</i>	本地证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	本地证书到期的时间。

对系统的影响

证书到期后业务不可用。

可能原因

本地证书即将到期。本地证书的有效结束时间小于当前设备 **pki set-certificate expire-prewarning** 命令配置的证书过期预告警时间。

处理步骤

- 步骤1** 检查设备时间是否正确。
- 步骤2** 若时间正确，请尽快获取新的本地证书。
- 结束

64.15 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.15 hwPKICrlInvalid

告警解释

PKI/4/PKICRLINVALID: OID [*oid*] the crl is invalid. (CrlIssuer=[*crlissuer*], CrlStartTime=[*crlstarttime*], CrlFinishTime=[*crlfinishtime*])

CRL无效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.15	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
<i>crlissuer</i>	CRL的颁发者。
<i>crlstarttime</i>	CRL开始生效的时间。
<i>crlfinishtime</i>	CRL到期的时间。

对系统的影响

业务不可用。

可能原因

当前设备时间不在CRL的有效时间范围内。

处理步骤

步骤1 执行命令**display clock**检查设备时间是否正确。

如果不正确，在用户视图下执行命令**clock datetime**修改设备时间。

步骤2 请获取新的CRL。具体请参见中的“配置检查本地证书状态”。

----结束

64.16 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.16 hwPKICrlValid

告警解释

PKI/4/PKICRLVALID: OID [*oid*] the crl is valid. (CrlIssuer=[*crlissuer*], CrlStartTime=[*crlstarttime*], CrlFinishTime=[*crlfinishtime*])

CRL有效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.16	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>crlissuer</i>	CRL的颁发者。

参数名称	参数含义
<i>crlstarttime</i>	CRL开始生效的时间。
<i>crlfinishtime</i>	CRL到期的时间。

对系统的影响

无影响

可能原因

CRL有效。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.17 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.17 hwPKICrlNearlyExpired

告警解释

PKI/4/PKICRLNEARLYEXPIRED: OID [*oid*] the crl is nearly expired.
(CrlIssuer=[*crlissuer*], CrlStartTime=[*crlstarttime*], CrlFinishTime=[*crlfinishtime*])

CRL即将到期。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.17	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>crlissuer</i>	CRL的颁发者。
<i>crlstarttime</i>	CRL开始生效的时间。

参数名称	参数含义
<i>crlfinishtime</i>	CRL到期的时间。

对系统的影响

业务不可用。

可能原因

CRL即将到期。CRL的有效结束时间与当前设备时间差小于CRL的过期预告警剩余百分比，CRL的过期预告警剩余百分比可以使用**pki crl expiration-check prewarning remain-percent**命令进行配置。

处理步骤

步骤1 执行命令**display clock**检查设备时间是否正确。

如果不正确，在用户视图下执行命令**clock datetime**修改设备时间。

步骤2 请获取新的CRL。具体请参见中的“配置检查本地证书状态”。

----结束

64.18 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.18 hwPKIRequestCertSucCmp

告警解释

PKI/4/PKIGETCERTSUCCESSCMP: OID [*oid*] Requesting certificate through CMPv2 succeeded. (hwCMPUrl=[*cmpurl*], hwCMPName=[*cmpname*], CmpSessionName=[*sessionname*])

采用CMPv2协议申请本地证书成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.18	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>cmpurl</i>	CMP服务器的URL。

参数名称	参数含义
<i>cmpname</i>	CMP服务器的名称。
<i>sessionname</i>	CMP会话的名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

采用CMPv2协议申请本地证书成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.19 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.19
hwPKIRequestCertFailCmp

告警解释

PKI/3/PKIGETCERTFAILCMP: OID [*oid*] Requesting certificate through CMPv2 failed. (hwCMPUrl=[*cmpurl*], hwCMPName=[*cmpname*], CmpSessionName=[*sessionname*])

采用CMPv2协议申请本地证书失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.19	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>cmpurl</i>	CMPv2服务器的URL。
<i>cmpname</i>	CA的名称。
<i>sessionname</i>	CMPv2会话的名称。

对系统的影响

证书相关业务不可用。

可能原因

- 设备与CMPv2服务器之间的路由不可达。
- 设备与CMPv2服务器的PKI配置错误。
- CMPv2服务器的服务不正常。

处理步骤

步骤1 通过Ping方式检查设备与CMPv2服务器之间的路由是否可达。

如果不可达，请排查路由和链路，使得两者之间路由可达。

步骤2 检查设备与CMPv2服务器的PKI配置是否正确，例如CMPv2服务器的URL地址、CA名称。

如果不正确，请将相应的配置修改正确。

步骤3 检查CMPv2服务器的服务是否正常。

如果不正常，请确保CMPv2服务器的服务正常。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

64.20 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.20 hwPKIRequestCertSucScep

告警解释

PKI/4/PKIGETCERTSUCESSSCEP: OID [*oid*] Requesting certificate through SCEP succeeded. (hwSCEPUrl=[*scepurl*], PkiRealmName=[*realmname*])

采用SCEP协议申请本地证书成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.20	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
<i>scepurl</i>	SCEP服务器的URL。
<i>realmname</i>	PKI域的名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

采用SCEP协议申请本地证书成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.21 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.21 hwPKIRequestCertFailScep

告警解释

PKI/3/PKIGETCERTFAILSCEP: OID [*oid*] Requesting certificate through SCEP failed.
(hwSCEPUrl=[*scepurl*], PkiRealmName=[*realmname*])

采用SCEP协议申请本地证书失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.21	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>scepurl</i>	SCEP服务器的URL。
<i>realmname</i>	PKI域的名称。

对系统的影响

证书相关业务不可用。

可能原因

- 设备与CA服务器之间的路由不可达。
- 设备与CA服务器的PKI配置错误。
- CA服务器的服务不正常。

处理步骤

步骤1 通过Ping方式检查设备与CA服务器之间的路由是否可达。

如果不可达，请排查路由和链路，使得两者之间路由可达。

步骤2 执行命令**display pki realm**检查设备与CA服务器的PKI配置是否正确，例如CA服务器的URL地址、CA名称、签名证书注册请求消息使用的摘要算法、SCEP证书申请时使用的挑战密码和CA证书数字指纹。

如果不正确，请将相应的配置修改正确。

步骤3 检查CA服务器的服务是否正常。

如果不正常，请确保CA服务器的服务正常。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

64.22 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.22 hwPKIRsaHrpBackFail

告警解释

PKI/2/PKIBACKRSAHRPFAIL: OID [*oid*] Backing up RSA key pair backup to the standby device failed. (KeyName=[*keyname*], KeyBit=[*keybit*])

证书自动更新时创建的新RSA密钥对，由主设备HRP备份到备设备失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.22	Major	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>keyname</i>	RSA密钥对的名称。
<i>keybit</i>	RSA密钥对的位数。

对系统的影响

双机热备状态下，如果主备设备的RSA密钥对不一致，则主备倒换后证书业务将不能正常运行。

可能原因

双机热备状态下，证书更新时产生的新RSA密钥对，由主设备HRP备份到备设备失败。

处理步骤

步骤1 检查双机热备状态是否稳定。

步骤2 用户视图下打开PKI模块debug开关，查看相关调试信息确定问题原因。

----结束

64.23 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.23 hwPKIUpdateLocalCertSucCmp

告警解释

PKI/5/PKIUPDATELOCALCERTSUCCESSCMP: OID [*OID*] Updating the local certificate through CMPv2 succeeded. (LocalCertIssuer=[*LocalCertIssuer*], LocalCertSubject=[*LocalCertSubject*], NewLocalCertStartTime=[*NewLocalCertStartTime*], NewLocalCertFinishTime=[*NewLocalCertFinishTime*])

通过CMPv2方式更新本地证书成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.23	Indeterminate	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>LocalCertIssuer</i>	本地证书的颁发者。
<i>LocalCertSubject</i>	本地证书的证书主题。
<i>NewLocalCertStartTime</i>	更新的本地证书的开始生效时间。
<i>NewLocalCertFinishTime</i>	更新的本地证书的到期时间。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

配置CMPv2方式自动更新证书功能后，到达证书自动更新的时间时，设备自动更新本地证书成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.24 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.24 hwPKIUpdateLocalCertFailCmp

告警解释

PKI/4/PKIUPDATELOCALCERTFAILCMP: OID [*OID*] Updating the local certificate through CMPv2 failed. (LocalCertIssuer=[*LocalCertIssuer*], LocalCertSubject=[*LocalCertSubject*])

通过CMPv2方式更新本地证书失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.24	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>LocalCertIssuer</i>	本地证书的颁发者。
<i>LocalCertSubject</i>	本地证书的证书主题。

对系统的影响

证书可能不可用。

可能原因

- 设备与CMPv2服务器之间的路由不可达。

- 设备与CMPv2服务器的PKI配置错误。
- CMPv2服务器的服务不正常。

处理步骤

- 步骤1** 通过Ping方式检查设备与CMPv2服务器之间的路由是否可达。
- 如果不可达，请排查路由和链路，使得两者之间路由可达。
- 步骤2** 检查设备与CMPv2服务器的PKI配置是否正确，例如CMPv2服务器的URL地址、CA名称。
- 如果不正确，请将相应的配置修改正确。
- 步骤3** 检查CMPv2服务器的服务是否正常。
- 如果不正常，请确保CMPv2服务器的服务正常。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

64.25 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.25 hwPKIUpdateLocalCertSucScep

告警解释

PKI/5/PKIUPDATELOCALCERTSUCCESSSCEP: OID [*OID*] Updating the local certificate through SCEP succeeded. (LocalCertIssuer=[*LocalCertIssuer*], LocalCertSubject=[*LocalCertSubject*], NewLocalCertStartTime=[*NewLocalCertStartTime*], NewLocalCertFinishTime=[*NewLocalCertFinishTime*])

通过SCEP方式更新本地证书成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.25	Indeterminate	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>LocalCertIssuer</i>	本地证书的颁发者。
<i>LocalCertSubject</i>	本地证书的证书主题。
<i>NewLocalCertStartTime</i>	更新的本地证书的开始生效时间。

参数名称	参数含义
<i>NewLocalCertFinishTime</i>	更新的本地证书的到期时间。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

配置SCEP方式自动更新证书功能后，到达证书自动更新的时间时，设备自动更新本地证书成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.26 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.26 hwPKIUpdateLocalCertFailScep

告警解释

PKI/4/PKIUPDATELOCALCERTFAILSCEP: OID [*OID*] Updating the local certificate through SCEP failed. (LocalCertIssuer=[*LocalCertIssuer*], LocalCertSubject=[*LocalCertSubject*])

通过SCEP方式更新本地证书失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.26	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>LocalCertIssuer</i>	本地证书的颁发者。
<i>LocalCertSubject</i>	本地证书的证书主题。

对系统的影响

证书可能不可用。

可能原因

- 设备与CA服务器之间的路由不可达。
- 设备与CA服务器的PKI配置错误。
- CA服务器的服务不正常。

处理步骤

步骤1 通过Ping方式检查设备与CA服务器之间的路由是否可达。

如果不可达，请排查路由和链路，使得两者之间路由可达。

步骤2 执行命令**display pki realm**检查设备与CA服务器的PKI配置是否正确，例如CA服务器的URL地址、CA名称、签名证书注册请求消息使用的摘要算法、SCEP证书申请时使用的挑战密码和CA证书数字指纹。

如果不正确，请将相应的配置修改正确。

步骤3 检查CA服务器的服务是否正常。

如果不正常，请确保CA服务器的服务正常。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

64.27 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.27 hwPKIGetCrlSucScep

告警解释

PKI/5/PKIGETCRLSUCESSSCEP: OID [*OID*] get crl successfully with SCEP.
(CrlUrl=[*CrlUrl*])

通过SCEP方式获取CRL成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.27	Indeterminate	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>CrlUrl</i>	CRL发布点的URL。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

通过SCEP方式获取CRL成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.28 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.28 hwPKIGetCrlFailScep

告警解释

PKI/4/PKIGETCRLFAILSCEP: OID [*OID*] get crl unsuccessfully with SCEP.
(CrlUrl=[*CrlUrl*])

通过SCEP方式获取CRL失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.28	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>CrlUrl</i>	CRL发布点的URL。

对系统的影响

本地证书可能不可用。

可能原因

设备与CRL发布点交互失败。

处理步骤

步骤1 通过Ping方式检查设备和CA服务器之间路由是否可达。

- 如果可达，请执行步骤2。
- 如果不可达，请排查路由和链路，使得两者之间路由可达。

步骤2 检查设备与CA服务器的PKI配置是否正确，例如CRL的URL地址、CA名称、SCEP证书申请时使用的挑战密码和CA证书数字指纹。

- 如果不正确，请将相应的配置修改正确。
- 如果正确，请执行步骤3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

64.29 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.33 hwPKICrlLengthExceedThreshold

告警解释

PKI/4/PKICRLLENGTHEXCEED: OID [OID] The size of the CRL file imported to the PKI realm exceeds the threshold. (PkiRealmName=[octet], CrlFileName=[octet], CrlFileLength=[GAUGE], CrlFileMaxLength=[GAUGE])

PKI域导入的CRL文件大小超过阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.33	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PkiRealmName	PKI域名。
CrlFileName	导入的CRL文件名。
CrlFileLength	导入的CRL文件大小。
CrlFileMaxLength	限制导入的CRL文件最大的文件大小。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

PKI域下导入的CRL文件达到了设备限定的最大CRL文件大小的70%。

处理步骤

步骤1 检查CRL文件是否合法或者导入文件较小的CRL文件。

----结束

64.30 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.35 hwPKICACertInvalidResume

告警解释

PKI/4/PKICACERTINVALIDRESUME: OID [*oid*] the CA certificate invalid alarm is cleared. (CACertIssuer=[*issuer*], CACertSubject=[*subject*], CACertStartTime=[*starttime*], CACertFinishTime=[*finishtime*])

CA证书无效告警恢复。

说明

V300R024C00SPC100及之后版本支持此节点。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.35	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>issuer</i>	CA证书的颁发者。
<i>subject</i>	CA证书的主题项。
<i>starttime</i>	CA证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	CA证书到期的时间。

对系统的影响

无。

可能原因

修改设备时间为当前时间。

获取并更换新的CA证书。

处理步骤

步骤1 故障恢复告警，无需处理。

----结束

64.31 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.36 hwPKICACertNearlyExpiredResume

告警解释

PKI/4/PKICACERTNEARLYEXPIREDRESUME: OID [*oid*] the CA certificate nearly expired alarm is cleared. (CACertIssuer=[*issuer*], CACertSubject=[*subject*], CACertStartTime=[*starttime*], CACertFinishTime=[*finishtime*])

CA证书即将到期告警恢复。

说明

V300R024C00SPC100及之后版本支持此节点。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.36	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>issuer</i>	CA证书的颁发者。
<i>subject</i>	CA证书的主题项。

参数名称	参数含义
<i>starttime</i>	CA证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	CA证书到期的时间。

对系统的影响

无。

可能原因

修改设备时间为当前时间。
获取并更换新的CA证书。

处理步骤

步骤1 故障恢复告警，无需处理。
----结束

64.32 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.37
hwPKILocalCertInvalidResume

告警解释

PKI/4/PKILOCALCERTINVALIDRESUME: OID [*oid*] the local certificate invalid alarm is cleared. (LocalCertIssuer=[*issuer*], LocalCertSubject=[*subject*], LocalCertStartTime=[*starttime*], LocalCertFinishTime=[*finishtime*])
本地证书无效告警恢复。

📖 说明

V300R024C00SPC100及之后版本支持此节点。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.37	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>issuer</i>	本地证书的颁发者。
<i>subject</i>	本地证书的主题项。
<i>starttime</i>	本地证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	本地证书到期的时间。

对系统的影响

无。

可能原因

修改设备时间为当前时间。
获取并更换新的本地证书。

处理步骤

步骤1 故障恢复告警，无需处理。
----结束

64.33 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.38 hwPKILocalCertNearlyExpiredResume

告警解释

PKI/4/PKILOCALCERTNEARLYEXPIREDRESUME: OID [*oid*] the local certificate nearly expired alarm is cleared. (LocalCertIssuer=[*issuer*], LocalCertSubject=[*subject*], LocalCertStartTime=[*starttime*], LocalCertFinishTime=[*finishtime*])

本地证书即将到期告警恢复。

说明

V300R024C00SPC100及之后版本支持此节点。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.38	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>issuer</i>	本地证书的颁发者。
<i>subject</i>	本地证书的主题项。
<i>starttime</i>	本地证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	本地证书到期的时间。

对系统的影响

无。

可能原因

修改设备时间为当前时间。
获取并更换新的本地证书。

处理步骤

步骤1 故障恢复告警，无需处理。
----结束

64.34 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.39 hwPKICrlInvalidResume

告警解释

PKI/4/PKICRLINVALIDRESUME: OID [*oid*] the crl invalid alarm is cleared.
(CrlIssuer=[*crlissuer*], CrlStartTime=[*crlstarttime*], CrlFinishTime=[*crlfinishtime*])
CRL无效告警恢复。

 说明

V300R024C00SPC100及之后版本支持此节点。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.39	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>crlissuer</i>	CRL的颁发者。
<i>crlstarttime</i>	CRL开始生效的时间。
<i>crlfinishtime</i>	CRL到期的时间。

对系统的影响

无。

可能原因

修改设备时间为当前时间。
获取并更换新的CRL。

处理步骤

步骤1 故障恢复告警，无需处理。
----结束

64.35 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.40 hwPKICrlNearlyExpiredResume

告警解释

PKI/4/PKICRLNEARLYEXPIREDRESUME: OID [*oid*] the crl nearly expired alarm is cleared. (CrlIssuer=[*crlissuer*], CrlStartTime=[*crlstarttime*], CrlFinishTime=[*crlfinishtime*])

CRL即将到期告警恢复。

 说明

V300R024C00SPC100及之后版本支持此节点。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.40	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>crlissuer</i>	CRL的颁发者。
<i>crlstarttime</i>	CRL开始生效的时间。
<i>crlfinishtime</i>	CRL到期的时间。

对系统的影响

无。

可能原因

修改设备时间为当前时间。
获取并更换新的CRL。

处理步骤

步骤1 故障恢复告警，无需处理。
----结束