

68 RMON

- 68.1 RMON_1.3.6.1.2.1.16.0.1 risingAlarm
- 68.2 RMON_1.3.6.1.2.1.16.0.2 fallingAlarm
- 68.3 RMON_1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.0.1 pririsingAlarm
- 68.4 RMON_1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.0.2 prifallingAlarm

68.1 RMON_1.3.6.1.2.1.16.0.1 risingAlarm

告警解释

RMON/1/ALARMUP:OID [OID] Alarm table [alarm-table-index] monitors [sample-object-oid] with sample type [sample-type], has sampled alarm value [alarm-value] uprise [rising-value].

当接口流量高于设定检测上限会发出该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.16.0.1	Critical	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
alarm-table-index	报警行索引。
sample-object-oid	采样对象的OID。

参数名称	参数含义
sample-type	报警采样类型。
alarm-value	报警值。
rising-value	报警上限值。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

原因1：
如果当前采样值大于等于此阈值，且上次采样值小于此阈值，则产生一条告警。

原因2：
如果本行的状态变为valid后，第一次的采样值大于等于此阈值，且StartupAlarm等于risingAlarm和risingOrFallingAlarm时，也产生一条上限告警。

处理步骤

步骤1 当用户执行**rmon alarm**命令配置接口流量的监测上限阈值之后，达到阈值则会触发告警，用户不配置则不会产生。属于用户主动配置的监测告警，对业务无任何影响，无需处理。

----结束

参考信息

无

68.2 RMON_1.3.6.1.2.1.16.0.2 fallingAlarm

告警解释

RMON/1/ALARMFALL:OID [OID] Alarm table [alarm-table-index] monitors [sample-object-oid] with sample type [sample-type], has sampled alarm value [alarm-value] less than or equal to [falling-value].

当接口流量低于设定检测下限会发出该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.16.0.2	Critical	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
alarm-table-index	报警行索引。
sample-object-oid	采样对象的OID。
sample-type	报警采样类型。
alarm-value	报警值。
falling-value	报警下限值。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

原因1:

如果当前采样值小于等于此阈值，且上次采样值大于此阈值，则产生一条告警。

原因2:

如果本行的状态变为valid后，第一次的采样值小于等于此阈值，且fallingAlarm等于risingAlarm和risingOrFallingAlarm时，也产生一条告警。

处理步骤

步骤1 当用户执行**rmon alarm**命令配置接口流量的监测下限阈值之后，达到阈值则会触发告警，用户不配置则不会产生。属于用户主动配置的监测告警，对业务无任何影响，无需处理。

----结束

参考信息

无

68.3 RMON_1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.0.1 pririsingAlarm

告警解释

RMON/1/RISING:OID [OID] Private alarm table [alarm-line-index] monitors [description] with sample type [sample-type], has sampled alarm value [alarm-value] uprise [alarm-upper-limit].

当告警实体的值高于prialarmRisingThreshold时，产生此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.0.1	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
alarm-line-index	报警行索引。
description	报警项描述。
sample-type	报警采样类型。
alarm-value	报警值。
alarm-upper-limit	报警上限值。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

原因1:

如果当前采样值大于等于此阈值，且上次采样值小于此阈值，则产生一条告警。

原因2:

如果本行的状态变为valid后，第一次的采样值大于等于此阈值，且
prialarmStartupAlarm等于risingAlarm和risingOrFallingAlarm时，也产生一条上限告警。

处理步骤

步骤1 当用户执行**rmon prialarm**命令配置告警检测上限阈值之后，达到阈值则会触发告警，用户不配置则不会产生。属于用户主动配置的监测告警，对业务无任何影响，无需处理。

----结束

参考信息

无

68.4 RMON_1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.0.2 prifallingAlarm

告警解释

RMON/1/FALLING:OID [OID] Private alarm table [alarm-line-index] monitors [description] with sample type [sample-type], has sampled alarm value [alarm-value] less than or equal to [alarm-upper-limit].

当告警实体的值低于prialarmFallingThreshold时，产生此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.0.2	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
alarm-line-index	报警行索引。
description	报警项描述。
sample-type	报警采样类型。
alarm-value	报警值。
alarm-upper-limit	报警下限值。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

原因1:

如果当前采样值小于等于此阈值，且上次采样值大于此阈值，则产生一条告警。

原因2:

如果本行的状态变为valid后，第一次的采样值小于等于此阈值，且fallingAlarm等于risingAlarm和risingOrFallingAlarm时，也产生一条告警。

处理步骤

- 步骤1** 当用户执行**rmon prialarm**命令配置告警检测下限阈值之后，达到阈值则会触发告警，用户不配置则不会产生。属于用户主动配置的监测告警，对业务无任何影响，无需处理。

----结束

参考信息

无