

71 SINDE

71.1 SINDE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.2 hwNetStreamIndexUsedUp

71.1 SINDE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.2 hwNetStreamIndexUsedUp

告警解释

SINDE/3/IFINDE: OID [oid] ShortIfIndex is used up.

当65535个索引已经被分配完，仍有新接口创建，在进行索引的分配时，发送此Trap。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.2	Minor	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

Netstream模块在向网管发送流信息时，会携带接口的16位索引值，网管根据此索引值获取32位接口索引解析接口名。正常情况下，系统为每个接口分配一个16位索引值，总共可以为65535个接口分配索引，当给接口分配的索引超过65535时，就无法为超出的接口再分配16位索引了，当网管收到没有分配16位索引的接口上的流统计信息时，无法解析此接口，也就无法进行正确网络计费和网络监控。

可能原因

系统中接口数量超过了能分配的接口索引资源数量，资源耗尽。

处理步骤

步骤1 利用命令**display ip interface brief**查看当前物理down的逻辑接口，对于不再需要的逻辑接口使用命令**undo interface**删除。

步骤2 重新创建要使用的接口，检查是否还有此告警出现。

- Y=>3。
- N=>4。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无