

79 UPDATE

[79.1 UPDATE_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.1 hwDatabaseUpdateSucc](#)

[79.2 UPDATE_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.2 hwDatabaseUpdateFail](#)

[79.3 UPDATE_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.3 hwDatabaseUpdateWarn](#)

79.1 UPDATE_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.1 hwDatabaseUpdateSucc

告警解释

UPDATE/4/UPDATE_SUCCESS: OID [*oid*] Succeed in updating database. (Module=[*module-name*], Pre-UpdateVersion= [*pre-version*], UpdateVersion= [*version*])

特征库升级成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Module	升级模块名。
Pre-UpdateVersion	升级前版本号。

参数名称	参数含义
UpdateVersion	升级后版本号。

对系统的影响

无影响。

可能原因

特征库升级成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

79.2 UPDATE_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.2 hwDatabaseUpdateFail

告警解释

UPDATE/4/UPDATE_FAIL: OID [*oid*] Failed to update database. (Module= [*module-name*], Pre-UpdateVersion= [*pre-version*], UpdateVersion= [*version*], ErrorCode= [*err-code*])

特征库升级失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Module	升级模块名。

参数名称	参数含义
Pre-UpdateVersion	升级前版本号。
UpdateVersion	升级后版本号。
ErrorCode	错误码。包括： ● 0x85000000：升级过程无错误。 ● 0x85010000：特征库文件不正确。 ● 0x85020000：CF卡初始化错误。 ● 0x85060000：DNS错误。 ● 0x85070000：网络连接失败。 ● 0x85090000：特征库文件已经是最新版本。 ● 0x850a0000：CF卡剩余空间不足。 ● 0x850b0000：特征库文件待升级版本和当前版本相同。 ● 0x850c0000：特征库文件待回退版本和当前版本相同。 ● 0x850e0000：没有合适的升级包（特征库文件有问题）。 ● 0x85110000：编译忙（正在升级或位置加速）。 ● 0x851b0000：服务器上没有找到可升级的特征库文件。 ● 0x85220000：引擎忙。 ● 0x85FF0000：系统错误。

对系统的影响

影响特征库对应功能的使用。

可能原因

特征库升级失败。

处理步骤

步骤1 请记录错误码信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无

79.3 UPDATE_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.3 hwDatabaseUpdateWarn

告警解释

UPDATE/4/DATABASE_COMPILE: OID [*oid*] Compiler generated some warnings.
Check user defined rules for details. (Module= [*module-name*])

设备启动过程中的编译告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.3	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Module	升级模块名。

对系统的影响

可能导致已有的相关配置失效。

可能原因

自定义配置在设备上编译失败。

处理步骤

步骤1 查看设备上的配置信息，把编译失败的配置修改成正确的格式重新下发。查看告警是否恢复。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无