

84 WLAN(for FAT AP)

- 84.1 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.18 hwAPStaFullRecoverNotify(for FAT AP)
- 84.2 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.1 hwRadioChannelChangedNotify
- 84.3 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.13_hwRadioDownNotify
- 84.4 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.14_hwRadioDownRecovNotify
- 84.5 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.3
hwUserWithInvalidCerficationInbreakNetworkNotify(for FAT AP)
- 84.6 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.4 hwStationRepititiveAttackNotify(for FAT AP)
- 84.7 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.5 hwTamperAttackNotify(for FAT AP)
- 84.8 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.6 hwLowSafeLevelAttackNotify(for FAT AP)
- 84.9 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.7 hwAddressRedirectionAttackNotify(for FAT AP)
- 84.10 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.48
hwStationSignalStrengthLowThanThresholdNotify(for FAT AP)
- 84.11 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.47 hwStationOfflineNotify(for FAT AP)
- 84.12 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.46 hwStationOnlineNotify
- 84.13 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.5 hwWlanWidsFloodAttackDetectedNotify
- 84.14 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.6 hwWlanWidsFloodAttackClearNotify
- 84.15 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.7 hwWlanWidsSpoofAttackDetectedNotify
- 84.16 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.8 hwWlanWidsSpoofAttackClearNotify
- 84.17 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.9
hwWlanWidsWeaklyAttackDetectedNotify
- 84.18 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.10 hwWlanWidsWeaklyAttackClearNotify
- 84.19 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.11 hwWlanWidsPSKAttackDetectedNotify
- 84.20 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.12 hwWlanWidsPSKAttackClearNotify

84.1 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.18 hwAPStaFullRecoverNotify(for FAT AP)

告警解释

WLAN/4/AP_REACH_MAX_USERS_RESTORE_NOTIFY:OID [oid] AP has the max number of stations notify restore.(APID=[INTEGER], APMAC=[OPAQUE], FailCause=[INTEGER], CurrentNum=[INTEGER])

AP无法增加新的移动用户告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.18	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APID	AP索引。
APMAC	AP的MAC地址。
FailCause	STA认证失败原因。
CurrentNum	AP当前关联的STA个数。

对系统的影响

新用户可以正常上线。

可能原因

AP的移动用户数从满规格减少到非满规格。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

84.2 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.1 hwRadioChannelChangedNotify

告警解释

WLAN/4/RADIO_CHANNEL_CHANGE_NOTIFY:OID [oid] Channel of radio is changed. (Index=[INTEGER], APID=[INTEGER], RadioID=[INTEGER], Channel=[INTEGER], APMAC=[OPAQUE], CauseId=[INTEGER], CauseStr=[OCTET], PreChannel=[INTEGER])

AP信道变更。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.1	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
Index	实体索引。
APID	AP索引。
RadioID	射频索引。
Channel	信道值。
APMAC	AP的MAC地址。
CauseId	信道变更原因。
CauseStr	信道变更原因字符串描述。
PreChannel	变更前的信道。 说明 AP第一次上线时，AC上还不存在此AP信道变更前的信道，当首次出现信道变更告警时，告警中变更前的信道会显示为255。

对系统的影响

AP工作信道发生改变,可能会影响其他工作的AP。

可能原因

原因1:

射频调优。

原因2:

用户配置变换信道。

处理步骤

- 无需处理。

----结束

参考信息

无

84.3 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.13_hwRadioDownNotify

告警解释

WLAN/4/AP_RADIO_DOWN:OID [oid] The radio changes to down.
(APID=[INTEGER], AP Mac=[OPAQUE], event=[INTEGER])

射频口被关闭。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.13	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APID	AP编号。
AP Mac	设备的MAC值。

参数名称	参数含义
event	AP的射频口是否打开： 0：Radio被关闭 1：Radio被打开

对系统的影响

射频口被关闭，无线报文无法正常发送和接收，所有业务不通。

可能原因

射频口被关闭。

处理步骤

- 打开射频口（再次按下射频开关）。

----结束

参考信息

[84.4 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.14_hwRadioDownRecovNotify](#)

84.4

WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.14_hwRadioDownRecovNotify

告警解释

WLAN/4/AP_RADIO_UP:OID [oid] The radio changes to up. (APID=[INTEGER1], AP Mac=[OPAQUE], event=[INTEGER])

射频口被打开。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.14	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。

参数名称	参数含义
APID	AP编号。
AP Mac	设备的MAC值。
event	AP的射频口是否打开： 0：Radio被关闭 1：Radio被打开

对系统的影响

无

可能原因

射频口被打开。

处理步骤

- 无需处理。

----结束

参考信息

无

84.5 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.3 hwUserWithInvalidCerficationInbreakNetworkNotify(f or FAT AP)

告警解释

WLAN/4/CLIENT_INVALID_CERT_ATTACK: OID [*oid*] User with invalid cerfication in break network notify.(APID=[*INTEGER*], APID=[*INTEGER*], RadioID=[*INTEGER*], ESSName=[*OCTET*], StaMAC=[*OPAQUE*], APMAC=[*OPAQUE*], BssId=[*OPAQUE*], SSId=[*OCTET*])

非法证书用户侵入网络通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
hwApIndex	AP索引。
hwApMac	AP的MAC地址。
hwRadioID	射频索引。
hwStaAssocBssid	终端关联bssid。
hwWlanServiceEssSsid	无线服务集。
hwWlanServiceStaMac	无线服务集终端MAC。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

有非法WAPI证书用户侵入网络。

处理步骤

步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。

----结束

参考信息

无

84.6 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.4 hwStationRepititiveAttackNotify(for FAT AP)

告警解释

WLAN/4/CLIENT_RECOUNT_ATTACK:OID [*oid*] Station repititive attack notify.
(APID=[*INTEGER1*], APID=[*INTEGER2*], RadiolD=[*INTEGER3*], ESSName=[*OCTET*],
StaMAC=[*OCTET*], APMAC=[*OCTET*], Bssid=[*OCTET*], SSId=[*OCTET*])

客户端重放攻击通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
hwApIndex	AP索引。
hwApMac	AP的MAC地址。
hwRadioID	射频索引。
hwStaAssocBssid	终端关联bssid。
hwWlanServiceEssSsid	无线服务集。
hwWlanServiceStaMac	无线服务集终端MAC。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

AP收到了非法的“AE询问”。

处理步骤

步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。

----结束

参考信息

无

84.7 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.5 hwTamperAttackNotify(for FAT AP)

告警解释

WLAN/4/CLIENT_MODIFY_ATTACK: OID [*oid*] Tamper attack notify.
(APID=[*INTEGER1*], APID=[*INTEGER1*], RadiolD=[*INTEGER1*], ESSName=[*OCTET*],
StaMAC=[*OCTET*], APMAC=[*OCTET*], Bssid=[*OCTET*], SSId=[*OCTET*])

篡改攻击通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
hwApIndex	AP索引。
hwApMac	AP的MAC地址。
hwRadioID	射频索引。
hwStaAssocBssid	终端关联bssid。
hwWlanServiceEssSsid	无线服务集。
hwWlanServiceStaMac	无线服务集终端MAC。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

AP收到了错误的“消息鉴别码”。

处理步骤

步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。

----结束

参考信息

无

84.8 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.6 hwLowSafeLevelAttackNotify(for FAT AP)

告警解释

WLAN/4/CLIENT_SECURITY_CLASS_LOW_ATTACK: OID [*oid*] Low safelevel attack notify.(APID=[*INTEGER1*], APID=[*INTEGER2*], RadioID=[*INTEGER3*], ESSName=[*OCTET*], StaMAC=[*OCTET*], APMAC=[*OCTET*], Bssid=[*OCTET*], SSId=[*OCTET*])

安全等级降低攻击通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
hwApIndex	AP索引。
hwApMac	AP的MAC地址。
hwRadioID	射频索引。
hwStaAssocBssid	终端关联bssid。
hwWlanServiceEssSsid	无线服务集。
hwWlanServiceStaMac	无线服务集终端MAC。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

AP收到了包含错误的“WIEASUE”的“密钥协商响应分组”。

处理步骤

步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。

----结束

参考信息

无

84.9 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.7 hwAddressRedirectionAttackNotify(for FAT AP)

告警解释

WLAN/4/CLIENT_ADDRESS_REDIRECT_ATTACK:OID [oid] Address redirection attack notify.(APID=[INTEGER1], APID=[INTEGER2], RadioID=[INTEGER3], ESSName=[OCTET], StaMAC=[OCTET], APMAC=[OCTET], BssId=[OCTET], SSId=[OCTET])

地址重定向攻击通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.7	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
hwApIndex	AP索引。
hwApMac	AP的MAC地址。
hwRadioID	射频索引。
hwStaAssocBssid	终端关联bssid。
hwWlanServiceEssSsid	无线服务集。
hwWlanServiceStaMac	无线服务集终端MAC。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

AP收到了非法的WPI帧。

处理步骤

步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。

----结束

参考信息

无

84.10 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.48 hwStationSignalStrengthLowThanThresholdNotify(for FAT AP)

告警解释

WLAN/4/STATION_SIGNAL_STRENGTH_LOW_THAN_THRESHOLD_NOTIFY: OID [oid] Signal strength of the Station is lower than threshold. (APID=[INTEGER], STAMAC=[OPAQUE], APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], StaSignalStrength=[LONG], SignalStrengthThreshold=[LONG])

当AP检测到用户的信号强度低于AP设定的接入限制阈值时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.48	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号
APID	AP索引。
STAMAC	无线用户的MAC地址。
APMAC	AP的MAC地址。
RadioID	射频索引。
StaSignalStrength	无线用户的信号强度。
SignalStrengthThreshold	AP上设定的用户接入信号强度门限值。

对系统的影响

影响用户上线。

可能原因

射频模板上配置了门限值，且存在RSSI低于阈值的STATION尝试接入设备。

处理步骤

- 步骤1 执行命令**display radio-profile { all | id *profile-id* | name *profile-name* }**，查看在射频模板中的**Signal strength value(dBm)**一项，确认已配置的接入门限值是否合理。
----结束

参考信息

无

84.11 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.47
hwStationOfflineNotify(for FAT AP)

告警解释

WLAN/4/STATION_OFFLINE_NOTIFY:OID [oid] The STA is offline.
(APID=[INTEGER], Station Mac=[OCTET], AP Mac=[OCTET], Radio ID=[INTEGER],

Station Access Channel=[INTEGER], Station RSSI=[INTEGER], Occur Time=[OCTET])

用户下线信息告警，用户下线、离线时触发该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.47	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APID	STA接入的AP索引。
ApMac	STA接入的AP的MAC。
Radio ID	STA接入的Radio ID。
Station Mac	STA的MAC。
Station Access Channel	STA接入信道。
Station RSSI	STA信号强度。
OccurTime	STA下线时间。

对系统的影响

该STA用户离线并中断该用户的所有相关业务。

可能原因

- 原因1：
用户去关联。
- 原因2：
解除用户身份认证。
- 原因3：
用户老化时间超时。

处理步骤

- 无需处理。
- 结束

参考信息

无

84.12 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.46
hwStationOnlineNotify

告警解释

WLAN/4/STATION_ONLINE_NOTIFY:OID [oid] The Station go online.
(APID=[INTEGER], Station MAC=[OCTET], AP Mac=[OCTET], Radio ID=[INTEGER],
Station Access Channel=[INTEGER], Station RSSI=[INTEGER], Occur
Time=[OCTET])

用户上线信息告警，用户关联、重关联成功上线后，触发该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.46	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APID	STA接入的AP索引。
Station MAC	STA的MAC。
AP Mac	STA接入的AP的MAC。
Radio ID	STA接入的Radio ID。
Station Access Channel	STA接入信道。
Station RSSI	STA信号强度。
OccurTime	STA上线时间。

对系统的影响

该STA用户上线，在认证通过后可以进行相关业务。

可能原因

- 原因1：
用户关联。
- 原因2：

用户重关联。

处理步骤

- 无需处理。
- 结束

参考信息

无

84.13 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.5
hwWlanWidsFloodAttackDetectedNotify

告警解释

WLAN/4/WIDS_DETECT_ATTACK_NOTIFY:OID [*oid*] Detected attack. (Monitor AP mac=[*OPAQUE*], Device Mac=[*OPAQUE*], Device channel=[*INTEGER*], Attack type=[*INTEGER*], Attack type string=[*OCTET*])

发现泛洪攻击。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.5	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	监测AP的信道。

参数名称	参数含义
Attack type	攻击类型ID。 ● 0: Probe Request Flood Attack, 探测请求帧的泛洪攻击。 ● 1: Authentication Request Flood Attack, 认证请求帧的泛洪攻击。 ● 2: Deauthentication Frame Flood Attack, 解除认证请求帧的泛洪攻击。 ● 3: Association Request Flood Attack, 关联请求帧的泛洪攻击。 ● 4: Disassociation Request Flood Attack, 解除关联请求帧的泛洪攻击。 ● 5: Reassociation Request Flood Attack, 重关联请求帧的泛洪攻击。 ● 6: Action Frame Flood Attack, 执行帧的泛洪攻击。 ● 7: Null Data Frame Flood Attack, 空数据帧的泛洪攻击。 ● 8: Null Qos Frame Flood Attack, 空QoS帧的泛洪攻击。 ● 9: EAPOL Start Frame Flood Attack, EAPOL认证请求帧泛洪攻击。 ● 10: EAPOL Logoff Frame Flood Attack, EAPOL离线帧泛洪攻击。
Attack type string	攻击类型名称, 请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

设备不断处理泛洪攻击报文, 可能会占用较多的CPU资源。

可能原因

- 发现泛洪攻击。

处理步骤

- 步骤1 使用命令**display wlan ids attack-detected { all | flood | spoof | wapi-psk | weak-iv | wep-share-key | wpa-psk | wpa2-psk | mac-address mac-address }**和**display wlan ids attack-detected statistics**, 查看攻击设备的信息和攻击统计, 判断是否为攻击。
- 如果判断非攻击, 则可以执行步骤2, 修改检测攻击的门限值, 避免误报。

- 如果判断是攻击，则可以执行步骤3，配置动态黑名单功能。

步骤2 配置检测攻击的门限值。

- 进入WLAN视图，使用命令**attack detection flood interval *intvalue* times *timesvalue***，配置泛洪攻击检测周期以及检测周期内AP最多能接收的同类报文的个数。

步骤3 将攻击设备加入动态黑名单，丢弃攻击设备发送的报文。

- 进入WLAN视图，使用命令**dynamic-blacklist enable**，使能动态黑名单功能。
- 使用命令**dynamic-blacklist aging-duration *duration***，配置动态黑名单的老化时间。

----结束

参考信息

无

84.14 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.6 hwWlanWidsFloodAttackClearNotify

告警解释

WLAN/4/WIDS_ATTACK_CLEAR_NOTIFY:OID [*oid*] Clear attack. (Monitor AP mac=[*OPAQUE*], Device Mac=[*OPAQUE*], Device channel=[*INTEGER*], Attack type=[*INTEGER*], Attack type string=[*OCTET*])

攻击清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.6	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	监测AP的信道。

参数名称	参数含义
Attack type	攻击类型ID。 ● 0: Probe Request Flood Attack, 探测请求帧的泛洪攻击。 ● 1: Authentication Request Flood Attack, 认证请求帧的泛洪攻击。 ● 2: Deauthentication Frame Flood Attack, 解除认证请求帧的泛洪攻击。 ● 3: Association Request Flood Attack, 关联请求帧的泛洪攻击。 ● 4: Disassociation Request Flood Attack, 解除关联请求帧的泛洪攻击。 ● 5: Reassociation Request Flood Attack, 重关联请求帧的泛洪攻击。 ● 6: Action Frame Flood Attack, 执行帧的泛洪攻击。 ● 7: Null Data Frame Flood Attack, 空数据帧的泛洪攻击。 ● 8: Null Qos Frame Flood Attack, 空QoS帧的帧泛洪攻击。 ● 9: EAPOL Start Frame Flood Attack, EAPOL认证请求帧泛洪攻击。 ● 10: EAPOL Logoff Frame Flood Attack, EAPOL离线帧泛洪攻击。
Attack type string	攻击类型名称, 请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无影响。

可能原因

- 泛洪攻击消失, 或手动清除攻击设备信息。

处理步骤

- 步骤1 无需处理。
- 结束

参考信息

无

84.15 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.7 hwWlanWidsSpoofAttackDetectedNotify

告警解释

WLAN/4/WIDS_DETECT_ATTACK_NOTIFY:OID [*oid*] Detected attack. (Monitor AP mac=[*OPAQUE*], Device Mac=[*OPAQUE*], Device channel=[*INTEGER*], Attack type=[*INTEGER*], Attack type string=[*OCTET*])

发现欺骗攻击。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.7	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	监测AP的信道。
Attack type	攻击类型ID。 12: Spoofed Deauthentication Frame, 欺骗解除认证帧的攻击。 13: Spoofed Disassociation Frame, 欺骗解除关联帧的攻击。
Attack type string	攻击类型名称, 请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无影响。

可能原因

- 有潜在的攻击者仿冒正常AP发送了广播解除认证和广播解除关联报文。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

84.16 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.8 hwWlanWidsSpoofAttackClearNotify

告警解释

WLAN/4/WIDS_ATTACK_CLEAR_NOTIFY:OID [oid] Clear attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

攻击清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.8	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	监测AP的信道。
Attack type	攻击类型ID。 12: Spoofed Deauthentication Frame, 欺骗解除认证帧的攻击。 13: Spoofed Disassociation Frame, 欺骗解除关联帧的攻击。
Attack type string	攻击类型名称, 请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无影响。

可能原因

- 欺骗攻击消失，或手动清除了攻击设备信息。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

84.17 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.9 hwWlanWidsWeakIvAttackDetectedNotify

告警解释

WLAN/4/WIDS_DETECT_ATTACK_NOTIFY:OID [oid] Detected attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

发现弱IV向量攻击。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.9	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	监测AP的信道。
Attack type	攻击类型ID。 11: Weak IV，弱IV向量攻击。
Attack type string	攻击类型名称，请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无影响。

可能原因

- 发现弱IV向量攻击。

处理步骤

步骤1 无需处理。
----结束

参考信息

无

84.18 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.10 hwWlanWidsWeakIvAttackClearNotify

告警解释

WLAN/4/WIDS_ATTACK_CLEAR_NOTIFY:OID [oid] Clear attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

弱IV向量攻击清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.10	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	监测AP的信道。
Attack type	攻击类型ID。 11: Weak IV, 弱IV向量攻击。
Attack type string	攻击类型名称, 请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无影响。

可能原因

- 弱IV向量攻击消失，或手动清除攻击设备信息。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

84.19 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.11 hwWlanWidsPSKAttackDetectedNotify

告警解释

WLAN/4/WIDS_DETECT_ATTACK_NOTIFY:OID [*oid*] Detected attack. (Monitor AP mac=[*OPAQUE*], Device Mac=[*OPAQUE*], Device channel=[*INTEGER*], Attack type=[*INTEGER*], Attack type string=[*OCTET*])

发现PSK暴力破解攻击。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.11	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	告警oid。
Monitoer AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	监测AP的信道。

参数名称	参数含义
Attack type	攻击类型ID。 • 14: Wep Share-key Attack, WEP-SK认证方式下的暴力破解认证攻击。 • 15: WPA Attack, WPA-PSK认证方式下的暴力破解认证攻击。 • 16: WPA2 Attack, WPA2-PSK认证方式下的暴力破解认证攻击。 • 17: WAPI Attack, WAPI认证方式下的暴力破解认证攻击。
Attack type string	攻击类型名称, 请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无影响。

可能原因

- 发现PSK暴力破解攻击。

处理步骤

- 步骤1** 使用命令**display wlan ids attack-detected { all | flood | spoof | wapi-psk | weak-iv | wep-share-key | wpa-psk | wpa2-psk | mac-address mac-address }**和**display wlan ids attack-detected statistics**, 查看攻击设备的信息和攻击统计, 判断是否为攻击。
- 如果判断非攻击, 则可以执行步骤2, 修改检测攻击的门限值, 避免误报。
 - 如果判断是攻击, 则可以执行步骤3, 配置动态黑名单功能。
- 步骤2** 配置检测攻击的门限值。
1. 进入WLAN视图, 使用命令**attack detection psk interval intvalue times timesvalue**, 配置暴力破解PSK密钥的检测周期以及检测周期内允许密钥协商失败的次数。
- 步骤3** 将攻击设备加入动态黑名单, 丢弃攻击设备发送的报文。
1. 进入WLAN视图, 使用命令**dynamic-blacklist enable**, 使能动态黑名单功能。
 2. 使用命令**dynamic-blacklist aging-duration duration**, 配置动态黑名单的老化时间。

----结束

参考信息

无

84.20 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.12 hwWlanWidsPSKAttackClearNotify

告警解释

WLAN/4/WIDS_ATTACK_CLEAR_NOTIFY:OID [*oid*] Clear attack. (Monitor AP mac=[*OPAQUE*], Device Mac=[*OPAQUE*], Device channel=[*INTEGER*], Attack type=[*INTEGER*], Attack type string=[*OCTET*])

PSK暴力破解攻击清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.12	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	告警oid。
Monitoer AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	监测AP的信道。
Attack type	攻击类型ID。 14: Wep Share-key Attack, WEP-SK 认证方式下的暴力破解认证攻击。 15: WPA Attack, WPA-PSK认证方式下的暴力破解认证攻击。 16: WPA2 Attack, WPA2-PSK认证方式下的暴力破解认证攻击。 17: WAPI Attack, WAPI认证方式下的暴力破解认证攻击。
Attack type string	攻击类型名称，请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无影响。

可能原因

- PSK暴力破解攻击消失，或手动清除了攻击设备信息。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无