

85 WLAN(for AC)

- 85.1 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.1 hwApFaultTrap
- 85.2 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.2 hwApNormalTrap
- 85.3 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.3 hwApPingResultTrap
- 85.4 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.4 hwApConfigCommitTrap
- 85.5 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.5 hwUnauthorizedApRecordExistTrap
- 85.6 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.6 hwUnauthorizedApRecordClearTrap
- 85.7 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.7 hwApCpuOverloadTrap
- 85.8 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.8 hwApCpuOverloadRestoreTrap
- 85.9 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.9 hwApMemoryOverloadTrap
- 85.10 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.10 hwApMemoryOverloadRestoreTrap
- 85.11 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.11 hwApStaFullTrap
- 85.12 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.12 hwApStaFullRecoverTrap
- 85.13 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.14 hwDyingGaspTrap
- 85.14 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.17 hwApTemperatureTooLowTrap
- 85.15 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.18 hwApTemperatureTooLowRestoreTrap
- 85.16 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.19 hwApTemperatureTooHighTrap
- 85.17 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.20 hwApTemperatureTooHighRestoreTrap
- 85.18 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.29 hwApNotSupportCountryCodeTrap
- 85.19 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.30 hwApColdBootTrap
- 85.20 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.31 hwApColdBootRestoreTrap
- 85.21 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.32 hwApHotBootTrap
- 85.22 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.33 hwApHotBootRestoreTrap

- 85.23 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.34 hwApCRCTooHighTrap
- 85.24 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.35 hwApCRCTooHighRestoreTrap
- 85.25 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.36 hwApConflictApNameTrap
- 85.26 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.37 hwApLicenseTrap
- 85.27 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.38 hwApFmealICFaultTrap
- 85.28 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.39 hwApFmealICFaultRestoreTrap
- 85.29 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.40 hwApFmeaPHYFaultTrap
- 85.30 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.41 hwApFmeaPHYFaultRestoreTrap
- 85.31 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.42 hwApFmeaFaultTrap
- 85.32 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.43 hwApFmeaFaultRestoreTrap
- 85.33 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.46 hwApReceivedInvalidArpNewTrap
- 85.34 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.47 hwApVersionMismatchTrap
- 85.35 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.48
hwRadioUploadRemoteCaptureFileTrap
- 85.36 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.74 hwApVapStaFullTrap
- 85.37 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.75 hwVapStaFullRecoverTrap
- 85.38 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.1 hwWlanApUpdateBeginTrap
- 85.39 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.2 hwWlanApUpdateResultTrap
- 85.40 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.3 hwWlanApUpdateUbootNotMatchTrap
- 85.41 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.5 hwWlanWidsFloodAttackDetectedTrap
- 85.42 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.6 hwWlanWidsFloodAttackClearTrap
- 85.43 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.7 hwWlanWidsSpoofAttackDetectedTrap
- 85.44 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.8 hwWlanWidsSpoofAttackClearTrap
- 85.45 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.9
hwWlanWidsWeaklyAttackDetectedTrap
- 85.46 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.10 hwWlanWidsWeaklyAttackClearTrap
- 85.47 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.11 hwWlanWidsPSKAttackDetectedTrap
- 85.48 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.12 hwWlanWidsPSKAttackClearTrap
- 85.49 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.1 hwRadioChannelChangedTrap
- 85.50 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.2 hwRadioSignalEnvDeteriorationTrap
- 85.51 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.3 hwRadioSignalEnvResumeTrap
- 85.52 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.4 hwApMonitorModeChangedTrap
- 85.53 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.5 hwAPCoInterfDetectedTrap
- 85.54 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.6 hwAPCoInterfClearTrap

85.55 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.7 hwNerborInterfDetectedTrap
85.56 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.8 hwNeiborInterfClearTrap
85.57 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.9 hwStaInterfDetectedTrap
85.58 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.10 hwStaInterfClearTrap
85.59 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.11 hwOtherDeviceInterfDetectedTrap
85.60 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.12 hwOtherDeviceInterfClearTrap
85.61 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.13 hwRadioDownTrap
85.62 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.14 hwRadioDownRecovTrap
85.63 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.18
hwRadioAntennaGainIsUnlawfulTrap
85.64 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.19 hwRadioPowerChangedTrap
85.65 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.1 hwWlanStaAuthErrorTrap
85.66 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.2 hwWlanStaAssoFailTrap
85.67 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.3 hwWlanUserInvalidCerficationTrap
85.68 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.4 hwWlanStaRepititiveAttackTrap
85.69 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.5 hwWlanStaTamperAttackTrap
85.70 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.6 hwWlanStaLowLevelSecAttackTrap
85.71 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.7
hwWlanStaAddressRedirectionAttackTrap
85.72 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.8 hwWlanStaWepIdConflictTrap
85.73 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.9 hwStationOnlineTrap
85.74 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.10 hwStationOfflineTrap

85.1 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.1 hwApFaultTrap

告警解释

WLAN/2/AP_FAULT_NOTIFY:OID [oid] AP changes to fault. (APMAC=[OPAQUE],
APType=[STRING], APName=[STRING], APFAULTTIME=[INTEGER],
APID=[INTEGER])

AP下线通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.1	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC。
APType	AP类型。
APName	AP的名称。
APFAULTTIME	AP下线告警累计次数。
APID	AP ID。

对系统的影响

AC无法管理AP，基于此AP的业务也无法正常提供。

可能原因

- 原因1：
AP与AC的连接断开。
- 原因2：
AP断电。
- 原因3：
AP、AC间心跳报文丢失。
- 原因4：
AC license资源不足。
- 原因5：
AC、AP版本不匹配。

处理步骤

- 步骤1** 检查AP与AC的连接是否断开。
- 断开，恢复AP与AC之间的连接。
 - 未断开=>2。
- 步骤2** 检查AP是否断电。
- 断电，AP重新上电。

- 未断电=>3。

步骤3 检查AP与AC之间的心跳报文是否正常。

- 不正常，检查网络是否异常。
- 正常，依然存在该告警，则=>4。

步骤4 执行命令**display license resource usage**，查看AC license资源是否充足。

- 充足=>5
- 不足，申请新的license资源。

步骤5 执行命令**display ap all**，查看AC、AP版本是否匹配。

- 匹配=>6
- 不匹配，升级AC、AP版本至配套版本。

步骤6 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.2 hwApNormalTrap](#)

85.2 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.2 hwApNormalTrap

告警解释

WLAN/4/AP_NORMAL_NOTIFY:OID [oid] The AP recovers or has been deleted.
(APMAC=[OPAQUE], APTYPE=[STRING], APName=[STRING], APID=[INTEGER])

AP故障恢复或被删除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APType	AP类型。

参数名称	参数含义
APName	AP名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

AC可以正常管理AP，基于此AP的业务可以正常提供。

可能原因

原因1：

AP恢复正常运行。

原因2：

下线的AP被删除。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

[WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.1 hwApFaultTrap](#)

85.3 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.3 hwApPingResultTrap

告警解释

WLAN/4/AP_PING_RESULT_NOTIFY:OID [oid] AP ping result. (APMAC=[OPAQUE], APTYPE=[STRING], APName=[STRING], SuccessCount=[INTEGER], FailureCount=[INTEGER]. AverageResponseTime=[INTEGER]ms. MinimumResponseTime=[INTEGER]ms, MaximumResponseTime=[INTEGER]ms, APID=[INTEGER])

AP PING的结果。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.3	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APType	AP类型。
APName	AP名称。
SuccessCount	AP PING执行结果，成功次数。只保留最后一次AP PING操作的结果。
FailureCount	AP PING执行结果，失败次数。只保留最后一次AP PING操作的结果。
AverageResponseTime	AP PING执行结果，平均响应时间，单位为毫秒。只保留最后一次AP PING操作的结果。
MinimumResponseTime	AP PING执行结果，最短响应时间，单位为毫秒。只保留最后一次AP PING操作的结果。
MaximumResponseTime	AP PING执行结果，最长响应时间，单位为毫秒。只保留最后一次AP PING操作的结果。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP设备执行完网管下发的AP PING操作。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.4 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.4
hwApConfigCommitTrap

告警解释

WLAN/4/AP_COMMIT_OVER_NOTIFY:OID [oid] AP is committed over.
(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], APID=[INTEGER])

AP配置提交。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

无

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.5 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.5 hwUnauthorizedApRecordExistTrap

告警解释

WLAN/4/UNAUTHORIZED_AP_RECORD_EXIST_NOTIFY:OID [oid] Unauthorized AP record exists.(Record number=[INTEGER])

存在未认证AP告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
Record number	认证失败的AP数量。

对系统的影响

非法AP占用链路。

可能原因

原因1：

配置AP认证方式为MAC认证，但是该AP未被离线添加，且MAC不在白名单中。

原因2：

配置AP认证方式为SN认证，但是该AP未被离线添加，且SN不在白名单中。

处理步骤

步骤1 将合法AP加入白名单（根据认证方式决定将SN或MAC加入白名单）。检查是否继续产生此告警。

- 是=>2。
- 否=>3。

步骤2 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[85.6 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.6 hwUnauthorizedApRecordClearTrap](#)

85.6 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.6 hwUnauthorizedApRecordClearTrap

告警解释

WLAN/4/UNAUTHORIZED_AP_RECORD_CLEAR_NOTIFY:OID [oid] Unauthorized AP record clear.

未认证AP告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。

对系统的影响

无

可能原因

原因1:

配置AP认证方式为MAC认证, 将未认证的AP MAC加入MAC白名单。

原因2:

配置AP认证方式为SN认证, 将未认证的AP SN加入SN白名单。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

[85.5 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.5 hwUnauthorizedApRecordExistTrap](#)

85.7 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.7 hwApCpuOverloadTrap

告警解释

WLAN/4/AP_CPU_OVERLOAD_NOTIFY: OID [oid] AP CPU overload notify.
(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING1], ApCpuRate=[INTEGER], the top three thread CPU occupancy are [STRING2], APID=[INTEGER])

AP的CPU占用率过高。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.7	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
ApCpuRate	AP的CPU占用率。
[STRING2]	CPU占用率Top 3线程信息。
APID	AP ID。

对系统的影响

表明当前CPU的占有率超过了阈值，如果阈值设置的不高，如50、60等，对业务没有影响，但是当阈值设置的比较高，如90，而AP上报了告警，则AP有可能会丢包甚至下线。

可能原因

原因1：

CPU告警阈值设置太低。

原因2：

当前设备支持的业务太多。

原因3：

设备受到攻击导致CPU资源占用过高。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display ap-system-profile**命令查看AP的CPU告警阈值，检查AP的CPU告警阈值设置是否合理。
1. 如果合理，则=>[步骤3](#)。
 2. 如果不合理，则=>[步骤2](#)。
- 步骤2** 使用**cpu-usage threshold**命令设置合理的CPU告警阈值，检查是否继续产生此告警。
1. 如果继续产生该告警，则=>[步骤3](#)。
 2. 如果不产生该告警，则=>[步骤6](#)。
- 步骤3** 确认当前是否存在大量繁忙业务，例如用户漫游频繁，或者有大量用户频率上下线等，并确认当前系统运行是否正常。
1. 如果确认有大量繁忙业务且系统运行正常，则先忽略该告警。
 2. 如果不存在大量繁忙业务，则=>[步骤4](#)。
- 步骤4** 登录到AP，在诊断视图下使用**display cpu-usage**命令查看各任务的CPU占用率，查看CPU占用率高的任务，判断是否需要减少不需要的业务和配置，以降低CPU占用率。
1. 如果减少业务后继续产生告警，则=>[步骤5](#)。
 2. 如果不再产生告警，则=>[步骤6](#)。
- 步骤5** 请收集告警、日志和配置信息，以及[步骤4](#)搜集的CPU占用率明细信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 告警已清除，结束。

----结束

参考信息

无

85.8 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.8 hwApCpuOverloadRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/AP_CPU_OVERLOAD_RESTORE_NOTIFY: OID [oid] AP CPU overload notify restore.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], ApCpuRate=[INTEGER], APID=[INTEGER])

AP的CPU利用率恢复正常。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.8	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
ApCpuRate	AP的CPU占有率。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP的CPU利用率降到阈值以下。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.9 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.9 hwApMemoryOverloadTrap

告警解释

WLAN/4/AP_MEM_OVERLOAD_NOTIFY: OID [oid] AP memory overload notify.
(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], ApMemRate=[INTEGER],
APID=[INTEGER])

AP的内存占用率过高。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.9	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
ApMemRate	AP的内存占有率。
APID	AP ID。

对系统的影响

表明当前内存的占有率超过了阈值，如果阈值设置的不高，如50、60等，对业务没有影响，但是当阈值设置的比较高，如90，而AP上报了告警，则AP有可能会丢包甚至下线。

可能原因

原因1：

内存告警阈值设置太低。

原因2：

当前设备支持的业务太多。

处理步骤

步骤1 使用**display ap-system-profile**命令查看AP的内存告警阈值，检查AP的内存告警阈值设置是否合理。

- 如果合理=>3。
- 如果不合理=>2。

步骤2 使用**memory-usage threshold**命令设置合理的内存告警阈值，检查是否继续产生此告警。

- 如果继续产生此告警=>3。
- 如果不产生此告警=>5。

步骤3 减少不需要的业务和配置，降低内存占用率，检查是否继续产生此告警。

- 如果继续产生此告警=>4。
- 如果不产生此告警=>5。

步骤4 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员进行处理。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

85.10 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.10 hwApMemoryOverloadRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/AP_MEM_OVERLOAD_RESTORE_NOTIFY:OID [oid] AP memory overload notify restore.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], ApMemRate=[INTEGER], APID=[INTEGER])

AP内存利用率过高告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.10	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
ApMemRate	AP的内存占有率。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

内存占有率恢复正常。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.11 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.11 hwApStaFullTrap

告警解释

WLAN/4/AP_REACH_MAX_USERS_NOTIFY:OID [oid] AP has the max number of stations notify.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], FailCause=[INTEGER], PermitNum=[INTEGER], APID=[INTEGER])

AP已经达到最大用户数告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.11	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
FailCause	STA认证失败原因。
PermitNum	AP允许关联的STA个数。
APID	AP ID。

对系统的影响

新用户无法上线。

可能原因

单个VAP下接入的无线用户数达到上限，无法再接入新的无线用户。

处理步骤

- 步骤1** 检查用户关联的SSID上允许关联的STA个数设置是否合理。建议将AP允许关联的STA个数设置为128。
- 如果合理=>3。
 - 如果不合理=>2。
- 步骤2** 在SSID模板下使用命令**max-sta-number** *max-sta-number*设置合理的允许关联的STA个数。检查是否继续产生此告警。

- 如果继续产生此告警=>3。
- 如果不产生此告警=>5。

步骤3 此用户关联的AP下对应SSID无法给新的无线用户提供业务，将新的无线用户关联到其它SSID或接入其它的AP。检查是否继续产生此告警。

- 如果继续产生此告警=>4。
- 如果不产生此告警=>5。

步骤4 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

85.12 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.12 hwApStaFullRecoverTrap

告警解释

WLAN/4/AP_REACH_MAX_USERS_RESTORE_NOTIFY:OID [oid] AP has the max number of stations notify restore.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], FailCause=[INTEGER], CurrentNum=[INTEGER], APID=[INTEGER])

AP无法增加新的移动用户告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.12	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
FailCause	STA认证失败原因。

参数名称	参数含义
CurrentNum	AP允许关联的STA个数。
APID	AP ID。

对系统的影响

新用户可以正常上线。

可能原因

AP的移动用户数从满规格减少到非满规格。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.13 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.14 hwDyingGaspTrap

告警解释

WLAN/4/AP_DYING_GASP: OID [oid] Dying gasp notify.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], APID=[INTEGER])

Dying Gasp告警。

说明

该告警只适用于如下场景：AR作为AC使用，当AC下挂的AP设备出现掉电故障时，在发生故障的瞬间，AP会通知AC掉电故障并触发AC产生Dying Gasp告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.14	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

AP不能运行。

可能原因

AP掉电或供电不稳。

处理步骤

- 步骤1** 查看AP供电是否正常。
- 如果掉电=>2。
 - 如果没有掉电=>3。
- 步骤2** 将掉电的AP上电。检查是否继续产生此告警。
- 是=>3。
 - 否=>6。
- 步骤3** 检查电源是否供电不稳。
- 是=>4。
 - 否=>6。
- 步骤4** 解决电源供电不稳问题。检查是否继续产生此告警。
- 是=>5。
 - 否=>6。
- 步骤5** 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

无

85.14 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.17 hwApTemperatureTooLowTrap

告警解释

WLAN/4/AP_TEMPERATURE_TOO_LOW:OID [oid] The AP's temperature is too low.
(AP Mac=[OPAQUE], APName=[STRING], Temperature=[INTEGER]℃,
APID=[INTEGER])

AP温度低于设置的最低值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.17	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
AP Mac	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
Temperature	AP的温度。
APID	AP ID。

对系统的影响

表明当前AP温度低于低温阈值。

- 如果阈值设置的不低，对业务没有影响。
- 如果阈值设置的较低，说明当前AP温度确实较低，可能导致AP器件工作异常，影响业务。

可能原因

原因1:

低温告警阈值设置不合理。

原因2:

AP设备所处环境温度过低。

处理步骤

步骤1 执行命令**display ap-system-profile { all | name profile-name }**，查看设置的低温告警阈值是否合理。

- 如果合理=>3。
- 如果不合理=>2。

步骤2 执行命令**low-temperature threshold min-temperature**，设置合理的低温告警阈值。

- 如果继续产生此告警=>3。
- 如果不产生此告警=>5。

步骤3 请根据环境进行一些保温处理，如调高空调温度等。

- 如果继续产生此告警=>4。
- 如果不产生此告警=>5。

步骤4 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

[WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.18 hwApTemperatureTooLowRestoreTrap](#)

85.15 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.18 hwApTemperatureTooLowRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/AP_TEMPERATURE_NORMAL:OID [oid] The AP's temperature changes to normal. (APMac=[OPAQUE], APName=[STRING], Temperature=[INTEGER]°C, APID=[INTEGER])

AP的温度恢复正常。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.18	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMac	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
Temperature	AP的温度。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP产生低温告警后，AP的温度恢复正常。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.17 hwApTemperatureTooLowTrap](#)

85.16 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.19 hwApTemperatureTooHighTrap

告警解释

WLAN/4/AP_TEMPERATURE_TOO_HIGH:OID [oid] The AP's temperature is too high. (APMac=[OPAQUE], APName=[STRING], Temperature=[INTEGER]℃, APID=[INTEGER])

AP温度高于设置的最高值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.19	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMac	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
Temperature	AP的温度。 说明 “Temperature”表示的是触发该告警的温度阈值，而非AP的实际温度。

参数名称	参数含义
APID	AP ID。

对系统的影响

表明当前AP温度超过了阈值。

- 如果阈值设置的不高，对业务没有影响。
- 如果阈值设置的较高，说明当前AP温度确实较高，可能导致AP器件工作异常，影响业务。

可能原因

原因1:

高温告警阈值设置不合理。

原因2:

AP设备所处环境温度过高。

处理步骤

步骤1 执行命令**display ap-system-profile { all | name profile-name }**，查看设置的高温告警阈值是否合理。

- 如果合理=>3。
- 如果不合理=>2。

步骤2 执行命令**high-temperature threshold max-temperature**，设置合理的高温告警阈值。

- 如果继续产生此告警=>3。
- 如果不产生此告警=>5。

步骤3 请根据环境进行一些降温处理，如调低空调温度、疏导通风设备等。

- 如果继续产生此告警=>4。
- 如果不产生此告警=>5。

步骤4 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

[WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.20](#)
[hwApTemperatureTooHighRestoreTraptify](#)

85.17 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.20 hwApTemperatureTooHighRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/AP_TEMPERATURE_NORMAL:OID [oid] The AP's temperature changes to normal. (AP Mac=[OPAQUE], APName=[STRING], Temperature=[INTEGER]°C, APID=[INTEGER])

AP温度低于设置的最高值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.20	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
AP Mac	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
Temperature	AP的温度。 说明 “Temperature”表示的是触发该告警的温度阈值，而非AP的实际温度。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP产生高温告警后，AP的温度低于设置的最高值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.19 hwApTemperatureTooHighTrap](#)

85.18 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.29 hwApNotSupportCountryCodeTrap

告警解释

WLAN/4/AP_NOT_SUPPORT_CONFIGURED_COUNTRY_CODE:OID [oid] AP not support configured country code notify.(APMAC=[MacAddress], APName=[STRING], COUNTRY CODE=[OCTET], APID=[INTEGER])

AC配置了AP不支持的国家码，AP上报告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.29	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
COUNTRY CODE	AP配置的国家码。
APID	AP ID。

对系统的影响

AP上不了线。

可能原因

AC配置了AP不支持的国家码。

处理步骤

步骤1 执行命令**display regulatory-domain-profile { all | name profile-name }** ,查看AC配置的国家码与AP实际所支持的是否相同。

- -如果相同=>3。
- -如果不相同=>2。

步骤2 执行命令**country-code** *country-code*，将AC的国家码与AP实际所支持的国家码配置相同。

- -如果继续产生此告警=>4。
- -如果不产生此告警=>5。

步骤3 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

85.19 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.30 hwApColdBootTrap

告警解释

WLAN/4/AP_COLD_BOOT:OID [oid] The AP cold boot. (AP MAC=[MacAddress], AP TYPE=[OCTET], AP Sys Name=[OCTET], AP Sys Time=[OCTET], AP Alarm name=[OCTET], APID=[INTEGER])

AP冷启动告警，在AP由于掉电重启断链后，重新与AC建立链接，AP状态由fault直接恢复至normal状态时触发。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.30	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
AP MAC	AP的MAC地址。
AP TYPE	AP类型。
AP Sys Name	AP的名称。
AP Sys Time	告警发生时间。
AP Alarm name	AP启动告警名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

AP与AC断链后，业务中断。

说明

该告警与WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.31 hwApColdBootRestoreTrap（AP冷启动恢复告警）同时触发。

可能原因

AP异常掉电后重新上电并正常启动、恢复上线。

处理步骤

步骤1 检查AP的供电是否正常。检查是否继续产生此告警。

- 是=>2。
- 否=>3。

步骤2 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

85.20 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.31 hwApColdBootRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/AP_COLD_BOOT_RESTORE:OID [oid] The AP cold boot restore. (AP MAC=[MacAddress], AP TYPE=[OCTET], AP Sys Name=[OCTET], AP Sys Time=[OCTET], AP Alarm name=[OCTET], APID=[INTEGER])

AP冷启动恢复告警。在AP由于掉电重启断链后，重新与AC建立链接，AP状态由fault直接恢复至normal状态时触发。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.31	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
AP MAC	AP的MAC地址。
AP TYPE	AP类型。
AP Sys Name	AP的名称。
AP Sys Time	告警发生时间。
AP Alarm name	AP启动告警名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

AP与AC断链后，业务中断，AP的状态为fault。该告警触发时，AP状态由falut直接变更为normal，AP恢复上线，开始正常工作。

说明

该告警与WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.30 hwApColdBootTrap（AP冷启动告警）同时触发。

可能原因

AP异常掉电后重新上电并正常启动、恢复上线。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.21 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.32 hwApHotBootTrap

告警解释

WLAN/4/AP_HOT_BOOT_NOTIFY:OID [oid] AP hot boot. (APMAC=[OPAQUE], APType=[OCTET], APName=[OCTET], APOccurTime=[OCTET], NotifyName=[OCTET], APID=[INTEGER])

AP热启动告警，AP手动重启后，AP状态由fault直接恢复至normal状态时触发。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.32	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APType	AP类型。
APName	AP的名称。
APOccurTime	告警发生时间。
NotifyName	AP启动告警名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

该AP在手动重启后无法工作，业务中断。

可能原因

AP手动重启。

处理步骤

步骤1 检查AP上是否执行过重启命令。检查是否继续产生此告警。

- 是=>2。
- 否=>3。

步骤2 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

85.22 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.33 hwApHotBootRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/AP_HOT_BOOT_RESTORE_NOTIFY:OID [oid] AP hot boot restore.
(APMAC=[OPAQUE], APTYPE=[OCTET], APName=[OCTET],
APOccurTime=[OCTET], NotifyName=[OCTET], APID=[INTEGER])

AP热启动告警恢复，AP手动重启后，重新上电并启动上线后处于normal状态时触发该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.33	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APType	AP类型。
APName	AP的名称。
APOccurTime	告警发生时间。
NotifyName	AP启动告警名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

该AP在手动重启后无法工作，业务中断。在告警触发时，开始正常工作。

可能原因

AP手动重启后重新上电正常启动。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.23 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.34 hwApCRCTooHighTrap

告警解释

WLAN/4/AP_CRC_REPORT_TOO_HIGH_NOTIFY:OID [oid] AP CRC is abnormal notify. (APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], APCrcErrRate=[LONG]/10000, PortType=[OCTET], PortID=[INTEGER], APID=[INTEGER])

采样周期内，CRC错误超过告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.34	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
APCrcErrRate	CRC实际错误值。
PortType	AP端口类型。
PortID	AP端口号。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

采样周期内，CRC错误超过告警阈值。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.24 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.35 hwApCRCTooHighRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/AP_CRC_REPORT_TOO_HIGH_RESTORE_NOTIFY:OID [oid] AP CRC is normal notify. (APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], APCrcErrRate=[LONG]/10000, PortType=[OCTET], PortID=[INTEGER], APID=[INTEGER])

采样周期内，CRC错误高于告警阈值后重新恢复到阈值以下时触发告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.35	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
APCrcErrRate	CRC实际错误值。
PortType	AP端口类型。
PortID	AP端口号。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

采样周期内，CRC错误高于告警阈值后重新恢复到阈值以下时触发告警。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.25 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.36 hwApConflictApNameTrap

告警解释

WLAN/4/AP_REPORT_NAME_CONFLICT_NOTIFY:OID [oid] Report ap name conflict. (APMAC=[OPAQUE], APReportName=[OCTET], APOccurTime=[OCTET], APID=[INTEGER])

新上线的AP上报的名称和当前AC上已有AP的名称相同。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.36	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
ApMac	AP的MAC地址。
ApName	AP的名称。
APOccurTime	告警发生时间。
APID	AP ID。

对系统的影响

由于AP名称相同，根据AP名称查看AP时无法准确查找唯一AP。

可能原因

AP上配置的AP名称和AC上存在的AP名称相同。

处理步骤

- 步骤1** 登录到AP上，执行命令**ap-rename { ap-name name | ap-mac ap-mac-address | ap-id ap-id } new-name ap-new-name**修改AP的名称，使其不与AC上其它AP名称冲突。
- 步骤2** 重启该AP。检查是否继续产生此告警。

- 是=>3。
- 否=>4。

步骤3 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

85.26 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.37 hwApLicenseTrap

告警解释

WLAN/4/WINFO_INFO_ID_AP_LICENSE_NOTIFY:OID [oid] AP License Notify. (Info = [OCTET])

AP资源不足告警（AP上线个数达到最大）。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.37	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
Info	AP License信息。

对系统的影响

新AP无法上线。

可能原因

AP上线个数达到License所规定的最大值。

处理步骤

步骤1 请购买新的License资源或添加新的AC设备，以便扩充AP上线最大个数。检查是否继续产生此告警。

- 是=>2。
- 否=>3。

步骤2 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

85.27 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.38 hwApFmeaIICFaultTrap

告警解释

WLAN/4/WINFO_INFO_ID_AP_FMEA_FAULT_IIC_CHANNEL:OID [oid] AP IIC channel fault. (AP MAC=[OPAQUE], AP Name=[STRING], APID=[INTEGER])

AP的IIC通道故障告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.38	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
AP MAC	AP的MAC地址。
AP Name	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

AP无法正常工作。

可能原因

AP出现AP IIC通道故障。

处理步骤

步骤1 检查是否影响业务。

- 是=>2。
- 否=>4。

步骤2 重启AP，检查是否继续产生此告警。

- 是=>3。
- 否=>5。

步骤3 请更换新AP，检查是否继续产生此告警。

- 是=>4。
- 否=>5。

步骤4 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

85.28 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.39 hwApFmeaIICFaultRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/WINFO_INFO_ID_AP_FMEA_FAULT_IIC_CHANNEL_RESTORE:OID [oid] AP IIC channel fault clear. (AP MAC=[OPAQUE], AP Name=[STRING], APID=[INTEGER])

AP的IIC通道故障恢复告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.39	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
AP MAC	AP的MAC地址。

参数名称	参数含义
AP Name	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP IIC通道故障恢复。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.29 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.40 hwApFmeaPHYFaultTrap

告警解释

WLAN/4/WINFO_INFO_ID_AP_FMEA_FAULT_PHY_CMOS:OID [oid] AP PHY CMOS fault. (AP MAC=[OPAQUE], AP Name=[STRING], APID=[INTEGER])

AP PHY芯片故障告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.40	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
AP MAC	AP的MAC地址。
AP Name	AP的名称。

参数名称	参数含义
APID	AP ID。

对系统的影响

AP无法正常工作。

可能原因

AP出现PHY芯片故障。

处理步骤

步骤1 检查是否影响业务。

- 是=>2。
- 否=>4。

步骤2 重启AP，检查是否继续产生此告警。

- 是=>3。
- 否=>5。

步骤3 请更换新AP，检查是否继续产生此告警。

- 是=>4。
- 否=>5。

步骤4 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

85.30 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.41 hwApFmeaPHYFaultRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/WINFO_INFO_ID_AP_FMEA_FAULT_PHY_CMOS_RESTORE:OID [oid] AP
PHY CMOS fault clear. (AP MAC=[OPAQUE], AP Name=[STRING],
APID=[INTEGER])

AP PHY芯片故障恢复告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.41	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
AP MAC	AP的MAC地址。
AP Name	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP PHY芯片故障恢复。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.31 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.42 hwApFmeaFaultTrap

告警解释

WLAN/2/AP_FMEA_FAULT:OID [oid] AP FMEA fault. (AP MAC=[OPAQUE], AP Name=[STRING], FaultID=[INTEGER], Index=[INTEGER], FaultInfo=[STRING], APID=[INTEGER])

AP产生硬件故障告警。

说明

FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 指失效模式与影响分析, 出现FMEA告警, 表示设备的硬件电路、模块或芯片出现了故障。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.42	Major	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
AP MAC	产生硬件故障告警的AP的MAC地址。
AP Name	产生硬件故障告警的AP的名称。
FaultID	AP故障索引。
Index	AP的端口。
FaultInfo	AP故障信息描述。
APID	AP ID。

对系统的影响

AP无法正常工作。

可能原因

AP故障索引	可能原因
1	PHY芯片异常
2	CPLD逻辑异常
3	温度传感器异常
4	光模块异常
5	Wi-Fi芯片异常或PCIE异常
6	LSW异常
7	Wi-Fi射频初始化失败
8	以太网口初始化失败
9	PSE的输入电压异常
10	PSE芯片异常

处理步骤

步骤1 查看告警中FaultID是否为4。

- 如果是=>2。
- 如果不是=>6。

步骤2 检查对端光模块与本端光模块型号是否匹配。匹配规则请参考《硬件安装与维护指南》中的“硬件故障 > 接口故障 > 光接口对接不能UP”。

- 是=>4。
- 否=>3。

步骤3 更换与对端匹配的光模块，检查是否继续产生此告警。

- 是=>4。
- 否=>10。

步骤4 检查光模块是否是华为认证的光模块。

- 是=>9。
- 否=>5。

步骤5 更换成华为认证光模块，检查是否继续产生此告警。

- 是=>9。
- 否=>10。

步骤6 检查是否影响业务。

- 是=>7。
- 否=>9。

步骤7 重启AP，检查是否继续产生此告警。

- 是=>8。
- 否=>10。

步骤8 请更换新AP，检查是否继续产生此告警。

- 是=>9。
- 否=>10。

步骤9 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤10 结束。

----结束

参考信息

[85.32 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.43 hwApFmeaFaultRestoreTrap](#)

85.32 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.43 hwApFmeaFaultRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/AP_FMEA_FAULT_RESTORE:OID [oid] AP FMEA fault clear. (AP MAC=[OPAQUE], AP Name=[STRING], FaultID=[INTEGER], Index=[INTEGER], FaultInfo=[STRING], APID=[INTEGER])

AP硬件故障恢复告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.43	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
AP MAC	产生硬件故障告警的AP的MAC地址。
AP Name	产生硬件故障告警的AP的名称。
FaultID	AP故障索引。
Index	AP的端口。
FaultInfo	AP故障信息描述。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP硬件故障已经恢复。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

[85.31 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.42 hwApFmeaFaultTrap](#)

85.33 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.46 hwApReceivedInvalidArpNewTrap

告警解释

WLAN/4/AP_RECEIVED_INVALID_ARP_PACKET:OID [oid] AP received invalid arp packet notify.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], RadiolD=[INTEGER], WlanID=[INTEGER], Drop Num=[INTEGER], APID=[INTEGER])

接收到非法ARP告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.46	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
RadiolD	接收攻击的射频ID。
WlanID	上报告警的WLAN ID。
Drop Num	丢包计数。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP接收到非法的ARP报文。

处理步骤

步骤1 请联系技术支持人员检测是否存在非法设备ARP攻击。

----结束

参考信息

无

85.34 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.47 hwApVersionMismatchTrap

告警解释

WLAN/4/AP_SOFTWARE_VERSION_MISMATCH:OID [oid] AP software version is not match with AC software version.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], APTYPE=[OCTET], APSoftWareVersion=[OCTET], APID=[INTEGER])

AP版本与AC的版本不匹配告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.47	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
APType	AP的类型。
APSoftWareVersion	AP的软件版本。
APID	AP ID。

对系统的影响

AP无法提供WLAN业务。

可能原因

AP版本与AC的版本不匹配。

处理步骤

步骤1 请参考AC升级指导书升级AP至与AC匹配的版本。查看告警是否恢复。

- Y=>3
- N=>2

步骤2 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

85.35 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.48 hwRadioUploadRemoteCaptureFileTrap

告警解释

WLAN/4/WINFO_INFO_ID_RADIO_UPLOAD_REMOTE_CAPTURE_FILE_RESULT:OID
[oid] Upload remote capture file notify. (APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING],
RadioID=[INTEGER], Info = [OCTET], APID=[INTEGER])

远程报文获取结果上传告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.48	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
RadioID	AP的射频ID。
Info	远程报文获取结果。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP远程报文获取结果上传结束。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.36 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.74 hwApVapStaFullTrap

告警解释

WLAN/4/VAP_REACH_MAX_USERS_NOTIFY:OID [oid] VAP has the max number of stations notify.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], RADIOID=[INTEGER], WLANID=[INTEGER], FailCause=[INTEGER], PermitNum=[INTEGER], APID=[INTEGER])

VAP无法增加新的移动用户告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.74	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
RADIOID	射频ID。
WLANID	上报告警的WLAN ID。
FailCause	STA认证失败原因。
PermitNum	AP允许关联的STA个数。
APID	AP ID。

对系统的影响

此VAP无法接入新的用户。

可能原因

VAP下STA达到满规格，仍有STA向该VAP发起连接请求。

处理步骤

- 步骤1** 检查用户关联的SSID上单个VAP允许关联的STA个数设置是否合理。建议将AP允许关联的STA个数设置为128。
- 如果合理=>3。
 - 如果不合理=>2。
- 步骤2** 在SSID模板下使用命令**max-sta-number** *max-sta-number*设置合理的允许关联的STA个数。检查是否继续产生此告警。
- 如果继续产生此告警=>3。
 - 如果不产生此告警=>5。
- 步骤3** 此用户关联的VAP无法给新的无线用户提供业务，将新的无线用户关联到其它的VAP。检查是否继续产生此告警。
- 如果继续产生此告警=>4。
 - 如果不产生此告警=>5。
- 步骤4** 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

85.37 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.75 hwVapStaFullRecoverTrap

告警解释

WLAN/4/VAP_REACH_MAX_USERS_RESTORE_NOTIFY:OID [oid] VAP has the max number of stations notify restore.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], RADIOID=[INTEGER], WLANID=[INTEGER], FailCause=[INTEGER], CurruntNum=[INTEGER], APID=[INTEGER])

VAP无法增加新的移动用户告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.75	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
RADIOID	射频ID。
WLANID	上报告警的WLAN ID。
FailCause	STA认证失败原因。
CurruntNum	AP允许关联的STA个数。
APID	AP ID。

对系统的影响

新用户可以正常上线。

可能原因

VAP的移动用户数从满规格减少到非满规格。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.38 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.1 hwWlanApUpdateBeginTrap

告警解释

WLAN/4/AP_UPDATE_BEGIN_NOTIFY:OID [oid] AP begins to update. Do not power off the AP during the upgrade. (APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], APID=[INTEGER])

升级开始告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.1	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP升级。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.39 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.2 hwWlanApUpdateResultTrap

告警解释

WLAN/4/AP_UPDATE_RESULT_NOTIFY:OID [oid] AP updates completely.
(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], UpdateResult=[INTEGER],
UpdateTime=[OCTET], UpdateFileName=[OCTET], UpdateNextOper=[INTEGER],
UpdateStatus=[STRING], APID=[INTEGER])

升级结果告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.2	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
UpdateResult	AP升级结果。
UpdateTime	AP升级时间。
UpdateFileName	AP升级文件名。
UpdateNextOper	升级后下一步动作。
UpdateStatus	AP升级结果状态。
APID	AP ID。

对系统的影响

升级成功对业务无影响。

自动升级失败会造成AP无法正常工作，对应业务无法正常提供。

在线升级失败会造成AP无法更新到新版本，当前业务无影响。

可能原因

AP升级结束或失败。

处理步骤

步骤1 检查告警参数中的升级结果。

- 升级成功。无需处理。=>10
- 升级失败。=>2

步骤2 使用**display ap update configuration**命令检查当前配置的AP升级模式。

- 如果是FTP升级模式。=>3
- 如果是协议传输模式。=>6

步骤3 使用**display ap update configuration**命令检查AP的FTP升级的配置是否正确。

- 否。使用**ap update ftp-server**命令修改配置。=>8
- 是。=>43

步骤4 检查FTP服务器端是否存在待升级的文件。

- 不存在，在FTP服务器上放置正确的文件。=>8
- 已存在。=>5

步骤5 检查AP与FTP服务器间网络是否正常。

- 不正常。修复AP与FTP服务器之间的网络，重新尝试升级。=>8
- 正常。=>7

步骤6 检查AC的FLASH中是否存在待升级的文件。可以通过**dir**命令进行检查。

- 不存在，在AC上加载正确的文件。=>8
- 已存在。=>7

步骤7 检查待升级文件是否正确。

- 不正确，重新加载或放置正确的待升级文件，重新尝试升级。=>8
- 正确。=>9

步骤8 检查升级是否成功。

- 是。=>10
- 否。=>9

步骤9 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术支持人员进行处理。

步骤10 结束。

----结束

参考信息

无

85.40 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.3 hwWlanApUpdateUbootNotMatchTrap

告警解释

WLAN/4/AP_UBOOT_NOT_MATCH_NOTIFY:OID [oid] AP uboot is not match AP version.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], APID=[INTEGER])

升级开始告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.3	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMac	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

升级失败导致AP无法正常工作。

可能原因

AP uboot与AP版本不一致。

处理步骤

- 步骤1** 联系技术支持人员获取和uboot匹配的AP版本。
- 步骤2** 参考AC升级指导书重新升级AP。检查是否继续产生此告警。
- 是=>3。
 - 否=>4。
- 步骤3** 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。

----结束

参考信息

无

85.41 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.5 hwWlanWidsFloodAttackDetectedTrap

告警解释

WLAN/4/WIDS_DETECT_ATTACK_NOTIFY:OID [oid] Detected attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

发现泛洪攻击。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.5	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	攻击设备的信道。
Attack type	攻击类型ID。 ● 0: Probe Request Flood Attack, 探测请求帧的泛洪攻击。 ● 1: Authentication Request Flood Attack, 认证请求帧的泛洪攻击。 ● 2: Deauthentication Frame Flood Attack, 解除认证请求帧的泛洪攻击。 ● 3: Association Request Flood Attack, 关联请求帧的泛洪攻击。 ● 4: Disassociation Request Flood Attack, 解除关联请求帧的泛洪攻击。 ● 5: Reassociation Request Flood Attack, 重关联请求帧的泛洪攻击。 ● 6: Action Frame Flood Attack, 执行帧的泛洪攻击。 ● 9: EAPOL Start Frame Flood Attack, EAPOL认证请求帧泛洪攻击。 ● 10: EAPOL Logoff Frame Flood Attack, EAPOL离线帧泛洪攻击。
Attack type string	攻击设备类型字符串描述。

对系统的影响

设备不断处理泛洪攻击报文，可能会占用较多的CPU资源。

可能原因

发现泛洪攻击。

处理步骤

- 步骤1** 使用命令**display wlan ids attack-detected**和**display wlan ids attack-detected statistics**，查看攻击设备的信息和攻击统计，判断是否为攻击。
- 如果判断非攻击=>2，修改检测攻击的门限值，避免误报。
 - 如果判断是攻击=>3，配置动态黑名单功能。
- 步骤2** 配置检测攻击的门限值。
- 进入指定的WIDS模板视图，使用命令**flood-detect interval**和**flood-detect threshold**配置泛洪攻击检测周期以及检测周期内AP最多能接收的同类报文的个数。
- 步骤3** 将攻击设备加入动态黑名单，丢弃攻击设备发送的报文。
1. 进入指定的WIDS模板视图，使用命令**dynamic-blacklist enable**使能动态黑名单功能。
 2. 进入指定的AP系统模板视图，使用命令**dynamic-blacklist aging-time**配置动态黑名单的老化时间。
- 步骤4** 检查是否继续产生此告警。
- 是=>5。
 - 否=>6。
- 步骤5** 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

无

85.42 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.6 hwWlanWidsFloodAttackClearTrap

告警解释

WLAN/4/WIDS_ATTACK_CLEAR_NOTIFY:OID [oid] Clear attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

泛洪攻击清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.6	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	攻击设备的信道。
Attack type	攻击类型ID。 ● 0: Probe Request Flood Attack，探测请求帧的泛洪攻击。 ● 1: Authentication Request Flood Attack，认证请求帧的泛洪攻击。 ● 2: Deauthentication Frame Flood Attack，解除认证请求帧的泛洪攻击。 ● 3: Association Request Flood Attack，关联请求帧的泛洪攻击。 ● 4: Disassociation Request Flood Attack，解除关联请求帧的泛洪攻击。 ● 5: Reassociation Request Flood Attack，重关联请求帧的泛洪攻击。 ● 6: Action Frame Flood Attack，执行帧的泛洪攻击。 ● 7: Null Data Frame Flood Attack，空数据帧的泛洪攻击。 ● 8: Null Qos Frame Flood Attack，空QoS帧的帧泛洪攻击。 ● 9: EAPOL Start Frame Flood Attack，EAPOL认证请求帧泛洪攻击。 ● 10: EAPOL Logoff Frame Flood Attack，EAPOL离线帧泛洪攻击。
Attack type string	攻击设备类型字符串描述。

对系统的影响

无

可能原因

泛洪攻击消失，或手动清除攻击设备信息。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.43 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.7 hwWlanWidsSpoofAttackDetectedTrap

告警解释

WLAN/4/WIDS_DETECT_ATTACK_NOTIFY:OID [oid] Detected attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

发现欺骗攻击。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.7	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	攻击设备的信道。
Attack type	攻击类型ID。 12: Spoofed Deauthentication Frame, 欺骗解除认证帧的攻击。 13: Spoofed Disassociation Frame, 欺骗解除关联帧的攻击。 18: Other types of spoofing frames, 非deauth和disassoc帧仿冒攻击。

参数名称	参数含义
Attack type string	攻击类型名称，请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无

可能原因

有潜在的攻击者仿冒正常AP发送了广播解除认证和广播解除关联报文。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.44 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.8 hwWlanWidsSpoofAttackClearTrap

告警解释

WLAN/4/WIDS_ATTACK_CLEAR_NOTIFY:OID [oid] Clear attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

欺骗攻击清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.8	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。

参数名称	参数含义
Device channel	攻击设备的信道。
Attack type	攻击类型ID。 • 12: Spoofed Deauthentication Frame, 欺骗解除认证帧的攻击。 • 13: Spoofed Disassociation Frame, 欺骗解除关联帧的攻击。 • 18: Other types of spoofing frames, 非deauth和disassoc帧仿冒攻击。
Attack type string	攻击类型名称, 请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无

可能原因

欺骗攻击消失, 或手动清除了攻击设备信息。

处理步骤

- 步骤1 无需处理。
- 结束

参考信息

无

85.45 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.9
hwWlanWidsWeaklyAttackDetectedTrap

告警解释

WLAN/4/WIDS_DETECT_ATTACK_NOTIFY:OID [oid] Detected attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

发现弱IV向量攻击。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.9	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	攻击设备的信道。
Attack type	攻击类型ID。 • 11: 弱向量攻击
Attack type string	攻击类型名称, 请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无

可能原因

发现弱IV向量攻击。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.46 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.10
hwWlanWidsWeakIvAttackClearTrap

告警解释

WLAN/4/WIDS_ATTACK_CLEAR_NOTIFY:OID [oid] Clear attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

弱IV向量攻击清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.10	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	攻击设备的信道。
Attack type	攻击类型ID。 • 11：弱向量攻击
Attack type string	攻击类型名称，请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无

可能原因

弱IV向量攻击消失，或手动清除攻击设备信息。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.47 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.11
hwWlanWidsPSKAttackDetectedTrap

告警解释

WLAN/4/WIDS_DETECT_ATTACK_NOTIFY:OID [oid] Detected attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

发现暴力破解攻击。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.11	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	攻击设备的信道。
Attack type	攻击类型ID。 14: WEP-SK认证方式下的暴力破解认证攻击 15: WPA-PSK认证方式下的暴力破解认证攻击 16: WPA2-PSK认证方式下的暴力破解认证攻击 17: WAPI认证方式下的暴力破解认证攻击
Attack type string	攻击类型名称，请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无

可能原因

发现暴力破解攻击。

处理步骤

步骤1 使用命令**display wlan ids attack-detected**和**display wlan ids attack-detected statistics**，查看攻击设备的信息和攻击统计，判断是否为攻击。

- 如果判断非攻击=>2, 修改检测攻击的门限值, 避免误报。
- 如果判断是攻击=>3, 配置动态黑名单功能。

步骤2 配置检测攻击的门限值。

进入指定的WIDS模板视图, 使用命令**brute-force-detect interval**和**brute-force-detect threshold**配置暴力破解密钥的检测周期以及检测周期内允许密钥协商失败的次数。

步骤3 将攻击设备加入动态黑名单, 丢弃攻击设备发送的报文。

1. 进入指定的WIDS模板视图, 使用命令**dynamic-blacklist enable**使能动态黑名单功能。
2. 进入指定的AP系统模板视图, 使用命令**dynamic-blacklist aging-time**配置动态黑名单的老化时间。

步骤4 检查是否继续产生此告警。

- 是=>5。
- 否=>6。

步骤5 请收集告警、日志和配置信息, 并联系技术支持人员。**步骤6** 结束。

----结束

参考信息

无

85.48 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.12 hwWlanWidsPSKAttackClearTrap

告警解释

WLAN/4/WIDS_ATTACK_CLEAR_NOTIFY:OID [oid] Clear attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

暴力破解攻击清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.12	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	攻击设备的信道。
Attack type	攻击类型ID。 • 14: WEP-SK认证方式下的暴力破解认证攻击 • 15: WPA-PSK认证方式下的暴力破解认证攻击 • 16: WPA2-PSK认证方式下的暴力破解认证攻击 • 17: WAPI认证方式下的暴力破解认证攻击
Attack type string	攻击类型名称，请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无

可能原因

暴力破解攻击消失，或手动清除了攻击设备信息。

处理步骤

步骤1 无需处理。
----结束

参考信息

无

85.49 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1
hwRadioChannelChangedTrap

告警解释

WLAN/4/RADIO_CHANNEL_CHANGE_NOTIFY:OID [oid] Channel of radio is changed. (APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], APName=[OCTET],

Channel1=[INTEGER], Channel2=[INTEGER], CauseId=[INTEGER],
CauseStr=[OCTET], PreChannel1=[INTEGER], PreChannel2=[INTEGER],
APID=[INTEGER])

AP信道变更。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.1	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadiolD	射频索引。
APName	AP的名称。
Channel1/Channel2	实际信道。
CauseId	信道变更原因。 • 1: unknown(1)-未知原因导致的信道变更。 • 2: dfs(2)-动态选频机制DFS (Dynamic Frequency Selection) 导致的信道变更。 • 3: wds(3)-建立WDS网络导致的信道变更。 • 4: config(4)-手动配置导致的信道变更。 • 5: calibrate(5)-射频调优导致的信道变更。
CauseStr	信道变更原因字符串描述。
PreChannel1/PreChannel2	变更前的信道。 说明 AP第一次上线时，AC上还不存在此AP信道变更前的信道，当首次出现信道变更告警时，告警中变更前的信道会显示为255。

参数名称	参数含义
APID	AP ID。

对系统的影响

AP工作信道发生改变,可能会影响其他工作的AP。

可能原因

原因1:

射频调优。

原因2:

用户配置变换信道。

原因3:

监测到雷达信号冲突。

原因4:

WDS模式下发生信道变更。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.50 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.2 hwRadioSignalEnvDeteriorationTrap

告警解释

WLAN/4/RADIO_ENV_DETERIORATE_NOTIFY:OID [oid] Radio signal environment deteriorates. (APMAC=[OPAQUE],RadioID=[INTEGER], APName=[OCTET], PER=[INTEGER]%, ConflictRate=[INTEGER]%, APID=[INTEGER])

射频信号环境恶化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.2	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadiolD	射频索引。
APName	AP的名称。
PER	无线侧误包率。
ConflictRate	射频当前的冲突率。
APID	AP ID。

对系统的影响

射频信号环境恶化会导致业务丢包率增加，速率下降，甚者中断。

可能原因

射频信号环境恶化。

处理步骤

步骤1 使用**display ap neighbor**命令查询射频的邻居信息，检查射频附近是否存在相同或相近信道的其他AP。

- 是。使用**channel**命令手工为射频重新配置一个信道或功率，以期避开或抑制干扰。=>2
- 否。=>3

步骤2 检查是否产生射频信号环境恢复告警。

- 是。=>5
- 否。=>3

步骤3 检查射频周边是否存在其他能对无线信号产生干扰或噪声的设备。

- 是。通过管理手段，移除射频周围产生干扰或噪声的设备。=>4
- 否。=>5

步骤4 检查是否产生射频信号环境恢复告警。

- 是。=>6
- 否。=>5

步骤5 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术支持人员进行处理。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

[WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.3 hwRadioSignalEnvResumeTrap](#)

85.51 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.3 hwRadioSignalEnvResumeTrap

告警解释

WLAN/4/RADIO_ENV_RESUME_NOTIFY:OID [oid] Radio signal environment resumes. (APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], APName=[OCTET], APID=[INTEGER])

射频信号环境恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.3	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadioID	射频索引。
APName	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

原因1:

检测到射频周边信号环境恶化后，通过自动或手动方式修改了该射频的信道、功率配置，使之避开或压制了周边的干扰。

原因2:

通过管理手段, 移除了射频周围产生干扰或噪声的设备, 使环境恢复正常。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

[WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.2 hwRadioSignalEnvDeteriorationTrap](#)

85.52 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.4 hwApMonitorModeChangedTrap

告警解释

WLAN/4/AP_WORK_MODE_CHANGE: OID [oid] AP work mode is changed notify.
(APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], ApName=[OCTET], Mode=[INTEGER],
PreMode=[INTEGER], APID=[INTEGER])

AP工作模式变更通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
ApName	AP的名称。
RadioID	射频索引。
Mode	AP当前的工作模式。
PreMode	AP之前的工作模式。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP工作模式变更。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.53 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.5 hwAPCoInterfDetectedTrap

告警解释

WLAN/4/AP_COMMON_FREQUENCY_DISTURB: OID [oid] The co-channel interference exceeds the alarm threshold.(APMAC=[OPAQUE], RadiolD=[INTEGER], ApName=[OCTET], APChannel=[INTEGER], APID=[INTEGER], IntfBssId=[OPAQUE], RSSI threshold percent=[INTEGER]%)

同频AP干扰告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
ApName	AP的名称。
RadiolD	射频索引。
APChannel	检测AP的信道。
APID	AP ID。
IntfBssId	干扰AP的BSSID。
RSSI threshold percent	端口RSSI门限百分比。

对系统的影响

检测到干扰时，业务丢包率增加，速率下降，甚至中断。

可能原因

AP间的同频干扰大于同频干扰告警门限。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display radio-2g-profile { all | name profile-name }**和**display radio-5g-profile { all | name profile-name }**命令查看AP的同频干扰告警门限**Co-channel frequency interference threshold(%)**，检查AP的同频干扰告警门限的设置是否合理。建议将AP的同频干扰告警门限设置为50。
- 如果合理=>3。
 - 如果不合理=>2。
- 步骤2** 使用**interference co-channel threshold threshold-value**命令设置合理的同频干扰告警门限。检查是否继续产生此告警。
- 如果继续产生此告警=>3。
 - 如果不产生此告警=>5。
- 步骤3** 当干扰严重到环境恶化程度，会触发局部调优自动调整信道及功率。检查是否继续产生此告警。
- 如果继续产生此告警=>4
 - 如果不产生此告警=>5
- 步骤4** 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

85.54 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.6 hwAPCoInterfClearTrap

告警解释

WLAN/4/AP_COMMON_FREQUENCY_DISTURB_CLEAR: OID [oid] The co-channel interference alarm is cleared.(APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], ApName=[OCTET], APChannel=[INTEGER], APID=[INTEGER], IntfBssId=[OPAQUE])

同频AP干扰告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadiolD	射频索引。
ApName	AP的名称。
APChannel	检测AP的信道。
APID	AP ID。
IntfBssId	干扰AP的BSSID。

对系统的影响

无

可能原因

同频AP干扰清除。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.55 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.7 hwNerborInterfDetectedTrap

告警解释

WLAN/4/AP_ADJACENT_FREQUENCY_DISTURB: OID [oid] The adjacent-channel interference exceeds the alarm threshold.(APMAC=[OPAQUE], RadiolD=[INTEGER],ApName=[OCTET], APChannel=[INTEGER], APID=[INTEGER], IntfBssId=[OPAQUE], IntfChnl=[INTEGER], RSSI threshold percent=[INTEGER]%)

邻频AP干扰告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.7	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadiolD	射频ID。
ApName	AP的名称。
APChannel	检测AP的信道。
APID	AP ID。
IntfBssId	干扰AP的BSSID。
IntfChnl	干扰AP的信道。
RSSI threshold percent	端口RSSI门限百分比。

对系统的影响

检测到干扰时，业务丢包率增加，速率下降，甚至中断。

可能原因

AP间的邻频干扰大于邻频干扰告警门限。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display radio-2g-profile { all | name profile-name }**和**display radio-5g-profile { all | name profile-name }**命令查看AP的邻频干扰告警门限**Adjacent-channel frequency interference threshold(%)**，检查AP的邻频干扰告警门限的设置是否合理。建议将AP的邻频干扰告警门限设置为50。
- 是=>3。
 - 否=>2。
- 步骤2** 使用**interference adjacent-channel threshold threshold-value**命令设置合理的邻频干扰告警门限。检查是否继续产生此告警。
- 是=>3。
 - 否=>5。
- 步骤3** 当干扰严重到环境恶化程度，会触发局部调优自动调整信道及功率。检查是否继续产生此告警。

- 是=>4
- 否=>5

步骤4 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

85.56 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.8 hwNeiborInterfClearTrap

告警解释

WLAN/4/AP_ADJACENT_FREQUENCY_DISTURB_CLEAR: OID [oid] The adjacent-channel interference alarm is cleared.(APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], ApName=[OCTET], APChannel=[INTEGER], APID=[INTEGER], IntfBssid=[OPAQUE], IntfChnl=[INTEGER])

邻频AP干扰告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.8	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadioID	射频索引。
ApName	AP的名称。
APChannel	检测AP的信道。
APID	AP ID。
IntfBssid	干扰AP的BSSID。
IntfChnl	干扰AP的信道。

对系统的影响

无

可能原因

邻频AP干扰清除。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.57 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.9 hwStaInterfDetectedTrap

告警解释

WLAN/4/STATION_DISTURB: OID [oid] Jam of station is detected notify.
(APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], ApName=[OCTET], APID=[INTEGER])
终端干扰告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.9	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadioID	射频索引。
ApName	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

干扰终端数高于终端干扰告警门限，会导致本AP的业务质量下降。

可能原因

干扰终端数高于终端干扰告警门限。

处理步骤

步骤1 使用**display radio-2g-profile { all | name profile-name }**和**display radio-5g-profile { all | name profile-name }**命令查看AP的终端干扰告警门限**Station interference threshold**，检查AP的终端干扰告警门限的设置是否合理。建议将AP的终端干扰告警门限设置为32。

- 是=>3。
- 否=>2。

步骤2 使用**interference station threshold**命令设置合理的终端干扰告警门限。检查是否继续产生此告警。

- 是=>3。
- 否=>5。

步骤3 将本AP远离产生干扰的终端，使AP的干扰终端数降低到终端干扰告警门限以下。检查是否继续产生此告警。

- 是=>4。
- 否=>5。

步骤4 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

85.58 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.10 hwStaInterfClearTrap

告警解释

WLAN/4/STATION_DISTURB_CLEAR: OID [oid] Jam of station is cleared notify.
(APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], ApName=[OCTET], APID=[INTEGER])

终端干扰告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.10	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadioID	射频索引。
ApName	AP名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

干扰终端数低于终端干扰告警门限。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.59 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.11 hwOtherDeviceInterfDetectedTrap

告警解释

WLAN/4/UNKNOWN_DEVICE_DISTURB: OID [oid] Jam of Other devices is detected.
(APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], ApName=[OCTET], APID=[INTEGER])

其他设备干扰告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.11	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadiolD	射频索引。
ApName	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

检测到干扰时，业务丢包率增加，速率下降，甚至中断。

可能原因

除了同频AP、邻频AP和终端的其他设备外，AP周围存在与本AP工作频率相同的设备，干扰本AP。

处理步骤

步骤1 无需处理。

干扰严重到环境恶化程度，会触发局部调优自动调整信道及功率。检查是否继续产生此告警。

- 如果继续产生此告警=>2
- 如果不产生此告警=>3

步骤2 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

85.60 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.12 hwOtherDeviceInterfClearTrap

告警解释

WLAN/4/UNKNOW_DEVICE_DISTURB_RESTORE: OID [oid] Jam of Other devices is cleared.(APMAC=[OPAQUE], RadiolD=[INTEGER], ApName=[OCTET], APID=[INTEGER])

其他设备干扰告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.12	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadiolD	射频索引。
ApName	AP名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

其他设备干扰清除。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.61 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.13 hwRadioDownTrap

告警解释

WLAN/4/AP_WIRELESS_PORT_DOWN: OID [oid] AP radio is down notify.
(APMAC=[OPAQUE], RadiolD=[INTEGER], ApName=[OCTET], CauseId=[INTEGER],
CauseStr=[OCTET], APID=[INTEGER])

射频中断告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.13	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadioID	射频索引。
ApName	AP名称。
CauseId	射频断开的原因索引。
CauseStr	射频断开的原因。
APID	AP ID。

对系统的影响

无线链路中断会导致终端业务中断。

可能原因

AP的无线接口由开启变为关闭。

处理步骤

步骤1 查看是否有提交配置的告警。

- -如果有，说明无线链路中断是因为下发配置导致，属于正常=>5。
- -如果没有=>2。

步骤2 查询操作日志及射频配置。

- -如果将射频状态修改为disable，属于正常=>5。
- -如果没有相关记录=>3。

步骤3 查询环境恶化告警和全局调优配置。

- -如果上报过环境恶化告警或刚进行了全局调优，属于正常=>5。
- -如果没有相关记录=>4。

步骤4 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术支持人员进行处理。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

85.62 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.14 hwRadioDownRecovTrap

告警解释

WLAN/4/AP_WIRELESS_PORT_DOWN_RESTORE: OID [oid] AP radio down is recovered notify.(APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], ApName=[OCTET], CauseId=[INTEGER], CauseStr=[OCTET], APID=[INTEGER])

射频口打开。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.14	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadiolD	射频索引。
ApName	AP的名称。
CauseId	射频恢复原因。
CauseStr	射频恢复原因。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

无线链路中断清除。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.63 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.18 hwRadioAntennaGainIsUnlawfulTrap

告警解释

WLAN/4/AP_RADIO_ANTENNA_GAIN_IS_UNLAWFUL:OID [oid] AP radio antenna gain is unlawful notify.(APMAC=[OPAQUE], RadiolD=[INTEGER], APName=[OCTET], ACTUAL ANTENNA GAIN=[INTEGER], LEGITIMATE ANTENNA GAIN=[INTEGER], APID=[INTEGER])

AP上报不合法的天线增益。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.18	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadiolD	AP射频ID。
APName	AP的名称。
ACTUAL ANTENNA GAIN	实际天线增益值。
LEGITIMATE ANTENNA GAIN	当地法律规定的天线增益值。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

当前AP工作的天线增益值不合法。

处理步骤

步骤1 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤2 结束。

----结束

参考信息

无

85.64 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.19 hwRadioPowerChangedTrap

告警解释

WLAN/4/RADIO_POWER_CHANGE_NOTIFY:OID [oid] Power of radio is changed.
(APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], APName=[OCTET], ACTUAL
POWER=[INTEGER], APID=[INTEGER])

当AP射频功率变更时上报告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.19	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadioID	AP射频ID。
APName	AP的名称。
ACTUAL POWER	射频实际功率。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

原因1:

功率配置变更下发到AP。

原因2:

全局调优。
原因3：
局部调优。
原因4：
定时调优。

处理步骤

步骤1 无需处理。
----结束

参考信息

无

85.65 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1
hwWlanStaAuthErrorTrap

告警解释

WLAN/4/STA_AUTH_ERROR: OID [oid] Station author is error notify.
(APMAC=[OPAQUE],APMAC=[OPAQUE],RadioID=[INTEGER],StaMac=[OPAQUE],ApName=[OCTET],StaAssocBssid=[OPAQUE],Ssid=[OCTET],StaAuthenticationMode=[INTEGER],StaFailCodeType=[OCTET],StaAuthenticationFailCause=[INTEGER],StaAuthenticationFailCauseStr=[OCTET], APID=[INTEGER])
终端鉴权失败通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadioID	射频索引。
StaMac	STA终端的MAC，标识STA，作为索引查询该STA关联信息。

参数名称	参数含义
ApName	AP的名称。
StaAssocBssid	STA关联的BSSID。
Ssid	STA关联的SSID。
StaAuthenticationMode	STA的认证模式。
StaFailCodeType	STA鉴权、关联失败的错误码类型 1: Reason code 2: Status code
StaAuthenticationFailCause	用户认证失败原因的索引。
StaAuthenticationFailCauseStr	用户认证失败原因。
APID	AP ID。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

设置AP的认证方式为WEP的共享密钥方式，终端用一个错误的密码进行连接请求。

处理步骤

- 步骤1 查看用户的预共享密钥是否正确。
 - 是=>2。
 - 否。事件为正常事件=>3。
- 步骤2 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3 结束。
- 结束

参考信息

无

85.66 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.2
hwWlanStaAssoFailTrap

告警解释

WLAN/4/STA_ASSOCIATION_FAIL: OID [oid] Station association is failed notify.
(APMAC=[OPAQUE],APMAC=[OPAQUE],RadioID=[INTEGER],StaMac=[OPAQUE],ApName=[OCTET],StaAssocBssid=[OPAQUE],Ssid=[OCTET],StaFailCodeType=[OCTET])

T],StaAuthenticationFailCause=[INTEGER], StaAssociationFailCauseStr=[OCTET],
APID=[INTEGER])

终端关联失败通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1 .1.1.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadioID	射频索引。
StaMac	STA终端的MAC，标识STA，作为索引查询该STA关联信息。
ApName	AP的名称。
StaAssocBssid	STA关联的BSSID。
Ssid	STA关联的SSID。
StaAuthenticationMode	STA的认证模式。
StaFailCodeType	STA鉴权、关联失败的错误码类型 1: Reason code 2: Status code
StaAuthenticationFailCause	用户认证失败原因的索引。
StaAuthenticationFailCauseStr	用户认证失败原因。
APID	AP ID。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

向AP发起连接请求的终端多于AP无线接口允许的最大关联终端数量。

处理步骤

- 步骤1 使用**display sta-blacklist-profile**命令查看该STA是否在指定的STA黑名单模板内。
- 是=>2。

- 否=>3。

步骤2 使用**undo sta-mac**命令将此STA从黑名单中删除。检查是否继续产生此事件。

- 是=>3。
- 否=>6。

步骤3 查看AP允许的最大关联终端数量是否已满。

- 是=>4。
- 否=>5。

步骤4 将终端关联其他AP。检查是否继续产生此事件。

- 是=>5。
- 否=>6。

步骤5 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

85.67 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.3 hwWlanUserInvalidCerficationTrap

告警解释

WLAN/4/CLIENT_INVALID_CERT_ATTACK: OID [oid] User with invalid cerfication inbreak network notify.
(ApMac=[OPAQUE],ApMac=[OPAQUE],RadioID=[INTEGER],StaMac=[OPAQUE],ApName=[OCTET],StaAssocBssid=[OPAQUE],Ssid=[OCTET], APID=[INTEGER])

非法证书用户侵入网络通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
ApMac	AP的MAC地址。

参数名称	参数含义
RadiolD	射频索引。
StaMac	STA终端的MAC，标识STA，作为索引查询该STA关联信息。
ApName	AP的名称。
StaAssocBssid	STA关联的BSSID。
Ssid	STA关联的SSID。
APID	AP ID。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

有非法WAPI证书用户侵入网络。

处理步骤

步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。

----结束

参考信息

无

85.68 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.4
hwWlanStaRepititiveAttackTrap

告警解释

WLAN/4/CLIENT_RECOUNT_ATTACK:OID [oid] Station repititive attack notify.
(ApMac=[OPAQUE],ApMac=[OPAQUE],RadioID=[INTEGER],StaMac=[OPAQUE],Ap
Name=[OCTET],StaAssocBssid=[OPAQUE],Ssid=[OCTET], APID=[INTEGER])
客户端重放攻击通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
ApMac	AP的MAC地址。
RadiolD	射频索引。
StaMac	STA终端的MAC，标识STA，作为索引查询该STA关联信息。
ApName	AP的名称。
StaAssocBssid	STA关联的BSSID。
Ssid	STA关联的SSID。
APID	AP ID。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

AP收到了非法的“AE询问”。

处理步骤

步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。

----结束

参考信息

无

85.69 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.5
hwWlanStaTamperAttackTrap

告警解释

WLAN/4/CLIENT_MODIFY_ATTACK: OID [oid] Tamper attack notify.
(ApMac=[OPAQUE],ApMac=[OPAQUE],RadiolD=[INTEGER],StaMac=[OPAQUE],Ap
Name=[OCTET],StaAssocBssid=[OPAQUE],Ssid=[OCTET], APID=[INTEGER])
篡改攻击通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
ApMac	AP的MAC地址。
RadiolD	射频索引。
StaMac	STA终端的MAC，标识STA，作为索引查询该STA关联信息。
ApName	AP的名称。
StaAssocBssid	STA关联的BSSID。
Ssid	STA关联的SSID。
APID	AP ID。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

AP收到了错误的“消息鉴别码”。

处理步骤

步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。

----结束

参考信息

无

85.70 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.6 hwWlanStaLowLevelSecAttackTrap

告警解释

WLAN/4/CLIENT_SECURITY_CLASS_LOW_ATTACK: OID [oid] Low safelevel attack notify.

(ApMac=[OPAQUE],ApMac=[OPAQUE],RadioID=[INTEGER],StaMac=[OPAQUE],ApName=[OCTET],StaAssocBssid=[OPAQUE],Ssid=[OCTET], APID=[INTEGER])

安全等级降低攻击通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
ApMac	AP的MAC地址。
RadioID	射频索引。
StaMac	STA终端的MAC，标识STA，作为索引查询该STA关联信息。
ApName	AP的名称。
StaAssocBssid	STA关联的BSSID。
Ssid	STA关联的SSID。
APID	AP ID。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

AP收到了包含错误的“WIEASUE”的“密钥协商响应分组”。

处理步骤

步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。

----结束

参考信息

无

85.71 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.7
hwWlanStaAddressRedirectionAttackTrap

告警解释

WLAN/4/CLIENT_ADDRESS_REDIRECT_ATTACK:OID [oid] Address redirection attack notify.
(ApMac=[OPAQUE],ApMac=[OPAQUE],RadioID=[INTEGER],StaMac=[OPAQUE],ApName=[OCTET],StaAssocBssid=[OPAQUE],Ssid=[OCTET], APID=[INTEGER])
地址重定向攻击通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.7	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
ApMac	AP的MAC地址。
RadioID	射频索引。
StaMac	STA终端的MAC，标识STA，作为索引查询该STA关联信息。
ApName	AP的名称。
StaAssocBssid	STA关联的BSSID。
Ssid	STA关联的SSID。
APID	AP ID。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

AP收到了非法的WPI帧。

处理步骤

步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。

----结束

参考信息

无

85.72 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.8 hwWlanStaWepIdConflictTrap

告警解释

WLAN/4/SSID_CONFLICT_WEP_KEY:OID [oid] SSID Wep key conflict notify.
(APMAC=[OPAQUE],WepIDConflictTrapAPMAC=[OPAQUE],WepIDConflictTrapAPName=[OCTET],WepIDConflictTrapRadioId=[INTEGER],WepIDConflictTrapPreSSID=[OCTET],WepIDConflictTrapCurrSSID=[OCTET],WepIDConflictTrapCipherIdx=[INTEGER], APID=[INTEGER])

wep密钥冲突时触发的告警

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.8	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
WepIDConflictTrapAPMAC	AP的MAC地址。
WepIDConflictTrapAPName	AP的名称。
WepIDConflictTrapRadioId	发生冲突时配置的AP射频ID。
WepIDConflictTrapPreSSID	冲突之前配置的导致冲突的SSID。
WepIDConflictTrapCurrSSID	发生冲突时，当前配置的SSID。
WepIDConflictTrapCipherIdx	新配置的冲突的WEP密钥ID。
APID	AP ID。

对系统的影响

影响用户上线。

可能原因

不同的vap的不同安全模板里配置了不同的密钥索引。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**wep key**，更改安全模板里设置的“key-id”。
- 如果继续产生此告警=>2。
 - 如果不产生此告警=>3。
- 步骤2** 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

无

85.73 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.9 hwStationOnlineTrap

告警解释

WLAN/4/STATION_ONLINE_NOTIFY:OID [oid] The Station go online.
(ApMac=[OPAQUE],StaMac=[OPAQUE],StaRadiold=[INTEGER],ApName=[OCTET],
StaAccessChannel=[INTEGER],StaRssi=[INTEGER],StaTrapOccurTime=[OCTET],
APID=[INTEGER])

用户上线信息告警，用户关联、重关联成功上线后，触发该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.9	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
ApMac	AP的MAC地址。
StaMac	STA终端的MAC地址，标识STA，作为索引查询该STA关联信息。
StaRadiold	STA射频ID。
ApName	AP的名称。
StaAccessChannel	STA接入信道。
StaRssi	STA信号强度。

参数名称	参数含义
StaTrapOccurTime	发生时间。
APID	AP ID。

对系统的影响

该STA用户上线，在认证通过后可以进行相关业务。

可能原因

原因1：

用户关联。

原因2：

用户重关联。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.74 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.10 hwStationOfflineTrap

告警解释

WLAN/4/STATION_OFFLINE_NOTIFY:OID [oid] The STA is offline.
(ApMac=[OPAQUE],StaMac=[OPAQUE],StaRadioId=[INTEGER],ApName=[OCTET],
StaAccessChannel=[INTEGER],StaRssi=[INTEGER],StaTrapOccurTime=[OCTET],
APID=[INTEGER])

用户下线信息告警，用户下线、离线时触发该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.10	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
ApMac	AP的MAC地址。
StaMac	STA终端的MAC地址，标识STA，作为索引查询该STA关联信息。
StaRadioid	STA射频ID。
ApName	AP的名称。
StaAccessChannel	STA接入信道。
StaRssi	STA信号强度。
StaTrapOccurTime	发生时间。
APID	AP ID。

对系统的影响

该STA用户离线并中断该用户的所有相关业务。

可能原因

- 原因1：
用户去关联。
- 原因2：
解除用户身份认证。
- 原因3：
用户老化时间超时。

处理步骤

- 步骤1 无需处理。
- 结束

参考信息

无