

# BOB产线建设数据接口文档

日期：2016-12-14

## 接口说明

### bosaInfo表写入数据

通过索引对bosaInfo表写入数据

#### 接口请求地址

[URL\_PREFIX]/api/v1/bosaInfo/set?params={"bosasn":"B15A17015315"}

#### 请求地址示例

http://localhost:3000/api/v1/bosaInfo/set?params={"bosasn":"B15A17015315"}

#### 请求路径说明

参数名	参数说明
api	服务
v1	版本号
bosaInfo	表名称
set	写入数据
params	参数容器

#### 请求参数说明

参数名	数据类型	参数说明
bosasn	String	bosasn（索引项必须存在，不然无法写入数据）

#### 返回参数说明

参数名	返回值类型	参数说明
result	String	操作结果

返回值示例

`{"result":"success"}`表示成功  
`{"result":"fail"}`表示失败

bosaInfo表数据获取

通过索引获取bosaInfo表中的一条数据

接口请求地址

`[URL_PREFIX]/api/v1/bosaInfo/get?params={"bosasn":"B15A17015315"}`

请求地址示例

`http://localhost:3000/api/v1/bosaInfo/get?params={"bosasn":"B15A17015315"}`

请求路径说明

参数名	参数说明
api	服务
v1	版本号
bosaInfo	表名称
get	读取数据
params	参数容器

请求参数说明

参数名	数据类型	参数说明
bosasn	String	bosasn

返回参数说明

参数名	返回值类型	参数说明
result	String	操作结果

返回值示例

```
{
  "bosasn":"B15A17015315",
  "imod":"419",
  "vbr":"49",
  "result":"success"
}
或者
{"result":"fail"}表示失败
以上数据除result外为虚拟数据，具体键值对和表的字段同步
```

## deviceInfo表写入数据

通过索引对deviceInfo表写入数据

### 接口请求地址

[URL\_PREFIX]/api/v1/deviceInfo/set?params={"boardsn":"B15A17015315"}

### 请求地址示例

http://localhost:3000/api/v1/deviceInfo/set?params={"boardsn":"B15A17015315"}

### 请求路径说明

参数名	参数说明
api	服务
v1	版本号
deviceInfo	表名称
set	写入数据
params	参数容器

### 请求参数说明

参数名	数据类型	参数说明
boardsn	String	boardsn（索引项必须存在，不然无法写入数据）

### 返回参数说明

参数名	返回值类型	参数说明
result	String	操作结果

返回值示例

`{"result":"success"}`表示成功  
`{"result":"fail"}`表示失败

deviceInfo表数据获取

通过索引获取bosaInfo表中的一条数据

接口请求地址

`[URL_PREFIX]/api/v1/deviceInfo/get?params={"boardsn":"B15A17015315"}`

请求地址示例

`http://localhost:3000/api/v1/deviceInfo/get?params={"boardsn":"B15A17015315"}`

请求路径说明

参数名	参数说明
api	服务
v1	版本号
deviceInfo	表名称
get	读取数据
params	参数容器

请求参数说明

参数名	数据类型	参数说明
boardsn	String	boardsn

返回参数说明

参数名	返回值类型	参数说明
result	String	操作结果

返回值示例

```
{
  "bosasn":"B15A17015315",
  "imod":"419",
  "vbr":"49",
  "result":"success"
}
或者
{"result":"fail"}表示失败
以上数据除result外为虚拟数据，具体键值对和表的字段同步
```

## labelInfo表写入数据

通过索引对labelInfo表写入数据

### 接口请求地址

[URL\_PREFIX]/api/v1/labelInfo/set?params={"labelsn":"B15A17015315"}

### 请求地址示例

http://localhost:3000/api/v1/labelInfo/set?params={"labelsn":"B15A17015315"}

### 请求路径说明

参数名	参数说明
api	服务
v1	版本号
deviceInfo	表名称
set	写入数据
params	参数容器

### 请求参数说明

参数名	数据类型	参数说明
labelsn	String	labelsn（索引项必须存在，不然无法写入数据）

### 返回参数说明

参数名	返回值类型	参数说明
result	String	操作结果

## 返回值示例

```
{"result": "success"}表示成功
{"result": "fail"}表示失败
```

## labelInfo表数据获取

通过索引对labelInfo表数据获取

### 接口请求地址

[URL\_PREFIX]/api/v1/labelInfo/get?params={"labelSn": "B15A17015315"}

### 请求地址示例

http://localhost:3000/api/v1/labelInfo/get?params={"labelSn": "B15A17015315"}

### 请求路径说明

参数名	参数说明
api	服务
v1	版本号
deviceInfo	表名称
get	读取数据
params	参数容器

### 请求参数说明

参数名	数据类型	参数说明
labelSn	String	labelSn（索引项必须存在，不然无法写入数据）

### 返回参数说明

参数名	返回值类型	参数说明
result	String	操作结果

## 返回值示例

```
{
  "bosasn": "B15A17015315",
  "imod": "419",
  "vbr": "49",
  "result": "success"
}
```

或者

`{"result": "fail"}`表示失败

以上数据除result外为虚拟数据，具体键值对和表的字段同步

# 更新日志

时间	操作人	详情
2016-12-14	LuoW	bosaInfo,deviceInfo,labelInfo表的数据写入和读取的接口更新