

Hermes-Lite 2.0beta5 BOM

Standard Build - November 11, 2017

Reference	Spec	Part No.	Supplier	SKU	Price	Qty	Total
B1,B2,B3,B4,B5,B6, B7,B8,B9,B10,B11, B12,B13,B14,B15,B16, B17,B18,B19,B20,B21, B22,B23,B24,B25,B26, B27,B28,B29,B30,B31, B32,B33,B34,B35,B36, B37,B38,B39,B40,B41, B42,B43,B44,B45,B46, B47,B48,B49,B50,B51, B52,B53,B54,B56,B57, B59,B60,B61,B62,B63, B64,B66,B68,B70,B72, B73,B74,B75,B77,B78, B80,B81,B83,B84,B85, B86,B87,B88,B89,B90, B91,B92,B94,B97,B98, B99,B100,B101,B102, B103,B105,B106,B108, B109,B111,B113,B114, B115,B116,B118,B119, B120,B122	0.1uF 0603 \geq X5R \geq 50V \leq 20%	C0603C104M5RACTU	Digi-Key	399-7845-1-ND	0.01	104	1.41
C1,C2,C3,C4,C6,C7, C8,C9,C12,C25,C35, C38,C39,C40,C41,C44, C45,C62,C64,C66,C70	10uF 0603 \geq X5R \geq 6.3V \leq 20%	GRM188R60J106KE47D	Mouser	81-GRM188R60J106KE7D	0.11	21	2.31
C5,C16,C22	100uF 1206 \geq X5R \geq 6.3V \leq 20%	GRM31CR60J107ME39K	Digi-Key	490-7217-1-ND	0.62	3	1.86
C13,C19,C27,C90,C91	4.7nF 0603 \geq X5R \geq 25V \leq 20%	CL10B472KB8NNNC	Digi-Key	1276-1098-1-ND	0.10	5	0.50
C14,C15,C20,C21,C28, C29,C30,C31,C32,C92	22uF 0805 \geq X5R \geq 16V \leq 20%	CC0805MKX5R8BB226	Digi-Key	311-1903-1-ND	0.61	10	6.09
C17,C23,C33,C43,C48, C86,C88	10uF 1206 \geq X5R \geq 25V \leq 20%	CL31A106KAHNNNE	Digi-Key	1276-1075-1-ND	0.24	7	1.68
C18,C24,C34	4.7uF 0805 \geq X5R \geq 25V \leq 20%	GRM21BR61E475KA12L	Digi-Key	490-3335-1-ND	0.16	3	0.48
C26,C60,C61,C63,C65, C67,C68,C69,C71,C72	1uF 0603 \geq X5R \geq 6.3V \leq 20%	CL10B105KP8NNNC	Digi-Key	1276-1946-1-ND	0.04	10	0.41

Reference	Spec	Part No.	Supplier	SKU	Price	Qty	Total
C36,C37	15pF 0603NP0 \geq 6.3V \leq 5%	CC0603JRNPO9BN150	Digi-Key	311-1060-1-ND	0.10	2	0.20
C46,C89,C144,C145, C146,C147	1uF 0805 \geq X5R \geq 25V \leq 20%	CL21B105KAFNNNE	Digi-Key	1276-1066-1-ND	0.11	6	0.66
C49	75pF 0805NP0 \geq 50V \leq 5%	08051A750JAT2A	Digi-Key	478-3743-1-ND	0.29	1	0.29
C50	150pF 0805NP0 \geq 50V \leq 5%	CC0805JRNPO0BN151	Digi-Key	311-1839-1-ND	0.14	1	0.14
C51	160pF 0805NP0 \geq 50V \leq 5%	GRM2165C2A161JA01D	Digi-Key	490-1604-1-ND	0.19	1	0.19
C52,C57,C81	100pF 0805NP0 \geq 50V \leq 5%	CL21C101JCANNNC	Digi-Key	1276-1261-1-ND	0.10	3	0.30
C53	10pF 0805NP0 \geq 50V \leq 5%	CC0805JRNPO9BN100	Digi-Key	311-1099-1-ND	0.10	1	0.10
C56	180pF 0805NP0 \geq 50V \leq 5%	CC0805JRNPO0BN181	Mouser	603-CC805JRNPO0BN181	0.23	1	0.23
C84	270pF 0805NP0 \geq 50V \leq 5%	CL21C271JCANNNC	Digi-Key	1276-2627-1-ND	0.14	1	0.14
C87	8.2pF 0805NP0 \geq 25V \leq 5%	CL21C8R2DBANNNC	Digi-Key	1276-2697-1-ND	0.10	1	0.10
CN1	2x5 M 0.1in	67997-410HLF	Digi-Key	609-3243-ND	0.26	1	0.26
CN2	Power	PJ-102AH	Mouser	490-PJ-102AH	0.75	1	0.75
CN3	Eth MagJack	L829-1J1T-43	Mouser	530-L829-1J1T-43	5.72	1	5.72
CN4	CW Jack	SJ1-3525N	Mouser	490-SJ1-3525N	0.76	1	0.76
D1	TVS Diode	CDSOD323-T05LC	Mouser	652-CDSOD323-T05LC	0.80	1	0.80
D2,D3,D4,D5	LED RA	LTST-S220KFKT	Digi-Key	160-2031-1-ND	0.25	4	1.00
D8	TVS Diode	SM05.TCT	Mouser	947-SM05.TCT	0.62	1	0.62
D12	TVS Diode	SMBJ18CA	Mouser	512-SMBJ18CA	0.40	1	0.40
F1	FUSE PTC 3.0A 24V	MF-LSMF300/24X-2	Mouser	652-MF-LSMF300/24X-2	0.47	1	0.47
FB1,FB2,FB3,FB4,FB5, FB6,FB7,FB8,FB9,FB10, FB11,FB12,FB13,FB14, FB15,FB16,FB17,FB18, FB19,FB20,FB21,FB22, FB23,FB24,FB25,FB26, FB28,FB30	FB 0603 \geq 600R@100MHz \leq 200mOhm@DC 1A \leq 25%	MPZ1608S601ATA00	Digi-Key	445-2205-1-ND	0.07	28	2.00
J1,J2,J5,J9,J10,J11, J13,J15,J17,J18,J19, J21,J22,J23,J24,J25, J26,J27,J28,J29,J30, J31,J32,L33,L34	00hm 0603 \leq 5% \geq 1/10W	RC0603JR-070RL	Digi-Key	311-0.0GRCT-ND	0.01	25	0.18
L1,L3	3.3uH \geq 2.4A	SRN5020-3R3M	Mouser	652-SRN5020-3R3M	0.36	2	0.72
L2	2.2uH \geq 2.4A	SRN5020-2R2Y	Mouser	652-SRN5020-2R2Y	0.36	1	0.36
L4,L7	240nH	LQW2BASR24J00L	Mouser	81-LQW2BASR24J00L	0.25	2	0.50
L5,L6,L8,L9	270nH	LQW2BASR27J00L	Digi-Key	490-5671-1-ND	0.24	4	0.96
L10,L11	330nH	LQW2BASR33J00L	Digi-Key	490-5672-1-ND	0.24	2	0.48
Q1	MOSFET P-CH 30V	DMP3099L-7	Mouser	621-DMP3099L-7	0.34	1	0.34

Reference	Spec	Part No.	Supplier	SKU	Price	Qty	Total
Q2,Q5	Inductive Load Driver	NUD3124LT1G	Mouser	863-NUD3124LT1G	0.45	2	0.90
Q3,Q4	RF LDMOS	AFT05MS003NT1	Mouser	841-AFT05MS003NT1	1.69	2	3.38
Q6	Thermal Sensor	MCP9700T-E/TT	Mouser	579-MCP9700T-E/TT	0.26	1	0.26
R1,R41,R42,R45,R50, R64	33 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-0733RL	Digi-Key	311-33.0HRCT-ND	0.10	6	0.60
R2,R3,R4,R5,R6,R7, R14,R21,R22,R23,R24, R25,R27,R28,R29,R131, R132	10K 0603 $\leq 5\% \geq 1/10W$	RC0603FR-0710KL	Mouser	603-RC0603FR-0710KL	0.01	17	0.15
R10	2.2 0603 $\leq 5\% \geq 1/10W$	RC0603FR-072R2L	Digi-Key	311-2.2HRCT-ND	0.10	1	0.10
R11	35.7K 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-0735K7L	Digi-Key	311-35.7KHRCT-ND	0.10	1	0.10
R12,R91	11.5K 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-0711K5L	Digi-Key	311-11.5KHRCT-ND	0.10	2	0.20
R15	20K 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-0720KL	Digi-Key	311-20.0KHRCT-ND	0.10	1	0.10
R19	16.2K 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-0716K2L	Digi-Key	311-16.2KHRCT-ND	0.10	1	0.10
R20,R26,R49,R65,R75, R76	2.2K 0603 $\leq 5\% \geq 1/10W$	RC0603FR-072K2L	Digi-Key	311-2.20KHRCT-ND	0.10	6	0.60
R34	12.1K 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-0712K1L	Digi-Key	311-12.1KHRCT-ND	0.10	1	0.10
R39	130 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-07130RL	Digi-Key	311-130HRCT-ND	0.10	1	0.10
R40	75 0603 $\leq 5\% \geq 1/10W$	RC0603FR-0775RL	Digi-Key	311-75.0HRCT-ND	0.10	1	0.10
R43,R44,R48,R53,R95, R101,R106,R107,R124, R125,R126,R130	4.7K 0603 $\leq 5\% \geq 1/10W$	RC0603FR-074K7L	Mouser	603-RC0603FR-074K7L	0.01	12	0.11
R46	1.8K 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-071K8L	Digi-Key	311-1.80KHRCT-ND	0.10	1	0.10
R47,R66	9.1K 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-079K1L	Digi-Key	311-9.10KHRCT-ND	0.10	2	0.20
R51,R63	22 0603 $\leq 5\% \geq 1/10W$	RC0603FR-0722RL	Digi-Key	311-22.0HRCT-ND	0.10	2	0.20
R52,R54,R61,R62,R94, R100	12 0805 $\leq 5\% \geq 1/8W$	RC0805FR-0712RL	Digi-Key	311-12.0CRCT-ND	0.10	6	0.60
R55	120 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-07120RL	Digi-Key	311-120HRCT-ND	0.10	1	0.10
R56,R59	330 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-07330RL	Digi-Key	311-330HRCT-ND	0.10	2	0.20
R57,R58,R67,R68,R71, R72,R73,R74,R109	1K 0603 $\leq 5\% \geq 1/10W$	RC0603FR-071KL	Digi-Key	311-1.00KHRCT-ND	0.10	9	0.90
R69,R102	1.6K 0603 $\leq 5\% \geq 1/10W$	RC0603FR-071K6L	Digi-Key	311-1.60KHRCT-ND	0.10	2	0.20
R70,R127	27K 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-0727KL	Digi-Key	311-27.0KHRCT-ND	0.10	2	0.20
R77,R78	100 0603 $\leq 1\% \geq 1/10W$	RC0603FR-07100RL	Digi-Key	311-100HRCT-ND	0.10	2	0.20
R92,R99,R108,R133, R134	270 0603 $\leq 5\% \geq 1/10W$	RC0603FR-07270RL	Digi-Key	311-270HRCT-ND	0.10	5	0.50
R123	0.04 1206 $\leq 1\% \geq 1/4W$	RL1206FR-070R04L	Digi-Key	311-.04LWCT-ND	0.60	1	0.60
T1	1:1 RF Transformer	MABAES0060	Mouser	937-MABAES0060	2.35	1	2.35

Reference	Spec	Part No.	Supplier	SKU	Price	Qty	Total
T2	8:1 RF Transformer	MABA-010143-FLUX18	Mouser	937-MABA010143FLUX18	3.15	1	3.15
U1	EEPROM 2Mx8bit >40MHz	W25Q16JVSNIQ	Digi-Key	W25Q16JVSNIQ-ND	0.55	1	0.55
U2	FPGA	EP4CE22E22C8N	Mouser	989-EP4CE22E22C8N	35.52	1	35.52
U3,U8,U16	Switching Regulator	ST1S10PHR	Mouser	511-ST1S10PHR	1.63	3	4.89
U4	Gigabit EthPhy	KSZ9031RNXCC	Mouser	998-KSZ9031RNXCC	3.38	1	3.38
U6	Clock Generator	5P49V5923B000NLGI	Digi-Key	800-3404-ND	2.80	1	2.80
U7	RF ADC DAC	AD9866BCPZ	Mouser	584-AD9866BCPZ	35.62	1	35.62
U9	RF Preamp OpAmp	OPA2677IDDA	Digi-Key	296-33472-5-ND	5.12	1	5.12
U10,U11	RF Switch	4259-63	Digi-Key	1046-1011-1-ND	0.65	2	1.30
U12	LDO Regulator	AP2204MP-ADJTRG1	Mouser	621-AP2204MP-ADJTRG1	0.51	1	0.51
U13	Slow ADC	MAX11613EUA	Digi-Key	MAX11613EUA+-ND	1.76	1	1.76
U14	Current Sense AMP	INA199A1DCKR	Mouser	595-INA199A1DCKR	0.84	1	0.84
U15	Digital Rheostat 5K	MCP4662-502E/UN	Digi-Key	MCP4662-502E/UN-ND	1.32	1	1.32
U17	LDO Regulator	TPS73025DBVR	Mouser	595-TPS73025DBVR	0.69	1	0.69
U19	LDO 10V 150mA	LP2985-10DBVR	Mouser	595-LP2985-10DBVR	0.58	1	0.58
X1	25MHz XTAL	NX3225SA-25.000M-STD-CSR-3	Digi-Key	644-1267-1-ND	0.76	1	0.76
X2	38.4MHz Osc 3.3V≤10ppm	ASTXR-12-38.400MHZ-514054-T	Digi-Key	535-13192-1-ND	2.18	1	2.18

Total Price: \$147.64

Line Items: SMT:76 TH:4 Total:80

Parts: SMT:365 TH:4 Total:369

Pins: SMT:1087 TH:36 Total:1123

Do Not Include: B55 B104 B107 C42 C47 C54 C55 C58 C59 C79 C80 C82 C83 C85 C148 C149 CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 CL7 CL8 CL10 CN7 CN8 CN9 CN10 D6 D7 DB1 DB2 DB3 DB6 DB7 DB8 DB9 DB11 DB12 DB13 DB14 DB15 DB17 DB20 DB23 DB27 J3 J4 J6 J7 J8 J12 J14 J16 J20 K2 R8 R9 R13 R16 R17 R36 R38 R60 R93 R96 R97 R98 R104 R112 R115 R117 R118 R119 R128 R129 R135 RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 T3 X3