Lembar Teknisi

Memasang kabinet RFID. SD card sudah berisi semua software. Anda tidak perlu menulis image, membuka software, atau mengetik perintah.

Hanya tiga hal yang perlu Anda lakukan

- Atur saklar DIP sesuai nomor kabinet.
- Nyalakan kabinet.
- Tunggu sampai Raspberry restart sendiri satu kali, lalu cek status.

Langkah

1. Pastikan SD card sudah terpasang di Raspberry dan kabel jaringan terhubung.
2. Atur **saklar DIP** sesuai nomor kabinet (pakai tabel nomor kabinet - saklar dari tim Anda). Urutan tidak masalah: saklar diatur dulu lalu dinyalakan, atau sebaliknya.
3. **Nyalakan kabinet satu per satu.** Jangan menyalakan kabinet berikutnya sebelum kabinet ini selesai (langkah 4).
4. **Tunggu.** Raspberry akan **restart sendiri satu kali** - itu normal. Jangan cabut listrik dan jangan matikan selama ini. Perkiraan: sekitar ____ menit (isi setelah uji master).
5. Cek di dashboard / MQTT: **nama kabinet dan IP sudah sesuai nomor kabinet**. Jika sesuai, kabinet ini selesai.

Hal yang normal

- Restart satu kali setelah saklar diatur (hanya pada penyalaan pertama atau setelah saklar diubah).
- Setelah itu, mati lampu atau restart biasa tidak membuat kabinet berubah nama atau IP.

Jika ada masalah

Kejadian	Yang dilakukan
Restart lebih dari dua kali berturut-turut	Matikan kabinet, pastikan saklar DIP benar, nyalakan lagi. Jika masih terulang, hubungi tim Anda; jangan ubah apa pun selain saklar.
Nama atau IP di dashboard tidak sesuai	Periksa saklar DIP. Jika sudah benar, tunggu 5 menit, cek lagi. Jika tetap salah, hubungi tim Anda.
Kabinet tidak muncul di dashboard	Periksa kabel jaringan dan listrik, tunggu 5 menit. Jika tetap tidak muncul, hubungi tim Anda.

Mengganti nomor kabinet nanti

Cukup **ubah saklar DIP**. Raspberry mengubah IP dan namanya sendiri (dan mungkin restart satu kali). Tidak ada langkah lain.