电阻封装尺寸与功率关系　,通常来说：

0201 1/20W

0402 1/16W

0603 1/10W

0805 1/8W

1206 1/4W

电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是　　：

0402=1.0x0.5

0603=1.6x0.8

0805=2.0x1.2

1206=3.2x1.6

1210=3.2x2.5

1812=4.5x3.2

2225=5.6x6.5

常规贴片电阻　(部分)

常规的贴片电阻的标准封装及额定功率如下表：

英制 (mil)　公制 (mm)　额定功率 (W)@ 70°C

0201 0603 1/20

0402 1005 1/16

0603 1608 1/10

0805 2012 1/8

1206 3216 1/4

1210 3225 1/3

1812 4832 1/2

2010 5025 3/4

2512 6432 1

国内贴片电阻的命名方法：

1、 5% 精度的命名： RS-05K102JT

2、 1%精度的命名： RS-05K1002FT

R －表示电阻

S －表示功率 0402 是 1/16W 、0603 是 1/10W 、0805 是 1/8W 、1206 是 1/4W 、 1210 是 1/3W 、1812 是 1/2W 、2010 是 3/4W 、2512 是 1W。

05 －表示尺寸 (英寸)：02 表示 0402、03 表示 0603、05 表示 0805、06 表示 1206、1210 表示 1210、1812 表示 1812 、10 表示 1210 、 12 表示 2512 。

K －表示温度系数为 100PPM,

102 －5%精度阻值表示法：前两位表示有效数字，第三位表示有多少个零，基本单位是 Ω， 102＝10000Ω＝1KΩ。1002 是 1%阻值表示法：前三位表示有效数字，第四位表示有多少个零，基本单位是 Ω，1002 ＝100000Ω＝10KΩ 。

J －表示精度为 5％、F－表示精度为 1％。

T －表示编带包装

1： 0402(1/16W) 2:0603(1/10W) 3:0805(1/8W) 4:1206(1/4W) 5:1210(1/3W) 6:2010(1/2W) 7:2512(1W)

1206 20 欧 1/4 *4 5 欧 1w 120

贴片电阻的封装与功率关系贴片电阻的封装与功率关系如下表：

封装 额定功率 @ 70° C 最大工作电压 (V) 英制 (mil) 公制 (mm) 常规功率系列 提升功率系列

0201 0603 1/20W / 25

0402 1005 1/16W / 50

0603 1608 1/16W 1/10W 50

0805 2012 1/10W 1/8W 150

1206 3216 1/8W 1/4W 200

1210 3225 1/4W 1/3W 200

1812 4832 1/2W / 200

2010 5025 1/2W 3/4W 200

2512 6432 1W / 200

贴片电阻封装与尺寸

贴片电阻的封装与尺寸如下表：

英制 (mil)	公制 (mm)	长(L)(mm)	宽(W)(mm)	高(t)(mm)	a(mm)	b(mm)
0201	0603	0.60 ±0.05	0.30 ±0.05	0.23 ±0.05	0.10 ±0.05	0.15 ±0.05
0402	1005	1.00 ±0.10	0.50 ±0.10	0.30 ±0.10	0.20 ±0.10	0.25 ±0.10
0603	1608	1.60 ±0.15	0.80 ±0.15	0.40 ±0.10	0.30 ±0.20	0.30 ±0.20
0805	2012	2.00 ±0.20	1.25 ±0.15	0.50 ±0.10	0.40 ±0.20	0.40 ±0.20
1206	3216	3.20 ±0.20	1.60 ±0.15	0.55 ±0.10	0.50 ±0.20	0.50 ±0.20
1210	3225	3.20 ±0.20	2.50 ±0.20	0.55 ±0.10	0.50 ±0.20	0.50 ±0.20
1812	4832	4.50 ±0.20	3.20 ±0.20	0.55 ±0.10	0.50 ±0.20	0.50 ±0.20
2010	5025	5.00 ±0.20	2.50 ±0.20	0.55 ±0.10	0.60 ±0.20	0.60 ±0.20
2512	6432	6.40 ±0.20	3.20 ±0.20	0.55 ±0.10	0.60 ±0.20	0.60 ±0.20