设备精度正负百分之几 +几个字含义

耐压测试	AC 500～3000V 0.10～20.00mA	±(2%×设定值+5个字) ±(2%×显示值+5个字)	标配	√
	AC 500～5000V 0.10～20.00mA	±(2%×设定值+5个字) ±(2%×显示值+5个字)	选配	×
耐压测试回路	铁芯PE－－绕组		标配	×
	特殊情况说明			√
绝缘测试	DC 500V/1000V 1～500MΩ <100MΩ： 100MΩ～500MΩ：	±(2%×设定值+3V) ±(3%×显示值+3个字) ±(5%×显示值+5个字)	标配	√
绝缘测试回路	铁芯PE－－绕组		标配	×
	特殊情况说明			√
匝间冲击	500～3000V	±(3%×显示值+8V)	标配	√
	500～5000V	±(3%×显示值+8V)	选配	×
	判断：面积、差积		标配	√
	主项、副项、主副项，档位或UVW（可实现正反打，选配）		标配	√
绕组电阻	**200.0mΩ～20KΩ**	**±(0.3%×显示值+3个**	标配	√
	10.0mΩ～200mΩ	**±(0.3%×显示值+3个**	选配	×
	5.0mΩ～10mΩ	**±(1%×显示值+3个字)**	选配	×

设备精度正负百分之几 +几个字表示测量误差由两部分组成：

即：相对误差（±X%）和绝对误差（后面的+几个字）

以上面电阻为例：

相对误差：±0.3%是相对误差，是指测量值和真实值之间的最大允许偏差可达到实际值的±0.3%，例如，测试一个 100Ω的电阻，由于±0.3%的相对误差，测试值在 99.70~100.30 之间都是允许的

绝对误差：显示值+3 个字是绝对误差，这里的“字”指的是设备测试时能显示的最小单位。假如设备显示精度是 0.01Ω，那么 3 个字就是±0.03Ω，这表示即使在没有相对误差的情况下，测试结果也可能有±0.03Ω的误差。

综合起来，设备的测试精度是相对误差和绝对误差的叠加，即测试值可能是 99.67~100.33Ω