Структурная схема условного обозначения

Счетчиков электрической энергии переменного тока статических «Гран-Электро СС-301К» непосредственного включения

Счетчик электрической энергии переменного тока статический

«Гран-Электро СС-301	-	X_1	.	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	(	X_7	X_8	X_9	X_{10}	)	К	X_{11}	X_{12}	X_{13}	-	X_{14}	X_{15}	»

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5 или 6

Рисунок 1 – Структурная схема (начало)

«Гран-Электро СС-301 -	X_1	.	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6
Базовый (максимальный) ток, А:							
- 5 (40)	5						
- 10 (80)	10						
- 10 (100)	20						
Наличие и тип интерфейса связи (основного):							
- оптический и RS-232			0				
- оптический и RS-485			1				
- оптический и M-BUS			2				
- оптический			3				
Номинальное напряжение, В:							
- 3×127/220				/Y			
- 3×230/400 (схема подключения четырехпроводная)				/U			
- 3×230/400 (схема подключения трехпроводная)				/E			
Класс точности по активной энергии:							
- 1					/1		
- 0,5					/2		
Измерение напряжений и токов с нормируемыми метрологическими характеристиками:							
- погрешность не нормируется							
- погрешность измерения U ±0,5 % и I ±1 %						/M1	
Диапазон предельных рабочих температур:							
- от минус 25 °С до 55 °С («стандартный»)							
- от минус 40 °С до 70 °С («расширенный»)[1)]							/P

Рисунок 2 – Структурная схема (продолжение)

«Гран-Электро СС-301-$X_1.X_2X_3X_4X_5X_6$ (	X_7	X_8	X_9	X_{10})
Телеметрические выходы:				
- отсутствуют				
- 2 импульсных выхода[2)]	2i			
- 4 импульсных выхода[2)]	4i			
Количество тарифов:				
- 8 тарифов				
- 4 тарифа		4T		
Типы измеряемой энергии и мощности:				
- активная и реактивная по двум направлениям				
- активная по двум направлениям			A2	
- активная по одному направлению			A1	
Тип дисплея:				
- дисплей с подсветкой и нижней рабочей температурой минус 25 °C[1)]				L
- дисплей с подсветкой и нижней рабочей температурой минус 40 °C				L+

Рисунок 3 – Структурная схема (продолжение)

«Гран-Электро СС-301-$X_1.X_2X_3X_4X_5X_6(X_7X_8X_9X_{10})$	K	X_{11}	X_{12}	X_{13}
Тип корпуса:				
- с возможностью установки батареи питания без вскрытия корпуса				
Резервный источник питания:				
- отсутствует				
- имеется[3)4)]		W		
Модуль мониторинга и управления нагрузкой:				
- отсутствует				
- имеется[2)5)]			C	
Модуль учета потерь:				
- отсутствует				
- имеется				F

Рисунок 4 – Структурная схема (продолжение)

«Гран-Электро СС-301-$X_1.X_2X_3X_4X_5X_6(X_7X_8X_9X_{10})KX_{11}X_{12}X_{13}$ -	X_{14}	X_{15} »
Дополнительный интерфейс 1 (подключение под винт):		
- отсутствует		
- интерфейс RS-232	RS232	
- интерфейс RS-485	RS485	
Дополнительный интерфейс 2 (подключение через разъем RJ45):		
- отсутствует		
- интерфейс RS-232		RS232
- интерфейс RS-485		RS485
Радиомодуль (частота 433,3 МГц):		
- отсутствует		
- радиомодуль с внутренней антенной[6)]		RFs
- радиомодуль с внешней антенной[7)]		RFsE

Рисунок 5 – Структурная схема (продолжение)

«Гран-Электро СС-301-X_1.$X_2X_3X_4X_5X_6$($X_7X_8X_9X_{10}$)К$X_{11}X_{12}X_{13}$ -	X_{14}	X_{15}	»
Модемы, другие интерфейсы:			
- отсутствует			
- GSM-модем[7)8)]	GSM		
- GPRS-модем[7)]	GPRS		
- 3G-модем[7)]	3G		
- Ethernet	NET		
- WIFI[7)]	WIFI		
Функция маршрутизации[9)]: транзит данных через счетчик, оснащенный GSM-модемом, GPRS-модемом, 3G-модемом, на другие счетчики, объединенные в сеть			
- отсутствует			
- имеется		TX	

Рисунок 6 – Структурная схема (продолжение)

Примечания:

[1)] – для исполнений «Гран-Электро СС-301-X_1.$X_2X_3X_4X_5$/Р($X_7X_8X_9$L)К$X_{11}X_{12}X_{13}$-X_{14} X_{15}» при температуре минус 25 °С и ниже возможно пропадание сегментов индикации, при этом счетчик продолжает производить измерения, вычисления, ведение архивов и осуществляет передачу данных с сохранением метрологических характеристик. Дисплей счетчика исполнений «Гран-Электро СС-301-X_1.$X_2X_3X_4X_5$/Р($X_7X_8X_9$L+)К$X_{11}X_{12}X_{13}$-X_{14} X_{15}» работает во всем диапазоне температур;

[2)] – в счетчиках исполнений «Гран-Электро СС-301-X_1.$X_2X_3X_4X_5$/Р($X_7X_8X_9X_{10}$)КX_{11}**С**X_{13}-X_{14} X_{15}»доступные импульсные выходы, не занятые функционалом модуля мониторинга и управления нагрузкой;

[3)] – только для счетчиков исполнений «Гран-Электро СС-301-5(10,20).X_2X_3/1(/2)X_5/Р($X_7X_8X_9X_{10}$)К$X_{11}X_{13}$-X_{14} X_{15}»;

[4)] – для счетчиков с номинальным напряжением 3×230/400 В требуется питание напряжением переменного или постоянного тока от 195 до 253 В;

[5)] – в счетчиках исполнений «Гран-Электро СС-301-5(10, 20).X_2X_3/1(/2)X_5/Р($X_7X_8X_9X_{10}$)К**С**X_{13}-X_{14} X_{15}», выпускаемых с 01.06.2023, управление нагрузкой осуществляется через встроенное реле управления трехфазной нагрузкой (для управления в программе «WMU» название реле – RL3) и (или) через внешние реле управления нагрузкой, которые могут быть подключены к телеметрическим выходам LP+, LP-, LQ+, LQ-;

[6)] – данная конфигурация счетчика предусмотрена для установки вне экранированных пространств;

[7)] – в комплект поставки входит выносная штыревая антенна, либо по отдельному заказу антивандальная антенна (тип соединения SMA);

[8)] – функция модемного соединения (CSD) с 01.11.2016 присутствует только в счетчиках исполнений «Гран-Электро СС-301-X_1.$X_2X_3X_4X_5X_6$($X_7X_8X_9X_{10}$)К$X_{11}X_{12}X_{13}$-GSM X_{15}»;

[9)] – функция маршрутизации для WIFI и Ethernet определяется пользователем и по умолчанию всегда активна, заказывать необходимо только для GSM/GPRS/3G модемов;