

Laboratório de Hardware

Aula 19 — Revisão Geral de Diagnóstico

Nome: _____ Data: _____

1. Revisão geral de diagnóstico

Nesta aula, consolidamos o processo completo de diagnóstico que um técnico segue ao receber um computador com problema:

Etapa	O que fazer
1. Entrevista	Perguntar ao usuário: quando começou, o que mudou antes, qual o sintoma exato
2. Verificação visual	Abrir o gabinete e verificar: poeira, cabos soltos, capacitores estourados, componentes desencaixados
3. Boot mínimo	Retirar tudo exceto CPU + 1 RAM e testar se inicia
4. Testar componentes	Adicionar um componente por vez até reproduzir o problema
5. Ferramentas de software	Usar CrystalDiskInfo, HWMonitor, Memtest86 conforme o suspeito
6. Confirmar e reparar	Trocar o componente defeituoso e testar novamente
7. Documentar	Registrar o problema, a causa e a solução

Exercício 1 — Caso completo

Aplice o processo completo ao cenário: 'PC liga, ventoinhas giram, mas a tela fica completamente preta. Não há bipes. Aconteceu após o usuário mover o computador de lugar.'

Exercício 2 — Ferramentas por problema

Para cada problema, indique qual ferramenta de diagnóstico usaria:

Problema	Ferramenta
HD com possível setor ruim	_____
RAM com possível erro de bit	_____
GPU superaquecendo	_____

Fonte entregando tensão incorreta	—
-----------------------------------	---

Resumo da aula

- O diagnóstico profissional segue 7 etapas: entrevista, visual, boot mínimo, isolamento, software, reparo e documentação.
- Documentar soluções cria uma base de conhecimento para casos futuros.
- Nunca troque vários componentes ao mesmo tempo — perde-se a rastreabilidade.