

Po każdej ponownej enumeracji huba (włączenie 24 V, przewtyknięcie kabla) sterownik `cdc_acm` przejmuje urządzenie i sFoundation przestaje je widzieć. Skrypt instalacyjny Teknica przepina je tylko **jednorazowo**, więc dołożono własne narzędzia.

Pliki

- `tools/sc4hub-rebind.sh` — odpina oba interfejsy huba (`2890:0213`) od `cdc_acm` i przypina do `cdc_xr_usb_serial`; ładuje moduł, jeśli trzeba. Wymaga roota, trwa sekundę (nie przebudowuje modułu).
- `tools/99-teknic-sc4hub.rules` — reguła udev wywołująca powyższy skrypt automatycznie, gdy `cdc_acm` przypnie się do huba. Instalacja opisana w nagłówku pliku.
- `.gitignore` — dodano `vendor/` (SDK Teknica pobierane ze strony producenta).

Uwagi

- Reguła udev **nie jest jeszcze zainstalowana ani zweryfikowana** — do sprawdzenia przez przewtyknięcie huba.
- Alternatywa na dedykowanym komputerze maszyny: czarna lista `cdc_acm` w `modprobe`. Prostsza i bez wyścigów, ale wyłącza inne urządzenia CDC-ACM (Arduino, modemy USB), więc nie nadaje się na stację roboczą.

Źródło: `docs/zmiany/narzedzia-usb-sc4hub.md` — maszyna do ocinania wlewków płytek optyki