

Gate 2022- Instrumentation Engineering

EE23BTECH11058 - Sindam Ananya*

Question 38: Consider the transfer function

$$H_c(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)}$$

Bilinear transformation with a sampling period of $0.1s$ is employed to obtain the discrete-time transfer function $H_d(z)$. Then $H_d(z)$ is

(A) $\frac{(1+z^{-1})^2}{(19-21z^{-1})(23-17z^{-1})}$

(B) $\frac{(1-z^{-1})^2}{(21-19z^{-1})(17-23z^{-1})}$

(C) $\frac{(1+z^{-1})^2}{(21-19z^{-1})(23-17z^{-1})}$

(D) $\frac{(1+z^{-1})^2}{(21-19z^{-1})(17-23z^{-1})}$

(GATE IN 2022)

Solution:

$$H_c(s) \xleftrightarrow{\text{Bilinear Transform}} H_d(z) \quad (1)$$

To get $H_d(z)$, substitute s with

$$s = \frac{2}{T_s} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) \quad (2)$$

where T_s is the sampling period. Then,

$$H_d(z) = \frac{1}{\left(\frac{2}{0.1} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + 1 \right) \right) \left(\frac{2}{0.1} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + 3 \right) \right)} \quad (3)$$

$$= \frac{(1+z^{-1})^2}{(21-19z^{-1})(23-17z^{-1})} \quad (4)$$

ROC : $|z| > \frac{19}{21}$