Evaluación y expediente de estudio · Limbani–Huancasayani

Limbani–Huancasayani · Instalaciones Eléctricas II
LP-R02 · 18 de octubre de 2026

1. Alcance y decisión de diseño

Se revisa una sola línea primaria trifásica, sin ramificaciones, entre la transformación de salida de la minicentral de Limbani y una estación de llegada propuesta en Huancasayani. La red de usuarios posterior queda fuera del trazado. Las tres localidades de la demanda representan un ámbito potencial atendido aguas abajo; no tres ramales construidos por este proyecto.

El eje candidato heredado tiene 6,696.369 m en UTM WGS84 zona19S, 111 apoyos y 110 vanos. La longitud física EDS por fase es 6,758.120 m. Las coordenadas y cotas DEM proceden de LP-R01: no son levantamiento de campo. Se conservan para auditar el corredor; cada observación impide promoverlo a plano de construcción.

El manifiesto original fija sistema aislado alimentado por MCH. No se ha encontrado placa que confirme la tensión de salida ni potencia neta de estiaje. La referencia200 kW del proyecto de línea y el documento local de otra asignatura150 kW requieren conciliación. Se estudian ambos niveles de oferta, sin trasladar una potencia a la otra asignatura.

Dato	Estado vigente
Tensión confirmada de salida	Pendiente: placa, relación de T1 y regulación AVR
Potencia neta de estiaje	Pendiente: recurso, máquina, auxiliares y reserva para Limbani
Demanda de estudio	171.486 kW; viviendas proyectadas y cargas supuestas
Trazado y predios	Corredor de gabinete; dos SE propuestas, sin predios aprobados
Decisión de tensión	Pendiente. Comparar10 kV y22.9 kV;20/22 kV sólo sensibilidad

2. Resultado de la evaluación

La revisión sustituye la tracción compartida por cantón por estados independientes de cada vano para la hipótesis de aisladores rígidos. Se hallan 0 apoyos que exceden la comprobación de flexión tipo al recalcular el esquema anterior y 46 apoyos con alguna carga ascendente de conductores. Se proponen 16 cambios funcionales a retención para estudiar. Las retenidas ideales totales pasan de 128 a 160; su terreno y anclaje siguen sin verificar.

El nuevo cálculo arroja 0 vanos con separación inferior al margen académico7.5 m respecto al perfil heredado. Separación mínima de esa comparación: 7.549 m. Esta cifra no demuestra gálibo real ni seguridad de ningún vano, incluso cuando supera7.5 m.

Con10 kV nominales equivalentes en origen de generación y sin elevación supuesta, la BT de llegada es 350.3 V. Con elevación efectiva1.05 pu resulta 371.1 V. El efecto de los transformadores se debe revisar antes de atribuir toda la caída a la línea.

3. Demanda, horizonte y suficiencia de generación

Se proyectan viviendas base de2017 al año de estudio2026 usando1% anual. Usuarios potenciales = ceil(viviendas×1.01^(2026−2017)). Las categoríasI/I/II, simultaneidad0.80,60 luminarias y14 kW de servicios son hipótesis sin padrón. El resultado no acredita nuevas conexiones ni su distribución secundaria.

Localidad	Viviendas2017	Usuarios potenciales	kW
Huancasayani Centro	95	104	49.920
Huancasayani Bellavista	140	154	73.920
Huancasayani Lince	86	95	30.400

P_doméstica =154.240 kW; P_AP=60×0.0541=3.246 kW; P_servicios=14 kW. P_total=171.486 kW. Con FP0.90: Q=P×tan(acos0.9)=83.054kvar; S=P/0.9=190.540 kVA. La carga se concentra en T2 para calcular el transporte, sin inventar ramales de usuario.

Oferta	Reserva Limbani	Necesidad10 kV	Margen
150 kW	0 kW	183.33	-33.33
150 kW	25 kW	208.33	-58.33
150 kW	50 kW	233.33	-83.33
200 kW	0 kW	183.33	16.67
200 kW	25 kW	208.33	-8.33
200 kW	50 kW	233.33	-33.33

La oferta debe contrastarse con la curva de disponibilidad y con la carga horaria simultánea de ambas localidades. Elevar tensión reduce pérdidas; no compensa un déficit de potencia activa de la central. La proyección a10/20 años se exporta con cargas, potencia de generación y kVA para verificar también la capacidad aparente a la altitud del emplazamiento.

4. Memoria de cálculo eléctrico explícita

4.1 Datos, resistencia y reactancia

Conductor propuesto AAAC6201-T81,50mm² nominales,49.5mm² efectivos, diámetro9 mm, masa135 kg/km, R20=0.671 ohm/km. Masa y diámetro concuerdan con la tabla de referencia DGE; resistencia, RTS14.7 kN, E62GPa y curva de fluencia siguen como datos tipo sin fabricante contratado.

R75 = R20×[1+αR×(75−20)]×Lc/1000 =0.671×(1+0.0036×55)×6.758120 = 5.432569 ohm/fase. Se usa longitud física de conductor; R01 usaba proyección horizontal y subestimaba ligeramente R.

DMG=(Dab×Dbc×Dca)^(1/3)=(1.2×1.2×2.4)^(1/3)=1.511905 m. GMR≈0.7788×d/2=0.0035046 m, aproximación a sustituir por GMR de cable trenzado. X=2πf×2×10^-4×ln(DMG/GMR)×Lc(km)=3.091467 ohm/fase, a60 Hz.

4.2 Qué significa que la salida sea10 kV

Primera frontera: si se fijan exactamente10 kV entre fases en el extremo MT de salida, se calcula sólo línea y carga. Segunda frontera: si se fijan380 V nominales en la barra equivalente del generador, T1 y T2 agregan sus propias impedancias y pérdidas; la MT inicial ya no es exactamente10 kV. Ambas fronteras se tabulan por separado para evitar respuestas incompatibles.

MT salida fija kV	MT llegada kV	Corriente A	Pérdida kW
10	9.8797	11.135	2.0206
20	19.9404	5.517	0.4960
22	21.9458	5.013	0.4095
22.9	22.8480	4.815	0.3778

4.3 Flujo con ambos transformadores

Base250 kVA. rTX=Pcu/Sn=3.1/250=0.0124 pu; xTX=sqrt(0.06²−0.0124²)=0.058705 pu. Zbase=Vnom²/Sbase; ZTX=(r+jx)×Zbase. P0=0.45 kW y Q0=2.5kvar por TX son supuestos constantes. Los equipos alternativos se comparan con las mismas pérdidas pu; ofertas reales pueden cambiar el resultado.

Barrido por fase: i_carga=conj[S_trifásica/(3v)]; corriente de rama=suma de cargas aguas abajo; v_receptor=v_emisor−Z×i; iterar hasta residuo<10^-8 V. P_Joule=3|i|²R; Q_serie=3|i|²X. Comprobar P_fuente=P_carga+P0_T1+P0_T2+ΣP_Joule y Q equivalente. Añadir5 kW de auxiliares sólo al balance de generación; su FP se supone1.

kV nominal	Fuente pu	MT salida/llegada kV	BT V	P línea kW	P generación kW
10	1.0	9.660 / 9.530	350.3	2.359	184.05
10	1.025	9.921 / 9.795	360.7	2.224	183.67
10	1.05	10.181 / 10.059	371.1	2.102	183.33
20	1.0	19.329 / 19.265	354.3	0.576	182.17
20	1.025	19.850 / 19.788	364.6	0.544	181.91
20	1.05	20.370 / 20.309	374.8	0.515	181.66
22	1.0	21.263 / 21.204	354.5	0.476	182.07

kV nominal	Fuente pu	MT salida/llegada kV	BT V	P línea kW	P generación kW
22	1.025	21.836 / 21.779	364.8	0.449	181.81
22	1.05	22.407 / 22.352	375.0	0.425	181.57
22.9	1.0	22.133 / 22.076	354.6	0.439	182.03
22.9	1.025	22.729 / 22.675	364.9	0.414	181.77
22.9	1.05	23.324 / 23.271	375.1	0.392	181.53

La elevación efectiva1.025/1.05 pu es una sensibilidad del modelo ideal; no ordena cambiar un tap. Comprobar relación real, sentido del selector, impedancias por toma, máximo en vacío, rango AVR y garantía a la altitud. Debe evaluarse carga mínima y máxima y toda la red posterior. El objetivo±5% de estudio no constituye certificación de calidad en medidores.

4.4 Comparación económica y necesidad de regulación

A1.05 pu,10 kV pierde 2.102 kW en línea y22.9 kV pierde 0.392 kW: ahorro de pico 1.710 kW. La mejora de BT también depende de T1/T2. No aparece justificación de un elevador intermedio sólo por6.7km: primero resolver tensión nominal, transformadores, AVR y perfil de carga. La inversión adicional no puede decidirse por menor pérdida sin precio de equipos y energía.

Energía anual de pérdidas =Σ(P_perdida_i×horas_i), con8760horas repartidas25/50/75/100% del pico. Esta curva es sintética. La hoja energia.csv conserva cada bloque. Recuperación simple de sobrecosto: ΔCAPEX/(ΔE_kWh×costo_energía−ΔOPEX); faltan cotizaciones y curva horaria para dar un plazo válido.

4.5 Cortocircuito, protección y puesta a tierra

Ik3≈VLL/[sqrt(3)|Zg+ZT1+Zlínea|]; se distinguen Xd″0.20 pu, Xd′0.30 pu y Xd1.80 pu de estudio. La corriente de falla sostenida puede ser menor que la corriente de carga: no basta elegir fusible o50/51 copiando un proyecto SEIN. Requiere curva de decremento/AVR, arranque de motores, inrush, TC/TT, lógica51 V u otra protección y coordinación real. El CSV no es ajuste de relés.

Si se mantiene MT delta en ambos TX, no hay neutro MT accesible; NGR exige transformador de puesta a tierra. Para5 A: RN=VLL/(sqrt3×5); a10 kV=1154.7 ohm y22.9 kV=2644.3 ohm. Energía nominal10s=Vfase×5×10; dimensionar equipos y verificar régimen, capacitancias y protección. No sumar un NGR simbólico sin definir el neutro.

La resistencia de tierra, tensiones de paso/contacto y cimentaciones quedan pendientes. Se requieren Wenner, corriente/tiempo de falla y modelo del terreno. La ampacidad del conductor requiere datos de proveedor y balance térmico a la altitud. Una corrida con h supuesto o el bajo valor de corriente no acredita por sí sola capacidad garantizada.

5. Memoria de cálculo mecánico explícita

5.1 Un poste13 m: qué puede soportar

Longitud total13 m, empotramiento de estudio1.9 m, longitud libre11.1 m y amarre10.6 m. Para13/400,400 daN=4000N≈407.9 kgf de carga transversal equivalente; no400 kg de peso colgado. Con aplicación a0.15 m bajo cima, brazo=13−1.9−0.15=10.95 m. El punto de ensayo y el empotramiento deben confirmarse con proveedor.

Momento de trabajo tipo4000×10.95=43.80 kN·m. Si la rotura garantizada fuese2×trabajo: Mrot=87.60 kN·m. Método de estudio gradoB, phi0.65: resistencia de comparación56.94 kN·m. Para600 daN,85.41 kN·m. Se comparan cargas factorizadas con resistencia reducida; no se aplica además otro divisor2 a esta misma verificación. Peso propio, interacción axial-flexión, fisuración, anclajes y suelo aún requieren comprobación.

5.2 Peso, tracción y ángulo son cargas distintas

Peso lineal por fase=0.135×9.80665=1.323898N/m. En dos vanos iguales85 m y terreno horizontal, un apoyo interior recibe aproximadamente el peso de85 m por fase:3×0.135×85=34.425 kg de cable sin hielo. Eso no incluye aisladores ni poste. La tracción EDS por fase es0.15×14700=2205N; en un terminal, tres fases ejercen6615N horizontales antes de factores. En un ángulo30°, resultante ideal3×2×2205×sin15°=3424.2N. Por eso dividir400 entre kg/m no determina el vano.

5.3 Catenaria y cambio de estado

Se resuelve cada vano por separado bajo la hipótesis de aisladores rígidos. Para apoyo inclinado y viento, se rota al plano de carga. a=H/q; dy=Δz×qv/q; dx=sqrt(L²+Δz²−dy²); x0=dx/2−a×asinh[dy/(2a×sinh(dx/2a))]. y(x)=a[cosh((x−x0)/a)−cosh(x0/a)]. La longitud y las fuerzas tangenciales se calculan con hiperbólicas, sin asumir parábola para desniveles grandes.

Compatibilidad termoelástica: Lnatural≈Lc−∫Tds/(EA). En el nuevo estado Lnatural_2=Lnatural_ref×[1+αΔT+ε_creep]. Se obtiene H por bisección y se exporta el residuo. Se conserva la sensibilidad heredada345 microstrain; la alternativa normativa histórica de temperatura equivalente10°C corresponde230 microstrain con α23×10^-6/K y debe contrastarse con curva de proveedor. No se suma simultáneamente10°C y345 microstrain.

Estado	T°C	V m/s	Hielo mm	Fluencia m/m
EDS	15	0	0	0
VIENTO	5	29	0	0
HIELO	0	0	6	0
COMBINADO	0	14.5	3	0
FRIO	-5	0	0	0
CALOR_FINAL	75	0	0	0.000345

5.4 Fuerzas con signo, viento y retenidas

Las fuerzas de extremo se convierten de cada vano a Este/Norte/Vertical y se suman en el poste. La parte paralela a la cuerda recibe factor1.65; la reacción distribuida horizontal2.5 y vertical1.5. Se muestrea viento0–345° cada15°. No es búsqueda continua exacta del azimut crítico. Se integra el viento sobre un poste cónico tipo180/375 mm; dimensiones de15/17 m son sensibilidad geométrica, no catálogo certificado.

Fvertical negativa en la convención del CSV es carga ascendente de los conductores/aisladores. No se reemplaza el desnivel por su valor absoluto. Retenida ideal por ramal: neutraliza el componente horizontal de tracción a45°, Tg=Fh/cos45°; agrega Fh×tan45° hacia abajo. Resistencia mínima rotura≥Tg/0.90 y se conserva el mínimo60 kN de laespecificación inicial. El modelo ideal no incluye pretensión, rigidez, deslizamiento ni transferencia real de carga: no demuestra estabilidad ni capacidad de anclaje.

Comparación del esquema de apoyos: 0 excedencias de flexión tipo en la base recalculada; 16 apoyos con retención adicional propuesta. Después de esas retenidas ideales quedan 0 excedencias de flexión de estudio. Todos mantienen la capacidad axial y de cimentación pendiente; pasar una relación D/C no equivale a aprobación.

El cruce de los160anclajes ideales y sus segmentos con casas/cauces heredados identifica1 alertas cartográficas. Sus posiciones deben replantearse yrecalcularse antes de aceptar el sistema de retenidas. La ausencia de alerta tampoco demuestra disponibilidad del predio.

5.5 Vano admisible: ejemplo controlado

Poste tipo	Último vano que pasa m	Primero que falla m	Restricción
13 m/400 daN	128	129	FLECHA/GALIBO DE ESTUDIO
13 m/600 daN	128	129	FLECHA/GALIBO DE ESTUDIO

La tabla anterior corresponde sólo a dos vanos iguales en terreno plano, amarre10.6 m, hipótesis de cable50mm² y estados indicados. Se recorre10–300 m y se exige flexión tipo, separación7.5 m de estudio y T/RTS≤40% de estudio. No se transfiere ese vano límite a quebradas, giros, cruces ni terrenos inclinados. En el corredor real cada vano conserva su resultado individual y su observación.

5.6 Cálculo desarrollado de un vano

Ejemplo V037, P037–P038: L=30.4171 m; desnivel de amarres=20.6474 m. H inicial2205N. EA=62×10^9×49.5×10^-6=3069000N. La pendiente relativa|Δz|/L=0.6788 exige conservar la inclinación. Cada fila siguiente procede de una solución independiente del cambio de estado.

Estado	H N	T mayor N	Flecha m	Separación modelo m
EDS	2,205.0	2,678.8	0.084	9.013
VIENTO	3,450.4	3,536.9	0.063	9.033
HIELO	3,155.8	3,854.6	0.171	8.926
COMBINADO	3,305.2	3,788.7	0.105	8.992
FRIO	3,358.3	4,072.7	0.055	9.041
CALOR_FINAL	220.5	281.2	0.839	8.258

5.7 Apoyos que requieren más atención

P024: poste17 m; ángulo4.38°; M sin retenidas=68.765 kN·m; M con retenidas ideales=49.968 kN·m; M resistente tipo=115.050 kN·m. D/C base recalculado=0.598; D/C propuesta=0.598. Vertical exterior mínima=1.339 kN. Acciones: CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS.

P040: poste17 m; ángulo0.00°; M sin retenidas=56.022 kN·m; M con retenidas ideales=55.983 kN·m; M resistente tipo=115.050 kN·m. D/C base recalculado=0.487; D/C propuesta=0.487. Vertical exterior mínima=-2.148 kN. Acciones: PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES.

P031: poste17 m; ángulo0.00°; M sin retenidas=55.285 kN·m; M con retenidas ideales=55.282 kN·m; M resistente tipo=115.050 kN·m. D/C base recalculado=0.481; D/C propuesta=0.481. Vertical exterior mínima=1.079 kN. Acciones: CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS.

P029: poste13 m; ángulo3.88°; M sin retenidas=40.625 kN·m; M con retenidas ideales=23.942 kN·m; M resistente tipo=85.410 kN·m. D/C base recalculado=0.476; D/C propuesta=0.280. Vertical exterior mínima=-1.951 kN. Acciones: PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES.

P039: poste17 m; ángulo10.23°; M sin retenidas=97.852 kN·m; M con retenidas ideales=53.948 kN·m; M resistente tipo=115.050 kN·m. D/C base recalculado=0.469; D/C propuesta=0.469. Vertical exterior mínima=-0.447 kN. Acciones: CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES.

5.8 Ubicación de postes y perfiles pendientes

La ubicación definitiva se obtiene sobre topografía del eje y sus fases, con cotas de cruce, obstáculos, techo/vegetación, terreno bajo balanceo, fajas y predios. Se recalcula flecha y fuerzas al mover un apoyo. Las alertas actuales identifican dónde insertar apoyo, elevarlo o replantear tramo; no se inventa una coordenada aprobada para ocultar la falta de topografía. Los girosP003/P035/P057 mayores90° exigen replanteo o armado especial. No se presenta hoja008 como una retención equivalente para CAC.

6. Metrados vinculados al diseño

Conductor de terna tendida=3×ΣLc_EDS=20,274.361 m. Puentes/colas provisionales=3fases×ramales retenidos×2 m=960.000 m. Reserva3% sobre ambos=638 m. Compra de estudio redondeada=21873 m. El2 m por ramal es una provisión que debe sustituirse por la longitud del detalle de armado, diferenciada de la reserva de suministro.

Recurso	Unidad	Cantidad de estudio
Armado ANCLAJE	jgo	22.000
Armado ANCLAJE_PROPUESTO	jgo	16.000
Armado ANGULO	jgo	41.000
Armado SUSPENSION	jgo	30.000
Armado TERMINAL	jgo	2.000
Conductor AAAC 50: terna tendida	m	20,274.361
Conductor para puentes/colas	m	960.000
Poste CAC 13 m / 600 daN tipo	ud	72.000
Poste CAC 15 m / 600 daN tipo	ud	30.000
Poste CAC 17 m / 600 daN tipo	ud	9.000
Reserva adicional conductor	m	638.000
Retenida y anclaje por ramal	ud	160.000
Transformador 250 kVA netos en sitio	ud	2.000

metrado_detallado.csv conserva ID, recurso, fórmula, poste/vano y estado. Los civiles no reciben volumen cerrado: excavación=πD²h/4 y concreto=excavación−volumen desplazado cuando se defina geometría real. Un bloque1.2 m o una malla dibujada no acredita capacidad ni resistividad. Las planillas dejan esas dimensiones vacías.

7. Materiales, montaje y pruebas

Postes: solicitar carga transversal de trabajo/rotura, posición del ensayo, dimensiones, peso, capacidad axial, interacciónN-M, comportamiento de fisuración, certificados por lote, orificios y transporte. Conductores: ficha AAAC, R20, masa, diámetro, GMR, RTS, E, α, curva tensión/deformación/fluencia y carga mínima de grapas. Aisladores/crucetas: comprobar cargas con signo, distancias y fijación CAC de cada función.

Transformadores/celdas: capacidad neta a altitud local, relaciones/tomas, uk, pérdidas, grupo, neutro, aislamiento y ensayos. Montaje: replantear y liberar predios; ejecutar geotecnia/cimentaciones; izar con procedimiento del proveedor; tender por poleas; ajustar tabla de tensado a temperatura medida; comprobar puesta a tierra/protecciones y energizar tras pruebas. La tabla de tensado de esta revisión es orientativa para el modelo, no orden de tendido.

8. Presupuesto, cronograma y cierre

Se reemplaza el total aparente cerrado por una plantilla con cantidades trazables y precios sin cotizar. El presupuestoR01 se conserva como antecedente estimado; no se reutiliza como oferta local. Suministro, montaje, transporte, obras civiles y gestión se separan para evitar doble contabilización. Se

solicita precio entregado en destino y tratamiento de IGV por oferta. APU, gastos, utilidad y cronograma de rendimiento permanecen editables.

Secuencia propuesta:1) confirmar curso y fuente;2) verificar generación y demanda;3) comparar tensión con cotizaciones;4) levantar corredor/cruces y predios;5) resolver mecánica/aislamiento/protección/tierra/cimentación;6) congelar planillas;7) generar CAD, metrados y presupuesto;8) revisión de responsable y pruebas. Duraciones en hoja de planificación son hipótesis, sin fecha de obra comprometida.

9. Recursos y referencias de contraste

Se inventariaron los archivos del repositorio y se comprobaron los tres ZIP existentes medianteCRC. ElZIP de Capachica se abrió y sus seis DXF se analizaron; aporta organización planta/perfil/unifilar/detalles, no prueba las cargas de Limbani. ElZIPLP-R01 se conserva íntegro; incluye archivos de bloqueoDW L/DWL2 que no se incorporan al paquete nuevo. La bibliotecaDGE es referencia; no constituye adaptación validada aCAC.

Los términos de Electro Puno consultados utilizan once volúmenes y anexos. Las ocho carpetas aquí responden a organización académica, no a una exigencia universal de ocho capítulos. Se agrupan cálculos eléctricos/mecánicos/protección en03, armados en04 y especificaciones en05, preservando la correspondencia de contenido.

SEACE: se descargaron dos contratos oficiales comparables, Ubinas33 kV yCarhuaz13.2 kV, y la ficha de poste13/400. Los contratos no incluyen los planos completos del expediente. Para modelos gráficos se descargaron delSINIA el planos de componentesLircay, mapaTablachaca y planillaChoclococha. El buscadorSEACE redirige a una aplicación dinámica; los documentos directos pudieron recuperarse por descargaHTTP aunque la herramienta web devolvía403.

ID y entidad	Documento local / límite
R02-F01 MINEM	rd018_2003.pdf · Bases primarias; texto aprobado2003. No sustituye consolidación normativa completa.
R02-F02 MINEM	cne_suministro_2011.pdf · Cargas, grados, distancias, factores. Revisar modificaciones aplicables al cierre.
R02-F03 SEACE/PERU COMPRAS	poste_seace_13_400.pdf · Ficha de bien13/400/2/180/375; rotulado daN. No certificado de poste600 daN ni ensayo axial.
R02-F04 Electro Puno	tdr_electropuno_lp.pdf · Referencia de estructura documental Tototani; normativa histórica requiere cotejo actual.
R02-F05 SEACE/Electrosur	seace_ubinas_contrato_023_2021.pdf · LP007-2020-ES. Línea33 kV. Contrato y resumen de presupuesto; no planos de ingeniería.
R02-F06 SEACE/Hidrandina	seace_carhuaz_contrato_091_2024.pdf · AS-SM44-2023-HDNA-3. Consultoría13.2 kV; no expediente técnico adjunto descargado.
R02-F07 SINIA/Municipalidad Huando	dia_tinyacclla_pachachaca.pdf · Referencia de componentes. Se observaron diferencias13.2/22.9 kV y presupuesto: requiere evaluación crítica.
R02-F08 SINIA	dia-hospital_lircay.pdf · DIA de sistema22.9 kV; se revisaron planos decomponentes/trazo/ubicación enanexos186–195. No trasladar1250 kVA ni ajustes.
R02-F09 SINIA	plano_trazo_tablachaca.pdf · Plano de ejes con coordenadas y cuadro de tramos. Referencia de presentación, no ruta de Limbani.
R02-F10 SINIA	dia_choclococha.pdf · Planilla de estructuras con poste/armado/vano/coordenadas. No transferir clima ni equipos.

Cada fuente conserva URL, fecha, SHA-256, tamaño y uso permitido en 08-recursos/fuentes.json. Las referencias históricas pueden tener inconsistencias: se observaron diferencias de tensión/totales enTinyacclla y porcentajes del resumen deUbinas; no se trasladan sus cifras como reglas o precios actuales.

10. Datos necesarios para cerrar ingeniería

Prioridad	Dato verificable	Decisión afectada
1	Placas generador/T1/T2, ubicación y predios	Tensión nominal, potencia neta y transformación
1	Aforos/curva de disponibilidad y demanda horaria	Suficiencia150/200 kW, reserva y horizonte
1	Topografía de campo de terna y cruces	Ubicación, altura y distancia real entre postes
1	Ficha de poste y armadoCAC, cargasN-M	Soportes, retenidas y accesorios
1	Geotecnia y Wenner	Cimentaciones, anclajes y tensiones de paso/contacto
1	AVR/decremento, TC/TT y curvas de equipos	Coordinación de protecciones e inrush
2	Cotizaciones con logística y ensayos	Elección10/22.9 kV y presupuesto
2	Consigna/rúbrica y docente de esta asignatura	Formato de entrega y alcance de evaluación

La ejecución informática y la revisión documental de esta entrega no equivalen a aprobación profesional ni a levantamiento. No se requiere permiso del usuario para continuar corrigiendo cálculos; sí se requieren datos técnicos reales para cerrar las decisiones dependientes. El archivoCONTINUIDAD_IA.md indica cómo reproducir y qué datos actualizar sin reactivar fuentes históricas.