UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO · PUNO

Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

Expediente académico de diseño · Generación aislada → transformación de salida → línea primaria → subestación de llegada

Curso: Instalaciones Eléctricas II

Estudiante: Aquiles Taylor Ramos Yapo

Código: 227368

Docente: pendiente de identificación en este curso; no se atribuyen nombre ni grados.

Limbani y Huancasayani · Sandia · Puno · Perú

Revisión LP-R01 · 14 de octubre de 2026

Diseño académico de gabinete. Coordenadas propuestas, cartografía pública y supuestos identificados. Esta entrega permite revisar el diseño y sus cálculos; requiere verificación de campo y equipos antes de una ejecución real.

Contenido

1. Enfoque, objetivos y límites

2. Auditoría y relación con la minicentral

3. Emplazamiento y trazado de gabinete

4. Población y demanda de Huancasayani

5. Diseño eléctrico y tensión

6. Oferta de generación, crecimiento y operación aislada

7. Mecánica, estructuras y seguridad del trazado

8. Cortocircuito, protección y puesta a tierra

9. Normativa verificada y ruta de ejecución real

10. Metrados, presupuesto y viabilidad

11. Planos, QGIS y control de coherencia

12. Conclusiones y comprobaciones posteriores

Memoria de cálculo y tablas completas en documento independiente. Planos A3 y CAD/QGIS acompañan la entrega.

1. Enfoque, objetivos y límites

Se desarrolla un proyecto académico de diseño de una línea primaria que transporta energía desde la transformación de salida asociada a la minicentral de Limbani hasta una subestación de llegada en Huancasayani. El curso pidió línea primaria; se elimina del alcance activo la distribución entre barrios y lotes urbanos de Limbani.

Objetivo general: definir y comprobar una solución de transporte eléctrico aislado, con trazado, selección de conductor, apoyos, transformación, protección y presupuesto compatibles. Objetivos específicos: fundamentar la demanda; documentar fuentes y coordenadas; calcular comportamiento eléctrico y mecánico; producir CAD editable y QGIS con identificadores únicos; identificar verificaciones necesarias para ejecutar.

La frontera inicial se sitúa en la generación BT de la minicentral y la final en el tablero BT de la SE-HUA. Se estudian T1 y T2 y la línea MT; las redes de usuarios posteriores y las obras hidráulicas pertenecen a proyectos distintos. El esquema no conecta el sistema al SEIN. La línea puede transportar 250 k VA de estudio; esa capacidad no constituye potencia firme de la fuente.

El docente de Instalaciones Eléctricas II no está identificado en los archivos revisados. Se mantiene pendiente, sin trasladar el nombre/grado del curso de Centrales Hidroeléctricas. Autor/estudiante: Aquiles Taylor Ramos Yapo, 227368.

Se conservan originales y la versión previa como antecedentes. Las decisiones están abiertas a verificación de campo. No se atribuyen aprobaciones, servidumbres, mediciones topográficas, cotizaciones o certificados inexistentes.

2. Auditoría y relación con la minicentral

El expediente previo presentaba tres SED de50/100/100 k VA y redes secundarias para764 supuestos lotes de Limbani. No representaba la conexión solicitada a Huancasayani. Además, mezclaba longitudes2.15 km y1.967 km, citaba erróneamente RM 366-2011 para el CNE y reutilizaba RD 023 de soportes secundarios como referencia primaria.

La carpeta activa encontrada es G:/Aquiles/instalacion-electricas/proyectos/aquiles-limbani-redes. En Descargas existe una copia del repositorio y Catastro_Limbani con QGIS/CAD/expediente. No se encontró una carpeta literal denominada Instalaciones Eléctricas Proyectos. El equivalente localizado se documenta sin suponer una ruta inexistente.

La central existente se toma como antecedente aportado: aproximadamente200 k W, generación380 V, 60 Hz y turbina Michell-Banki; no se localizaron placas/acta de inspección que certifiquen esa configuración. La transformación previa0.38/10 k V y250 k VA también es referencia sin placa comprobada. SE-HUA es proyectada, no instalación existente confirmada.

El estudio hidroeléctrico R03 evaluó otro replanteamiento de mayor potencia con supuestos hidráulicos condicionados. No se incorporan automáticamente su alternativa600 k W ni su potencia de estiaje. La oferta firme de esta central existente sigue pendiente de aforos/curvas/equipos y del suministro actual a Limbani. La demanda del presente trabajo comprende Huancasayani y no suma habitantes de Limbani.

Se propone suministrar o adecuar dos transformadores de250 k VA. El presupuesto conservador considera dos equipos nuevos; una reutilización sólo podrá descontarse después de comprobar estado, relación, grupo, impedancia y capacidad a altitud.

3. Emplazamiento y trazado de gabinete

El ámbito es Limbani–Huancasayani, provincia de Sandia, departamento de Puno. Sistema horizontal: WGS84/UTM19 Sur, EPSG:32719, metros. SE-LIM propuesta: E 425715.00, N 8436650.00, tomada del CAD previo. Existe otra referencia de memoria E 425580, N 8436580, distante unos152 m; se conserva la discrepancia, sin resolverla mediante coordenadas del centro urbano.

SE-HUA propuesta: E423 945.21, N8 430 951.88, correspondiente al nodo OSM de Huancasayani Centro (lat-14.1917532, lon-69.7048438). Es referencia de la localidad y no ubicación verificada de predio/subestación. El plano lo indica expresamente. La restitución/captación hidroeléctrica no es objeto del trazado eléctrico.

La consulta OSM del14/10/2026 se archivó íntegra. Se construyó el grafo vial y se obtuvo un camino mínimo de6 998.88 m. Se compararon desplazamientos de±20 m respecto de la vía; el corredor elegido usa-20 m, simplificación8 m y desvíos alrededor de edificios del catastro. El eje eléctrico resultante mide6 696.37 m; la diferencia responde a geometría de gabinete, no a una medición vial oficial.

El desplazamiento de20 m no define servidumbre ni faja marginal. La búsqueda evita sobrevolar los polígonos de casas disponibles con una separación de estudio cercana a4 m. Se usaron8 m de separación a ejes cartográficos de agua para alertas y30 m como cautela; ninguno es un ancho legal ANA. Un cauce representado por eje no permite conocer bordes, inundación ni socavación.

Hay111 postes proyectados, P001–P111;110 vanos, V001–V110;64 cantones de retención y128 retenidas independientes por ramal. Se eliminaron dos apoyos casi coincidentes manteniendo distancia a edificios y longitud admisible de los vanos. No se presentan postes observados en campo.

Cotas de terreno obtenidas por interpolación bilineal de HGT público de~30 m: mínimo3 235.3 y máximo3 771.4 m. Datum vertical/composición de tesela pendientes. El DEM puede omitir taludes, techos, árboles y crecidas: no acredita distancias de seguridad reales. Se requieren levantamiento RTK/estación total, perfiles, cruces, predios y geotecnia.

4. Población y demanda de Huancasayani

INEI 2017 distingue Huancasayani Centro2112030050, Bellavista2112030051 y Lince2112030036 como registros de centros poblados del distrito. Se agregan exclusivamente estas tres denominaciones para el escenario de servicio; no se usa la población de todo el distrito ni se suma nuevamente Limbani. OSM también rotula Huancasarani cerca de Centro; esa etiqueta no sustituye el código INEI.

Base2017:549 habitantes y321 viviendas ocupadas. Crecimiento geométrico supuesto1% anual durante9 años; población2026 proyectada por registro: 600 habitantes. Los usuarios potenciales se redondean hacia arriba por localidad: 353. Vivienda ocupada no es abonado activo; el padrón comercial sigue pendiente. No se obtuvo tabla de centros poblados2025 para este ámbito.

La RD 108-2023 es secundaria y se emplea únicamente para estimar demanda a transportar. Centro/Bellavista se asignan provisionalmente tipo I600 W y Lince tipo II400 W, con simultaneidad0.80. La categoría requiere justificación de campo; no se afirma clasificación oficial. AP:60 luminarias54.1 W y servicios14 k W son supuestos de inventario.

Demanda doméstica154.24 k W; alumbrado3.246 k W; servicios14.00 k W. Total usuarios171.49 k W, fp0.90 y190.54 k VA. Los14 k W representan salud3, educación/comunicaciones3, bombeo3, comercio/talleres4 y comunales1; son demandas coincidentes de estudio, sin otro factor para ocultar el pico.

Una sola llegada en Centro no demuestra que Bellavista y Lince puedan recibir energía sin obras posteriores. La demanda agregada justifica infraestructura troncal; las redes aguas abajo requieren proyecto e inversión separados. Se incluyen escenarios de crecimiento1% y1.5%, no garantía de consumo futuro.

Perfil horario para exposición: demanda baja0.30 Pmax, mañana0.55, mediodía0.60, tarde0.65 y pico nocturno1.00. Es un escenario, no curva medida; no se calcula facturación ni energía garantizada con él. Pérdidas se calculan al pico; auxiliares centrales5 k W son hipótesis y no se suman nuevamente a los servicios de Huancasayani.

Localidad	Base2017 pob./viv.	Usuarios2026	Pdom k W
Huancasayani Centro	205/95	104	49.92
Huancasayani Bellavista	205/140	154	73.92
Huancasayani Lince	139/86	95	30.40

5. Diseño eléctrico y tensión

Se selecciona para el escenario principal10 k V, trifásico3 hilos, 60 Hz, por compatibilidad condicionada con el antecedente0.38/10 k V. No se ha comprobado esa relación. Antes de ejecutar deberá cotejarse íntegramente RD 018 y la tensión admitida para el régimen rural; si se trata de infraestructura nueva estandarizada, 22.9 k V merece evaluación preferente. No se declara que RD 018 autoriza10 k V basándose sólo en su ficha.

Se propone conductor AAAC 6201-T81 nominal50 mm². Datos tipo: sección real49.5 mm², diámetro9 mm, masa135 kg/km, R20=0.671 ohm/km, RTS 14.7 k N, E62 GPa, alfa térmica23 µm/(m·°C). Son especificación académica y deben sustituirse por una ficha contractual. Se compara35/50/70 mm²;50 ofrece menores pérdidas que35 y reserva mecánica razonable. No se inventa una sección mínima DGER.

Resistencia de línea a75°C: 5.3829 ohm/fase; reactancia3.0632 ohm/fase, derivada de fases separadas1.2/1.2/2.4 m, Dmg1.5119 m y GMR0.003505 m. Se distinguen longitud horizontal UTM y longitud tridimensional del conductor para compra.

El flujo de carga PQ equilibrado incluye ambos transformadores, la línea y vacío supuesto0.45 k W+2.5 kvar por TX. Se adopta elevación efectiva de toma+5% en T1, sujeta a fabricante y operación sin carga. Resultado: MT salida10.182 k V, MT llegada10.060 k V y BT371.1 V (-2.34% respecto de380 V), antes de circuitos de usuarios. La toma es una decisión de estudio, no ajuste autorizado de un equipo existente.

Corriente de transporte al pico11.35 A; corriente nominal a250 k VA/10 k V14.43 A. Caída en línea1.20% y pérdida2.08 k W. Un límite de5% en línea es objetivo de estudio, no artículo de RD 018 inventado. La calidad de tensión debe evaluarse en puntos de entrega y con la regulación de la generación.

Balance térmico simplificado por convección/radiación/sol entrega92.4 A a75°C con h=5 W/(m²K), emisividad/absorptividad0.5, ambiente30°C y1000 W/m². Es sensibilidad de gabinete, no ampacidad garantizada a altitud. El requerimiento es14.44 A; se necesita ficha de proveedor y ambiente real.

T1 y T2:250 k VA de capacidad neta garantizada en el emplazamiento, uk6%, P0=0.45 k W y Pcu=3.1 k W propuestos, Dyn11 para ATdelta/BTestrella-neutro. El reloj es selección de estudio y debe armonizarse con placas y diferencial. SE de piso cercada, plataforma6×4 m, para evitar asumir capacidad de subestación aérea pesada sin pesos/cargas.

BT interno de cada SE:20 m, dos conductores Cu 240 mm² en paralelo por fase, un neutro Cu 240 y PE35 mm², tablero400 A con capacidad de uso a altitud. Se exige ampacidad conjunta≥400 A en disposición final; iguales material/sección/longitud y conexiones equilibradas por circuito paralelo. Sección es decisión robusta de estudio; agrupamiento, aislamiento, terminales y corrección de altitud necesitan ficha. Se excluyen ramales de usuarios.

6. Oferta de generación, crecimiento y operación aislada

La demanda171.49 k W requiere en el modelo183.31 k W y212.45 k VA en generación incluyendo auxiliares. La referencia de200 k W deja sólo16.69 k W para otros destinos. Con25 k W reservados a Limbani, el requerimiento supera200 k W. La capacidad250 k VA de línea/transformadores no resuelve ese déficit.

Se debe comprobar demanda actual de Limbani, potencia neta estacional, estado de equipos y derechos de agua. Hasta entonces, el abastecimiento completo no se considera garantizado. Son opciones: ejecución por etapas con padrón menor; gestión de usos productivos/picos; respaldo despachable; ampliación de generación si el recurso lo sustenta; selección de una fuente alternativa. No se asigna una potencia artificial para cerrar el balance.

En estiaje, el despacho debe limitar la carga a potencia hídrica disponible menos pérdidas y auxiliares; prever desconexión escalonada de usos no críticos, arranque secuencial de bombas, medición, y reserva para salud/comunicaciones. AVR y regulación de velocidad/frecuencia pertenecen a la central y su interfaz se debe verificar. No se confía en potencia nominal constante.

La llegada puede funcionar sin SEIN. Una adaptación futura requiere estudio con empresa distribuidora/COES según régimen, flujo y cortocircuito, sincronismo25, antiisla, protecciones direccionales, medición y requisitos del operador. La clase24 k V no constituye compatibilidad automática con toda tensión ni conexión aprobada.

La proyección a20 años con1.5% alcanza más de250 k VA sólo en usuarios; pérdidas y auxiliares hacen que la fuente requiera reforzarse antes. No se cambia ahora el proyecto por una futura interconexión hipotética.

Reserva Limbani k W	P total requerida k W	Margen ref.200 k W
0	183.31	16.69
25	208.31	-8.31
50	233.31	-33.31
100	283.31	-83.31

7. Mecánica, estructuras y seguridad del trazado

Se calcula catenaria en el plano de la carga resultante, con desnivel real de cada par de apoyos según DEM. En cada cantón se conserva longitud sin tensión, considerando deformación elástica lineal, temperatura y fluencia de sensibilidad345 με. Se usa HEDS=15%RTS=2205 N a15°C. El modelo admite apoyos inclinados; no sustituye curva tensión-deformación del conductor ni reparto real con movimiento de cadenas.

CNE 250-1 B, área1(3000–4000 m): viento29 m/s a5°C; hielo6 mm a0°C; combinación14.5 m/s y3 mm a0°C. Densidad hielo913 kg/m³. Por altitud se usa K=.455 para presión eólica P=K·V²·Sf·A, Sf1 conductor redondo. Estados adicionales: frío-5°C y conductor75°C con fluencia, ambos de sensibilidad. No son series meteorológicas.

Para revisión conservadora se adopta grado B de estudio y se extienden factores253-1: vertical1.50, viento2.50, tensión1.65, incluso a casos donde250.C permite1.0; esta extensión es decisión conservadora, no obligación general del CNE. Tabla261-1 A: CAC no pretensado0.65 bajo250.B; retenida0.90. El poste tipo600 da N se supone con rotura2×trabajo; esa relación exige certificado y no proviene de una medición local.

Resultados: máximo T/RTS=27.7%; máximo uso de flexión del poste tipo55.8%. Compresión/vertical de estudio máxima60.8 k N: el fabricante debe acreditar capacidad axial y combinación con flexión, no basta comprobar600 da N transversal.

Vanomáximo82.7 m; cantónmáximo476.5 m. Suspensión≤5°,ángulo5–30° con retención, anclaje>30° y terminales. Los ángulos grandes referencian láminas012/016 y se verifican caso por caso; no se usa un armado de30° para un quiebre de90°.

Postes CAC 13 m:98;15 m:10;17 m:3. Altura de amarre10.6/12.4/14.2 m. Empotramiento inicial1.9/2.1 m propuesto, por verificar con suelo/fabricante. Los apoyos mayores responden al perfil modelado y aparecen en todos los cuadros.

Cada retención dispone de anclajes longitudinales independientes por ramal, 45° vertical de estudio y resistencia de rotura mínima60 k N. Se comprueba tiro de tres fases por ramal bajo factor1.65 y componente vertical. La geometría del anclaje es esquemática y puede invadir predios/cauces; deberá ajustarse y recalcularse. Bloque1.2 m cúbico es provisión de presupuesto, no cimentación verificada.

Margen mínimo frente al DEM en estados analizados:7.55 m. Se toma7.5 m como margen de estudio respecto del mínimo7 m de232-1 en cruces viales de conductores desnudos MT≤23 k V; otros escenarios/cauces/obstáculos aplican reglas propias. La Tabla232-1 a de50–60 k V no se aplica a10 k V. Techos/árboles/vehículos/inundación y balanceo transversal requieren campo.

Cruces de agua se identifican por intersección OSM y se listan en vanos.csv. Ejes de agua incompletos y DEM no bastan para despejar crecidas, taludes o fajas. No se aprueba ningún cruce por tener separación cartográfica8 m.

8. Cortocircuito, protección y puesta a tierra

Se estudia una fuente síncrona aislada250 k VA. Hipótesis de reactancias xd″=.20, xd′=.30, xd=1.80 pu y ra=.02 pu, sumando impedancias de T1, línea y T2 según punto. Se calcula falla trifásica simétrica por Vfase/|Z|; sin aporte de motores ni tolerancias/corrección de tensión. No es un cortocircuito del SEIN ni ajuste final IEC 60909.

En llegada MT: Ik3 subtransitoria53.4 A y sostenida7.73 A. Esta última puede quedar por debajo de la corriente de carga. Fusibles y50/51 sin supervisión de tensión pueden no despejarla; se incorporan51 V, protección diferencial de TX y protección de tierra sensible.

Q1/Q2:interruptores MT, TC25/5 o25/1 de clase/VA por comprobar, 50/51 y51 V, 87 T por TX, 59 N/64 con detección homopolar. Propuesta orientativa51 V: pickupprimario5 A si U<.70 pu, tiempo0.60 s cabeza; llegada BT100 A con U<.70 pu y0.20 s; respaldo generador0.90 s. No son ajustes aprobados: arranque, AVR, saturación TC, corrientes decrecientes, poder de corte y coordinación necesitan curvas reales.

Para MTdelta se propone zigzag y resistencia de neutro en SE-LIM:5 A/10 s, R≈1155 ohm, energía térmica≈289 k J. Capacitancia supuesta7 n F/km/fase da corriente capacitiva total~0.306 A; debe medirse/calcularse con geometría y accesorios. CBCT/59 N y control del NGR deben detectar tierra; el valor5 A no es norma universal ni estudio definitivo de secuencia cero.

Puesta a tierra de SE: malla10×10 m, cuatro líneas por dirección, paso3.33 m, profundidad0.6 m, Cu 35 mm² y cuatro varillas2.4 m/16 mm. PAT de poste: dos varillas y enlace Cu 25 mm², sin neutro continuo MT. Equipotencialidad, cercos, descargadores y pantallas deben verificarse frente a paso/contacto/transferencia, CNE 036.

Una varilla2.4 m/16 mm tiene R aproximada ρ/(2πL)[ln(4 L/d)-1]; paraρ100/300/1000 ohm·m resultan~35.8/107.3/357.9 ohm. Dos varillas no equivalen automáticamente a R/2 por resistencia mutua. Se adjunta sensibilidad de malla; no se promete25 ohm ni seguridad por resistencia baja aislada.

Cu 35 mm² de malla y PE se proponen por robustez mecánica/corrosión y margen térmico. Verificar ensayo de resistividad, corriente realmente inyectada a terreno, tiempo de despeje, factor de reparto y tensiones admisibles. Bajo NGR5 A y resistencia provisional, contacto transferido puede dominar aun con falla limitada.

Descargadores Zn O y aisladores requieren coordinación con tensión máxima a tierra durante falla, resistencia NGR, contaminación y altitud. Se propone clase24 k V de equipos para10 k V, pero125 k V de impulso no se considera garantía en sitio sin proveedor. No se reproduce el factor de altitud1.28 del expediente anterior sin

sustento.

9. Normativa verificada y ruta de ejecución real

El CNE Suministro2011 se aprobó por RM 214-2011-MEM/DM. Rige la seguridad de la línea y estaciones según su ámbito. CNE Utilización RM 037-2006 con modificatoria175-2008 se aplica a instalaciones de utilización/auxiliares BT. Una lista de títulos no es certificación de cumplimiento; la matriz identifica reglas efectivamente consultadas y controles pendientes.

RD 024 corresponde a soportes primarios; RD 023 es secundaria y se retira de la base activa. RD 108-2023 es secundaria, sólo usada para demanda. RD 018 es referencia primaria con descarga oficial no recuperada; se conserva la limitación y no se atribuyen su sección mínima, caída máxima, tensión o puesta a tierra sin cotejo del texto. Proyectos de norma prepublicados no se tratan como normas aprobadas.

Ley28749 y Reglamento DS 018-2020 deben consultarse con modificaciones. Se verificó DS 003-2026-EM, publicado25/04/2026: su artículo3 modifica, entre otros, artículos51.1 c/51.2 f sobre requisito ambiental cuando corresponde. No se infiere de ello exoneración automática para esta línea. Su régimen requiere confirmar calificación SER, titularidad y concesión eléctrica rural aplicable.

Ejecución real: acreditar titular, origen autorizado de energía y derechos sobre equipos; elegir régimen LCE/SER; gestionar concesión/autorización que corresponda a actividades e instalaciones; resolver derechos de predios y servidumbres; determinar instrumento ambiental eléctrico/SEIA; coordinar ANA en cauces/fajas si hay interferencia; tramitar cruces viales y afectaciones municipales; evaluación de patrimonio cultural cuando corresponda; proyecto y firma profesional, revisión de seguridad, pruebas y operación.

Para obras de SE y cimentaciones se seleccionarán versiones aplicables RNE E.020, E.030, E.050, E.060 y seguridad RESESATE2013/legislación SST. No se dimensionan edificios sismorresistentes ni fundaciones con datos ficticios. La LP no modifica derechos de uso de agua de la central; éstos deben verificarse separadamente.

IEC 60076-1:2011 y60076-3:2013+AMD1:2018 se proponen como complemento de especificación y ensayos de transformadores/aislamiento cuando el criterio no está desarrollado en el documento nacional. Se consultaron fichas IEC, no textos de pago íntegros: no se atribuyen cláusulas ni resultados certificados. La edición contractual y sus disposiciones se deben cotejar al adquirir los equipos.

No se presenta ningún trámite como obtenido ni se presupone concesión de una empresa local. Un eventual SEIN requiere ruta de conexión independiente.

10. Metrados, presupuesto y viabilidad

Cantidades provienen del eje y tablas: 111 postes, 110 vanos, 128 retenidas, dos SE de250 k VA. Conductor: suma de longitudes de catenarias EDS por fase×3, más3%reserva: 20 880 m a comprar. No se multiplica la longitud horizontal por tres ignorando desnivel/flecha.

Se incluyen armados por función, PAT por poste, dos transformadores, celdas, NGR/zigzag, mallas, tableros/cables BT internos, descargadores/control, plataformas/cercos, pruebas, gestión y campo. Provisión civil no garantiza bloque/fundación: cantidades se identifican como geométricas provisionales y deben cambiar con geotecnia.

Todos los precios son estimaciones PEN al14/10/2026. El catálogo público Nexans no ofrece precios verificables del producto/tamaño para este sitio; no se hallaron ofertas específicas de equipos garantizados a3772 m. No se presentan los valores como cotizaciones. Transporte extraordinario12%, ingeniería8%, contingencia20% e IGV18% se explicitan; precios de poste incluyen montaje y no se añade otra partida general de montaje.

Orden de magnitud: directo S/1 970 204; inversión con logística/ingeniería/contingencia e IGV S/3 347 771. Rango de sensibilidad-25/+40%: S/2 510 828 a S/4 686 879. No incluye generación/reforzamiento hídrico ni distribución posterior en Huancasayani ni tasación definitiva de compensaciones.

Viabilidad de transporte eléctrico: favorable bajo hipótesis de equipos, tensión y terreno, por corriente y caída reducidas. Viabilidad de abastecimiento continuo: no acreditada, por oferta real, estiaje y reserva Limbani. Viabilidad económica integral: indeterminada sin energía firme/padrón/tarifa/cotizaciones. No se calcula un VAN/TIR de apariencia precisa sobre datos faltantes.

Partida	Ud	Cantidad	P.U. S/	Parcial S/
AAAC 50 mm2, tres fases + 3% reserva	m	20 880	5.80	121 104
Poste CAC 13 m 600 da N tipo, suministro y montaje	ud	98	3 800.00	372 400
Poste CAC 15 m 600 da N tipo, suministro y montaje	ud	10	5 300.00	53 000
Poste CAC 17 m 600 da N tipo, suministro y montaje	ud	3	7 100.00	21 300
Armado suspensión	ud	46	1 200.00	55 200
Armado angular de retención	ud	41	1 800.00	73 800
Armado anclaje/terminal	ud	24	2 800.00	67 200
Retenida completa; bloque 1.2 m tipo, por verificar	ud	128	2 600.00	332 800
PAT poste, 2 varillas y enlace	ud	111	1 200.00	133 200
Transformador 250 k VA garantizado a altitud	ud	2	105 000.00	210 000
Celda de protección por SE	ud	2	55 000.00	110 000
Zigzag y NGR MT 5 A/10 s	lote	1	60 000.00	60 000
Malla SE 10 x10 m + 4 varillas	ud	2	25 000.00	50 000
Tablero BT 400 A	ud	2	22 000.00	44 000
Cable BT 2 x240 mm2/fase + N240, 20 m/SE	m	280	105.00	29 400
PE de SE Cu 35, 20 m/SE	m	40	20.00	800
Descargadores y terminales SE	lote	2	8 000.00	16 000
Protecciones y comunicaciones	lote	1	35 000.00	35 000
Plataforma SE 6 x4 m, cerco 20 m y drenaje	ud	2	55 000.00	110 000
Pruebas y capacitación	lote	1	30 000.00	30 000
Campo, gestión ambiental y servidumbre	provisión	1	45 000.00	45 000

11. Planos, QGIS y control de coherencia

El DXF R2018 utiliza unidadesmetros en modelspace y UTM19 S. Contiene bloques propios LP_SUSPENSION/ANGULO/ANCLAJE/TERMINAL, atributos ID/estructura/E/N/altura, símbolos de tierra/retenida y SE en proyección basada en09-90-09. Geometría de bloque corresponde a poste; desplazamiento del rótulo es sólo anotación.

El CAD incluye láminas A3: ubicación general, plantas/perfiles por~1 km, unifilar, estructuras y puesta a tierra/SE. Escalas de planta y perfil se calculan por viewport; esquemas eléctricos y constructivos se indican sin escala. El eje de tres fases y retenidas está separado en capas. La presentación PDF se renderiza de las propias láminas CAD para evitar gráficos de distinto trazado.

QGIS contiene copias del catastro original, eje, vanos, postes, retenidas, SE y referencias OSM; CRS32719 y rutas relativas. Ortofoto antecedente disponible como capa opcional sin exigir servicios Google/XYZ. Se verifica guardar/reabrir y se ensaya portabilidad del paquete. No se utiliza el catastro ampliado con viviendas sintéticas

como dato censal.

Cada poste y vano procede de resultados.json. Se verifica conteo, coordenadas de bloques CAD, continuidad/longitudes, identificadores en GIS/CSV y metrados; los originales se conservan con manifiestoshash. Verificaciones numéricas no certifican topografía, calidad de montaje ni homologación de símbolos de fabricantes.

12. Conclusiones y comprobaciones posteriores

La corrección efectiva transforma el proyecto urbano previo en una línea troncal independiente a Huancasayani: 6.696 km, AAAC 50 mm², 10 k V condicionado a compatibilidad, 111 postes, 110 vanos y dos transformaciones250 k VA propuestas. El documento, los cálculos y los gráficos comparten fuente única.

Demanda2026:171.49 k W para353 usuarios potenciales. El flujo PQ con toma de estudio+5% entrega~371.1 V en llegada y exige183.31 k W. Por ello, 200 k W de referencia no bastan para Huancasayani y25 k W adicionales de Limbani; estiaje puede reducir más la oferta.

La fuente aislada obliga a considerar corriente de falla decreciente y protección51 V/diferencial/tierra. Las tablas de flexión/tensión y margen DEM son comprobaciones de estudio; no sustituyen certificados de postes/retenciones, perfiles de campo y condiciones de paso/contacto.

Prioridad de campo: identificar con certeza CM/SE salida y predio SE llegada; placas/tensión/impedancias/AVR; padrón y curva de Huancasayani; demanda Limbani y potencia estacional; topografía con cruces/techos/cauces; geotecnia y resistividad; cotejo completo RD 018 y régimen; fichas/ofertas y ajustes deprotección. No requiere inventar información para presentar académicamente el trabajo.

La implementación posterior deberá recalcular eje, postes, pérdidas/flujo, cortocircuito y presupuesto cuando cambien datos de campo. Si no se acredita fuente suficiente, se debe reducir etapa de usuarios o reforzar generación/respaldo; no declarar la línea como garantía de200 k W permanentes.

Fuentes y límites de consulta

S01 · Catastro original Limbani y antecedente CAD

Fuentes locales preservadas en fuentes/local/lp-r01/antecedente; original C:/Users/51949/Downloads/Catastro_Limbani/qgis/Catastro-Limbani.gpkg

485 entidades Casas; 3 geometrías inválidas reparadas sólo para análisis, sin modificar originales. Datos no equivalen a usuarios censados.

S02 · OpenStreetMap API, consulta del corredor

https://api.openstreetmap.org/api/0.6/map?bbox=-69.735,-14.215,-69.665,-14.125

XML archivado osm_bbox.xml; WGS84; © Open Street Map contributors, ODb L 1.0. Centro OSM nodo11301623876. No catastro legal ni levantamiento.

S03 · Terrain Tiles, Mapzen / datos globales USGS

https://registry.opendata.aws/terrain-tiles/

Tesela S15 W070, HGT 3601 x3601, muestreo 1 segundo (~30 m), interpolación bilineal. Datum vertical/composición no comprobados. No nivel de agua ni perfil de campo.

S04 · INEI, Directorio Nacional de Centros Poblados 2017, tomo4

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/tomo4.pdf

Páginas impresas1713-1714, PDF447-448, inspeccionadas en investigación hidroeléctrica. Centro/Bellavista/Lince: 205/205/139 habitantes y 95/140/86 viviendas ocupadas. Último dato local recuperado, no padrón 2026.

S05 · CNE Suministro 2011, RM214-2011-MEM/DM

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/95751/RM_214_2011_DM.pdf

Texto íntegro local; revisión dirigida de 036, 230, 232, 234, 250, tablas253-1 y261-1 A. No se afirma revisión/certificación de todas las reglas.

S06 · CNE Utilización, RM037-2006 y modificatoria RM175-2008

https://www.gob.pe/institucion/osinergmin/normas-legales/738607-037-2006-mem-dm

Texto local y modificación conservados en referencias; aplica a BT, auxiliares y utilización según frontera, no sustituye Suministro para LP pública.

S07 · RD018-2003-EM/DGE, bases de líneas y redes primarias

https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/4775002-018-2003-em-dge

Existencia y denominación verificadas en ficha MINEM; descarga devolvió418. No se atribuyen numerales sin lectura íntegra. Completar cotejo de tensión10 k V y aplicación rural antes de ejecución.

S08 · RD024-2003-EM/DGE, soportes normalizados primarios

https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales

PDF local referencias/normativa/pdf/rd024-2003-EM-DGE.pdf, 108 p, título/índice leídos. Láminas004, 008, 012, 016, 020 referencian funciones; dibujos del proyecto son adaptaciones de estudio, no planos de fabricación.

S09 · Norma DGE Símbolos Gráficos, RM091-2002

https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/108773-0091-2002-mem

Sección9 local de17 p; páginas73-74 revisadas visualmente: centro del símbolo representa entidad; 09-90-09 SE en proyección. Postes/retenidas: símbolos propios declarados.

S10 · RD108-2023-MINEM/DGE, bases secundarias

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2179334-1

Se emplean calificaciones600/400 W y simultaneidad0.80 para demanda. Tipificación I/I/II propuesta, sin acreditación. No es norma de diseño de LP ni justifica metros de BT.

S11 · Nexans Perú, catálogo energía resumen2019

https://www.nexans.pe/dam/jcr:057983be-67dd-497d-aa70-a0ff051d4f08/Catalogo%20energia%20resumen%202019.pdf

PDF descargado; identifica familias de conductores. No garantiza los valores tipo AAAC 50 utilizados ni aporta precios vigentes; obtener ficha y oferta específica.

S12 · RESESATE2013, RM111-2013-MEM/DM

https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/108429-0111-2013-mem

Existencia/ficha oficial comprobadas. Aplicar seguridad de trabajo, procedimientos, personal habilitado y maniobras antes de montaje/operación.

S13 · DS018-2020-EM, reglamento electrificación rural

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1871077-4

Consultar junto a Ley28749 y modificaciones vigentes; no calificación SER obtenida.

S14 · DS003-2026-EM, modificación reglamento rural

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2509857-1

Publicado25/04/2026, texto oficial consultado. Modifica trámites/financiamiento/transferencia; no exime automáticamente requisitos técnicos ni ambientales de esta LP.

S15 · Reglamento ambiental eléctrico DS014-2019-EM

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/340037/DS_N__014-2019-EM.pdf

Texto local de investigación previa y fe de erratas. Categoría ambiental y consolidación normativa deben determinarse por autoridad y titular real.

S16 · ANA Ley29338

https://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/ley_29338_0_2.pdf

Faja marginal/cauces y eventuales obras sobre agua requieren evaluación específica. Buffer cartográfico8/30 m es criterio de cautela, no ancho legal.

S17 · Reglamento Nacional de Edificaciones, MVCS

https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793

Seleccionar E.020, E.030, E.050, E.060 según obras de estaciones, cimentación y geotecnia; no cálculo estructural definitivo declarado.

S18 · IEC60076-1:2011, edición3.0, transformadores

https://webstore.iec.ch/en/publication/588

Ficha primaria consultada; complemento propuesto de especificación/ensayo de equipos, no obligación legal autónoma. Texto completo no adquirido; no numerales inventados.

S19 · IEC60076-3:2013+AMD1:2018, edición3.1

https://webstore.iec.ch/en/publication/62880

Ficha IEC consultada: aislamiento, ensayos dieléctricos y separaciones externas. Solicitar garantía a altitud y coordinación; no aplicar multiplicador universal1.28.

S20 · DL25844, Ley de Concesiones Eléctricas

https://www.osinergmin.gob.pe/cartas/documentos/electricidad/normativa/LEY_CONCESIONES_ELECTRICAS.pdf

Compilación histórica disponible; ruta real exige cotejo consolidado, titular y régimen. Potencia de central no exonera automáticamente línea/distribución.