Projektplanungsbericht

Gespeicherte Projekteingaben und ausgewählte Berechnungsergebnisse

2026-10-25 13:43:53.201558+00:00

Projekt

Dieser Bericht enthält gespeicherte Projekteingaben und die ursprünglichen Ergebnisse der ausgewählten Berechnungen. Landesspezifische Anforderungen sowie die elektrische Auslegung und die Installation müssen noch geprüft werden. Der Bericht erteilt keine Freigabe für die Gesamtanlage.

Projekt	Berlin · Beispielprojekt · PV und Speicher
Projektreferenz	c7795bc2c1e14e389622015c809ace45
Eingabeversion	20

Standort und Projekteingaben

Standort	Berlin · Beispielstandort
Land	DE
Zeitzone	Europe/Berlin
Projektnotiz	Interaktives Beispiel mit echten JRC-Wetterdaten und nachgewiesenen Trina-Moduldaten; Dachgeometrie und Verbrauch sind Beispielannahmen.

Prüfung der Geräteauswahl

Landesspezifische Anforderungen werden in den ausgewählten Berechnungen nicht bewertet.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Ausgang des Umrichters

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	10 kW
Quelldokument · Seite 2	10000 W https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

Netzphasen

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	3
Anforderung	3

PV-Eingangsleistung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	20 kWp
Anforderung	11,04 kWp
Quelldokument · Seite 2	20000 Wp https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

PV-Strings und Eingänge

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Erforderliches Zubehör

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	SAJ BC2-HV1

Herstellerangaben zur Kombination

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Anzahl der Module

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	4

Parallelschaltung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	1

Batteriespannung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	180~800 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf
Quelldokument · Seite 2	89.6-115.2 / 179.2-230.4 / 268.8-345.6 / 358.4-460.8 / 448-576.0 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

Verkaufseinheit

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	battery_module https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

Nutzbare Speicherenergie

4,5 × 4 = 18 kWh

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	18 kWh
Anforderung	18 kWh
Quelldokument · Seite 2	4.5 kWh https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

AC-Dauerleistung bei Entladung

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Anforderung	10 kW

Entladepfad der Batterie

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Komponenten und Herstellervorgaben

Der H2 T3 wird mit einem Smart Meter, drei Stromwandlern und einem 10 m langen Zähler-Kommunikationskabel geliefert (H2-Handbuch, Abschnitt 2.2 Auspacken, PDF-S. 36 englisch / S. 7 deutsch).

SAJs B2-Datenblatt nennt B2-5.0 bis B2-25.0 als ein bis fünf BU2-5.0-Module mit einem Steuermodul BC2-HV1, und das B2-Handbuch (V1.2, PDF-S. 5) gibt an, dass die B2 nur als solches Set eingesetzt werden kann: Das Steuermodul ist ein eigener Artikel.

Die SAJ-Konfigurationsanleitung V1.0 (Abschnitt 2) gibt das System der H2-Serie als H2 + BC2 + BU2 an. Das SAJ-Datenblatt der B2 nennt B2-5.0 bis B2-25.0 als ein bis fünf BU2-5.0-Module mit einem Steuermodul BC2-HV1, und das SAJ-Handbuch der B2 (V1.2, PDF-S. 5) gibt an, dass die B2 nur im Verbund mit dem Hochvolt-Speicherwechselrichter der SAJ-H2-Serie eingesetzt werden kann. Die Listung umfasst die B2-5.0 mit einem Modul nicht; ihre Betriebsspannung liegt unter dem Batteriespannungsbereich des H2 T3.

Ein einzelnes BU2-5.0-Modul arbeitet mit 89,6 bis 115,2 V (diese Werte nennt das SAJ-Datenblatt der B2 für die B2-5.0 mit einem Modul), unterhalb des Batteriespannungsbereichs des H2 T3 von 180 bis 800 V; zwei Module arbeiten mit 179,2 bis 230,4 V.

Quelldokument · Seite 36	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf
Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2_HS2_HS3_AS2_AS3_Configuration_Instructions_V1.0_en.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2_HS2_HS3_AS2_AS3_Configuration_Instructions_V1.0_en.pdf
Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/B2-5.0-HV1-HV5-user-manual-EN-EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/B2-5.0-HV1-HV5-user-manual-EN-EU.pdf
Quelldokument · Seite 2	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf
Quelldokument · Seite 37	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf

Vorläufige Stückliste

Diese vorläufige Stückliste stammt aus dem ausgewählten gespeicherten Ergebnis zur Geräteauswahl. Mengen werden nur angegeben, soweit sie ermittelt sind. Die Liste ist noch keine vollständige Stückliste für die Installation. Weitere Komponenten und offene Anforderungen müssen projektspezifisch geprüft werden.

Menge	Produkt	Referenz
1	SAJ H2-10K-T3	DLK-SAJ-H210KT3
1	SAJ BC2-HV1	DLK-SAJ-BC2HV1
4	SAJ BU2-5.0-HV1	DLK-SAJ-BU250HV1

Energieszenario und ausgewählte Geräte

Diese Prüfung vergleicht die gespeicherten Szenarioparameter mit den für die Berechnung ausgewählten Geräten. Die Leistungsfähigkeit der Geräte wird dadurch nicht nachgewiesen.

4,5 × 4 = 18 kWh

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Modell	SAJ BU2-5.0-HV1
Modell	SAJ BC2-HV1
Modell	SAJ H2-10K-T3

Anzahl der Module	4
Parallelschaltung	1
Nutzbare Speicherenergie · Quelldokument · Seite 2	4.5 kWh https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

Prüfung	Prüfstatus	Ergebnis	Anforderung
Nutzbare Speicherenergie	Geprüfte Anforderungen erfüllt	18 kWh	18 kWh
AC-Dauerleistung bei Entladung	Weitere Prüfung erforderlich	—	10 kW
Betriebsart im Szenario	Geprüfte Anforderungen erfüllt	—	—
Speicherverluste und Betriebsbedingungen	Weitere Prüfung erforderlich	—	—
Umrichteranschlüsse und Systemtopologie	Weitere Prüfung erforderlich	—	—

Energieszenario

Die PV-Werte für Erzeugung und Abregelung beziehen sich auf den DC-Zwischenkreis. Die Versorgung der Verbraucher sowie Netzbezug und Einspeisung werden auf der AC-Seite berechnet; die Speicherwerte beruhen auf den gespeicherten Verlustannahmen.

Die angegebene Batterietemperatur gilt für das gesamte Szenario als konstant und wird mit den dokumentierten Temperaturbereichen für Laden und Entladen abgeglichen. Sie wird nicht aus Wetterdaten abgeleitet. Das Modell verwendet feste Verlustannahmen und bildet keine Temperaturänderungen ab.

Simulierter Strombedarf	1,103 kWh
PV-Erzeugung (DC)	9,634 kWh
Netzbezug	0 kWh
PV-Einspeisung	0 kWh
PV-Abregelung (DC)	0 kWh
Ungedeckter simulierter Strombedarf	0 kWh
Solarer Deckungsanteil am Gesamtbedarf	100 %
PV-Energie für Verbrauch und Speicherung vor Ort	100 %
Berechnete Intervalle	2
Batterietemperatur im Szenario	20 °C

Referenzen der gespeicherten Berechnungen

Datenquelle	Beispielannahme · kein externer AC-Hilfsverbrauch
Datenquelle	Declared reference assumptions: DC/DC 98% each way, storage 99% each way, forward inverter 96%, fixed battery temperature 20 °C, zero internal and DC auxiliary demand and standing loss. No reverse charging. These are scenario assumptions, not manufacturer performance data.
Datenquelle	Beispielverbrauch · 6.000 kWh pro Jahr
Datenquelle	JRC PVGIS typical meteorological year
Berechnungsreferenz	4a89969354884bb79292f9ca000574c4 · Eingabeversion 20