Projektplanungsbericht

Gespeicherte Projekteingaben und ausgewählte Berechnungsergebnisse

2026-10-25 00:43:47.729762+00:00

Projekt

Projekt	Berlin · Beispielprojekt · PV und Speicher
Projektreferenz	c7795bc2c1e14e389622015c809ace45
Eingabeversion	14

Dieser Bericht enthält gespeicherte Projekteingaben und die ursprünglichen Ergebnisse der ausgewählten Berechnungen. Landesspezifische Anforderungen sowie die elektrische Auslegung und die Installation müssen noch geprüft werden. Der Bericht erteilt keine Freigabe für die Gesamtanlage.

Standort und Projekteingaben

Standort	Berlin · Beispielstandort
Land	DE
Zeitzone	Europe/Berlin
Projektnotiz	Interaktives Beispiel mit echten JRC-Wetterdaten und nachgewiesenen Trina-Moduldaten; Dachgeometrie und Verbrauch sind Beispielannahmen.

Prüfung der Geräteauswahl

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Landesspezifische Anforderungen werden in den ausgewählten Berechnungen nicht bewertet.

Ausgang des Umrichters

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	10 kW
Quelldokument · Seite 2	10000 W https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

Netzphasen

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	3
Anforderung	3

PV-Eingangsleistung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	20 kWp
Anforderung	10 kWp
Quelldokument · Seite 2	20000 Wp https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

PV-Strings und Eingänge

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Erforderliches Zubehör

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	SAJ BC2-HV1

Herstellerangaben zur Kombination

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Anzahl der Module

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	3

Parallelschaltung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	1

Batteriespannung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	180~800 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf
Quelldokument · Seite 2	89.6-115.2 / 179.2-230.4 / 268.8-345.6 / 358.4-460.8 / 448-576.0 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

Verkaufseinheit

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	battery_module https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

Nutzbare Speicherenergie

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	13,5 kWh
Anforderung	10 kWh
Quelldokument · Seite 2	4.5 kWh https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

4,5 × 3 = 13,5 kWh

AC-Dauerleistung bei Entladung

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Anforderung	5 kW

Entladepfad der Batterie

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Komponenten und Herstellervorgaben

Quelldokument · Seite 36	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf
Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2_HS2_HS3_AS2_AS3_Configuration_Instructions_V1.0_en.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2_HS2_HS3_AS2_AS3_Configuration_Instructions_V1.0_en.pdf
Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/B2-5.0-HV1-HV5-user-manual-EN-EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/B2-5.0-HV1-HV5-user-manual-EN-EU.pdf
Quelldokument · Seite 2	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf
Quelldokument · Seite 37	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf

Der H2 T3 wird mit einem Smart Meter, drei Stromwandlern und einem 10 m langen Zähler-Kommunikationskabel geliefert (H2-Handbuch, Abschnitt 2.2 Auspacken, PDF-S. 36 englisch / S. 7 deutsch).

SAJs B2-Datenblatt nennt B2-5.0 bis B2-25.0 als ein bis fünf BU2-5.0-Module mit einem Steuermodul BC2-HV1, und das B2-Handbuch (V1.2, PDF-S. 5) gibt an, dass die B2 nur als solches Set eingesetzt werden kann: Das Steuermodul ist ein eigener Artikel.

Die SAJ-Konfigurationsanleitung V1.0 (Abschnitt 2) gibt das System der H2-Serie als H2 + BC2 + BU2 an. Das SAJ-Datenblatt der B2 nennt B2-5.0 bis B2-25.0 als ein bis fünf BU2-5.0-Module mit einem Steuermodul BC2-HV1, und das SAJ-Handbuch der B2 (V1.2, PDF-S. 5) gibt an, dass die B2 nur im Verbund mit dem Hochvolt-Speicherwechselrichter der SAJ-H2-Serie eingesetzt werden kann. Die Listung umfasst die B2-5.0 mit einem Modul nicht; ihre Betriebsspannung liegt unter dem Batteriespannungsbereich des H2 T3.

Ein einzelnes BU2-5.0-Modul arbeitet mit 89,6 bis 115,2 V (diese Werte nennt das SAJ-Datenblatt der B2 für die B2-5.0 mit einem Modul), unterhalb des Batteriespannungsbereichs des H2 T3 von 180 bis 800 V; zwei Module arbeiten mit 179,2 bis 230,4 V.

Vorläufige Stückliste

Menge	Produkt	Referenz
1	SAJ H2-10K-T3	DLK-SAJ-H210KT3
1	SAJ BC2-HV1	DLK-SAJ-BC2HV1
3	SAJ BU2-5.0-HV1	DLK-SAJ-BU250HV1

Diese vorläufige Stückliste stammt aus dem ausgewählten gespeicherten Ergebnis zur Geräteauswahl. Mengen werden nur angegeben, soweit sie ermittelt sind. Die Liste ist noch keine vollständige Stückliste für die Installation. Weitere Komponenten und offene Anforderungen müssen projektspezifisch geprüft werden.

PV-Erzeugungsszenario

PV-Erzeugung	13.816,651 kWh
Berechnungszeitraum (UTC)	2023-01-01T00:00:00+00:00 – 2024-01-01T00:00:00+00:00
Berechnete Intervalle	8.760

Dieser Abschnitt zeigt das ausgewählte gespeicherte PV-Profil mit den damaligen Annahmen. Detaillierte Verschattung und elektrische Auslegung müssen gesondert geprüft werden.

Energieszenario

Simulierter Strombedarf	6.000 kWh
PV-Erzeugung	13.816,651 kWh
Netzbezug	1.113,036 kWh
PV-Einspeisung	8.707,551 kWh
PV-Abregelung	0 kWh
Ungedeckter simulierter Strombedarf	0 kWh
Solarer Deckungsanteil am Gesamtbedarf	81,449 %
PV-Energie für Verbrauch und Speicherung vor Ort	36,978 %
Berechnete Intervalle	8.760

Die Werte stammen aus dem gespeicherten Ergebnis der ausgewählten Energieberechnung und beruhen auf den damaligen Szenarioparametern. Das allgemeine Energiemodell belegt nicht die Leistungsfähigkeit der ausgewählten Geräte.

Referenzen der gespeicherten Berechnungen

Datenquelle	Beispielannahme · kein externer AC-Hilfsverbrauch
Datenquelle	Deklariertes Beispiel: 10 kWh nutzbar, 5 kW AC, je Richtung 96 % Wirkungsgrad, keine Hilfs- oder Standverluste. Kein Produktdatenblatt und keine Gerätefreigabe.
Datenquelle	Beispielverbrauch · 6.000 kWh pro Jahr
Datenquelle	JRC PVGIS typical meteorological year
Berechnungsreferenz	10d121ed063349d49ab076753e52be11 · Eingabeversion 13 · cb6e4681994c246ca40c639a3a0684bc6689bc9e583fd5479834076a5f55c68a
Berechnungsreferenz	f43b6f9410f14363902630800d565c20 · Eingabeversion 11
Berechnungsreferenz	908626650f4549ddb5696cb162900a9a · Eingabeversion 9