Projektplanungsbericht

Gespeicherte Projekteingaben und ausgewählte Berechnungsergebnisse

2026-10-27 18:16:07.457447+00:00

Projekt

Dieser Bericht enthält gespeicherte Projekteingaben und die ursprünglichen Ergebnisse der ausgewählten Berechnungen. Landesspezifische Anforderungen sowie die elektrische Auslegung und die Installation müssen noch geprüft werden. Der Bericht erteilt keine Freigabe für die Gesamtanlage.

Projekt	Berlin · Beispielprojekt · PV und Speicher
Projektreferenz	c7795bc2c1e14e389622015c809ace45
Eingabeversion	28

Standort und Projekteingaben

Standort	Berlin · Beispielstandort
Land	DE
Zeitzone	Europe/Berlin
Projektnotiz	Interaktives Beispiel mit echten JRC-Wetterdaten und nachgewiesenen Trina-Moduldaten; Dachgeometrie und Verbrauch sind Beispielannahmen.

Prüfung der Geräteauswahl

Landesspezifische Anforderungen werden in den ausgewählten Berechnungen nicht bewertet.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Ausgang des Umrichters

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	10 kW
Quelldokument · Seite 2	10000 W https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

Leistungsgrenze des Wechselrichters im Netzparallelbetrieb

Im Netzparallelbetrieb darf die geforderte dauerhafte Wirkleistungsabgabe der Batterie die dokumentierte maximale Ausgangsleistung des gesamten Wechselrichters nicht überschreiten, sofern diese Angabe für die gewählten Bedingungen gilt. Gibt die Quelle eine maximale Scheinleistung S an, liefert $|P| \leq S$ lediglich eine notwendige Obergrenze; S darf nicht als Wirkleistungsangabe verwendet werden. Das Einhalten dieser Grenze weist keine Dauerentladeleistung der Batterie nach.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	11 kW
Anforderung	5 kW
Quelldokument · Seite 2	11000 VA https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

Netzphasen

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	3
Anforderung	3

PV-Eingangsleistung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	20 kWp
Anforderung	11,04 kWp
Quelldokument · Seite 2	20000 Wp https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

PV-Strings und Eingänge

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Erforderliches Zubehör

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	SAJ BC2-HV1

Herstellerangaben zur Kombination

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Anzahl der Module

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	4
Anforderung	2 – 5

Parallelschaltung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	1

Batteriespannung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	180~800 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf
Quelldokument · Seite 2	89.6-115.2 / 179.2-230.4 / 268.8-345.6 / 358.4-460.8 / 448-576.0 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

Verkaufseinheit

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	Batteriemodul https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

Nutzbare Speicherenergie

4,5 × 4 = 18 kWh

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	18 kWh
Anforderung	10 kWh

Quelldokument · Seite 2	4.5 kWh https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

AC-Dauerleistung bei Entladung

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Anforderung	5 kW

Entladepfad der Batterie

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

AC-Dauerleistung bei Ladung

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Anforderung	5

Komponenten und Herstellervorgaben

Der H2 T3 wird mit einem Smart Meter, drei Stromwandlern und einem 10 m langen Zähler-Kommunikationskabel geliefert (H2-Handbuch, Abschnitt 2.2 Auspacken, PDF-S. 36 englisch / S. 7 deutsch).

SAJs B2-Datenblatt nennt B2-5.0 bis B2-25.0 als ein bis fünf BU2-5.0-Module mit einem Steuermodul BC2-HV1, und das B2-Handbuch (V1.2, PDF-S. 5) gibt an, dass die B2 nur als solches Set eingesetzt werden kann: Das Steuermodul ist ein eigener Artikel.

Die SAJ-Konfigurationsanleitung V1.0 (Abschnitt 2) gibt das System der H2-Serie als H2 + BC2 + BU2 an. Das SAJ-Datenblatt der B2 nennt B2-5.0 bis B2-25.0 als ein bis fünf BU2-5.0-Module mit einem Steuermodul BC2-HV1, und das SAJ-Handbuch der B2 (V1.2, PDF-S. 5) gibt an, dass die B2 nur im Verbund mit dem Hochvolt-Speicherwechselrichter der SAJ-H2-Serie eingesetzt werden kann. Die Listung umfasst die B2-5.0 mit einem Modul nicht; ihre Betriebsspannung liegt unter dem Batteriespannungsbereich des H2 T3.

Ein einzelnes BU2-5.0-Modul arbeitet mit 89,6 bis 115,2 V (diese Werte nennt das SAJ-Datenblatt der B2 für die B2-5.0 mit einem Modul), unterhalb des Batteriespannungsbereichs des H2 T3 von 180 bis 800 V; zwei Module arbeiten mit 179,2 bis 230,4 V.

Quelldokument · Seite 36	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf
Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2_HS2_HS3_AS2_AS3_Configuration_Instructions_V1.0_en.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2_HS2_HS3_AS2_AS3_Configuration_Instructions_V1.0_en.pdf
Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/B2-5.0-HV1-HV5-user-manual-EN-EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/B2-5.0-HV1-HV5-user-manual-EN-EU.pdf
Quelldokument · Seite 2	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf
Quelldokument · Seite 37	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf

Vorläufige Stückliste

Diese Liste führt die ausgewählten Geräte, die Module der gespeicherten Dachbelegung und dokumentierte mitgelieferte Komponenten zusammen. Mengen erscheinen, soweit sie feststehen. Montagesystem, Leitungen, Schutzkomponenten und weitere Installationsmaterialien müssen noch projektspezifisch ausgelegt werden.

Quelldokument · Seite 36

Herstellerseitiger Lieferumfang
https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf

Menge	Produkt	Referenz	Lieferumfang
1 St.	SAJ H2-10K-T3	DLK-SAJ-H210KT3	Ausgewählte Geräte
5 St.	Schraubensatz M5×12		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
6 Paar	PV-Steckverbinderpaar (T3)		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
2 St.	Steckbare 2-polige Anschlussklemme		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
1 St.	Steckbare 3-polige Anschlussklemme		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
1 St.	Steckbare 6-polige Anschlussklemme		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
1 St.	Abdeckung der Kommunikationsanschlüsse		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
1 St.	Montagehalterung für den Wechselrichter		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
2 St.	Batteriesteckverbinder Plus		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
2 St.	Batteriesteckverbinder Minus		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
10 St.	AC-Anschlussklemme		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
4 St.	Schraubensatz M6×50		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
1 St.	eSolar AIO3		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
1 St.	Abdeckung der AC-Anschlüsse		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
1 St.	Smart Meter		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
3 St.	Stromwandler		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
1 St.	Zähler-Kommunikationskabel (10 m)		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
10 St.	RJ45-Stecker		Mit dem Gerät mitgeliefert · SAJ H2-10K-T3
1 St.	SAJ BC2-HV1	DLK-SAJ-BC2HV1	Ausgewählte Geräte
4 St.	SAJ BU2-5.0-HV1	DLK-SAJ-BU250HV1	Ausgewählte Geräte
24 St.	Trina Solar TSM-460NEG9R.28		PV-Referenzmodul · Projektangebot

PV-Module der Berechnung

Die Stückzahlen stammen aus der gespeicherten Belegung des ausgewählten Ergebnisses zur PV-Erzeugung. Die aufgeführten Module dienen als Auslegungsreferenz; ihre elektrische Eignung und ihre Eignung für die Montage müssen projektspezifisch geprüft werden.

Eingabeversion	26
PV-Nennleistung	11,04 kWp
Quelldokument · Seite 2	Trina Solar TSM-460NEG9R.28 https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf

Menge	Modell	Modulleistung (STC)
24	Trina Solar TSM-460NEG9R.28	460 W

Energieszenario und ausgewählte Geräte

Diese Prüfung vergleicht die gespeicherten Szenarioparameter mit den für die Berechnung ausgewählten Geräten. Die Leistungsfähigkeit der Geräte wird dadurch nicht nachgewiesen.

4,5 × 4 = 18 kWh

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Modell	SAJ BU2-5.0-HV1
Modell	SAJ BC2-HV1
Modell	SAJ H2-10K-T3
Anzahl der Module	4
Parallelschaltung	1
Nutzbare Speicherenergie · Quelldokument · Seite 2	4.5 kWh https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

Prüfung	Prüfstatus	Ergebnis	Anforderung
Nutzbare Speicherenergie	Geprüfte Anforderungen erfüllt	18 kWh	10 kWh
AC-Dauerleistung bei Entladung	Weitere Prüfung erforderlich	—	5 kW
AC-Dauerleistung bei Ladung	Weitere Prüfung erforderlich	—	5 kW
Betriebsart im Szenario	Geprüfte Anforderungen erfüllt	—	—
Speicherverluste und Betriebsbedingungen	Weitere Prüfung erforderlich	—	—
Umrichteranschlüsse und Systemtopologie	Weitere Prüfung erforderlich	—	—

PVGIS-Referenz der AC-PV-Erzeugung

Die AC-Erzeugung der gespeicherten Dachbelegung wird mit PVGIS für das angegebene Kalenderjahr berechnet. Es gelten die angegebene Referenztechnologie, Montageart und Verlustannahme. Das gerätespezifische Verhalten eines Wechselrichters, nahe Hindernisse und die Verschattung zwischen Modulreihen bildet dieses Modell nicht ab. Elektrische Auslegung und Netzfreigabe sind gesondert zu prüfen.

Kalenderjahr	2023
Strahlungsdatenbank	PVGIS-SARAH3
PV-Referenztechnologie	crystSi
PVGIS-Montageart	Freistehend (free)
PVGIS-Systemverlustannahme	14 %
Geländehorizont	Nicht berücksichtigt
Annahmen zum Referenzmodell	Explicit synthetic JRC calendar-year AC reference: SARAH3 2023, crystSi, free-standing mounting, 14% generic system-loss setting

	and no terrain horizon. The 14% is the named generic JRC scenario assumption, not a measured roof loss or manufacturer/device performance. Saved Berlin city-anchor roof and 6000 kWh/year load are synthetic; downstream storage calculation remains 16 June 2023, 09:00–11:00 UTC.
Modellierte AC-Erzeugung	11.008,95 kWh
Berechnungszeitraum (UTC)	2023-01-01T00:00:00+00:00 – 2024-01-01T00:00:00+00:00
Berechnete Intervalle	8.760
Quellberechnung / Eingabeversion	0029fbb5b0ac475196233a6726cb2dad / 28
Quellberechnung / Eingabeversion	8963c93a7781405b8bc0c83e672da43a / 26
PVGIS-Quelle der Modulfläche	array https://re.jrc.ec.europa.eu/api/v5_3/seriescalc?lat=52.52&lon=13.405&raddatabase=PVGIS-SARAH3&startyear=2023&endyear=2023&pvcalculation=1&peakpower=11.04&loss=14.0&pvtechchoice=crystSi&mountingplace=free&angle=30.0&aspect=0.0&trackingtype=0&usehorizon=0&components=1&optimalinclination=0&optimalangles=0&outputformat=json

Energieszenario

Die Werte stammen aus dem gespeicherten Ergebnis der ausgewählten Energieberechnung und beruhen auf den damaligen Szenarioparametern. Das allgemeine Energiemodell belegt nicht die Leistungsfähigkeit der ausgewählten Geräte.

Berechnungszeitraum (UTC)	2023-06-16T09:00:00+00:00 – 2023-06-16T11:00:00+00:00
Simulierter Strombedarf	1,103 kWh
PV-Erzeugung	4,316 kWh
Netzbezug	0 kWh
PV-Einspeisung	0 kWh
PV-Abregelung	0 kWh
Ungedeckter simulierter Strombedarf	0 kWh
Solarer Deckungsanteil am Gesamtbedarf	100 %
PV-Energie für Verbrauch und Speicherung vor Ort	100 %
Berechnete Intervalle	2

Referenzen der gespeicherten Berechnungen

Datenquelle	Beispielannahme · kein externer AC-Hilfsverbrauch
Datenquelle	Deklariertes Beispiel: 10 kWh nutzbar, 5 kW AC, je Richtung 96 % Wirkungsgrad, keine Hilfs- oder Standverluste. Kein Produktdatenblatt und keine Gerätefreigabe.
Datenquelle	Beispielverbrauch · 6.000 kWh pro Jahr
Datenquelle	JRC PVGIS calendar-year roof AC reference
Berechnungsreferenz	0029fbb5b0ac475196233a6726cb2dad · Eingabeversion 28
Berechnungsreferenz	8963c93a7781405b8bc0c83e672da43a · Eingabeversion 26

Zertifikate und zugehörige Produktunterlagen

Diese Unterlagen waren den ausgewählten Produkten zugeordnet, als dieses Ergebnis gespeichert wurde. Ob sie für die Modelle, Firmwarestände und Konfigurationen dieses Projekts gelten und welche Normausgaben und Anhänge maßgeblich sind, wurde hier nicht geprüft. Die Erfüllung landesspezifischer Anforderungen, die Freigabe der Installation und die Zustimmung des Netzbetreibers müssen gesondert nachgewiesen werden.

BU2-5.0-HV1	SAJ B2 battery systems and BU2-5.0 battery modules: EU declaration of conformity (multilingual) https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_B2_BU2-5.0_EU-Declaration-of-Conformity.pdf?linker_document_sha256=6a45702bfe4ae9de06c173b084b3decbf6ac9cc3cc5f77cbe0f8686885c9ad6e
SHA-256	6a45702bfe4ae9de06c173b084b3decbf6ac9cc3cc5f77cbe0f8686885c9ad6e
Erfasster Dokumentstand	cead73235a8d8b291c22189e9f589c4d6f5c89dd45383599ac97c500bbceb4fb
BC2-HV1	SAJ B2 battery systems and BC2-HV1 control module: EU declaration of conformity (multilingual) https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_B2_BC2-HV1_EU-Declaration-of-Conformity.pdf?linker_document_sha256=9cb10f8699f660cbbde4197f30b392b8b7b77d95723a8a0ad4c18a416b854a61
SHA-256	9cb10f8699f660cbbde4197f30b392b8b7b77d95723a8a0ad4c18a416b854a61
Erfasster Dokumentstand	dd94420889a64b164722a24f947f6e4404df7e99739b6741b35b686639448773
H2-10K-T3	EU declaration of conformity for the SAJ H2 inverters, 13 languages including English and German (names the H2-25K-T3) https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_EU-Declaration-of-Conformity.pdf?linker_document_sha256=9881d06dabba6e53893923e93ebb90365b966429967104cb92890de39573b443
SHA-256	9881d06dabba6e53893923e93ebb90365b966429967104cb92890de39573b443
Erfasster Dokumentstand	77800e74a3c6fff9de321ad9a6225955df5e7d863eaa392bfdd52598a245cf45