

LightGuider 配置

- ▼ • 如何通过修改配置文件来更改Guider连接的设备
 - ▼ • 方案一：修改.PHDGuidingV2或.LightGuiderConfig.apr
 - 两文件同时存在且等价
 - ▼ • 需要修改的参数
 - ▼ • 第19行：LastMenuchoice=INDI Camera [Guide Simulator]
 - []中为设备名称，非启动的驱动名称
 - INDI Camera应该不需要修改，模拟器：Simulator，ST4：On-camera
 - ▼ • 第30行：LastMenuChoice=INDI Mount [Telescope Simulator]
 - []中为设备名称，非启动的驱动名称
 - INDI Mount应该不需要修改，模拟器Simulator
 - 不确定是否会有人使用旋转器和AO，所以暂时不做调整，本身PHD2也没有很好的支持
 - ▼ • 奇怪的参数
 - 第201行：INDIcam=Guide Simulator
 - 第206行：INDImount=Telescope Simulator
 - 修改后依旧可以生效。。。但是估计用不上
 - ▼ • 可选的参数
 - ▼ • 第18行：binning=1
 - 提供一个整形数字，理论上为1，2，4其中之一
 - ▼ • 第20行：pixelsize=2.4
 - 提供一个浮点数，像素大小，可以帮助导星（可能可以自动获取并修改）
 - 第199行：INDIhost=localhost
 - 第200行：INDIport=7624
 - ▼ • 方案二：在启动时通过命令给出配置文件目录，随后Guider会自动加载
 - 示例配置文件在doc中为test.phd，以下行数均为示例中的情况
 - ▼ • 需要修改的参数（同方案一）
 - 第11行：/camera/LastMenuchoice 1 INDI Camera [CCD Simulator]
 - 第94行：/scope/LastMenuChoice 1 INDI Mount [Telescope Simulator]
 - ▼ • 奇怪的参数
 - 第40行：/indi/INDIcam 1 CCD Simulator
 - ▼ • 可选的参数
 - 第44行：/indi/INDIhost 1 localhost
 - 第45行：/indi/INDIport 1 7624