PI HEADER / D-073

J1
Pi_40_pin_socket_MPN_OPEN

+3V3_PI 1 — 2 +5V_PI
I2C1_SDA 3 — 4 +5V_PI
I2C1_SCL 5 — 6 GND
BASE_TX 7 — 8 HEAD_TX
GND 9 — 10 HEAD_RX
11 — 12 BCLK
13 — 14 GND
SDI1 15 — 16 AMP_SD
+3V3_PI 17 — 18 FAN_EN
19 — 20 GND
21 — 22
23 — 24
GND 25 — 26
27 — 28
BASE_RX 29 — 30 GND
31 — 32
33 — 34 GND
LRCLK 35 — 36
37 — 38 SDI0
GND 39 — 40 SDO0

HEAD RS-422 / UART0

+3V3_PI
R1
4.7k
HEAD_TX

U1
THVD1451DR
+3V3_PI
HEAD_RX 2 R
HEAD_TX 3 D
VCC 1
GND 4
A 8 HEAD_C2TX_P
B 7 HEAD_C2TX_N
Z 6 HEAD_C0TX_N
Y 5 HEAD_C0TX_P
GND

+3V3_PI
C1
100n
GND

HEAD_C2TX_P
R3
120
HEAD_C2TX_N

GND 1
HEAD_C0TX_P 2
HEAD_C0TX_N 3
HEAD_C2TX_N 4
HEAD_C2TX_P 5
6
J2
J9-1_HEAD

AUDIO / W26 SIGNALS ONLY

+3V3_PI 1
LRCLK 2
GND 3
BCLK 4
GND 5
SDO0 6
SDI1 7
SDI0 8
AMP_SD 9
5V_SENSE_TP_ONLY 10
J4
J9-3_AUDIO_W26

BASE RS-422 / UART2

+3V3_PI
R2
4.7k
BASE_TX

U2
THVD1451DR
+3V3_PI
BASE_RX 2 R
BASE_TX 3 D
VCC 1
GND 4
A 8 BASE_C3TX_P
B 7 BASE_C3TX_N
Z 6 BASE_C0TX_N
Y 5 BASE_C0TX_P
GND

+3V3_PI
C2
100n
GND

BASE_C3TX_P
R4
120
BASE_C3TX_N

GND 1
BASE_C0TX_P 2
BASE_C0TX_N 3
BASE_C3TX_N 4
BASE_C3TX_P 5
6
J3
J9-2_BASE

ENCLOSURE FAN / GPIO24

FAN_EN
R5
100
FAN_GATE

FAN_SW
Q1
AO3400A
FAN_GATE 1
2 GND
3

J5
J9-4_FAN
+5V_PI 1
FAN_SW 2

D1
1N5819HW
+5V_PI
FAN_SW

FAN_GATE
R6
100k
GND

+5V_PI
C3
10u_10V
GND

+5V_PI
C4
100n
GND

SERVICE / TEST PADS

TP1 I2C1_SDA — I2C1_SDA
TP2 I2C1_SCL — I2C1_SCL
TP3 GND — GND
TP4 5V_SENSE_TP_ONLY — 5V_SENSE_TP_ONLY
TP5 +3V3_PI — +3V3_PI
TP6 +5V_PI — +5V_PI

#FLG01 PWR_FLAG — +3V3_PI
#FLG02 PWR_FLAG — +5V_PI
#FLG03 PWR_FLAG — GND

D-073 / D-074; socket mating height, retention and CR-02 evidence remain open

Makad

Sheet: /
File: pcb-09-c0-link-adapter.kicad_sch

Title: PCB-09 C0 link adapter — review schematic

Size: A3	Date: 2026-10-31	**Rev: A-draft**
KiCad E.D.A. 10.99.0-5923-gde08734017		Id: 1/1