

1、CPU 执行指令的过程中，指令地址是由 指令的地址码字段 给出。

A 正确 B 错误

答案：B

解释：指令地址是由 程序计数器（PC）给出，PC 存放当前欲执行指令的地址，而指令的地址码字段 则保存的操作数的地址

2、（2011 真题）某机器有一个标志寄存器，其中有进位/借位标志 CF、零标志 ZF、符号标志 SF 和溢出标志 OF，条件转移指令 bgt（无符号整数比较大小时转移）的转移条件是

$$\overline{CF+ZF}=1$$

（提醒这里的+号，代表与的意思，顶部的横杠代表取反）

A 正确 B 错误

答案：A

解释：无符号整数比较，如 $A > B$ ，则 $A - B$ 进位，CF 为 1，然后零标志 ZF 为 0，所以 CF 与上 ZF 是零，然后再取反是 1，因为是无符号数，不会用到符号标志 SF，因为没有溢出，不会用到溢出标志 OF。

3、（2018 年 19 题。）减法指令“sub R1, R2, R3”的功能为“ $(R1) - (R2) \rightarrow R3$ ”，该指令执行后将生成进位/借位标志 CF 和溢出标志 OF。若 $(R1) = \text{FFFF FFFFH}$ ， $(R2) = \text{FFFF FFF0H}$ ，则该减法指令执行后，CF 与 OF 分别为 CF=0, OF=0。

答案：A。

【解析】 $[x] - [y] = [x] + [-y]$ ， $[-R2] = 00000010\text{H}$ ，很明显 $[R1] + [-R2]$ 相当于 FFFF FFFFH 加上 00000010 ，最高位进位和符号位进位都是 1（当最高位进位和符号位进位的值不相同才产生溢出），可以判断溢出标志 OF 为 0。同时，减法操作只需判断借位标志，R1 大于 R2，故借位标志为 0，综上选 A。