4G AOV PT Camera

Beknopte handleiding


[Afbeelding: HiLook-logo en vooraanzicht van de PT-camera met antenne, camerabeugel en accu]

- HiLook
- 4G AOV PT Camera
- Beknopte handleiding

NL

Productoverzicht

[Afbeelding: overzichtstekening van de camera met genummerde onderdelen 1 t/m 13, inclusief detailweergave van de kaartsleuven en van de aansluitingen aan de onderzijde]

- microSD
- SIM
- RST

1. Antenne
2. Luidspreker
3. Microfoon
4. Lens
5. Extra verlichting en led-indicator
6. Camerabeugel en accu
7. Micro-SD-kaartsleuf
8. SIM-kaartsleuf
9. Resetknop
10. USB Type-C-aansluiting
11. Accu-indicator
12. Accu-aansluiting
13. Voedingsaansluiting voor de camera

Schroef het deksel los en open het. Plaats voor opname een microSD-kaart in de kaartsleuf.

Deze camera heeft een 4G-SIM-kaart nodig. Schakel voor het plaatsen eventueel de SIM-pincode uit om de internetverbinding mogelijk te maken. Details hierover ontvangt u van uw mobiele provider.

[Afbeelding: openen van het deksel van de camera en het plaatsen van de microSD-kaart en de SIM-kaart in de kaartsleuven]

- microSD
- SIM
- RST

Leveringsomvang

[Afbeelding: overzicht van de meegeleverde onderdelen – camera, beugel met accu, beknopte handleiding, boorsjabloon en schroeven]

- Drill Template (boorsjabloon)
- Camera
- Beugel met accu
- Beknopte handleiding
- Boorsjabloon
- Schroeven

[Afbeelding: overzicht van zonnepaneel, beugel, boorsjabloon en schroeven]

- Drill Template (boorsjabloon)
- Zonnepaneel
- Beugel
- Boorsjabloon
- Schroeven

> Mogelijk hebt u een schroevendraaier, een boormachine en een ladder nodig.

APP downloaden

Stap 1 Scan de QR-code om de HiLook-App te downloaden en te installeren.

[Afbeelding: QR-code voor het downloaden van de HiLook-App]

Stap 2 Scan de QR-code met de app en volg de aanwijzingen om het apparaat toe te voegen.

[Afbeelding: camera en smartphone die de QR-code van de camera scant]

Led-indicator

Toestand	Betekenis
Continu blauw	Camera ingeschakeld
Snel blauw knipperend	4G-verbinding tot stand brengen
Langzaam blauw knipperend	4G-verbinding tot stand gebracht
Langzaam rood & blauw knipperend	4G-signaal is zwak
Langzaam rood knipperend	4G-verbinding is mislukt
Snel rood knipperend	Reset van de camera
Continu rood	De camera start op

Installatie

• Aanbevolen installatiehoogte

[Afbeelding: camera aan de muur op 2,5 m hoogte met weergave van het gezichtsveld en een lopende persoon]

- 2.5 m/8 ft

> Plaats de cameralens niet dicht bij muren of voorwerpen. Grote muurvlakken veroorzaken IR-reflecties die het nachtzicht verslechteren.

Stap 1 Bevestig de beugel voor het zonnepaneel aan de muur.

[Afbeelding: boren van gaten met behulp van het boorsjabloon, plaatsen van de pluggen en vastschroeven van de beugel aan de muur]

- Drill Template (boorsjabloon)
- Ø 5.5mm
- 5.0

Stap 2 Draai de schroeven van de beugel los.

[Afbeelding: losdraaien van de schroeven van de beugel aan de muur]

Stap 3 Schuif de zonnemodule in de beugel en stel de hellingshoek van de zonnemodule in op de gewenste positie.

[Afbeelding: het zonnepaneel wordt op de beugel geschoven]

Stap 4 Draai de schroeven van de beugel stevig vast om de zonnemodule te bevestigen.

[Afbeelding: vastdraaien van de schroeven van de beugel met gemonteerd zonnepaneel]

Richt voor een maximale opbrengst het zonnepaneel uit volgens de aanbevolen waarden voor uw locatie en hellingshoek.

Uw locatie	**Uitlijning**	
	Zeer aanbevolen	**Aanbevolen**
USA, UK, EU	Zuiden	Zuidwesten of zuidoosten
Australië	Noorden	Noordwesten of noordoosten

[Afbeelding: zonnepaneel op een dakrand, uitgericht naar de zon]

Stap 5 Bevestig de beugel aan de muur.

[Afbeelding: boren van gaten met het boorsjabloon, plaatsen van pluggen en vastschroeven van de camerabeugel aan de muur]


- Ø 5.5mm
- Drill Template (boorsjabloon)
- 5.0

Stap 6 Bevestig de camera aan de beugel. Sluit de voedingskabels tussen de camera en de accu aan.

[Afbeelding: de camera wordt op de wandbeugel geschoven en vervolgens wordt de voedingskabel aangesloten]

Alternatieve montage (plafondmontage).

De antennehoek is instelbaar van 0° tot 90°.



- 5.0

Stap 7 Sluit de voedingskabel van de zonnemodule aan op de camera.

[Afbeelding: aansluiten van de kabel van het zonnepaneel op de USB Type-C-aansluiting aan de onderzijde van de camerabeugel]

[Afbeelding: gestileerd camerasymbool en het logo HEVC Advance]

- HEVC Advance

Vertaling van het originele document: 14641_Anleitung_UD45800C-A_DE.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de