L1, L4: 330 nH, 13 turns on 1/4-20 bolt of 22 swg wire
L2, L3: 390 nH, 15 turns on 1/4-20 bolt of 22 swg wire
L5, L7 : 360 nH, 13 turns on 1/4-20 bolt of 22 swg wire
L6 : 420 nH, 15 turns on 1/4-20 bolt of 22 swg wire
L8: 10 uH molded inductor
L9: 400nH, 14 turns on 1/4-20 bolt of 22 swg wire

T1, T2, T3, T4, T5, T6 : trifilar wound 8 turns on TV balun or FT37-43 cores of 28 swg

T7, T8 : bifilar wound 10 turns on TV balun or FT37--43 core of 28 swg

L300 : 10 turns of 28 swg on a TV balun or FT37-43

L10, L11 : are bifilar wound 6 turns of 22 swg on stacked four TV baluns or 2x2 FT37-43

(c) Ashhar Farhan, 2015.
You may freely reproduce and redistribute this circuit as long as this text is reproduced entirely
All commercial rights to PCBs, kits and products based on this design are reserved

For latest updates and Arduino source code visit http://phonestack.com/farhan

HF1 - Linear Amp		
(c) Ashhar Farhan		
VU2ESE	Rev 1.0 11/26/2015	Page 2