



| Позиція | Шари | Структура | Матеріал | Примітка |
|---------|------|-----------|----------------|---|
| 1 | 1-2 | 0 | W3T282 + F155 | Зовнішні шари. За п.2 |
| 2-13 | | | ROHACELL 71 XT | Заповнювач |
| 14 | 3 | +45 | W3T282 + F155 | Накладка. Габаритні розміри 155мм x 190мм |
| | 4 | -45 | W3T282 + F155 | |
| | 5 | -45 | W3T282 + F155 | |
| | 6 | +45 | W3T282 + F155 | |
| 15 | 7-8 | | W3T282 + F155 | Внутрішні шари. Викладати від центру сегмента |

1. НО – Направлення основи.
- * – Розмір для справки
2. Шари 1 і 2 викладати від точки А, інші – від центру сегменту.
3. Шари викладати з припусками від 5 см по границям. Після формування припуски обрізати.
4. Шари поз. 7 і 8 викладувать сегментами у стик.
5. Забезпечити відстань між стиками сегментів до 2 см вздовж НО та вправо.
6. Накладкою (поз. 14) забезпечити повне закриття подальшого пазу.
7. Позиціювати лазерним проектором

[illegible]