UniSchema

Plan de position

Guide autonome : importer un fond, placer les symboles, conserver et imprimer le plan.

iPad · Android · PC

Révision **R01 du 28/10/2026** Référence documentaire : **UniSchema 0.2.0**, selon la passation du projet.

Ce document reprend le chapitre 6 du manuel français, avec les instructions de sauvegarde et d'export nécessaires pour le consulter séparément.

Prérequis : disposer d'un schéma unifilaire et de repères vérifiés, d'un fond de plan JPG/PNG/SVG et d'une sauvegarde récente. Les symboles libres n'ajoutent pas automatiquement des points à l'unifilaire.

Statut : première rédaction française ; captures iPad à insérer. **À confirmer sur iPad réel :** import des fonds, gestes, sauvegarde .eds, réouverture et PDF. Les résultats attendus sont des critères d'essai, pas des essais exécutés.

Historique : R01 - 28/10/2026 - Première édition autonome du chapitre Plan de position. Rédaction : Codex ; relecture et essais réels : Quentin Bolsée, à réaliser.

Limites électriques : les calibres et sections éventuels sont des exemples. Dimensionner selon le RGIE applicable et faire contrôler l'installation par un organisme agréé. Le placement d'un symbole ne prouve pas la conformité de l'équipement.

Basé sur Eendraadschema © Ivan Goethals, modifié par Quentin Bolsée, licence GNU GPL v3. Code source : https://github.com/Bolz002/schema-unifilaire

Sommaire

6. Réaliser le plan de position 3
6. Placer les symboles du schéma 4
6. Régler et déplacer les objets 5
6. Gérer les pages et le zoom 6
6. Conserver et imprimer le plan 7
Sauvegarde et PDF : procédure complète 8
Références et crédits 9

Conventions : les actions sont numérotées et suivies d'un résultat attendu. Les libellés en gras correspondent à l'interface française. « À confirmer » désigne un parcours non vérifié sur l'appareil indiqué.

Les zones **[Capture : description]** sont des emplacements à compléter avec des captures d'UniSchema en français prises sur iPad. Aucune capture d'un autre logiciel ne les remplace.

La numérotation 6.x est conservée pour retrouver facilement le même contenu dans le manuel complet.

6. Réaliser le plan de position

6.1 Préparer le travail

Objectif : localiser les points sur un fond de plan. Prérequis : schéma unifilaire suffisamment stable, repères relus et copie .eds récente. Le plan de position est enregistré avec le schéma ; il ne demande pas un fichier de projet distinct. [S3]

Préparez une image **JPG/JPEG**, **PNG** ou **SVG** du plan. La notice recommande une taille inférieure à **1 Mo** pour conserver de la fluidité ; c'est un conseil, pas une limite absolue. Un PDF de bâtiment doit être préparé en image dans un autre outil avant cet import ; le bouton n'est pas décrit ici comme un import PDF natif.

UniSchema sert au placement sur un plan importé ; ce manuel ne suppose pas la présence d'outils pour dessiner les murs, portes et fenêtres. Les caractéristiques métriques du fond doivent être vérifiées dans sa source. Un pourcentage d'échelle graphique ne certifie pas une échelle architecturale.

6.2 Charger le fond avec Depuis un fichier

1. Ouvrez **Plan de position**, puis **Depuis un fichier**. Choisissez votre image. **Résultat attendu :** le fond est ajouté à la page active. **À confirmer sur iPad :** accès au sélecteur et au fournisseur de fichiers utilisé.
2. Touchez le fond lui-même. **Résultat attendu :** un cadre de sélection apparaît ; vérifiez que vous avez sélectionné le fond et non un symbole.
3. Choisissez **Modifier** et ajustez **Échelle (%)** et **Rotation (°)** ; validez avec la commande proposée par le formulaire. **Résultat attendu :** le fond a la taille et l'orientation souhaitées. Une rotation négative et une rotation positive changent le sens de rotation.
4. Déplacez le fond à sa place, puis choisissez **Vers l'arrière**. **Résultat attendu :** les symboles ajoutés dessus restent sélectionnables sans que le fond les masque.

Si l'image est très lourde, préparez une copie allégée en gardant l'original. Si un SVG provoque une erreur de sécurité parce qu'il renvoie vers un site externe, préparez une version autonome ou une image PNG/JPEG, puis réimportez. Évitez de multiplier les tentatives avec le même fichier inchangé.

[Capture : Plan de position, Depuis un fichier et Modifier sur le fond sélectionné.]

6.3 Contrôler le fond avant les symboles

Vérifiez chaque pièce, le sens du plan et la lisibilité des limites. Si plusieurs niveaux sont nécessaires, préparez une page par niveau avant de multiplier les symboles. **Résultat attendu :** le fond est suffisamment lisible pour positionner les équipements sans ambiguïté.

6. Placer les symboles du schéma

6.4 Utiliser Depuis le schéma

1. Dans **Plan de position**, choisissez **Depuis le schéma**. **Résultat attendu :** un formulaire propose les éléments du schéma unifilaire.
2. Choisissez le circuit et le numéro du point. Contrôlez l'aperçu du symbole avant validation. **Résultat attendu :** l'objet sélectionné est celui de votre circuit, pas un point homonyme d'une autre branche.
3. Validez l'ajout avec la commande du formulaire, puis placez le symbole sur le fond. **Résultat attendu :** un symbole lié au schéma apparaît à l'endroit souhaité.
4. Vérifiez l'étiquette et le local. **Résultat attendu :** le repère identifie sans ambiguïté le circuit et le point.

L'**ID** est une référence interne. La saisie manuelle d'un ID peut sélectionner un ensemble entier situé sous cet élément. Utilisez d'abord le choix circuit + numéro ; n'employez un ID qu'en comprenant la branche visée. [S3, p. 4-5]

6.5 Décompresser un Circuit d'éclairage

Certains ensembles regroupent plusieurs commandes et luminaires. Pour les placer séparément, l'application peut proposer **Décompresser**. Cette opération modifie aussi le schéma unifilaire ; ce n'est pas simplement une commande de zoom.

1. Sauvegardez votre .eds avant transformation. **Résultat attendu :** une copie de l'ensemble initial est disponible.
2. Dans **Depuis le schéma**, choisissez le point composite et examinez l'option **Décompresser** lorsqu'elle apparaît. Activez-la si vous souhaitez séparer ses composants. **Résultat attendu :** l'ensemble est remplacé par des composants distincts dans l'unifilaire.
3. Sélectionnez chacun des composants dans la liste et ajoutez-le au plan. **Résultat attendu :** les commandes et luminaires peuvent être placés à leurs emplacements propres.
4. Revenez à **Schéma unifilaire** et contrôlez les propriétés, repères et annotations après transformation. **Résultat attendu :** l'ensemble conserve la signification attendue. En cas d'écart, utilisez **Défaire** et vérifiez les deux vues ; à défaut, reprenez la copie sauvegardée.

6.6 Ajouter un Symbole libre

1. Choisissez **Symbole libre**. **Résultat attendu :** un choix de symboles indépendants de l'unifilaire est proposé ; la liste peut être limitée.
2. Choisissez la forme et renseignez l'étiquette et les options. **Résultat attendu :** l'objet est placé sur le plan sans créer automatiquement un récepteur correspondant dans l'unifilaire.
3. Relisez sa légende. **Résultat attendu :** le symbole libre ne se fait pas passer pour un point lié au schéma.

[Capture : Depuis le schéma avec circuit/numéro ; Décompresser ; puis Symbole libre.]

6. Régler et déplacer les objets

6.7 Étiquettes, taille et rotation

1. Sélectionnez le **symbole**, puis **Modifier**. **Résultat attendu :** ses options apparaissent.
2. Pour **Type d'étiquette**, choisissez **Automatique** pour reprendre le repérage proposé ou **Manuel** pour saisir **Texte de l'étiquette**. **Résultat attendu :** l'étiquette est calculée ou reprend votre texte ; une étiquette manuelle doit être maintenue cohérente en cas de renumérotation.
3. Choisissez la position de l'étiquette : **Haut**, **Bas**, **Gauche** ou **Droite**, selon les options affichées. **Résultat attendu :** le texte est disposé du côté choisi. Un déplacement libre indépendant du texte n'est pas présumé disponible.
4. Réglez **Taille du texte (px)**, **Échelle (%)** et **Rotation (°)**. **Résultat attendu :** texte et symbole sont lisibles sans masquer un autre point. L'échelle du symbole est indépendante de celle du fond.
5. Si vous choisissez de définir ces valeurs par défaut pour les futurs symboles, vérifiez l'option correspondante avant validation. **Résultat attendu :** les prochains ajouts utilisent la préférence choisie ; ne supposez pas que les objets déjà placés ont été modifiés.

6.8 Déplacer au doigt ou à la souris

1. Touchez le symbole lui-même, plutôt que son étiquette. **Résultat attendu :** le cadre de sélection identifie l'objet voulu.
2. Glissez-le vers son emplacement et relâchez. **Résultat attendu :** seul cet objet change de position. Si le fond se déplace, annulez l'action et remettez-le **Vers l'arrière** avant de reprendre.
3. Faites un appui long pour accéder au menu contextuel lorsque nécessaire ; sur PC, utilisez le clic droit. **Résultat attendu :** les commandes de l'objet sont accessibles. **À confirmer sur iPad réel :** appui long et précision du déplacement.

6.9 Ajuster au clavier

1. Sélectionnez l'objet et sortez des champs de texte. Utilisez les **flèches** du clavier. **Résultat attendu :** le symbole se déplace finement dans le sens choisi.
2. Utilisez **Ctrl + flèches**, ou **⌘ + flèches** selon le système, pour la rotation. **Résultat attendu :** l'orientation change. Le parcours avec clavier iPad et les combinaisons prises par iPadOS sont **À confirmer** ; utilisez **Modifier** → **Rotation** en cas d'interception.
3. Contrôlez le repère après déplacement ou rotation. **Résultat attendu :** il reste lisible et ne recouvre pas un autre symbole.

[Capture : Modifier avec étiquette automatique/manuelle, taille, échelle et rotation.]

6. Gérer les pages et le zoom

6.10 Modifier ou supprimer un objet

1. Sélectionnez l'objet et choisissez **Modifier** pour corriger ses propriétés. **Résultat attendu :** la nouvelle présentation est appliquée au bon objet.
2. Pour supprimer son placement, sélectionnez-le et choisissez **Supprimer** ; au clavier, **Suppr** peut également être utilisée. **Résultat attendu :** l'objet disparaît de la page active. Vérifiez l'unifilaire séparément : retirer un placement du plan ne doit pas être assimilé à une suppression du circuit électrique.
3. Si vous avez retiré le mauvais objet, utilisez **Défaire** et vérifiez le rétablissement. **Résultat attendu :** le plan retrouve l'état voulu, sinon reprenez la sauvegarde vérifiée.

6.11 Créer et supprimer des pages

1. Utilisez **Nouveau** dans les commandes de page du plan de position, et non l'onglet global **Nouveau**. **Résultat attendu :** une page supplémentaire est ajoutée au plan.
2. Sélectionnez la page voulue, puis importez son fond et placez ses symboles. **Résultat attendu :** chaque niveau ou zone est organisé sur la bonne page.
3. Avant suppression, sauvegardez et vérifiez le contenu de la page active. Utilisez le **bouton rouge de suppression de page**, puis lisez la confirmation. **Résultat attendu :** seule la page visée est supprimée après confirmation. La dernière page ne se supprime pas par cette commande selon la notice. [S3, p. 2]

Pour un bâtiment à plusieurs étages, nommez clairement les fonds et ajoutez les indications de niveau utiles. Les pages blanches ou dupliquées doivent être contrôlées à l'export.

6.12 Zoomer et naviguer

1. Choisissez **Plein écran** dans les outils du plan. **Résultat attendu :** l'affichage est ajusté pour mieux voir l'ensemble ; ce réglage ne redimensionne pas les objets enregistrés.
2. Utilisez **Zoom +** ou **Zoom −**. **Résultat attendu :** la vue est agrandie ou réduite ; utilisez le défilement pour atteindre les zones hors écran.
3. Sur tablette, rapprochez ou écartez deux doigts dans la zone du plan. **Résultat attendu :** le zoom du plan change. L'adaptation a été testée en émulation tactile ; **À confirmer sur iPad et Android réels**.
4. Revenez à une vue d'ensemble pour contrôler les bords et la lisibilité. **Résultat attendu :** aucun objet n'est oublié hors du fond ou dans une autre zone de page.

Le zoom d'affichage ne fixe pas l'échelle du PDF. La fonction tactile décrite concerne **Plan de position** ; elle ne doit pas être présumée sur la vue unifilaire.

[Capture : pages du plan, Nouveau, bouton rouge, Zoom +, Zoom − et Plein écran.]

6. Conserver et imprimer le plan

6.13 Sauvegarder le schéma et son plan ensemble

1. Terminez les modifications du plan et vérifiez la page active. Ouvrez **Fichier** puis **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**, suivant les commandes disponibles. **Résultat attendu :** le .eds conserve l'unifilaire et les données du plan de position. [S3, p. 7]
2. Contrôlez la présence de ce fichier indépendant. Une fois la copie assurée, rouvrez-le par **Fichier → Ouvrir**. **Résultat attendu :** les fonds, les placements et toutes les pages réapparaissent avec le schéma. **À confirmer sur iPad :** export puis import réels et conservation effective des fonds utilisés.
3. Relisez les étiquettes après toute modification des noms ou numéros dans l'unifilaire. **Résultat attendu :** les liens automatiques et les textes manuels sont cohérents ; ne présumez pas la mise à jour des étiquettes manuelles.

6.14 Vérifier les pages du PDF

1. Ouvrez **Imprimer**, choisissez **Pages : Tout**, puis **Générer le PDF** avec les paramètres voulus. **Résultat attendu :** les pages du plan sont ajoutées après les pages du schéma unifilaire.
2. Ouvrez le PDF et contrôlez chaque page du plan. **Résultat attendu :** fonds, symboles, étiquettes et niveaux sont présents, à la taille voulue.
3. Pour un export partiel, utilisez la sélection de **Pages** : indiquez les numéros ou plages dans l’ordre (par exemple « 1, 3-4 »), sans dépasser le total affiché, puis contrôlez le résultat final. **Résultat attendu :** seules les pages choisies sont présentes. La sélection existe dans la version actuelle ; l'indication contraire de l'ancienne notice du plan est dépassée. [S10]

6.15 Contrôle avant diffusion

• Le fond correspond au niveau et à la révision du bâtiment.

• Les équipements reportés ont des repères cohérents avec l'unifilaire.

• Les objets libres sont identifiés et ne suggèrent pas un lien inexistant.

• Les textes sont lisibles et ne se superposent pas ; les symboles sont orientés comme voulu.

• Le nombre et l'ordre des pages du PDF sont vérifiés.

• Un .eds a été exporté et relu indépendamment du stockage local.

En cas de PDF manquant sur iPad, conservez la session et le .eds ; le parcours de téléchargement est **À confirmer**. La feuille de partage iOS prévue pour une phase ultérieure n'est pas présentée comme une fonction livrée. Si nécessaire, utilisez le fichier sauvegardé pour exporter depuis un PC.

[Capture : PDF final montrant la dernière page unifilaire puis la première page du plan.]

Sauvegarde et PDF : procédure complète

Conserver un fichier modifiable

1. Ouvrez **Fichier**. Si **Enregistrer sous** est proposé, choisissez cette commande, donnez un nom en **.eds** et un emplacement, puis confirmez. Sinon, utilisez **Renommer** pour préparer le nom, puis **Enregistrer** pour lancer l'export. **Résultat attendu :** un fichier est écrit ou proposé au téléchargement ; le parcours dépend du navigateur. [S10]
2. Recherchez effectivement le fichier dans la destination choisie ou les téléchargements. **Résultat attendu :** vous identifiez une copie datée ; renommer le document dans l'application ne garantit pas le renommage d'une ancienne copie externe.
3. Une fois cette copie assurée, rouvrez-la par **Fichier** → **Ouvrir** et contrôlez chaque page du plan. **Résultat attendu :** fonds, symboles, étiquettes et unifilaire sont restitués. **À confirmer sur iPad :** export, destination dans Fichiers ou OneDrive et réouverture réels.

L'enregistrement automatique local aide à retrouver la session ; il ne remplace pas le .eds exporté. Ne videz pas le cache et ne réinstallez pas l'application avant d'avoir vérifié votre copie indépendante.

Produire le PDF

1. Ouvrez **Imprimer**, choisissez un format proposé, par exemple **A4**, puis **300 dpi**, et saisissez un nom en **.pdf**. **Résultat attendu :** les paramètres du document sont définis. Le 600 dpi peut améliorer certains détails mais augmente le temps et la mémoire nécessaires.
2. Choisissez **Pages : Tout**, puis **Générer le PDF**. **Résultat attendu :** l'unifilaire est suivi des pages du plan. Si vous choisissez une sélection, les numéros de pages du plan viennent après ceux de l'unifilaire.
3. Ouvrez le PDF effectivement récupéré et vérifiez toutes les pages. **Résultat attendu :** aucun fond, symbole ou repère ne manque ; les textes sont lisibles et le bon niveau est montré sur chaque page.

À confirmer sur iPad : téléchargement, ouverture, emplacement final et comportement hors ligne. La feuille de partage iOS dédiée reste une fonction prévue, pas un parcours garanti. Si nécessaire, ouvrez le .eds relu sur PC pour produire le PDF. Sans sauvegarde récupérée, gardez la session de travail ouverte.

Le PDF est le document de lecture ; le .eds reste nécessaire pour modifier le plan et le schéma.

Références et crédits

Sources de la R01

S1. Passation **2026-10-28_PASSATION_CHAT_R01.md**, Claude Code, 28/10/2026 : version documentée, fonctions disponibles et réserves d'essais.

S3. Werken met het situatieschema, **sitplandoc.pdf**, 7 pages, date d'édition non indiquée, documentation d'Eendraadschema : fond, symboles, décompression et pages. Adaptation française, sans traduction mot à mot.

S4. Dictionnaire **src/i18n/fr.json** et **glossary.md** du projet ; glossaire déclaré validé par Quentin le 27/10/2026. Les textes saisis et certaines inscriptions du dessin ne sont pas traduits par le sélecteur FR/NL.

S5. docs/TEST_LOG.md, essais du 27/10/2026 : émulation tactile et essais Edge rapportés. Ils ne constituent pas des essais sur iPad ou Android réels.

S10. Lecture documentaire locale du 28/10/2026 : fonctions d'import/export et d'impression, dont **importExport.ts**, **print.ts** ; vérification des commandes conditionnelles d'enregistrement et de la sélection de pages. Aucun nouvel essai applicatif exécuté pendant la rédaction ; comparaison exhaustive avec la version publiée non réalisée.

Référence réglementaire générale : Belgium.be, Installations électriques, consulté le 28/10/2026 : https://www.belgium.be/fr/logement/construire_et_renover/normes_et_securite/installations_electriques

Points à relever sur appareil réel

Notez modèle, système, navigateur, version d'UniSchema, date et résultat pour : import d'un fond, appui long, glisser, zoom à deux doigts, clavier si utilisé, ajout/suppression de page, export/import .eds, PDF complet et essai hors ligne.

Les présentes procédures décrivent des résultats attendus. La R01 ne fournit aucune attestation de réussite de ces essais. Les liens domotiques particuliers et les fonds lourds doivent être vérifiés sur le cas réellement utilisé.

Licence et origine

Basé sur Eendraadschema © Ivan Goethals, modifié par Quentin Bolsée, licence GNU GPL v3.

Code source : https://github.com/Bolz002/schema-unifilaire Application : https://bolz002.github.io/schema-unifilaire/

Les présents PDF sont accessibles dans l'onglet Aide de l'interface française. Ils s'ouvrent dans un nouvel onglet afin de conserver votre document de travail ouvert. Les notices néerlandaises d'origine restent disponibles.