Cómo probar mi código con el testbench

1. Así debe verse mi carpeta

```
clase1/
├── run.do            ← comandos de Questa (no tocar)
├── plantilla/        ← AQUÍ escribo mi código (los 4 .vhd)
└── tb/
    └── tb_clase1.vhd ← el "examen" (no tocar)
```

2. Abrir Questa y ubicarme en la carpeta (una vez)

1. Abro **Questa** desde el menú Inicio de Windows.
2. Copio la ruta de mi carpeta desde el Explorador y cambio `\` por `/`.
3. En la consola de abajo (Transcript) escribo:

```
cd C:/Users/MiUsuario/Desktop/clase1
do run.do
```

Si la ruta tiene espacios: `cd {C:/Users/Mi Usuario/Desktop/clase1}`

3. Leer el resultado

Al final del Transcript aparece `RESUMEN: X OK, Y FALLAS`. Cada línea **FALLA** dice qué bloque y qué caso fallaron. Con las plantillas sin tocar sale **6 OK, 7 FALLAS**.

4. Ciclo de trabajo

1. Completo un `-- TODO` y borro el `null;` de ese bloque.
2. Guardo (Ctrl+S).
3. En Questa: `do run.do` (o flecha ↑ y Enter).
4. ¿Subieron los OK? Sí → siguiente TODO. No → leo la FALLA, miro la ventana Wave (tecla **F**), corrijo.

Orden	Archivo	Qué completo
1	sincronizador.vhd	dos flip-flops en cascada
2	reset_sync.vhd	sincronizador + inversión
3	detector_flanco.vhd	un flip-flop con reset + pulso = nivel AND NOT anterior
4	reg_desplazamiento.vhd	push y pop con concatenación &

META: RESUMEN: 13 OK, 0 FALLAS