1.1.1 SRT-4

b	Range of P [ ]		q	b	Range of P		q
8	−12	−7	−2	12	−18	−10	−2
8	−6	−3	−1	12	−10	−4	−1
8	−2	1	0	12	−4	3	0
8	2	5	1	12	3	9	1
8	6	11	2	12	9	17	2
9	−14	−8	−2	13	−19	−11	−2
9	−7	−3	−1	13	−10	−4	−1
9	−3	2	0	13	−4	3	0
9	2	6	1	13	3	9	1
9	7	13	2	13	10	18	2
10	−15	−9	−2	14	−20	−11	−2
10	−8	−3	−1	14	−11	−4	−1
10	−3	2	0	14	−4	3	0
10	2	7	1	14	3	10	1
10	8	14	2	14	10	19	2
11	−16	−9	−2	15	−22	−12	−2
11	−9	−3	−1	15	−12	−4	−1
11	−3	2	0	15	−5	4	0
11	2	8	1	15	3	11	1
11	8	15	2	15	11	21	2

Codificări pe 2 biți

$0 \to \begin{matrix}0&0\\0&0\end{matrix}$ $\quad \bar{1} \to \begin{matrix}0&0\\0&1\end{matrix}$ $\quad \bar{2} \to \begin{matrix}0&0\\1&0\end{matrix}$

$1 \to \begin{matrix}0&1\\0&0\end{matrix}$ $\quad 2 \to \begin{matrix}1&0\\0&0\end{matrix}$

b → B[7:4] (primii 4 biți)

la SRT-4 luăm primii 6 biți din P → p după care ne uităm în ce interval se află

Dacă se suprapune p cu marginile intervalului, luăm cazul favorabil

1. X − 144 = 1001 0000 (128 64 32 16 8 4 2 1)

Y = 5 = 0000 0101

CNT	P (x (începem scrierea din A))	A	B (aici se pune Y)
00	0 0000 0000	1001 0000	0000 0101
I pas mereu luăm leading zeros, p = 2	LSHIFT cu k biți; 0 0001 0010, $q_0 = 0$	0000 0000	k = 5 (leading zeros); b = 8+2 = 10; 1010 0000
00	LSHIFT (P,A) cu 2 biți		2B
p = 1+8 = 9	0 0100 1000, $q_1 = 2$	0000 0000 / 0000	1 0100 0000
	LSHIFT cu 2 biți		
01	1 0010 0000	0000 0010 / 0000	
−2b ⊖	1 0100 0000		
p = −32+16+8+4 = −4	1 1110 0000, $q_2 = -1$		
10	1 1000 0000	0000 1000 / 00 0001	
+B ⊕	0 1010 0000		

$p = 4$

	0 0010 0000	
	$q_3 = 1$	
11	0 1000 0000	0010 0001
$-B$ ⊖	0 1010 0000	0000 0100 ⊕
		1
	1 1110 0000	0000 0101
⊕	0 1010 0000	0010 0001 ⊖
	0 1000 0000	0000 0101
	→ RSHIFT cu $k=5$	
	0 0000 0100	0001 1100
	rest $= 4$	câtul
		$4+8+16=28$

avem $S=1$

$\Rightarrow A' = A'+1$

$A = A - A'$

$-$ $P = P + B$ + shiftare P

dacă $S=0$

$A = A - A'$

+ shift P