

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 1 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para execução do serviço de Religação com Reposição de Ramal.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se às Gerências de Operação e Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência de Operação

Realizar a gestão da atribuição dos serviços para as equipes de campo, considerando o prazo regulatório e as rotas das equipes.

3.2 Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Executar os serviços de Religação com qualidade, segurança e considerando os prazos regulatórios.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Consumidores de Baixa Tensão

Consumidores ligados ao sistema de energia elétrica da CONCESSIONÁRIA atendidos com tensão de fornecimento de 127, 220 ou 380 Volts, e faturados pelo Grupo “B”.

4.2 Caixa de Medição

Compartimento destinado a abrigar medidor de energia elétrica e demais equipamentos de medição e seus acessórios. A caixa é composta por corpo, suporte para equipamentos de medição e proteção, tampa e dispositivo para instalar o sistema de lacre da CONCESSIONÁRIA. O conjunto, corpo, tampa e dispositivo de lacre, quando instalado, não deve permitir o livre acesso ao interior do compartimento e/ou abertura da tampa, sem a violação do sistema de lacre.

4.3 Instalação/Unidade Consumidora

Conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único cliente e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas.

4.4 Suspensão do Fornecimento

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 2 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

Desligamento de energia elétrica da instalação/unidade consumidora, sempre que o cliente não cumprir com as suas obrigações definidas conforme a Resolução Normativa 1000/2021.

4.5 Religação

Procedimento efetuado pela distribuidora com o objetivo de restabelecer o fornecimento de energia elétrica a uma instalação/unidade consumidora, após quitação dos débitos.

4.5.1 A distribuidora condiciona a quitação de débitos ao serviço de Religação, solicitado por cliente que possua débito com a distribuidora na conta contrato/unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço quando houver débitos decorrentes de fatura de energia elétrica;

4.5.2 A religação faz parte dos serviços cobráveis e seu valor é estabelecido pela ANEEL, através de resolução homologatória de reajuste tarifário anual;

4.5.3 A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos:

- a) Religação normal:
 - 24 (vinte e quatro) horas, para instalação localizada em área urbana;
 - 48 (quarenta e oito) horas, para instalação localizada em área rural;
- b) Religação de urgência:
 - (quatro) horas, para instalação localizada em área urbana;

Nota 01: É facultado à distribuidora a implantação do serviço de Religação de Urgência. Na Equatorial Maranhão, Alagoas, Goiás e Piauí não é oferecida a Religação de Urgência nas áreas urbanas e rurais, somente a Religação Normal.

- c) Religação automática: Possui o mesmo prazo da religação comum, é emitida automaticamente pelo sistema comercial, após a identificação da baixa do débito referente à fatura objeto do corte e demais faturas em aberto no sistema (vencidas).
- d) Religação por suspensão indevida do fornecimento: 4 (quatro) horas da constatação, sem ônus para o cliente, independentemente do momento em que esta ocorra e da localização da instalação em área urbana ou rural.
- e) Religação à Revelia: A religação da instalação à revelia da distribuidora se dá quando o cliente religa a sua instalação sem solicitar a empresa, neste caso enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção (auto religação), os valores são homologados pela ANEEL e são cobrados na fatura subsequente a identificação da ocorrência. A cobrança do custo administrativo se dá com a comprovação da ocorrência mediante a emissão do TOI (Termo de

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 3 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

Ocorrência e Inspeção) ou por meio de formulário próprio da distribuidora Anexo I - Mini TOI - Termo de Ocorrência de Inspeção de Auto-Religação devendo constar as seguintes informações: Identificação do cliente; Endereço da instalação; Código de identificação da conta contrato; Identificação e leitura do medidor; Data e hora da constatação da ocorrência; e Identificação e assinatura do funcionário da distribuidora.

Nota 02: O formulário deve ser emitido em no mínimo 2 (duas) vias, devendo uma via ser entregue ao cliente. A via que fica com a equipe deverá ser fotografada através do tablet da equipe nos sistemas OPER, SIGA e SIGS;

- f) Religação Especial Órgão/Justiça: Emitida quando a decisão de religar a instalação é feita por meio judicial, através de liminar ou mandado judicial, ou através de ofício de órgão/justiça com prazo estipulado na liminar.

4.6 Medidor/Equipamento

Aparelho fornecido e instalado pela Distribuidora, com o objetivo de medir e registrar o consumo de energia elétrica de cada cliente.

4.7 Ramal de entrada

Conjunto de condutores e acessórios instalados pelo cliente entre o ponto de entrega e a medição ou a proteção de suas instalações.

4.8 Ramal de ligação

Conjunto de condutores e acessórios instalados pela distribuidora entre o ponto de derivação de sua rede e o ponto de entrega.

4.9 Nota de Serviço

A Nota de Serviço, através do SAP CCS, serve como identificação da solicitação do cliente.

4.10 Tablet

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 4 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

É um dispositivo pessoal em formato de prancheta que pode ser usado para acesso à internet entre outros sistemas e aplicativos, o qual apresenta uma tela sensível ao toque (touchscreen), que é o dispositivo de entrada principal. A ponta dos dedos ou uma caneta apropriada aciona suas funcionalidades. Este dispositivo é utilizado hoje nas distribuidoras para o input de informações referentes aos serviços executados em campo, registros fotográficos, georreferenciamento, entre outros.

5 REFERÊNCIAS

PRODIST Módulo 5 - Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica – Medição;

Resolução Normativa 1000/2021;

NT.001.EQTL Normas, Qualidade e Des. de Fornecedores - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão;

NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, do Ministério do Trabalho e Emprego;

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

NP.00178.EQTL. Gestão do Cliente - Atender e Tratar Religação de Instalação e saída das pendências;

POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança;

POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP. 00112.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP. 00168.EQTL. - Comunicação com o COI.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais necessários para execução das tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
Mínimo de 2 colaboradores.	De 30 a 60 minutos;	Descrição	Qtde
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 5 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	Nota 03: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples.	Conjunto de vara de manobra	1
		Escada extensível/veicular ou singela	1
		Alicate bomba d'água	1
		Alicate universal	1
		Caixa de ferramenta	1
		Canivete	1
		Chave de fenda ¼ p/ 8 polegadas	1
		Chave inglesa	1
		Corda – 15 metros	Q/Nec
		Ferramentas para Sinalização: Bandeirola, Colete refletivo, Cone, Fita zebra, Giroflex. Placas de advertência:	Q/Nec
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama/Antichama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Balaclava e ou Protetor Facial;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 6 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

		Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo;	Q/Nec
		Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte regulável;	1
		Nota 04: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

Nota 05: o sistema de linha de vida vertical é formado com a instalação de cabos, cordas ou fitas ligadas ao cinto de segurança, ancoragens e sistema trava quedas.

6.2 Passo a passo para execução das tarefas

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1 Fazer checklist dos materiais básicos para atendimento (Medidor, lacres, etc.); 1.2 Conferir condições externas e internas de uso do veículo; 1.3 Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso; 1.4 Estar com a solicitação do serviço no tablet.	Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de equipamento; Lesão nas Mãos; Lesão nos olhos.	Usar EPIs Básicos; Usar luva de Vaqueta; Usar Óculos de Proteção; Manutenção preventiva do veículo; Realizar inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para atendimentos emergências na rede de distribuição.

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 7 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

2. Confirmar o endereço, medidor e nome do cliente.	2.1 Confirmar o endereço, medidor e nome do cliente; 2.2 Contatar o cliente e explicar o serviço que será executado.	Erro na religação	Caso o cliente esteja exaltado por algum motivo haja com: • Calma; • Não se exalte; • Ouça e não o interrompa; • Compreenda. Caso de risco de agressão física, saia do local e retorne mais tarde. Faça tudo para evitar o conflito.
3. Manobrar e posicionar o veículo.	3.1 Posicionar o Veículo conforme POP. 00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. Nota 06: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite o melhor ângulo de trabalho para o cesto aéreo. 3.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito; Abalroamento;	Atenção nas manobras com o veículo; Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 8 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	3.3. Descer as sapatas, colocar o calço e estabilizar o caminhão. 3.4. Certificar-se que as sapatas estejam em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do caminhão.		Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
4. Sinalizar e delimitar a área de trabalho.	4.1. Desobstruir e demarcar a área necessária, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade. 4.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP. 00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos fazendo uso de perneiras.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Bater em postes, contra postes e estai; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Ligar pisca alerta do veículo;
5. Elaborar APR.	5.1. Fazer a inspeção rigorosa no poste da base ao topo em que será realizado a atividade e nos condutores e nas estruturas adjacentes.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 9 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	5.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. Nota 08: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 5.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 6. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Bater em postes, contra postes e estai; Acidente de trânsito;	Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
6. Inspecionar medidor	6.1 Verificar todos os dados cadastrais e atualizar se for necessário; 6.2 Vistoriar detalhadamente o padrão, verificar visualmente fatores técnicos, irregularidades e de segurança do padrão; 6.3 Retirar lacre da caixa de medição; 6.4 Abrir a caixa de medição; 6.5 Observar se existe algum indício de irregularidade dentro da caixa.	Lesão física nas mãos, olhos e cabeça; Energização de parte metálicas.	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 10 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	6.6. Usar voltímetros para verificar ausência de tensão nas partes metálicas; 6.7. Após acessar instalação, fazer uso de balaclava ou protetor facial.		
7. Posicionar-se no contra poste ou pontalete do cliente.	7.1 Religar no Ponto de Entrega (Poste Auxiliar/pontalete. 7.2 Posicionar-se no contra poste ou pontalete em que será feita a reposição do ramal; 7.3. Instalar Linha de Vida conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; 7.4. Subir na escada, posicionando-se para a execução da tarefa e passando o talabarte; 7.5. Instalar conjunto de lçamento conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Curto-Circuito; Choque elétrico; Arco Voltaico;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 11 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	7.6 Lçar balde com material e fixar no monte da escada ou em ponto seguro; 7.7 Instalar ramal até a caixa de medição; 7.8 Ancorar Ramal de serviço no contra poste ou beiral do cliente, fazendo uso da alça pré-formada; 7.9 Retirar Conjunto de içamento; 7.10 Soltar o talabarte e iniciar descida; 7.11. Recolher escada, conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. Nota 09: Observar o diagrama do medidor para atestar sua sequência correta entre fase e neutro. Evitar contato de ferramentas com partes aterradas; Para condutor extra flexível, instalar terminal ilhós;		
8. Realizar Conexão no Medidor.	8.1 Abrir a tampa do borne do medidor e folgar os parafusos utilizando a chave de fenda;	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Curto-Circuito;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 12 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	8.2 Conectar os fios da entrada do disjuntor, caso não estejam conectados; 8.3 Conectar os fios da saída ao borne do medidor. Observar o borne correto do neutro.	Arco Voltaico; Queda da Escada/Cesto; Choque elétrico.	Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;
9. Realizar Conexão na Rede de Baixa Tensão.	9.1 Execução na rede de energia baixa tensão; 9.2 Verificar as condições do poste; 9.3 Posicionar escada extensiva ou veicular, conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; 9.4. Instalar Linha de Vida conforme POP. 00111.EQTL.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Curto-Circuito; Choque elétrico; Arco Voltaico; Queda da Escada/Cesto; Choque elétrico.	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 13 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	- Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD 9.5. Subir na escada, posicionando-se para a execução da tarefa e passando o talabarte; 9.6. Instalar conjunto de lçamento conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; Nota 10: O eletrcista auxiliar que ficar no solo deve segurar a escada até que a mesma seja amarrada e esteja com todas as proteções conforme o POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; 9.7. Instalar cobertura na rede de baixa tensão POP.00112.EQTL.- Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico; 9.8. Observar faseamento, principalmente em ligação trifásica;		Sistema de Linha de Vida; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;
--	---	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 14 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	9.9. Ancorar o ramal de serviço fazendo uso de alça pré-formada, na bitola compatível com o condutor; 9.10. Conectar os fios do ramal na rede baixa tensão utilizando o alicate bomba d'água ou chave para apertar conectores perfurantes conforme a bitola dos condutores; 9.11. Retirar as Coberturas isolantes 9.12. Soltar o material e retirar o conjunto de içamento; 9.13. Soltar o talabarte e iniciar descida. O eletricista auxiliar que ficar no solo deve segurar a escada, garantindo a descida do eletricista parceiro com segurança; 9.14. Recolher escada extensiva ou veicular, conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 15 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

10. Testar	10.1 Testar e evidenciar a tensão na entrada do disjuntor, ver se não ficou com falta de fase; 10.2 Lacrar caixa de medição.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Curto-Circuito; Choque elétrico; Arco Voltaico; Queda da Escada/Cesto;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;
11. Verificações	11.1 Informar ao cliente que a ligação está concluída. Perguntar se a instalação interna está pronta para ligar o disjuntor; 11.2 Em caso positivo, ligar o disjuntor e confirmar com o cliente se o fornecimento de energia foi restabelecido; 11.3 Verificar se o medidor está medindo.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 16 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

			Balaclava e ou Protetor facial;
12. Encerramento com registro fotográfico contendo foto da leitura, do número medidor e ponto de conexão;	12.1 Informar na OS o número e a leitura do medidor; 12.2 Preencher todas as informações solicitadas na OS através do sistema OPER ou SIGA e ou SIGS; 12.3 Informar todos os materiais utilizados; 12.4 Realizar o registro fotográfico de todas as ações realizadas em campo.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;
13. Finalizar a OS no tablet através do sistema OPER ou SIGA	13.1 Após inserir todos as informações e fotos da execução do serviço, finalizar a OS no OPER ou SIGA e ou SIGS.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 17 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

14. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho.	14.1 Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP.00110.EQTL.- Atividades Preliminares de Segurança.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança.
15. Organizar o local de Trabalho	15.1 Organizar o local de trabalho conforme POP.00110.EQTL.- Atividades Preliminares de Segurança.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança.

Nota 11:

- A equipe deverá confirmar o medidor encontrado em campo, para ter certeza de que está executando a Religação no local correto;
- Para a execução da Religação o electricista deve observar as informações registradas no registro de atendimento da nota. Nos casos de registro solicitando a confirmação de pagamento em campo, confirmar se todas as faturas estão pagas e só então religar a instalação. Em casos de faturas pendentes, a equipe deverá rejeitar a solicitação para cancelamento por motivo de “cliente não apresentou conta paga”;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 18 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

- Nos casos em que **NÃO** há registro de atendimento solicitando que a equipe confirme o pagamento das faturas pendentes, a equipe poderá executar o serviço normalmente, considerando que o atendimento já fez essa validação no ato na solicitação do serviço;
- Em todos os casos de rejeição, a equipe deverá preencher o termo de rejeição (Anexo II), informando o motivo da não execução do serviço, evidenciar no OPER ou SIGA e ou SIGS, e deixar uma cópia com o cliente;
- Quando o serviço for executado e o cliente não estiver no local, a equipe deverá deixar o disjuntor desligado, mas deverá deixar no local o adesivo de casa fechada (Anexo III), informando ao cliente que a Religação foi executada e que falta apenas ligar o disjuntor;
- Sempre testar a ausência de tensão para realização de todos os serviços que necessitem estar desenergizados;
- É obrigatório que a equipe evidencie todas as ações realizadas em campo, realizando sempre o registro fotográfico e preenchendo os campos solicitados no sistema com as informações de conclusão e com as observações necessárias.
- As instalações encontradas em campo auto religadas devem ser regularizadas e seladas, sendo aplicado o procedimento de preenchimento do Formulário próprio Mini TOI – Termo Ocorrência Auto Religação (Anexo I). Entregar uma via do documento ao cliente e a outra via anexar na nota de Religação;
- Nos casos de religação automática, a qual o cliente não autorize a execução, o mesmo deve assinar formulário de rejeição, informando não ter interesse na execução do serviço, registrar o motivo no campo observações. O eletricitista deve rejeitar para cancelamento, fotografar o termo de recusa da religação assinado pelo cliente e anexar na nota.

7 ITEM DE CONTROLE

- Religação no Prazo
- Religação na 1ª Visita

8 ANEXOS

Anexo I – Formulário Rejeição – MA

Anexo II – Formulário Rejeição – PA

Anexo III – Formulário Rejeição – PI

Anexo IV – Formulário Rejeição – AL

Anexo V – Formulário Rejeição – RS

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 19 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

Anexo VI – Formulário Rejeição – AP

Anexo VII – Mini TOI – MA

Anexo VIII – Mini TOI - PA

Anexo IX – Mini TOI – PI

Anexo X – Mini TOI – AL

Anexo XI – Mini TOI – RS

Anexo XII – Mini TOI - AP

Anexo XIII – Adesivo Ligação Nova Casa Fechada – MA

Anexo XIV – Adesivo Ligação Nova Casa Fechada – PA

Anexo XV – Adesivo Ligação Nova Casa Fechada – PI

Anexo XVI – Adesivo Ligação Nova Casa Fechada – AL

Anexo XVII – Adesivo Ligação Nova Casa Fechada – AP

Anexo XVIII – Adesivo Ligação Nova Casa Fechada – RS

9 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração /Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	23/09/2022		Emissão inicial	Daniela Batista de Vasconcelos Derick Gonçalves Duarte
01	19/06/2023	4	4.5. Inserido Nota 02	Daniela Batista de Vasconcelos Isaac Lauda Silva Seixas Pablio Ricardo Nunes Barbosa
		6	6.1. Atualização de tempo médio de execução da tarefa e de ferramentas e equipamentos.	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 20 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

REV	DATA (Elaboração /Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
			6.2. Inclusões e ajustes de sequências de passos e enriquecimento de atividade. 6.2. No passo 11 Inserido Nota. 6.2. No passo 12 Inserido Registro fotográfico. 6.2. Alteração dos principais passos.	Arlington Alencar de Albuquerque Deleon Dias da Silva Lima Eugênio Pachelle Xavier Pimentel Filho
		10	Implantação de revisores do documento.	

10 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Derick Gonçalves Duarte – Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Pablo Ricardo Nunes Barbosa – Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Arlington Alencar de Albuquerque – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Deleon Dias da Silva Lima – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Eugênio Pachelle Xavier Pimentel Filho – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Isaac Lauda Silva Seixas - Gerencia Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Daniela Batista de Vasconcelos – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos e Comerciais

Raffira Marla Ferreira Mendes – Gerencia Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Heitor Hugo Dias Manguiera – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 21 de 21
Título: Religação com Reposição de Ramal		Código: POP.00332.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

APROVADOR

Almir Pereira Meneses – Superintendência Corporativa Serviços Técnicos e Comerciais

Heitor Hugo Dias Manguiera - Gerência Corporativa de Serviços de Rede