SUMÁRIO

1 FINALIDADE 2

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 2

3 RESPONSABILIDADES 2

4 DEFINIÇÕES 3

5 REFERÊNCIAS 6

6 PRINCIPAIS PASSOS 7

6.1 Considerações Iniciais 7

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos 9

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle 11

6.4 Procedimentos de Execução - Passo a Passo 13

6.4.1 Procedimentos iniciais 13

6.4.2 Religação no medidor ou disjuntor 15

6.4.3 Religação no poste 18

6.4.4 Religação com reposição de ramal 23

6.4.5 Procedimentos finais 28

7 RECURSOS NECESSÁRIOS 29

8 ITEM DE CONTROLE 29

9 ANEXOS 29

10 CONTROLE DE REVISÕES 29

11 APROVAÇÃO 29

Impressão realizada em: 28/10/2026

1 FINALIDADE

Definir os procedimentos operacionais relacionados à execução dos serviços de “Religação de unidade consumidora” de forma a atender as diretrizes básicas de controle e prevenção dos riscos de acidentes associados, assim como padronizar e garantir a qualidade das tarefas realizadas.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceiras que participam dos serviços técnicos comerciais, e que atendem as unidades consumidoras faturadas pelo Grupo B.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.2 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

3.3 Supervisão de Serviços Técnicos e Comerciais

Gerenciar, orientar e garantir o cumprimento descrito neste procedimento aos colaboradores parceiros e próprios envolvidos nos serviços de campo.

3.4 Gerência do Centro de Operação (COI - Centro de Operações Integradas)

Realizar a gestão da atribuição dos serviços para as equipes de campo, considerando o prazo regulatório e as rotas das equipes.

3.5 Equipe do STC

Cumprir os critérios dos procedimentos operacionais padrão da empresa e executar as atividades em campo com presteza e segurança.

Impressão realizada em: 28/10/2026

4 DEFINIÇÕES

4.1 Caixa de Medição

Caixa destinada à instalação do medidor de energia elétrica e dispositivos de proteção (disjuntor termomagnético, p. ex.). É composto por corpo, suporte para equipamentos de medição e proteção, tampa e dispositivo para instalar o sistema de lacre da concessionária. O conjunto não deve permitir o livre acesso ao interior do compartimento e abertura da tampa sem a violação do sistema de lacre.

4.2 Consumidores de Baixa Tensão

Consumidores ligados ao sistema de energia elétrica da concessionária atendidos com tensão de fornecimento de 127, 220 ou 380 Volts e faturados pelo Grupo B.

4.3 Disjuntor Termomagnético

Equipamento destinado a proteger os condutores e demais equipamentos da unidade consumidora, contra sobrecarga e curto-circuito.

4.4 Fatura

Documento comercial que apresenta a quantia monetária total que deve ser paga pelo consumidor à CONCESSIONÁRIA, em função do fornecimento de energia elétrica, da conexão e uso do sistema ou da prestação de serviços, devendo especificar claramente os serviços fornecidos, a respectiva quantidade, tarifa e período de faturamento.

4.5 Grupo B

Grupamento composto de unidades consumidoras com conexão em tensão menor que 2,3 KV e subdividido nos seguintes subgrupos (REN1000/2021):

a) subgrupo B1 – residencial;

b) subgrupo B2 – rural;

c) subgrupo B3 – demais classes; e

d) subgrupo B4 – Iluminação Pública.

4.6 Medidor/Equipamento

Aparelho fornecido e instalado pela distribuidora com o objetivo de medir e registrar o consumo de energia elétrica de cada cliente.

Impressão realizada em: 28/10/2026

4.7 Nota de Serviço

A Nota de Serviço, através do SAP CCS, serve como identificação da solicitação do cliente.

4.8 Religação

Procedimento efetuado pela distribuidora com o objetivo de restabelecer o fornecimento de energia elétrica a uma unidade consumidora após quitação dos débitos.

A religação faz parte dos serviços cobráveis e seu valor é estabelecido pela ANEEL, através de resolução homologatória de reajuste tarifário anual.

Em relação aos prazos, a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia de acordo com as seguintes circunstâncias:

a) Religação normal:

24 (vinte e quatro) horas, para instalação localizada em área urbana;

48 (quarenta e oito) horas, para instalação localizada em área rural;

b) Religação de urgência:

04 (quatro) horas, para instalação localizada em área urbana;

Nota 1: Conforme Art. 363, seção VII da Resolução Normativa Nº 1000/21 da ANEEL, é facultado à distribuidora a implantação do serviço de Religação de Urgência. Na Equatorial Maranhão, Alagoas, Piauí e Goiás não é oferecida a Religação de Urgência nas áreas urbanas e rurais, apenas a Religação Normal.

c) Religação automática:

Possui o mesmo prazo da religação comum. É emitida automaticamente pelo sistema comercial após a identificação da baixa do débito referente à fatura objeto do corte e demais faturas em aberto no sistema (vencidas);

d) Religação por suspensão indevida do fornecimento:

4 (quatro) horas da constatação, sem ônus para o cliente, independentemente do momento em que esta ocorra e da localização da instalação em área urbana ou rural;

e) Religação à revelia:

A religação da instalação à revelia da distribuidora ocorre quando o cliente realiza a religação por conta própria, sem solicitar o serviço à concessionária. Nessa situação, o fornecimento de energia pode ser novamente suspenso de forma imediata e, além disso, poderá ser cobrado o custo administrativo referente à inspeção da chamada auto-religação. Esses valores são homologados pela ANEEL e lançados na fatura subsequente à identificação da ocorrência.

Impressão realizada em: 28/10/2026

A cobrança do custo administrativo somente ocorre mediante a comprovação da irregularidade, formalizada por meio da emissão do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) ou, alternativamente, através de formulário próprio da distribuidora (Anexo III – Termo de Ocorrência de Auto-Religação). Esse documento deve conter, obrigatoriamente, as seguintes informações:

- Identificação do cliente;
- Endereço da instalação;
- Código de identificação da conta contrato;
- Identificação e leitura do medidor;
- Data e hora da constatação da ocorrência;
- Identificação e assinatura do funcionário da distribuidora.

Nota 2: O formulário deve ser emitido em no mínimo 2 (duas) vias, devendo uma via ser entregue ao cliente. A via que fica com a equipe deverá ser fotografada através do tablet nos sistemas OPER, SIGA e SIGS.

f) Religação especial órgão/justiça:

Emitida quando a decisão de religar a instalação é feita por meio judicial, através de liminar ou mandado judicial, ou através de ofício de órgão/justiça com prazo estipulado na liminar.

4.9 Ramal de entrada

Conjunto de condutores e acessórios instalados pelo cliente entre o ponto de entrega e a medição ou a proteção de suas instalações.

4.10 Ramal de conexão

Conjunto de condutores e acessórios instalados pela distribuidora entre o ponto de derivação de sua rede e o ponto de conexão da unidade consumidora.

4.11 Ramal de Entrada

Conjunto de condutores e acessórios instalados pelo consumidor entre o ponto de conexão e a medição ou proteção de suas instalações.

4.12 Suspensão do Fornecimento

Desligamento de energia elétrica da unidade consumidora sempre que o cliente não cumprir com as suas obrigações definidas, conforme art. 356, seção IV da Resolução Normativa Nº 1000/2021.

4.13 Unidade Consumidora

Impressão realizada em: 28/10/2026

Conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores e acessórios e, no caso de conexão em tensão maior ou igual a 2,3 kV, a subestação. É caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de conexão, com medição individualizada e pertencente a um único consumidor, localizado em um mesmo imóvel ou em imóveis contíguos.

5 REFERÊNCIAS

MN.00017.EQTL – Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

Procedimentos Operacionais Padrão do Grupo Equatorial:

NP.00078 EQTL – Análise Preliminar de Risco

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Seg. Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00284.EQTL – Execução de Serviço Elétricos sob Condições Climáticas Adversas;

POP.00745.EQTL – Utilização de tripé para escada;

POP.00454.EQTL – Utilização de cesta aérea;

NT.00001.EQTL – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão;

Resolução Normativa ANEEL n°. 1000/2021;

PRODIST Módulo 5 - Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica – Medição.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações Iniciais

a) As tarefas deverão ser realizadas por profissionais treinados, capacitados e autorizados;

b) Todos os serviços devem ser executados com calma e segurança;

c) Antes do início dos serviços, deve-se efetuar uma inspeção rotineira de todos os equipamentos de proteção individual - EPI, acessórios e sistemas de ancoragem;

d) Durante toda a execução da tarefa, os eletricistas devem estar equipados com os EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chama, óculos de proteção e bota de segurança). Os demais EPIs deverão ser complementados conforme apontamento das medidas de controle para outros riscos (balaclava, protetor facial, cinto tipo paraquedista, etc.);

e) Todo trabalho em altura deverá ser realizado no mínimo por dois colaboradores. Um dos executores ficará no solo e assumirá a função de socorrista;

f) A linha de vida deve ser de uso individual durante a atividade. Somente poderá ser utilizada simultaneamente por outro colaborador durante um resgate;

g) Em locais onde não seja possível a amarração da escada ou não seja possível o uso de veículo com cesta aérea a equipe poderá utilizar o suporte de apoio (tripé) para escada extensível, conforme POP.00745.EQTL – Utilização de tripé para escada;

h) Sempre que possível, apresentar-se ao cliente e informar a realização da atividade. É necessário que esteja munido de identificação visível;

i) O cliente deve ser tratado com cortesia e presteza, e sempre que possível, devem ser sanadas as suas dúvidas. Deve-se prestar somente informações as quais a equipe está habilitada e autorizada;

j) Caso o cliente solicite informações que não possam ser fornecidas pela equipe, ele deverá ser orientado a dirigir-se à agência de atendimento mais próxima;

k) É obrigatório e indispensável realizar uma análise preliminar de riscos no local da atividade com a participação efetiva de toda a equipe, conforme diretrizes do POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

l) Atentar para a incidência de insetos ou animais peçonhentos dentro das caixas;

m) Caso seja encontrado padrão em condições de risco ou em mau estado, informar a necessidade de padronização ou recuperação ao cliente;

n) A equipe deverá verificar e validar a identificação do medidor em campo, assegurando que a

Impressão realizada em: 28/10/2026

religação seja executada na unidade consumidora correta;

o) A equipe deve sempre consultar as informações registradas no atendimento da nota. Quando houver solicitação de confirmação de pagamento em campo, é obrigatório verificar se todas as faturas estão quitadas antes de realizar a religação. Caso seja identificada a existência de faturas em aberto, a equipe deverá rejeitar a solicitação, registrando no Formulário de Religação (Anexo II): “Não conseguimos confirmar o pagamento da sua fatura no ato da religação”;

p) Nos casos em que não houver registro de atendimento solicitando a confirmação de pagamento das faturas pela equipe, o serviço poderá ser executado normalmente, considerando que a validação já foi realizada no momento da solicitação;

q) Em qualquer situação de rejeição, a equipe deverá preencher o Formulário de Rejeição (Anexo I), registrando claramente o motivo da não execução. Além disso, deve evidenciar a ocorrência no OPER, SIGA ou SIGS e entregar uma cópia do termo ao cliente;

r) Nos casos em que a religação automática não seja autorizada pelo cliente, este deverá assinar o Formulário de Rejeição (Anexo I), declarando não ter interesse na execução do serviço e informando o motivo no campo de observações. O eletricista deverá registrar a rejeição para cancelamento, fotografar o termo de recusa assinado e anexá-lo à nota de serviço;

s) Quando o serviço for executado sem a presença do cliente ou responsável, a equipe deverá manter o disjuntor desligado e fixar no local o Formulário de Religação (Anexo II), informando que a religação foi realizada e que resta apenas o acionamento do disjuntor pelo cliente;

t) É obrigatório o registro de todas as ações realizadas em campo, incluindo o relatório fotográfico e o preenchimento completo dos campos do sistema, com as informações de conclusão e as observações pertinentes;

u) As instalações encontradas em campo auto religadas devem ser regularizadas e seladas, sendo aplicado o procedimento de preenchimento do Formulário próprio Mini TOI – Termo de Ocorrência Auto Religação (Anexo III). Entregar uma via do documento ao cliente e a outra via anexar na nota de Religação;

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos

Equipe mínima: 02 eletricistas		
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Vestimenta retardante à chamas, classe 2	02
2	Botina de segurança	02
3	Capacete de segurança classe B com a jugular	02
4	Óculos de proteção	02
5	Balaclava em material retardante à chamas	02
6	Protetor facial (arco elétrico)	02
7	Luva de vaqueta	02
8	Luva isolante de borracha, classe 0 (1kV)	02
9	Luva de cobertura em couro para luva de borracha	02
10	Manga isolante de borracha classe 0 tipo II	01
11	Perneiras	02
12	Protetor solar	01
13	Cinto de segurança tipo paraquedista	02
14	Talabarte de posicionamento	02
15	Trava quedas	02
Materiais e Ferramentas		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Alicate bomba d'água 12" 1 kV, com extrator	01
2	Alicate corte diagonal 6" 1 kV	01
3	Alicate universal 8" 1 kV	01
4	Balde de lona	01
5	Calço para pneu (par)	01
6	Chave estrela catraca com soquetes	01

Impressão realizada em: 28/10/2026

7	Chaves de fenda e philips isoladas	01
8	Cone de sinalização	12
9	Conjunto de içamento (carretilha, corda)	01
10	Decapador condutor concêntrico	01
11	Detector de tensão (chave de teste)	01
12	Encerado de lona 2 x 2 m	01
13	Escada extensível de fibra com corda de amarração e bandeirola	01
14	Escova de aço	01
15	Fita de sinalização	01
16	Guincho manual catraca com tirante de aço 2000 kgf	01
17	Kit para linha de vida (corda, estropo, mosquetão, trava quedas, etc.)	01
18	Kit primeiros socorros	01
19	Kit resgate para trabalho em altura (descensor, estropo, etc.)	01
20	Lençol isolante de borracha 1000x400 mm, 1 mm, classe 0	11
21	Multímetro	01
22	Pregador de plástico para cobertura	16

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

Item	Riscos	Medidas de Controle
1	Arco elétrico	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança cor escura) Usar luvas e banquetas isolantes, conforme classe de tensão
2	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Usar botinas e perneiras Atenção ao manusear equipamentos Manter local sempre limpo
3	Atingido nos olhos	Usar óculos de proteção
4	Atingido nos pés ou mãos	Fazer uso de luvas de vaqueta Usar botina de segurança Atenção ao acionar as sapatas do veículo
5	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em via pública Usar vestimenta refletiva Delimitar e sinalizar local de trabalho
6	Choques elétricos	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Utilizar balaclava, luvas e mangas isolantes conforme classe de tensão
7	Circulação de pessoas não autorizadas em área controlada	Restrições e impedimentos de acesso Delimitações de áreas Sinalização de área de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas
8	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Ligar pisca alerta Colocar cones, usar freio de estacionamento
9	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra

Impressão realizada em: 28/10/2026

10	Contato ou indução entre condutores em trechos com cruzamento aéreo não interligado	Ao realizar APR atentar-se para existência de cruzamento de redes aéreas sem interligação com o tramo a ser trabalhado Desligar todos os circuitos
11	Cliente exaltado	Agir com calma, compreender e adotar práticas de escuta ativa No caso de risco de agressão física, sair do local e retornar em outro momento. Evitar ao máximo o conflito
12	Fadiga	Revezar as atividades Não manusear equipamentos nem veículos
13	Falha na comunicação	Comunicar de forma clara e objetiva sem interferências
14	Falha na execução do serviço por falta de equipamento	Fazer checklist dos materiais básicos para atendimento
15	Má condição física ou psicológica	Redefinição de tarefas Substituição do colaborador
16	Queda com diferença de nível	Usar cinto de segurança paraquedista, talabarte, trava-quedas e capacete
17	Queda de ferramentas ou dispositivos ou mesmo balde de lona	Amarrar bem o balde de lona à corda de içamento Manusear firmemente as ferramentas Usar capacete de segurança
18	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
19	Queda do veículo	Subir e descer do veículo com as mãos livres e pelo local apropriado
20	Radiação não ionizante	Usar protetor solar nas áreas desprotegidas Usar uniforme e óculos de segurança

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4 Procedimentos de Execução - Passo a Passo

6.4.1 Procedimentos iniciais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar-se para execução da tarefa antes de se deslocar para o local do serviço: a) Fazer um checklist dos materiais básicos para atendimento (medidor, lacres, conectores, etc.) e conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho (avaliar suas condições de uso); b) Inspecionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, itens de socorro, fixação e acondicionamento dos materiais). c) Conferir as solicitações de serviços disponíveis no tablet; d) Consultar mapas e guias, e verificar a localização das religações.	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 9, 19**
Passo 2 Deslocar-se para o local do serviço: a) Verificar se todos os ocupantes estão de cinto de segurança; b) Ajustar posicionamento do banco e retrovisor; c) Dirigir respeitando o Código de Trânsito Brasileiro.	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 5, 8**
Passo 3 Estacionar e posicionar o veículo: a) Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis; b) Ligar o pisca alerta; c) Posicionar o veículo de forma adequada; d) Instalar cones de sinalização atrás do veículo; e) Usar freio de estacionamento e calçar o veículo.	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 5, 8**
Passo 4 Abordar cliente: a) Adotar princípios básicos de comunicação interpessoal assim como manter postura profissional e agir com firmeza durante todo o processo de normalização;	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista

Impressão realizada em: 28/10/2026

b) Identificar-se apresentando o crachá da empresa. Em seguida, confirmar o endereço, nome do cliente e checar número do medidor; c) Comunicar ao consumidor o serviço que será executado.	**Riscos: 11**
Passo 5 Sinalizar e delimitar a área de trabalho: a) Equipar-se de EPIs: capacete, óculos, luva de vaqueta; b) Desobstruir e demarcar a área necessária com uma distância mínima de segurança adequada para a realização da atividade; c) Colocar cones e fitas de sinalização para impedir o trânsito de veículos e pedestres na área (os cones deverão abranger o veículo). **Nota 3: Evitar que os pedestres tenham que caminhar pela pista de rolamento sem a devida proteção de cones.**	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 5, 7, 18**

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.2 Religação no medidor ou disjuntor

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais, conforme subseção 6.4.1.	
Passo 2 Planejar a atividade e elaborar APR: a) Analisar as condições no local de trabalho e do padrão de entrada (condições físicas de mureta, caixas de passagem, aterramento, pontaletes, fixação de armação na parede, ramais de entrada e ligação); b) Realizar o teste de detecção de corrente na carcaça da caixa do medidor, caso esta seja em chapa metálica; c) Vistoriar detalhadamente o padrão, verificar visualmente fatores técnicos, irregularidades e de segurança do padrão; d) Registrar em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle; e) Caso algum risco identificado não possa ser controlado, a atividade deverá ser suspensa. Caso não seja encontrada nenhuma condição impeditiva para execução da atividade com segurança, prosseguir com a atividade. **Nota 4: Todos os colaboradores deverão participar da elaboração da APR.**	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 2, 5, 18**
Passo 3 Separar materiais e ferramentas. E equipar-se de EPIs complementares: balaclava anti chamas, protetor facial contra arco elétrico e luvas isolantes com cobertura classe 0.	Eletricista **Riscos: 14**
Passo 4 Abrir a caixa do padrão e vistoriar medidor: a) Desligar o disjuntor; b) Romper os lacres e abrir a caixa do medidor com calma (retirar a tampa); c) Verificar se não há tensão de retorno; d) Observar se existe algum indício de irregularidade dentro da caixa; e) Romper o lacre de borne do medidor e retirar a tampa protetora.	Eletricista **Riscos: 1, 2, 4, 6**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Nota 5: Após abertura da caixa de medição, é prudente realizar uma inspeção imediata e avaliar novos riscos. Inspeção prévia pode não identificar a extensão de defeitos em conexões. **Nota 6: É proibido o uso de parafusadeira ou ferramentas não isoladas para a remoção das tampas. Nesse caso, é obrigatório o uso de chaves isoladas (fenda/philips).**	
Passo 5 Reconectar os condutores no medidor e no disjuntor (religar): a) Conectar os cabos na entrada do disjuntor, caso estejam desconectados; b) Conectar neutro/aterramento e fase (s) do lado carga no medidor. Observar o borne correto do condutor neutro; **Nota 7: Observar o diagrama do medidor para atestar a sequência correta entre fase e neutro.** **Nota 8: É proibido o uso de parafusadeira ou ferramentas não isoladas para o aperto dos parafusos nos bornes do medidor. Nesse caso, é obrigatório o uso de chaves isoladas (fenda/philips).** **Nota 9: Os condutores flexíveis devem ser fixados com terminal ilhós.** c) Realizar teste de tensão nos bornes do medidor e entrada do disjuntor; d) Se o cliente ou responsável estiver presente, solicitar anuência para energizar o circuito. Caso contrário, fixar no local o Formulário de Religação informando a necessidade de acionamento do disjuntor pelo cliente, conforme Anexo II; e) Ligar disjuntor, se o cliente ou responsável estiver presente; f) Realizar a leitura da tensão nos bornes do medidor e do disjuntor; g) Avaliar normalização do medidor; h) Registrar os dados em formulário específico e evidenciá-los.	Eletricista **Riscos: 1, 6**
Passo 6 Lacrar medidor e fechar a tampa: a) Colocar a tampa de proteção dos bornes; b) Lacrar medidor; c) Colocar a tampa da caixa de medição; d) Lacrar caixa de medição.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 6**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Passo 7 Encerrar ordem de serviço: a) Informar na OS o número e a leitura do medidor; b) Verificar os dados cadastrais e atualizá-los, se necessário; c) Informar na OS todos os dados solicitados no sistema OPER ou SIGA ou SIGS, informando também o tipo de execução do serviço; d) Informar todos os materiais utilizados; e) Realizar registro fotográfico de todas as ações realizadas na execução do serviço; f) Após inserir todos as informações e fotos da execução do serviço, finalizar a OS no OPER ou SIGA ou SIGS.	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: -**
Passo 8 Realizar os procedimentos finais, conforme subseção 6.4.5.	

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.3 Religação no poste

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais, conforme subseção 6.4.1.	
Passo 2 Planejar a atividade e elaborar APR: a) Analisar as condições no local de trabalho e do padrão de entrada (condições físicas de mureta, caixas de passagem, aterramento, pontaletes, fixação de armação na parede, ramais de entrada e ligação); b) Realizar o teste de detecção de corrente na carcaça da caixa do medidor, caso esta seja em chapa metálica; c) Vistoriar detalhadamente o padrão, verificar visualmente fatores técnicos, irregularidades e de segurança do padrão; d) Realizar uma inspeção acurada do poste de derivação, tubo de ferro ou pontalete, e verificar o grau de deterioração (verificar engastamento, rachaduras ou trincas); e) Fazer uma inspeção rigorosa nos condutores (verificar tentos rompidos, conexões, emendas, tensionamento, amarrações, etc.); f) Verificar a possibilidade de toques acidentais em redes nuas; g) Registrar em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle; h) Caso algum risco identificado não possa ser controlado, a atividade deverá ser suspensa. Caso não seja encontrada nenhuma condição impeditiva para execução da atividade com segurança, prosseguir com a atividade. **Nota 10: Todos os colaboradores deverão participar da elaboração da APR.**	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 2, 5, 18**
Passo 3 Estabilizar e nivelar o veículo, **caso a atividade seja realizada por cesta aérea**: a) Posicionar o veículo de forma adequada; b) Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; c) Descer as sapatas, colocar o calço e estabilizar o veículo;	Eletricista **Riscos: 4, 18**

Impressão realizada em: 28/10/2026

d) Sinalizar a área de trabalho do veículo. **Nota 11: Certificar-se que as sapatas estejam em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do veículo e se há espaço suficiente para executar as manobras na cesta aérea.** **Nota 12: No caso de solos com possibilidade de afundamento das sapatas, deve-se ampliar a base de apoio por meio de placas ou similares.**	
Passo 4 Separar materiais e ferramentas. E equipar-se de EPIs complementares: balaclava anti chamas, protetor facial contra arco elétrico e luvas isolantes com cobertura classe 0.	Eletricista **Riscos: 14**
Passo 5 Abrir a caixa do padrão e vistoriar medidor: a) Desligar o disjuntor; b) Romper os lacres e abrir a caixa do medidor com calma (retirar a tampa); c) Verificar se não há tensão de retorno; d) Observar se existe algum indício de irregularidade dentro da caixa; e) Romper o lacre de borne do medidor e retirar a tampa protetora; f) Identificar os condutores da saída do medidor, verificando as fases de alimentação do padrão (monofásico, bifásico ou trifásico). **Nota 13: Após abertura da caixa de medição, é prudente realizar uma inspeção imediata e avaliar novos riscos. Inspeção prévia pode não identificar a extensão de defeitos em conexões.** **Nota 14: É proibido o uso de parafusadeira ou ferramentas não isoladas para a remoção das tampas. Nesse caso, é obrigatório o uso de chaves isoladas (fenda/philips).**	Eletricista **Riscos: 1, 2, 4, 6**
Passo 6 Preparar-se para trabalho em altura e posicionar-se no poste: a) Equipar-se com cinto tipo paraquedista; b) Vestir EPIs complementares: luvas e mangas isolantes, conforme classe de tensão; c) Se for utilizar escada extensiva, posicioná-la de forma adequada, amarrar	Eletricista **Riscos: 1, 4, 6, 16, 17**

Impressão realizada em: 28/10/2026


e instalar linha de vida. Em seguida, instalar dispositivo trava quedas, subir com cuidado, enlaçar o talabarte na estrutura e prender no cinto de segurança; d) No caso de cesta aérea, fixar o talabarte no ponto de ancoragem, subir e fazer a movimentação do braço até o ponto ideal para executar o serviço; e) Instalar o conjunto de içamento; f) Instalar e proteger com lençol isolante (classe 0) os condutores próximos que apresentam risco de contato acidental (rede convencional ou protegida); g) Proteger com lençol também o braço da luminária pública, caso exista. **Nota 15: Para mais detalhe desse passo, checar POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.** **Nota 16: O topo da escada deve ser amarrado do solo antes que seja iniciado a subida, caso a linha de vida esteja instalada nela.**	
Passo 7 Reconectar o ramal do ponto de derivação: a) Instalar os conectores do ramal. Utilizar ferramentas adequadas como alicate bomba d'agua e chaves catraca; b) Para redes convencionais, escovar e instalar os condutores de cima para baixo, inicialmente o neutro, na sequência, as fases ABC; **Nota 17: Retirar os conectores que ficaram na rede, caso o corte tenha sido realizado com bastão podador.** **Nota 18: A ferramenta indicada para a aplicação do conector perfurante é a chave estrela catraca com soquete de 13 mm. O uso de alicates e chaves ajustáveis compromete o torque adequado da porca fusível (isto é, rompe precocemente) e não garante uma correta conexão (Figura 1).** **Nota 19: Não se deve inclinar a chave catraca durante o aperto, pois também compromete o torque adequado da porca fusível. Deve-se manter sempre a chave alinhada com o conector (Figura 2).**	Eletricista **Riscos: 1, 6, 10, 16, 17**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Figura 1 – Uso de ferramenta adequada para instalação do conector perfurante



Figura 2 – Posição correta da chave catraca no conector perfurante



c) Desinstalar conjunto de içamento, retirar as coberturas e descer do poste.

Nota 20: Caso utilizado a cesta aérea, retirar o talabarte do ponto de ancoragem apenas quando sair do equipamento.

Passo 8

Realizar teste no medidor e disjuntor:

a) Realizar teste de tensão nos bornes do medidor e entrada do disjuntor;
b) Se o cliente ou responsável estiver presente, solicitar anuência para energizar o circuito. Caso contrário, fixar no local o Formulário de Religação informando a necessidade de acionamento do disjuntor pelo cliente, conforme Anexo II;
c) Ligar disjuntor, se o cliente ou responsável estiver presente;
d) Realizar a leitura da tensão nos bornes do medidor e do disjuntor;
e) Avaliar normalização do medidor;
f) Registrar os dados em formulário específico e evidenciá-los.

Eletricista

Riscos: 1, 6

Passo 9

Lacrar medidor e fechar a tampa:

a) Colocar a tampa de proteção dos bornes;
b) Lacrar medidor;
c) Colocar a tampa da caixa de medição;
d) Lacrar caixa de medição.

Eletricista

Riscos: 1, 4, 6

Impressão realizada em: 28/10/2026

Passo 10 Encerrar ordem de serviço: a) Informar na OS o número e a leitura do medidor; b) Verificar os dados cadastrais e atualizá-los, se necessário; c) Informar na OS todos os dados solicitados no sistema OPER ou SIGA ou SIGS, informando também o tipo de execução do serviço; d) Informar todos os materiais utilizados; e) Realizar o registro fotográfico de todas as ações da execução do serviço; f) Após inserir todos as informações e fotos da execução do serviço, finalizar a OS no OPER ou SIGA ou SIGS.	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: -**
Passo 11 Realizar os procedimentos finais, conforme subseção 6.4.5.	

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.4 Religação com reposição de ramal

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais, conforme subseção 6.4.1.	
Passo 2 Planejar a atividade e elaborar APR: a) Analisar as condições no local de trabalho e do padrão de entrada (condições físicas de mureta, caixas de passagem, aterramento, pontaletes, fixação de armação na parede, ramais de entrada e ligação); b) Realizar o teste de detecção de corrente na carcaça da caixa do medidor, caso esta seja em chapa metálica; c) Vistoriar detalhadamente o padrão, verificar visualmente fatores técnicos, irregularidades e de segurança do padrão; d) Realizar uma inspeção acurada do poste de derivação, tubo de ferro ou pontalete, e verificar o grau de deterioração (verificar engastamento, rachaduras ou trincas); e) Fazer uma inspeção rigorosa nos condutores (verificar tentos rompidos, conexões, emendas, tensionamento, amarrações, etc.); f) Verificar a possibilidade de toques acidentais em redes nuas; g) Registrar em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle; h) Caso algum risco identificado não possa ser controlado, a atividade deverá ser suspensa. Caso não seja encontrada nenhuma condição impeditiva para execução da atividade com segurança, prosseguir com a atividade. **Nota 21: Todos os colaboradores deverão participar da elaboração da APR.**	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 2, 5, 18**
Passo 3 Estabilizar e nivelar o veículo, **caso a atividade seja realizada por cesta aérea**: a) Posicionar o veículo de forma adequada; b) Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; c) Descer as sapatas, colocar o calço e estabilizar o veículo;	Eletricista **Riscos: 4, 18**

Impressão realizada em: 28/10/2026

d) Sinalizar a área de trabalho do veículo. **Nota 22: Certificar-se que as sapatas estejam em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do veículo e se há espaço suficiente para executar as manobras na cesta aérea.** **Nota 23: No caso de solos com possibilidade de afundamento das sapatas, deve-se ampliar a base de apoio por meio de placas ou similares.**	
Passo 4 Separar materiais e ferramentas. E equipar-se de EPIs complementares: balaclava anti chamas, protetor facial contra arco elétrico e luvas isolantes com cobertura classe 0.	Eletricista **Riscos: 14**
Passo 5 Abrir a caixa do padrão e vistoriar medidor: a) Desligar o disjuntor; b) Romper os lacres e abrir a caixa do medidor com calma (retirar a tampa); c) Verificar se não há tensão de retorno; d) Observar se existe algum indício de irregularidade dentro da caixa; e) Romper o lacre de borne do medidor e retirar a tampa protetora; f) Identificar os condutores da saída do medidor, verificando as fases de alimentação do padrão (monofásico, bifásico ou trifásico). Reconectá-los, caso necessário; g) Caso o ramal de entrada seja o próprio cabo concêntrico, este deverá ser substituído desde a derivação. Logo, deverá ser reconectado no medidor após lançamento do novo ramal. **Nota 24: Após abertura da caixa de medição, é prudente realizar uma inspeção imediata e avaliar novos riscos. Inspeção prévia pode não identificar a extensão de defeitos em conexões.** **Nota 25: É proibido o uso de parafusadeira ou ferramentas não isoladas para a remoção das tampas. Nesse caso, é obrigatório o uso de chaves isoladas (fenda/philips).**	Eletricista **Riscos: 1, 2, 4, 6**
Passo 6 Preparar-se para trabalho em altura e posicionar-se no poste:	Eletricista **Riscos: 1, 4, 6,**

Impressão realizada em: 28/10/2026

a) Equipar-se com cinto tipo paraquedista; b) Vestir EPIs complementares: luvas e mangas isolantes, conforme classe de tensão; c) Se for utilizar escada extensiva, posicioná-la de forma adequada, amarrar e instalar linha de vida. Em seguida, instalar dispositivo trava quedas, subir com cuidado, enlaçar o talabarte na estrutura e prender no cinto de segurança; d) No caso de cesta aérea, fixar o talabarte no ponto de ancoragem, subir e fazer a movimentação do braço até o ponto ideal para executar o serviço; e) Instalar o conjunto de içamento; f) Instalar e proteger com lençol isolante (classe 0) os condutores próximos que apresentam risco de contato acidental (rede convencional ou protegida); g) Proteger com lençol também o braço da luminária pública, caso exista. **Nota 26: Para mais detalhe desse passo, checar POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.** **Nota 27: O topo da escada deve ser amarrado do solo antes que seja iniciado a subida, caso a linha de vida esteja instalada nela.**	**16, 17**
Passo 7 Reposição de ramal em poste auxiliar ou pontalete: a) Conectar e ancorar o ramal no poste auxiliar ou pontalete com alça pré-formada; b) Na rede de derivação, içar ramal de ligação pela corda do conjunto de içamento; c) Se necessário, tensionar o cabo com auxílio de guincho manual catraca; d) Ancorar ramal com alça pré-formada adequada a seção do cabo. **Nota 28: Caso a reposição do ramal seja em cabo concêntrico, este deverá ser conectado no medidor antes da reconexão no ponto de derivação.**	Eletricista **Riscos: 4, 10, 16, 17**
Passo 8 Reconectar o ramal no ponto de derivação: a) Instalar os conectores do ramal. Utilizar ferramentas adequadas como alicate bomba d'agua e chaves catraca;	Eletricista **Riscos: 1, 6, 10, 16, 17**

Impressão realizada em: 28/10/2026

b) Para redes convencionais, escovar e instalar os condutores de cima para baixo, inicialmente o neutro, na sequência, as fases ABC;

Nota 29: Retirar os conectores que ficaram na rede, caso o corte tenha sido realizado com bastão podador.


Nota 30: A ferramenta indicada para a aplicação do conector perfurante é a chave estrela catraca com soquete de 13 mm. O uso de alicates e chaves ajustáveis compromete o torque adequado da porca fusível (isto é, rompe precocemente) e não garante uma correta conexão (Figura 3).

Nota 31: Não se deve inclinar a chave catraca durante o aperto, pois também compromete o torque adequado da porca fusível. Deve-se manter sempre a chave alinhada com o conector (Figura 4).

Figura 3 – Uso de ferramenta adequada para instalação do conector perfurante



Figura 4 – Posição correta da chave catraca no conector perfurante



c) Desinstalar conjunto de içamento, retirar as coberturas e descer do poste.

Nota 32: Caso utilizado a cesta aérea, retirar o talabarte do ponto de ancoragem apenas quando sair do equipamento.

Passo 9

Realizar teste no medidor e disjuntor:

a) Realizar teste de tensão nos bornes do medidor e entrada do disjuntor;
b) Se o cliente ou responsável estiver presente, solicitar anuência para energizar o circuito. Caso contrário, fixar no local o Formulário de Religação informando a necessidade de acionamento do disjuntor pelo cliente, conforme Anexo II;

Eletricista

Riscos: 1, 6

Impressão realizada em: 28/10/2026

c) Ligar disjuntor, se o cliente ou responsável estiver presente; d) Realizar a leitura da tensão nos bornes do medidor e do disjuntor; e) Avaliar normalização do medidor; f) Registrar os dados em formulário específico e evidenciá-los.	
Passo 10 Lacrar medidor e fechar a tampa: a) Colocar a tampa de proteção dos bornes; b) Lacrar medidor; c) Colocar a tampa da caixa de medição; d) Lacrar caixa de medição.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 6**
Passo 11 Encerrar ordem de serviço: a) Informar na OS o número e a leitura do medidor; b) Verificar os dados cadastrais e atualizá-los, se necessário; c) Informar na OS todos os dados solicitados no sistema OPER ou SIGA ou SIGS, informando também o tipo de execução do serviço; d) Informar todos os materiais utilizados; e) Realizar registro fotográfico de todas as ações realizadas na execução do serviço; f) Após inserir todos as informações e fotos da execução do serviço, finalizar a OS no OPER ou SIGA ou SIGS.	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: -**
Passo 12 Realizar os procedimentos finais, conforme subseção 6.4.5.	

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.5 Procedimentos finais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Recolher ferramentas e acomodá-las de forma adequada: a) Caso utilizado a cesta aérea: • Acomodar a cesta em seu berço e fixa-lo com as cintas de amarração; • Recolher os estabilizadores e desligar tomada de força; b) Caso utilizado a escada: • Desinstalar e recolher a escada; • Acomodar no porta-escadas do veículo; c) Recolher ferramentas, materiais, equipamentos, lona e resíduos oriundo do serviço.	Eletricista **Riscos: 4, 12, 18**
Passo 2 Retirar sinalização e concluir serviço: a) Retirar isolamento, sinalização da área delimitada, desequipar-se de EPIs (acondicioná-los adequadamente); b) Retirar-se do local.	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 5, 8, 18**

Impressão realizada em: 28/10/2026

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.2 – Equipe, Ferramentas e Equipamentos.

8 ITEM DE CONTROLE

Religação no Prazo;

Religação na 1ª Visita.

9 ANEXOS

Anexo I – Formulário Rejeição;

Anexo II – Formulário de Religação;

Anexo III – Termo de Ocorrência de Auto-Religação.

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	30/10/2025		Emissão inicial	Francisco Oliveira Isaac Seixas

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Isaac Lauda Silva Seixas – Executiva Gestão Serviços de Redes

Maxwell Ludovico Rodrigues Barud – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Luiz Filipe de Almeida Pithon – Gerência Corporativa de Normas e Padrões

APROVADOR

Heitor Hugo Dias Mangueira – Gerência Corporativa de Serviços de Rede

Abraão Alcantara de Sousa – Executiva Corporativa de Serviços de Rede

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Impressão realizada em: 28/10/2026